OMRON



Каталог продукции Sysmac

Одна платформа для автоматизации машин

Выпуск 4

SYSMAC
always in control

Новые продукты

Панели оператора



Серия NA
Операторские панели нового поколения

Робот





Новая серия дельта-роботов
Delta Robot XL
Влагозащищенный мини-дельта-робот

Техническое зрение



Система технического зрения FH
Гибкая система машинного зрения

Sysmac — товарный знак или зарегистрированный товарный знак OMRON Corporation в Японии и других странах, используемый для продуктов промышленной автоматизации OMRON.
Windows — зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation в США и других странах.
EtherCAT® — зарегистрированный товарный знак и запатентованная технология компании Beckhoff Automation GmbH (Германия).
Safety over EtherCAT® — зарегистрированный товарный знак и запатентованная технология компании Beckhoff Automation GmbH (Германия).
EtherNet/IP™, CompoNet™ и DeviceNet™ — товарные знаки ODVA.
Другие наименования компаний и продуктов в настоящем документе являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
Изображения и фотографии продукции, используемые в этом каталоге, могут незначительно отличаться от реального внешнего вида изделий.
Экранные снимки продуктов Microsoft воспроизводятся с разрешения Microsoft Corporation.






Каталог продукции Sysmac

Настоящий каталог содержит всю необходимую информацию для выбора продуктов и конструктивных решений и окажет вам помощь в создании быстрых, гибких и надежных промышленных машин. Платформа автоматизации Sysmac — это интегрированное решение, состоящее из лучшего в своем классе контроллера для автоматизации машин и лучших в своем классе исполнительных и измерительных устройств, объединяемых по самой быстрой на рынке сети для автоматизации машин — EtherCAT. Для программирования, конфигурирования, отладки и мониторинга всех компонентов платформы автоматизации Sysmac служит единое программное обеспечение — Sysmac Studio, все компоненты платформы доступны через одно сетевое соединение — Ethernet /IP

Содержание

Платформы автоматизации Sysmac:
Одно подключение, Одно программное обеспечение,
Один контроллер.....02


Семейство Sysmac Таблица выбора продуктов.....22

Содержание.....29

Одно подключение

Прямой обмен данными внутри машины и связь с системами и оборудованием предприятия

Один контроллер, одно сетевое подключение, одно программное обеспечение для полного решения задач автоматизации машин — так мы определяем новую платформу продуктов Sysmac. Новое поколение устройств — универсальный машинный контроллер серии NJ, объединяет функции управления движением, функции безопасности и программно-логическое управление в новом программном обеспечении Sysmac Studio. Новое программное обеспечение Sysmac Studio предназначено для конфигурирования, программирования, трехмерного моделирования и мониторинга современных машин, станков, технологического оборудования. В стандартную комплектацию контроллера NJ входит встроенный EtherCAT и EtherNet/IP. Две сети с единым назначением подключения являются оптимальным сочетанием для быстрого управления оборудованием и данными установки в режиме реального времени.



Универсальный контроллер

Машинный интерфейс


Особенности NJ-Series

- Системный цикл: 32 оси/500 мкс
- Языки программирования и типы данных полностью соответствуют стандарту IEC 61131-3
- Многозадачное программирование
- Встроенные порты EtherCAT, EtherNet/IP
- Встроенный порт USB и слот для карты памяти SD
- До 64 осей
- Линейная, круговая и винтовая интерполяция

EtherNet/IP™: ОДНА сеть автоматизации производства

- Одноранговая связь между контроллерами
- Совместимость с ПО Sysmac Studio, с человеко-машинным интерфейсом NA или SCADA-системой
- Подключение к базе данных для сервера Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL и Firebird
- Сервер FTP
- Поддержка программного обеспечения для моделирования MATLAB®/Simulink®

Изображения и схемы продукции, используемые в данном каталоге, могут отличаться от реальных изделий.
Скриншот продукции Microsoft используется с разрешения компании Microsoft Corporation.




EtherCAT: ОДНА высокоскоростная сеть исполнительных устройств

- До 192 ведомых устройств
- Самая быстрая сеть для автоматизации машин на рынке
- Помехоустойчивость на уровне бескомпромиссных стандартов Omron
- Интерфейс встроен в такие компоненты автоматизации Omron, как сервоприводы, преобразователи частоты, системы технического зрения и устройства удаленного ввода/вывода
- Используется стандартная экранированная витая пара (STP) сети Ethernet с разъемами RJ45

Встроенная в промышленную автоматизацию система безопасности

- FSoE – Система безопасности посредством протокола EtherCAT
- Универсальная система с распределенным вводом/выводом функции безопасности
- Соответствует требованиям стандарта программирования IEC61131-3
- Функциональные блоки PLCopen для системы безопасности




PLCopen motion control
PLCopen safety
MathWorks Partner
Microsoft SQL Server

Sysmac — товарный знак или зарегистрированный товарный знак OMRON Corporation в Японии и других странах, используемый для продуктов промышленной автоматизации OMRON.
Windows — зарегистрированный товарный знак Microsoft Corporation в США и других странах.
EtherCAT® — зарегистрированный товарный знак Beckhoff Automation GmbH, запатентовавшей технологию EtherCAT.
Протокол Safety over EtherCAT® — зарегистрированный товарный знак и запатентованная технология компании Beckhoff Automation GmbH, Германия.
EtherNet/IP™, CompoNet™ и DeviceNet™ являются зарегистрированным товарным знаком компании ODVA.
Прочие фирменные наименования и названия продуктов, встречающиеся в настоящем документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Одно программное обеспечение

Sysmac Studio для машиностроения

Объединяя все необходимые инструменты для конфигурирования, программирования и мониторинга, программное обеспечение Sysmac Studio предоставляет полный контроль над создаваемой системой автоматизации. Графический интерфейс конфигурирования значительно ускоряет настройку контроллера, устройств полевого уровня и сетей, а поддержка языков стандарта IEC и функциональных блоков PLCopen для управления движением сокращает трудоемкость программирования. Интеллектуальная среда проектирования с возможностью отладки программ в режиме онлайн позволяет программировать быстро и без ошибок. Эффективные средства имитации выполнения программ логического управления и управления движением, а также инструменты протоколирования данных и построения графиков сокращают время отладки и ввода машины в эксплуатацию.



Разработка и настройка

Унифицированная среда разработки служит для программирования, конфигурирования и мониторинга. Она также позволяет интуитивно понятным образом переключаться между режимами работы.

Конфигурирование и контроль сервосистемы

Настройка параметров, контроль и трассировка данных для сервопривода и инвертора.

Управление движением

Графический редактор криволинейных профилей («электронных кулачков» — CAM) позволяет быстро запрограммировать очень сложные траектории движения. Таблицы профилей «электронных кулачков» можно редактировать в движении. Для решения задач управления движением доступна библиотека функциональных блоков, соответствующая стандарту PLCopen.

Моделирование и симуляция

Траектории движения в режиме 3D можно предварительно проверять благодаря усовершенствованному моделированию последовательности и управлению движением. Предусмотрено моделирование одного функционального блока, компонента организации программ или всей программы. Кроме того, доступны все стандартные функции (такие, как Break & Step).

Трассировка данных


Простая «тонкая» настройка системы благодаря синхронизированному протоколированию интегрированных данных: команд управления движением, данных обратной связи по положению и скорости, а также состояний и значений входов/выходов.

Программирование

Многозадачность и полная совместимость со стандартом IEC 61131-3. Редактор программ предоставляет интеллектуальные функции помощника, такие как проверка на ошибки синтаксиса и отображение переменных и символьных имен разными цветами для большей наглядности и удобства чтения. Возможность непосредственного использования команд языка структурированного текста (ST) внутри строк лестничных диаграмм (LD).

Программирование встроенной системы безопасности

Редактор диаграмм функциональных блоков включает 79 FB/FN безопасности. Соответствует стандарту программирования IEC61131-3 и требованиям по безопасности к функциональным блокам PLCopen.



Один контроллер

Промышленный контроллер NJ-Series

Контроллер серии NJ является центральным звеном нашей новой платформы Sysmac. Это устройство нового класса — Универсальный Машинный Контроллер с непревзойденным быстродействием, гибкой, масштабируемой программно–ориентированной архитектурой и традиционной надежностью, характерной для ПЛК Omron. Мы разработали контроллеры NJ в расчете на исключительно высокие требования к скорости и точности управления движением, приему и передачи данных, безопасности и безотказности системы автоматизации. Воплощайте свои идеи!



Библиотеки приложений

- Библиотека FB для оборудования для производства упаковки (вращающиеся ножи, устройства намотки/размотки, регулирование температуры...)

Управление движением

- До 64 осей
- Независимые и интерполируемые перемещения осей
- Малый цикл управления осями: 32 оси за 500 мкс
- Электронные «редукторы» и «кулачки»
- Электронный кулачок с мгновенным реагированием
- Полное управление положением группы осей
- Возможность управления до 8 роботами Delta за 2 мс/ 4 роботами Delta за 1 мс
- Встроенная библиотека робототехники FB для управления Delta-3

Прочность системы

- Единый журнал регистрации событий для контроллера, полевых устройств и сетей
- Стандартные средства диагностики систем ПЛК: сторожевой таймер, проверка памяти, проверка сетевых устройств и т. п.




Основные характеристики контроллера серии NJ

- Системный цикл: 32 оси /500 мкс
- Многоосное управление движением: до 64 осей
- Встроенные порты EtherNet/IP и EtherCAT
- До 192 ведомых устройств EtherCAT (до 64 осей)
- Программирование на языках стандарта IEC 61131-3
- Функциональные блоки для управления движением, сертифицированные по стандарту PLCopen
- Линейная и круговая интерполяция
- Поддержка осей с линейной и бесконечной траекторией
- Синхронное управление осями с функциями электронного редуктора и «электронного кулачка» (e-CAM)
- Соответствие стандартам: CE, cULus, NK, LR, ГОСТ Р

Управление оборудованием

- Полное интегрирование логических схем, движения, безопасности и технического зрения
- Синхронное управление всеми устройствами машины по сети
- Многозадачное программирование
- Сочетание линейной функции ST, языка структурированного текста и релейно-контактной логики в одной программе
- Количество вводов/выводов: 2560 локальных точек и 192 ведомых устройства EtherCAT



Аппаратная часть

- Архитектура на базе нового процессора Intel
- Самый компактный контроллер в своем классе
- Встроенный порт USB и слот для карты памяти SD
- Безвентиляторное охлаждение
- Особая схема электропитания: безопасный останов, время начальной загрузки < 12 с



Стандартная сеть информационного уровня

- Программирование
- Контроллеры других установок и машин
- Операторский интерфейс/SCADA
- Информационные системы предприятия
- Стандартные протоколы и службы: TCP/IP, FTP, NTP, SNMP
- Протокол CIP
- Подключение к базе данных FB для сервера Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL и Firebird

EtherNet/IP™

Стандартная сеть оборудования

EtherCAT®

- Сервоприводы
- Частотные преобразователи
- Робототехника
- Системы технического зрения
- Распределенный ввод/вывод
- Безопасность
- Датчики

Серия NJ

Модуль ЦПУ	Тип модуля			Оси
NJ501	Стандартное	Робототехника NJ	NJ с клиентом SQL	16, 32, 64
NJ301	Стандартное			4, 8

Стандартное программирование

- Полное соответствие стандарту IEC 61131-3
- Функциональные блоки PLCopen для управления движением

PLCopen motion control

Серия NA

Новое поколение машинных интерфейсов

Динамический, интуитивный и прогностический человеко-машинный интерфейс (HMI) увеличивает рентабельность и конкурентоспособность промышленного оборудования. Человеко-машинный интерфейс Omron разработан для ускорения и повышения эффективности управления, а также для более естественного, прогностического взаимодействия человека и машины. Эта масштабируемая платформа, в основу которой положены технологии будущего, эволюционирует с учетом постоянно меняющихся требований и может реагировать на события в режиме реального времени. Она была разработана с учетом практического опыта и требований заказчиков. Являясь частью семейства систем, интерфейс серии NA полностью контролирует все детали машины.


Аппаратная часть

- Архитектура на базе процессора Intel
- Безвентиляторное охлаждение
- Водо- и пыленепроницаемый корпус – IP65
- Разъем для карты памяти SD для передачи/хранения проектов и регистрации данных



Способы подключения

- 3 x USB-порта: карта памяти USB и программирование
- 2 x порта Ethernet: для сети оборудования / информационных систем предприятия и программирования



Корпус черного и серебряного цвета

Программируемые функциональные кнопки

Особенности машинного интерфейса NA

- Архитектура на базе процессора Intel
- Модели с широким экраном: 7, 9, 12 и 15 дюймов
- Дисплей высокого разрешения: 1280 x 800
- Единый проект Sysmac Studio: контроллер NJ, безопасность, техническое зрение и машинный интерфейс



Масштабируемое решение

- Размер дисплея от 7 до 15 дюймов
- Широкий экран во всех моделях
- Разрешение 1280 x 800 во всех 12- и 15-дюймовых моделях
- Разрешение 800 x 480 во всех 7- и 9-дюймовых моделях
- Доступны с корпусами черного и серебряного цвета

Машинный интерфейс

- Сенсорный экран
- 3 x программируемые функциональные кнопки
- Мультимедийные функции, в том числе просмотр PDF-фалов и видеороликов




Светодиодный индикатор RUN/ERR

Sysmac Studio

- Программирование человеко-машинного интерфейса NA как устройства в Sysmac Studio
- Переменные контроллера NJ (тэги) в проекте NA
- Безопасность с различными уровнями доступа и защита паролем
- Программирование Visual Basic на платформе VB.net
- Проверка приложения NA с помощью программы для контроллера оборудования NJ через средство моделирования в Sysmac Studio





IAG – Интеллектуальные гаджеты

- Сборник графический объектов для деталей оборудования
- Код, встроенные в IAG со стандартной функциональностью VB.net
- Создавайте собственные сборники IAG и передавайте их между проектами в виде функциональных блоков

Станции ввода/вывода NX

Скорость и точность для производительности оборудования

За счет использования встроенной высокоскоростной шины, которая работает синхронно с сетью EtherCAT, и функции временных меток, точность управления устройствами ввода/вывода NX может осуществляться на уровне микросекунд (с разрешением на уровне наносекунд). Ассортимент устройств ввода/вывода предусматривает более 70 моделей, включая устройства для управления положением, температурных вводов и встроенных систем безопасности.



Управление через EtherCAT

- Распределенный механизм синхронизации для обеспечения отклика устройств ввода/вывода с искажением менее 1 мкс
- Система безопасности посредством протокола EtherCAT (FSoE)

Соединитель EtherCAT

- Поддержка входящих/выходящих сообщений размером до 1024 байт
- Автоматическое резервирование/восстановление всех параметров устройства ввода/вывода. За исключением модуля управления безопасности и устройств ввода/вывода системы безопасности

Дискретные входы/выходы

- Поддержка значений 4, 8 или 16 единиц
- Стандартные, высокоскоростные модели и модели с временными метками

Особенности устройств ввода/вывода NX

- Технология NsynX позволяет добиться детерминированного отклика устройств ввода/вывода с разрешением на уровне наносекунд
- Дискретные входы/выходы: высокоскоростные модели и модели с временными метками (NsynX)
- Аналоговые входы/выходы: высокоэффективные модели с временем преобразования 10 мкс на канал и разрешением 1:30000
- Съемный передний разъем с безвинтовыми клеммами на всех устройствах ввода/вывода NX
- Интерактивное и автономное конфигурирование, моделирование и единая система поиска и устранения неисправностей в ПО Sysmac Studio




- Высокая плотность сигнала; до 16 точек ввода/вывода шириной 12 мм

Технология NsynX


Технология NsynX обеспечивается за счет встроенной высокоскоростной шины, синхронизированной с сетью EtherCAT. Данная технология предназначена для управления оборудованием и предусматривает:

- Устройства ввода/вывода с распределенным механизмом синхронизации
- Высокоскоростные устройства ввода/вывода, синхронизированные с циклом работы EtherCAT
- Устройства ввода/вывода с функцией временных меток (точность < 1 мкс)

Пример последовательности временной метки



Точность управления входными событиями и оптимальное управление выходными с разрешением на уровне наносекунд



Аналоговые входы/выходы

- Напряжение +/-10 В и токовые сигналы 4-20 мА
- 2, 4 или 8 каналов на устройство ввода
- 2 или 4 канала на устройство вывода
- Стандартные и высокоэффективные модели



Безопасные вводы/выводы

- Поддержка до 8 точек ввода системы безопасности на устройство
- Свободное назначение устройств ввода/вывода системы безопасности
- Свободное назначение устройств ввода/вывода системы безопасности по встроенной высокоскоростной шине



Позиционный интерфейс

- Устройства ввода энкодера для подключения внешних осей к системе Sysmac
- Поддерживаются инкрементный и абсолютный энкодеры
- Модуль позиционного управления с выводом последовательности импульсов




Температурные вводы

- Термопары или вводы термометров сопротивления, 2 или 4 на устройство



Концевая крышка


- Быстрые и безопасные безвинтовые соединения
- Съемные разъемы ввода/вывода для удобной предварительной разводки проводов, проверки и обслуживания систем



Обеспечение безопасности NX

Встроенная в промышленную автоматизацию система безопасности

Платформа Sysmac включает систему защиты в рамках нашей концепции «одна точка подключения, одно программное обеспечение». Единая точка подключения реализуется посредством протокола Safety over EtherCAT - FSoE. Единое ПО возможно за счет использования программы Sysmac Studio для осуществления конфигурирования, программирования и обслуживания. Система безопасности NX состоит из контроллера защиты и защитных устройств ввода-вывода. Все эти устройства могут свободно назначаться в стойках ввода/вывода по сети в любых комбинациях и возможностью объединения со стандартными устройствами ввода/вывода NX.



Контроллер системы безопасности NX

- Переменные контроллера безопасности являются частью проекта контроллера NJ
- Универсальность и возможность повторного использования скрипта

Особенности системы безопасности NX

- Контроллер безопасности соответствует требованиям PLe согласно ISO 13849-1 и SIL3 согласно IEC 61508
- Гибкость системы - беспроблемное сочетание контроллера безопасности и устройств ввода/вывода безопасности со стандартными устройствами ввода/вывода NX
- Интеграция в единое ПО Sysmac Studio
- Сертифицированные программы можно использовать повторно, что позволяет сократить время, затрачиваемое на проверку


TÜVRheinland CERTIFIED Functional Safety Type Approved

ISO 13849-1, PLe

IEC 61508, SIL3

Интеграция системы безопасности в единое ПО

- Встроенная в Sysmac Studio среда разработки обеспечивает единое программное обеспечение для осуществления конфигурирования оборудования, программирования и обслуживания платформы Sysmac
- Поддержка 79 FB/FN безопасности в соответствии со стандартом IEC 61131-3 программирования
- Функциональные блоки PLCopen для системы безопасности



Контроллер NJ

Sysmac Studio

Система безопасности посредством протокола EtherCAT





Ввод/вывод системы безопасности NX

- Поддержка до 8 точек ввода системы безопасности на устройство
- Устройства ввода/вывода с высокой степенью совместимости для прямого подключения к различным устройствам
- Контроль данных ввода/вывода в проекте контроллера NJ

Сервосистема Accurax G5

В сердце движения

Первоклассные машины и станки — это всегда безупречное взаимодействие средств управления с механикой. G5 дает вам преимущества, которые необходимы для создания более точного, более быстрого, более компактного оборудования.



EtherCAT®

Управление через EtherCAT

- Поддержка профиля CiA402 (профиль устройства CANopen для приводов и управления движением) через EtherCAT (CoE)
- Режимы циклической синхронизации положения, управление скоростью и моментом
- Встроенные режимы электронного редуктора, возврата в исходное положение и контурного позиционирования
- Технология распределенных часов обеспечивает высокую точность синхронизации

Соответствие стандартам безопасности

- Уровень эффективности PL-d по ISO 13849-1
- Безопасное снятие момента (STO): IEC 61800-5-2
- Уровень интегральной безопасности SIL2 по EN 61508

Ключевые особенности сервосистемы Accurax G5

- Компактные сервоприводы со встроенной поддержкой технологии EtherCAT
- Высокое быстродействие: полоса пропускания 2 кГц
- Подавление вибрации нагрузки
- Встроенные функции безопасности: уровень эффективности PL-d по ISO 13849-1
- Передовые алгоритмы автонастройки (функция подавления вибрации, упреждающее управление моментом, мгновенное отслеживание возмущений)
- Широкий ассортимент моделей линейных и поворотных серводвигателей




Поворотные серводвигатели усовершенствованной конструкции

- Серводвигатели с низкой пульсацией крутящего момента
- 20-битный энкодер гарантирует высокую точность управления
- Все двигатели и разъемы в исполнении IP 67
- Широкий диапазон моделей с номинальным крутящим моментом от 0,16 до 96 Н·м (пиковый 224 Н·м)
- Стандартные и высокоинерционные роторы



Линейные серводвигатели без сердечника

- Компактная и рациональная конструкция
- Превосходное соотношение силы и массы
- Нулевое магнитное притяжение между ротором и статором



Линейные серводвигатели со стальным сердечником

- Компактная плоская конструкция
- Оптимальное соотношение силы и размера
- Оптимальная масса магнитного контура



Преобразователи частоты серии MX2 и RX

Компактный преобразователь частоты с векторным управлением


Благодаря передовой конструкции и современным алгоритмам управления MX2 обеспечивает плавное регулирование вплоть до нулевой скорости, гарантирует высокую точность при реализации быстрых циклических операций и поддерживает регулирование крутящего момента без датчика обратной связи. Серия RX сочетает высокую производительность, возможность настройки под отдельные приложения и индивидуальную настройку для точного соответствия требованиям заказчика. Инверторы серии MX2 и RX полностью интегрированы в платформу средств автоматизации Omron Sysmac.

Управление моментом в разомкнутом контуре

- Идеально для задач базового и среднего уровня
- Может быть использовано вместо инвертора с замкнутым контуром или сервопривода в схожих системах

Быстрая реакция на изменения нагрузки

- Стабильное регулирование, исключающее снижение скорости работы машины, способствует росту качества и производительности





MX2

EtherCAT®

Особенности MX2

- Мощность до 15 кВт
- Управление моментом в разомкнутом контуре — идеально для задач базового и среднего уровня
- Пусковой момент 200 %, в состоянии, близком к неподвижному (0,5 Гц)
- Двойной показатель VT 120%/1мин и CT 150%/1 мин
- Управление асинхронными двигателями и двигателями с постоянными магнитами
- Встроенный программируемый контроллер
- Резервное питание 24 В пост. тока для панели управления и связи
- Встроенная функция настройки под отдельные приложения (например, управление тормозом)



Контроль эффективности двигателя

- Двойной показатель VT 120%/1мин и CT 150%/1 мин
- Функция экономии энергии




RX

EtherCAT®

Пусковой крутящий момент 200%

- В состоянии, близком к неподвижному
- Большой пусковой крутящий момент в разомкнутом контуре
- Управление быстро меняющимися циклами нагрузки

(Пример зависимости характеристик скорости и крутящего момента: серия RX)




Особенности RX

- Мощность до 132 кВт
- Векторное управление без датчиков, с обратной связью
- Большой пусковой крутящий момент в разомкнутом контуре (200% при 0,3 Гц)
- Полный крутящий момент при 0 Гц в замкнутом контуре
- Двойной показатель VT 120%/1мин и CT 150%/1 мин
- Встроенный программируемый контроллер
- Встроенная функция настройки под отдельные приложения (например, ELS - электронный трансмиссионный вал)

Датчик технического зрения FQ–M

Разработан для отслеживания объектов


Серия FQ-M – это датчики технического зрения, разработанные специально для задач перегрузки («взять и положить»). Они поставляются со встроенным EtherCAT, что позволяет настраивать и контролировать их с помощью программного обеспечения Sysmac Studio. Датчики серии FQ-M – компактные и быстрые, они имеют ввод инкрементного энкодера для легкого отслеживания и калибровки.



Технология расширенного поиска формы



Изменяющийся материал, например с блестящей поверхностью



Наложенные друг на друга продукты

Обнаружение продуктов: 10 шт. при вращении < 200 мс



Функции обнаружения

- До 5000 объектов в минуту угловым положением 360 градусов
- Стабильное и надежное обнаружение в меняющихся условиях окружающей среды

Конструкция

- Камера и обработка изображения в одном корпусе
- Объективы со стандартной резьбой C-mount: выбирайте требуемую зону обзора и фокусное расстояние
- Широкий выбор промышленных разъемов разного типа (Г-образных, прямых) для соответствия условиям монтажа
- Порт EtherCAT для отслеживания объектов
- Порт Ethernet для расширения возможностей конфигурирования и контроля
- Датчик технического зрения со входом энкодера для функции слежения

EtherCAT®

Программный инструмент для конфигурирования и контроля

- Полностью интегрирован в программное обеспечение Sysmac Studio
- Интуитивно понятный интерфейс настройки и конфигурирования на основе пиктограмм
- Функции построения графиков и протоколирования данных


Система технического зрения FH

Универсальное решение для машинного зрения

Система технического зрения FH была оптимизирована для определения положения и ориентации любого объекта на высокой скорости и с большой точностью. Встроенные устройства связи EtherCAT обеспечивают надежность и простоту связи при управлении движением, что увеличивает общую производительность оборудования. Это универсальное машинное зрение, специально созданное для контроля качества.

Универсальное машинное зрение

- Более 100 инструментов обработки, в том числе одномерный, двухмерный код и оптическое распознавание символов (OCR)
- Осмотр царапин и дефектов




Проверка размеров




Считывание символов и кодов

Несколько проверок

- Высокопроизводительный 4-ядерный параллельный процессор i7
- Один контроллер для управления 8 камерами







Технология расширенного поиска формы

- Различия в материале изделия
- Условия запыленности и загрязнения
- Обнаружение наложенных друг на друга объектов
- Изменение окружающей среды

EtherCAT

Широкий ассортимент камер

- Разрешение до 12 Мп
- Камера с быстродействующим датчиком CMOS
- Используйте разные поля и углы обзора



Обслуживание и поддержка



ПРИСУТСТВИЕ

Технические центры компании OMRON открыты по всему миру

Центр по вопросам автоматизации
Кусатсу (Япония), Шанхай (Китай), Барселона (Испания), Мумбаи (Индия), Чикаго (США)

Лаборатория Tsunagi
Кусатсу (Япония), Шанхай (Китай), Ден Бош (Нидерланды)

Технический центр

Премиум-партнер

КОМПЕТЕНЦИЯ

OMRON

Конструкция



Поделитесь своими идеями с инженерами нашей компании по автоматизации. Обладая достаточным опытом и компетентностью, мы поможем вам правильно выбрать архитектуру системы автоматизации, а также продукты, отвечающие вашим требованиям. Тысячи производителей машин и оборудования уже доверились нам.

Проверка и испытание



По мере развития проекта вы можете пользоваться ресурсами наших Центров автоматизации. Испытать и сразу же внедрить в свой проект наиболее перспективные технологии в области управления движением робототехники, сетей, безопасности, контроля качества и др. Наша Лаборатория Цунаги (совместимости и коммуникационных технологий) позволит вам протестировать и подтвердить работоспособность всех компонентов вашей системы с применением наших новых промышленных сетей передачи данных EtherCAT и EtherNet/IP.

За вашим проектом также будет закреплен инженер по применениям, который поможет на начальном этапе программирования и при испытании наиболее сложных участков вашей системы автоматизации. Наши инженеры обладают знаниями и опытом автоматизации промышленных установок с применением сетей, ПЛК, приводной техники, компонентов для обеспечения безопасности и средств операторского интерфейса.



УВЕРЕННОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

Интеграция




На этапе изготовления опытного образца машины вам потребуется техническая поддержка, а также своевременная поставка компонентов. Мы назначим специалиста из нашей службы поддержки, который поможет вам максимально быстро получить именно те продукты, которые вам нужны для создания прототипа системы.

Ввод в эксплуатацию



Благодаря нашему глобальному присутствию мы можем оказать вам техническую поддержку непосредственно на предприятии вашего клиента в любой стране мира, что упростит экспорт вашей продукции. Мы также можем выделить инженера, чтобы он содействовал вам в таких вопросах, как обучение персонала, поставка запасных частей и даже ввод системы в эксплуатацию. И все это — общение и документация — на родном языке.

Серийное производство



В течение всего жизненного цикла вашей установки компания Omron гарантирует надежность поставок, регулярное обновление программного обеспечения — и техническую поддержку. Вся наша продукция соответствует международным стандартам - CE, cULus, NK, LR.

Семейство Sysmac

Контроллер оборудования






Модель	NJ5	Робототехника NJ5	NJ5с подключением к базе данных	NJ3
Описание	Контроллер оборудования серии NJ5 с функцией управления последовательностями и движением	Контроллер оборудования серии NJ5 с функцией управления последовательностями, движением и роботами	Контроллер оборудования серии NJ5 с функцией управления последовательностями, движением и с клиентом SQL	Контроллер оборудования серии NJ3 с функцией управления последовательностями и движением
Задача	Многозадачное программирование	Многозадачное программирование	Многозадачное программирование	Многозадачное программирование
Программное обеспечение	Sysmac Studio	Sysmac Studio	Sysmac Studio	Sysmac Studio
Программирование	• Релейно-контактные схемы (LD) • Язык структурированного текста • Линейная функция ST	• Релейно-контактные схемы (LD) • Язык структурированного текста • Линейная функция ST	• Релейно-контактные схемы (LD) • Язык структурированного текста • Линейная функция ST	• Релейно-контактные схемы (LD) • Язык структурированного текста • Линейная функция ST
Стандартное программирование	• IEC 61131-3 • Функциональные блоки PLCopen для управления движением	• IEC 61131-3 • Функциональные блоки PLCopen для управления движением	• IEC 61131-3 • Функциональные блоки PLCopen для управления движением	• IEC 61131-3 • Функциональные блоки PLCopen для управления движением
Возможности программы	20 МБ	20 МБ	20 МБ	5 МБ
Карта памяти SD	Карта памяти SD и SDHC	Карта памяти SD и SDHC	Карта памяти SD и SDHC	Карта памяти SD и SDHC
Встроенный порт	• EtherNet/IP • EtherCAT • USB 2.0	• EtherNet/IP • EtherCAT • USB 2.0	• EtherNet/IP • EtherCAT • USB 2.0	• EtherNet/IP • EtherCAT • USB 2.0
Ведомые устройства EtherCAT	192	192	192	192
Количество осей	64, 32, 16	64, 32, 16	64, 32, 16	8, 4
Сервопривод	Accurax G5/EtherCAT	Accurax G5/EtherCAT	Accurax G5/EtherCAT	Accurax G5/EtherCAT
Управление движением	• Интерполяция групп осей и перемещение по одной оси • Электронные «редукторы» и «кулачки» • Кнопка прямого управления позиционированием по осям и группам	• Интерполяция групп осей и перемещение по одной оси • Электронные «редукторы» и «кулачки» • Кнопка прямого управления позиционированием по осям и группам • До 8 регуляторов управления роботами Delta	• Интерполяция групп осей и перемещение по одной оси • Электронные «редукторы» и «кулачки» • Кнопка прямого управления позиционированием по осям и группам	• Интерполяция групп осей и перемещение по одной оси • Электронные «редукторы» и «кулачки» • Кнопка прямого управления позиционированием по осям и группам
Локальное устройство ввода-вывода	Устройства серии CJ	Устройства серии CJ	Устройства серии CJ	Устройства серии CJ
Устройства удаленного ввода/вывода	Устройства ввода/вывода NX/EtherCAT	Устройства ввода/вывода NX/EtherCAT	Устройства ввода/вывода NX/EtherCAT	Устройства ввода/вывода NX/EtherCAT
Крепление	Рейка DIN	Рейка DIN	Рейка DIN	Рейка DIN
Международные стандарты	CE, cULus, NK, LR, ГОСТ Р	CE, cULus, NK, LR, ГОСТ Р	CE, cULus, NK, LR, ГОСТ Р	CE, cULus, NK, LR, ГОСТ Р
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu			

Входы/выходы




Модель	Устройства ввода/вывода серии NX	Устройства ввода/вывода серии GX
Тип	Модульная система ввода/вывода	Блок ввода/вывод
Тип сети	Устройство связи EtherCAT	Встроенное устройства EtherCAT
Количество устройств	• До 63 устройств ввода/вывода • Макс. 1024 байт ввода + 1024 байт вывода	Блок ввода/вывода, расширяемый с помощью одного цифрового устройства ввода/вывода (16 точек + 16 точек)
Типы модулей ввода/вывода	• Дискретные входы/выходы • Аналоговый ввод/вывод • Ввод энкодера • Импульсный вывод • Вывод датчика температуры • Обеспечение безопасности	• Дискретные входы/выходы • Аналоговый ввод/вывод • Ввод энкодера • Модуль расширения
Подсоединение вводов/выводов	Безвинтовые клеммы типа «push-in»	Винтовые клеммы M3 (1- или 3-проводн. дискр. вводы)
Свойства и функции	• Автоматическая и ручная настройка адресов • Стандартные и высокоскоростные вводы • Фильтр цифрового ввода • Съемные клеммы ввода/вывода типа «push-in» • Синхронное обновление вводов/выводов с помощью распределенного механизма синхронизации • Устройства ввода/вывода с функцией временных меток • Высокая плотность сигнала: 16 цифровых или 8 аналоговых сигналов на точку шириной 12 мм	• Автоматическая и ручная настройка адресов • Высокоскоростной ввод • Фильтр цифрового ввода • Съемная клемма ввода/вывода • Расширяемые дискретные вводы/выводы
Крепление	Рейка DIN	Рейка DIN
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu	

Машинный интерфейс



Модель	NA5-15W	NA5-12W	NA5-9W	NA5-7W
Дисплей	ЖК дисплей, цветной с TFT матрицей	ЖК дисплей, цветной с TFT матрицей	ЖК дисплей, цветной с TFT матрицей	ЖК дисплей, цветной с TFT матрицей
Размер дисплея	Широкий 15-дюймовый дисплей	Широкий 12-дюймовый дисплей	Широкий 9-дюймовый дисплей	Широкий 7-дюймовый дисплей
Разрешение	1280 x 800 пикселей	1280 x 800 пикселей	800 x 480 пикселей	800 x 480 пикселей
Отображаемые цвета	Глубина цвета 24 бита	Глубина цвета 24 бита	Глубина цвета 24 бита	Глубина цвета 24 бита
Вводимые операторов данные	• Сенсорный экран • 3 программируемые функциональные кнопки	• Сенсорный экран • 3 программируемые функциональные кнопки	• Сенсорный экран • 3 программируемые функциональные кнопки	• Сенсорный экран • 3 программируемые функциональные кнопки
Встроенный порт	• 2 x порта EtherNET • 3 x порта USB 2.0	• 2 x порта EtherNET • 3 x порта USB 2.0	• 2 x порта EtherNET • 3 x порта USB 2.0	• 2 x порта EtherNET • 3 x порта USB 2.0
Необходимая мощность	19,2 до 28,8 В пост. тока	19,2 до 28,8 В пост. тока	19,2 до 28,8 В пост. тока	19,2 до 28,8 В пост. тока
Программирование	Sysmac Studio	Sysmac Studio	Sysmac Studio	Sysmac Studio
Номинальные параметры IP	Передняя панель IP65	Передняя панель IP65	Передняя панель IP65	Передняя панель IP65
Карта памяти	Карта памяти SD и SDHC	Карта памяти SD и SDHC	Карта памяти SD и SDHC	Карта памяти SD и SDHC
Свойства и функции	• Переменные контроллера NJ (тэги) • Безопасность с различными уровнями доступа и защита паролем • Программирование Visual Basic на платформе VB.net • Встроенное в Sysmac Studio моделирование	• Переменные контроллера NJ (тэги) • Безопасность с различными уровнями доступа и защита паролем • Программирование Visual Basic на платформе VB.net • Встроенное в Sysmac Studio моделирование	• Переменные контроллера NJ (тэги) • Безопасность с различными уровнями доступа и защита паролем • Программирование Visual Basic на платформе VB.net • Встроенное в Sysmac Studio моделирование	• Переменные контроллера NJ (тэги) • Безопасность с различными уровнями доступа и защита паролем • Программирование Visual Basic на платформе VB.net • Встроенное в Sysmac Studio моделирование
Опции	Корпуса черного и серебряного цвета	Корпуса черного и серебряного цвета	Корпуса черного и серебряного цвета	Корпуса черного и серебряного цвета
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu			

Безопасность







Модель	Контроллер системы безопасности NX	Безопасное устройство ввода NX	Безопасное устройство вывода NX
Тип сети	FSoE – Система безопасности посредством протокола EtherCAT	FSoE – Система безопасности посредством протокола EtherCAT	FSoE – Система безопасности посредством протокола EtherCAT
Уровень производительности	Соответствие стандарту PLe (EN ISO 13849-1)	Соответствие стандарту PLe (EN ISO 13849-1)	Соответствие стандарту PLe (EN ISO 13849-1)
Класс безопасности эксплуатации	SIL3 (IEC 61508)	SIL3 (IEC 61508)	SIL3 (IEC 61508)
PFH	4.4E-10	3.80E-10	8.80E-10
PFD	7.0E-06 (20 лет)	6.6E-06	7.9E-06
Время выполнения задания	20 лет	20 лет	20 лет
Программирование	• Стандарт IEC 61131-3 • 79 FB/FUN безопасности	–	–
Безопасные соединения	32 соединения (NX-SL3300 безопасности ЦПУ) 128 соединений (NX-SL3500 безопасности ЦПУ)	–	–
Сигнал ввода/вывода	–	• 4 точки • 8 точек	• 2 точки • 4 точки
Количество проверочных выводов	–	2	–
Подсоединение вводов/выводов	Безвинтовые клеммы типа «push-in»	Безвинтовые клеммы типа «push-in»	Безвинтовые клеммы типа «push-in»
Максимальный ток нагрузки	–	–	• 2 A • 0,5 A
Свойства и функции	• Беспроблемное сочетание со стандартными устройствами ввода/вывода NX • Универсальность и возможность повторного использования скрипта • Переменные являются частью проекта контроллера NJ	• Беспроблемное сочетание со стандартными устройствами ввода/вывода NX • Высокая степень совместимости для прямого подключения к устройствами с защитными вводами • Контроль данных ввода/вывода в проекте контроллера NJ	• Беспроблемное сочетание со стандартными устройствами ввода/вывода NX • Высокая степень совместимости для прямого подключения к устройствами с защитными вводами • Контроль данных ввода/вывода в проекте контроллера NJ
Крепление	Рейка DIN	Рейка DIN	Рейка DIN
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu		

Сервосистема AC





Модель	Сервопривод Accurax G5	
Тип	Поворотный сервопривод	Линейный сервопривод
Номинальные параметры 230 В, однофазный	От 100 Вт до 1,5 кВт	От 200 Вт до 1,5 кВт
Номинальные параметры 400 В, трехфазный	От 600 Вт до 15 кВт	От 600 до 5 кВт
Подходящий серводвигатель	Поворотные серводвигатели Accurax G5	Линейные серводвигатели Accurax
Обеспечивает управление положением, скоростью и крутящим моментом	EtherCAT	EtherCAT
Подтверждения безопасности	Соответствие стандарту PLd (EN ISO 13849-1) Соответствие стандарту SIL2 (IEC 61508)	Соответствие стандарту PLd (EN ISO 13849-1) Соответствие стандарту SIL2 (IEC 61508)
Функция безопасности	Безопасное снятие момента (STO)	Безопасное снятие момента (STO)
Полностью замкнутый контур	Встроенный	Н/Д
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu	















Модель	Поворотный серводвигатель Accurax G5				Высокоинерционный поворотный серводвигатель Accurax G5		
Расчетная скорость	3000 об/мин	2000 об/мин	1500 об/мин	1000 об/мин	3000 об/мин	2000 об/мин	1500 об/мин
Максимальная скорость	От 4500 до 6000 об/мин	3000 об/мин	От 2000 до 3000 об/мин	2000 об/мин	5000 об/мин	3000 об/мин	1500 до 3000 об/мин
Номинальный момент затяжки	0,16 Нм до 15,9 Нм	1,91 Нм до 23,9 Нм	47,8 Нм до 95,5 Нм	8,59 Нм до 57,3 Нм	0,64 Нм до 2,4 Нм	4,77 Нм до 23,9 Нм	47,8 Нм
Размеры	От 50 Вт до 5 кВт	От 400 Вт до 5 кВт	От 7,5 кВт до15 кВт	От 900 Вт до 6 кВт	От 200 кВт до 750 кВт	От 1 кВт до 5 кВт	7,5 кВт
Подходящий сервопривод	Поворотный сервопривод Accurax G5	Поворотный сервопривод Accurax G5	Поворотный сервопривод Accurax G5	Поворотный сервопривод Accurax G5	Поворотный сервопривод Accurax G5	Поворотный сервопривод Accurax G5	Поворотный сервопривод Accurax G5
Разрешающая способность датчика	20-битный инкрементный/17-битный абсолютный	20-битный инкрементный/17-битный абсолютный	17-битный абсолютный	20-битный инкрементный/17-битный абсолютный	20-битный инкрементный/17-битный абсолютный	20-битный инкрементный/17-битный абсолютный	17-битный абсолютный
Показатель защиты от доступа (IP)	IP67	IP67	IP67	IP67	IP65	IP67	IP67
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu						





Модель	Линейный серводвигатель Accurax	
Тип	Линейный серводвигатель с железным сердечником	Линейный серводвигатель без сердечника
Диапазон постоянных усилий	От 48 Н до 760 Н	От 29 Н до 423 Н
Диапазон пиковых линейных усилий	От 105 Н до 2000 Н	От 100 Н до 2100 Н
Максимальная скорость	От 1 до 10 м/с	От 1,2 до 16 м/с
Сила магнитного притяжения	От 300 Н до 4440 Н	Нулевой
Подходящий сервопривод	Линейный серводвигатель Accurax G5	Линейный серводвигатель Accurax G5
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu	

Роботы



Модель	Линейная ось серводвигателя Accurax
Тип	Линейная ось серводвигателя
Диапазон постоянных усилий	От 48 Н до 760 Н
Диапазон пиковых линейных усилий	От 105 Н до 2000 Н
Максимальная скорость	5 м/с
Сила магнитного притяжения	От 300 Н до 4440 Н
Подходящий сервопривод	Линейный серводвигатель Accurax G5
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu



Модель	Робот Washdown Delta	Робот Washdown Mini Delta	Робот Delta XL	Робот Delta	Робот Mini Delta
Максимальная полезная нагрузка	3 кг	1 кг	2 кг	2 кг	1 кг
Степень свободы	3+1 (дополнительно возможно вращение)	3+1 (дополнительно возможно вращение)	3+1 (дополнительно возможно вращение)	3+1 (дополнительно возможно вращение)	3+1 (дополнительно возможно вращение)
Номинальная рабочая зона	Ø 1100 x 450 мм	Ø 500 x 155 мм / Ø 450 x 135 мм (с осью вращения)	Ø 1300 x 400 мм	Ø 1100 x 400 мм	Ø 500 x 155 мм / Ø 450 x 135 мм (с осью вращения)
Время цикла	25/305/25 мм (0,1 кг): До 150 циклов/мин.	25/305/25 мм (0,1 кг): До 200 циклов/мин.	25/305/25 мм (0,1 кг): До 120 циклов/мин.	25/305/25 мм (0,1 кг): До 150 циклов/мин.	25/305/25 мм (0,1 кг): До 200 циклов/мин.
Стабильность позиционирования	± 0,2 мм (X, Y, Z)	± 0,2 мм (X, Y, Z)	± 0,2 мм (X, Y, Z)	± 0,3 мм (X, Y, Z)	± 0,2 мм (X, Y, Z)
Стабильность углового положения	± 0,1° (q)	± 0,3° (q)	± 0,3° (q)	± 0,4° (q)	± 0,3° (q)
Класс защиты	IP67	IP65	IP65	IP65	IP65
Тип оси вращения	Крепление центральной точки инструмента - низкая или высокая инерция -	Крепление вала	Крепление вала	Крепление вала	Крепление вала
Контроллер оборудования	Робототехника NJ5	Робототехника NJ5	Робототехника NJ5	Робототехника NJ5	Робототехника NJ5
Сервопривод	Поворотный сервопривод Accurax G5 – EtherCAT	Поворотный сервопривод Accurax G5 – EtherCAT	Поворотный сервопривод Accurax G5 – EtherCAT	Поворотный сервопривод Accurax G5 – EtherCAT	Поворотный сервопривод Accurax G5 – EtherCAT
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu				

Инвертор частоты





Модель	RX	MX2
400 В, трехфазный	От 0,4 до 132 кВт	От 0,4 до 15 кВт
200 В, трехфазный	От 0,4 до 55 кВт	От 0,1 до 15 кВт
200 В, однофазный	Н/Д	От 0,1 до 2,2 кВт
Метод управления	• Векторное управление без датчиков, с обратной связью	• Управление напряжением/частотой • Векторное управление без датчиков
Особенности крутящего момента	200% при 0,0 Гц (CLV) 150% при 0,3 Гц (OLV)	200% при 0,5 Гц
Способы подключения	Дополнительная плата EtherCAT	Дополнительная плата EtherCAT
Логическое программирование	Стандартное встроенное программное обеспечение	Стандартное встроенное программное обеспечение
Параметры индивидуальной настройки	–	Исполнение в корпусе IP54
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu	

Техническое зрение





Модель	FQ-M	FH
Описание	Разработан для отслеживания объектов	Универсальное машинное зрение
Интерфейс	Встроенное устройство EtherCAT и Ethernet	Встроенные порты EtherCAT, Ethernet, USB и последовательные порты, карта SD
Элементы наблюдения	Поиск формы, поиск, маркировка, положение кромки	Более инструментов обработки 100
Зарегистрированные сценарии	32	32
Метод обработки изображений	Реальные цвета или монохромное изображение	Реальные цвета или монохромное изображение
Разрешение камеры	752 x 480	4096 x 3072
Свойства и функции	• Быстрое и эффективное распознавание объектов • Ввод энкодера для конвейерного отслеживания и калибровки • Контурное обнаружение объектов • Программное обеспечение Sysmac Studio для настройки и управления системой технического зрения	• Высокопроизводительный 4-ядерный параллельный процессор i7 • Камера с быстродействующим датчиком CMOS • Один процессор для управления 8 камерами • Технология расширенного поиска формы
Программное обеспечение	Sysmac Studio	Sysmac Studio
Напряжение питания	24 В пост. тока	24 В пост. тока
Дискретные входы/выходы	9 вводов/5 выводов	17 вводов/37 выводов
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu	

Датчики







	ДАТЧИК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	ВОЛОКОННЫЙ/ЛАЗЕРНЫЙ/БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК	
Модель	**Серия ZW**	**Серия N-Smart**	**E3X/E3C/E2C**
Методы измерения	Принцип конфокального оптоволокна с белым светом	–	–
Применения	Высота, толщина	–	
Поверхности	Диффузный, глянцевый, зеркало, стекло, черная резина, металлический, керамика	–	–
Диапазон измерения	• Мин.: 7 ± 0,3 мм • Макс.: 40 ± 6 мм	–	–
Разрешение	От 0,01 мкм до 0,25 мкм	–	–
Линейность	± 0,8 мкм до 7 мкм	–	–
Особые свойства	• Встроенный порт Ethernet • Встроенное устройства EtherCAT • RS-232C • Аналоговый В пост. тока/мА • Sysmac Studio	• Высокоскоростная передача сигналов ввода/вывода и уровней падения • До 30 усилителей на одном коммуникационном блоке • Синхронизованная передача сигналов • Ведомое устройство для децентрализованного управления оборудованием	• Высокоскоростная передача сигналов ввода/вывода • До 30 усилителей на одном коммуникационном блоке
Тип сети	–	Коммуникационный блок EtherCAT	Коммуникационный блок EtherCAT
Подключаемые датчики	–	До 30	До 30
Типы усилителей	–	• E3NX-FA0 • E3NC-LA0 • E3NC-SA0 • E9NC-TA0	• E3X-HD0 • E3X-DA0-S • E3X-MDA0 • E3C-LDA0 • E2C-EDA0
Крепление	–	Рейка DIN	Рейка DIN
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu		

Программное обеспечение



Sysmac Studio

Система Sysmac Studio представляет собой единую среду для проектирования и конфигурирования, программирования, моделирования и мониторинга

- Одна программа, объединяющая в себе управление движением, функции безопасности и программно-логическое управление, техническое зрение и человеко-машинный интерфейс
- Полная совместимость со стандартом IEC 61131-3
- Программирование на языках релейно-контактных схем (LD), структурированного текста (ST) и функциональных блоков (FB) с обширным набором команд
- Редактор профилей «электронных кулачков» (CAM) для простого программирования сложных траекторий движения
- Единый инструмент для симуляции программно-логического управления и трехмерного моделирования движения
- Улучшенная защита с 32-разрядным паролем
- Функциональные блоки PLCopen для управления движением и обеспечения безопасности

Среда Ethernet и EtherCAT





Модель	Коммутатор Ethernet		
Количество портов	5	5	3
Функции	• QoS для EtherNet/IP • Auto MDI/MDIX • Определение неисправность: определение широковещательного шторма и ошибки LSI 10/100BASE-TX, автоматическое согласование (Auto-Negotiation)	• QoS для EtherNet/IP • Auto MDI/MDIX	• QoS для EtherNet/IP • Auto MDI/MDIX
Необходимая мощность	24 В пост. тока (±5%)	24 В пост. тока (±5%)	24 В пост. тока (±5%)
Габаритные размеры	48 x 78 x 90 мм	48 x 78 x 90 мм	25 x 78 x 90 мм
Крепление	Рейка DIN	Рейка DIN	Рейка DIN
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu		




Модель	Ведомое устройство соединения EtherCAT (блок разветвления)	
Количество портов	6	3
Функции	• Индикаторы питания, сигнала/действия • Auto MDI/MDIX • Генератор тактовых импульсов	• Индикаторы питания, сигнала/действия • Auto MDI/MDIX • Генератор тактовых импульсов
Необходимая мощность	24 В пост. тока (до −15% до +20%)	24 В пост. тока (до −15% до +20%)
Габаритные размеры	48 x 78 x 90 мм	25 x 78 x 90 мм
Крепление	Рейка DIN	Рейка DIN
Информация для заказа	Каталог Sysmac P072 · www.industrial.omron.eu	



Содержание

Платформа автоматизации Sysmac

Универсальный машинный контроллер		Машинный контроллер серии NJ	31
Человеко-машинный интерфейс (HMI)		Серия NA	51
Ввод/вывод		Система ввода/вывода серии NX	59
		Модули ввода/вывода серии GX	95
Системы безопасности		NX — интегрированная безопасность	107
Сервосистемы переменного тока	**Сервоприводы**	Поворотный сервопривод Accurax G5	115
		Линейный привод Accurax G5	129
	Поворотные серводвигатели	Поворотный серводвигатель Accurax G5	141
	Линейные серводвигатели	Линейный двигатель Accurax	165
Roboter		Двигатель линейного движения Accurax	181
		Дельта-робот	195
Преобразователи частоты		Преобразователь частоты RX	207
		Преобразователь частоты	225
Техническое зрение		Серия FH	241
		Серия FQ-M	259
Датчики	**Волоконно-оптические датчики**	Волоконно-оптический датчик смещения	269
	Волоконно-оптические, лазерные и индуктивные датчики	Датчик серии N-Smart	277
		Датчики серии E3X/E3C/E2C	285
Программное обеспечение		Sysmac Studio	291
		CX-Compolet/SYSMAC Gate-way	301
Таблица выбора продуктов — Среда передачи данных Ethernet и EtherCAT			304

Technical documentation 306

NJ3□, NJ5□

Машинный контроллер серии NJ


Единое решение для автоматизации машин

Линейка продуктов серии NJ разработана специально для соответствия высоким требованиям к скорости и точности управления движением, коммуникационным возможностям, безопасности и отказоустойчивости, которым должны удовлетворять современные средства автоматизации машин.

- Логическое управление и управление движением в одном ЦПУ
- Масштабируемая система: ЦПУ для 4, 8, 16, 32 и 64 осей
- Встроенные порты EtherCAT и EtherNet/IP
- Полное соответствие стандарту IEC 61131-3
- Сертифицированные по PLCopen функциональные блоки управления движением
- Линейная, круговая и спиральная (винтовая) интерполяция
- Модули ЦПУ с функциями SQL-клиента и управления роботами



Конфигурация системы



Характеристики

Общие технические характеристики

Параметр		Модуль ЦПУ NJ□
Тип корпуса		Установка в шкаф, на DIN-рейку
Заземление		Не более 100 Ом
Размеры модуля ЦПУ (В × Г × Ш)		90 мм × 90 мм × 90 мм
Масса		550 г (с концевой крышкой)
Потребление тока		5 В=/1,90 А (включая карту памяти SD и концевую крышку)
Условия эксплуатации и хранения	Температура окружающей среды при эксплуатации	0–55°C
	Влажность окружающей среды при эксплуатации	10–90 % (без конденсации)
	Окружающая среда	Недопустимо наличие агрессивных газов
	Температура окружающей среды при хранении	–20…75°C (кроме батареи)
	Высота	Не более 2000 м
	Класс загрязнения	2 или меньше: соответствует JIS B3502 и IEC 61131-2.
	Помехозащищенность	2 кВ в линии электропитания (соответствует IEC 61000-4-4).
	Категория перенапряжения	Категория II: соответствует JIS B3502 и IEC 61131-2
	Уровень устойчивости к электромагнитным помехам	Зона B
	Вибропрочность	Соответствует IEC60068-2-6 5–8,4 Гц с амплитудой 3,5 мм; 8,4–150 Гц с ускорением 9,8 м/с^2 в течение 100 мин в направлениях X, Y и Z (10 циклов по 10 мин каждый = всего 100 мин)
	Ударопрочность	Соответствует IEC60068-2-27 147 м/с^2, 3 раза в направлениях X, Y и Z (для модуля релейных выходов: 100 м/с^2)
Аккумуляторная батарея	Срок службы	5 лет при 25°C
	Модель	CJ1W-BAT01
Применимые стандарты		Соответствует cULus, NK, LR и Директивам EC, регистрация KC*1.

*1. Поддерживается только модулями ЦПУ версии 1.01 и выше.

Эксплуатационные характеристики

Общие эксплуатационные характеристики

Параметр			Модуль ЦПУ NJ5□			Модуль ЦПУ NJ3□	
			NJ501-□5□0	NJ501-□4□0	NJ501-□3□0	NJ301-1200	NJ301-1100
Быстродействие	Время выполнения	Команды языка релейно-контактных схем (LD, AND, OR и OUT)	Мин. 1,9 нс			Мин. 3,0 нс	
		Команды математических операций (LREAL)	Мин. 26 нс			Мин. 42 нс	
Программирование	Емкость памяти программ*1	Емкость	20 Мбайт			5 Мбайт	
		Определения программных единиц (POU)	3000			750	
		Экземпляры программных единиц (POU)	Sysmac Studio v.1.05 и ниже: 6000 Sysmac Studio версии 1.06 и выше: 9000			Sysmac Studio v.1.04 и ниже: 1500 Sysmac Studio версии 1.05 и выше: 3000	
	Емкость памяти переменных	Не сохраняемые*2	Емкость: 4 Мбайт Количество: 90 000			Емкость: 2 Мбайт Количество: 22500	
		Сохраняемые*3	Емкость: 2 Мбайт Количество: 10 000			Емкость: 0,5 Мбайт Количество: 2500 (Sysmac Studio вер. 1.04 и ниже)/5000 (Sysmac Studio вер. 1.05 и выше)	
	Тип данных	Количество	2000			1000	
	Области памяти для модулей CJ (возможно назначение адресов переменным с помощью параметра AT)	Область CIO	6144 слов (CIO 0…CIO 6143)				
		Рабочая область	512 слов (W0…W511)				
		Область хранения	1536 слов (H0…H1535)				
		Область DM	32 768 слов (D0…D32767)				
		Область EM	32 768 слов × 25 банков (E0_00000…E18_32767)			32 768 слов × 4 банка (E0_00000…E3_32767)	
Конфигурация контроллера	Максимальное количество подключаемых модулей		Макс. число модулей на стойку ЦПУ или стойку расширения: 10 модулей Макс. общее число модулей в контроллере: 40 модулей				
	Количество стоек расширения		Макс. 3				
	Число входов/выходов		Макс. 2560 точек + ввод/вывод данных ведомых узлов EtherCAT				
	Источник питания стойки ЦПУ и стоек расширения	Модель	Модуль источника питания NJ-P□				
		Время обнаружения выключения питания: Источник питания переменного тока	30–45 мс				
		Время обнаружения выключения питания: Источник питания постоянного тока	22–25 мс				
Управление движением	Количество осей	Макс. количество осей*4	64 оси	32 оси	16 осей	15 осей	15 осей
		Макс. количество реальных используемых осей*5	64 оси	32 оси	16 осей	8 осей	4 оси
		Макс. количество осей для управления 1 осью*6	64 оси	32 оси	16 осей	15 осей	15 осей
		Управление с линейной интерполяцией	Макс. 4 оси на группу осей				
		Управление с круговой интерполяцией	Макс. 2 оси на группу осей				
	Количество групп осей		Макс. 32 группы осей				
	Единицы для указания положения		Импульсы, миллиметры, микрометры, нанометры, градусы или дюймы				
	Множители задания		0,00 % или 0,01–500,00 %				
	Интервал управления движением		Совпадает с интервалом обмена данными по интерфейсу EtherCAT.				
	Электронные кулачки	Количество точек траектории	Макс. 65 535 точек на одну таблицу кулачка Макс. 1 048 560 точек для всех таблиц кулачков			Макс. 65 535 точек на одну таблицу кулачка Макс. 262 140 точек для всех таблиц кулачков	
		Количество таблиц кулачков	Макс. 640 таблиц			Макс. 160 таблиц	

Параметр				Модуль ЦПУ NJ5□			Модуль ЦПУ NJ3□	
				NJ501-□5□0	NJ501-□4□0	NJ501-□3□0	NJ301-1200	NJ301-1100
Интерфейсы связи	Порт USB	Поддерживаемые службы		Подключение к Sysmac Studio				
		Физический уровень		Стандарт USB 2.0, разъем типа B				
		Расстояние связи		Макс. 5 м				
	Встроенный порт EtherNet/IP	Физический уровень		10 Base-T или 100 Base-TX				
		Метод доступа к каналу связи		CSMA/CD				
		Тип модуляции		Передача в основной полосе без модуляции				
		Топология		Звезда				
		Скорость передачи		100 Мбит/с (100 Base-TX)				
		Среда передачи		Экранированная витая пара (STP): кабель категории 5, 5e или выше для Ethernet				
		Расстояние связи		Макс. 100 м (расстояние между Ethernet-коммутатором и узлом)				
		Количество каскадных соединений		При использовании Ethernet-коммутатора количество не ограничено.				
		Протокол CIP: таблицы логических связей тегов (циклические коммуникации)	Количество соединений	32				
			Интервал между пакетами*7	10–10 000 мс (задается с шагом 1 мс).*8 Может быть задан для каждого соединения (обновление данных будет происходить через заданные интервалы времени независимо от числа узлов).				
			Ширина полосы канала связи	3000 пакетов/с*9 *10 (включая контрольное сообщение)				
			Количество наборов тегов	32				
			Типы тегов	Сетевые переменные (области: CIO, рабочая, хранения, DM и EM).				
			Количество тегов на 1 набор тегов	8 (7 тегов, если набор тегов включает состояние контроллера).				
			Максимальный объем данных логических связей на узел	19 200 байт (суммарный объем для всех тегов).				
			Максимальный объем данных на соединение	Макс. 600 байт				
			Количество регистрируемых наборов тегов	Макс. 32 (1 соединение = 1 набор тегов)				
			Максимальный объем данных набора тегов	600 байт (на 2 байта меньше, если набор тегов включает состояние контроллера).				
			Фильтр пакетов многоадресной передачи*11	Поддерживается				
		Протокол сообщений CIP: обмен явными сообщениями	Класс 3 (количество соединений)	32 (клиенты + сервер)				
			UCMM (без установления соединений)	Макс. число клиентов, которые могут одновременно участвовать в обмене данными: 32 Макс. число серверов, которые могут одновременно участвовать в обмене данными: макс. 32				
	Встроенный порт EtherCAT	Количество осей для сокет-службы TCP		Макс. 30*12				
		Стандарт связи		IEC 61158, тип 12				
		Характеристики ведущего устройства EtherCAT		Класс B (набор функций, совместимый с управлением движением)				
		Физический уровень		100BASE-TX				
		Тип модуляции		Передача в основной полосе без модуляции				
		Скорость передачи		100 Мбит/с (100 Base-TX)				
		Дуплексный режим		Автоматический				
		Топология		Шинная, цепочечная и древовидная				
		Среда передачи		Прямой кабель витая пара категории 5 или выше с двойным экраном (оплетка + алюминиевая фольга)				
		Расстояние связи		Расстояние между узлами: макс. 100 м				
		Макс. количество ведомых устройств		Макс. 192				
		Объем данных процесса		Входы/выходы: макс. 5736 байт (однако количество кадров данных процесса не может быть больше 4).				
		Максимальный объем данных процесса на ведомое устройство		Входы/выходы: макс. 1434 байт				
		Интервал обмена данными		500/1000/2000/4000 мкс			1000, 2000 или 4000 мкс	
		Нестабильность синхронизации		Макс. 1 мкс				
Внутренние часы				При температуре окружающей среды 55°C: ошибка –3,5…0,5 мин в месяц При температуре окружающей среды 25°C: ошибка –1,5…1,5 мин в месяц При температуре окружающей среды 0°C: ошибка –3…1 мин в месяц				

*1. Значение объема программы для исполняемых объектов и таблиц переменных (включая имена переменных).

*2. Не включая слова области хранения и областей DM и EM для модулей серии CJ.

*3. Не включая слова рабочей области и области CIO для модулей серии CJ.

*4. Суммарное количество для осей всех типов. Для модуля ЦПУ версии 1.05 или ниже максимальное количество осей для сокет-службы TCP: 8 осей (NJ301-1200), 4 оси (NJ301-1100).

*5. Общее количество осей, настраиваемых в качестве осей сервопривода или осей энкодера, а также в качестве используемых осей.

*6. Для модуля ЦПУ версии 1.05 или ниже максимальное количество осей для управления 1 осью: 8 осей (NJ301-1200), 4 оси (NJ301-1100).

*7. Данные обновляются через заданные интервалы времени независимо от числа узлов.

*8.Для модуля ЦПУ версии 1.02 или ниже интервал между пакетами составляет от 10 до 10 000 мс с шагом 1,0 мс.

*9. Пакетов в секунду: количество коммуникационных пакетов, которое может быть передано или принято за одну секунду.

*10. Для модуля ЦПУ версии 1.02 или ниже допустимая ширина полосы канала связи составляет 1000 пакетов/с.

*11. Порт EtherNet/IP поддерживает работу в режиме клиента IGMP. Если используемый Ethernet-коммутатор поддерживает отслеживание сетевого трафика IGMP (snooping), возможна фильтрация ненужных многоадресных (групповых) пакетов.

*12. Для модуля ЦПУ версии 1.02 или ниже максимальное количество осей для сокет-службы TCP составляет 16.

Эксплуатационные характеристики модулей ЦПУ с функциями управления роботами

Параметр			Модуль ЦПУ NJ5□			
			NJ501-4500	NJ501-4400	NJ501-4300	NJ501-4310*1
Управление движением	Управление роботами	Дельта-робот	3 + 1 (высокоинерционная ось вращения) степеней свободы/робот			
		Количество дельта-роботов	Макс. 8 дельта-роботов (зависит от числа осей, поддерживаемого модулем ЦПУ)			

*1. Модуль ЦПУ NJ501-4310 поддерживает управление только одним дельта-роботом.

Примечание. При использовании NJ501-4□□0 для управления роботами следует использовать сервопривод Accurax G5 со встроенным интерфейсом EtherCAT, абсолютный энкодер и тормоз.

Эксплуатационные характеристики модулей ЦПУ с функциями подключения к базе данных

Параметр			Модуль ЦПУ NJ5□		
			NJ501-1520	NJ501-1420	NJ501-1320
Программирование	Области памяти для модулей CJ (возможно назначение адресов переменным с помощью параметра AT)	Область EM	32 768 слов × 25 банков*1 (E0_00000…E18_32767)		

*1. Если включена функция буферизации, банки E9_0…E18_32767 используются службой подключения к базе данных.

Функциональные характеристики

Общие функциональные характеристики

Параметр				Модуль ЦПУ NJ□
Задачи	Функционирование	Функционирование		Обновление входов/выходов и выполнение программ пользователя происходит в рамках организационных единиц, называемых задачами. Задачи позволяют определять порядок и приоритет выполнения программ и служб.
		Задачи, выполняемые циклически		Макс. количество главных циклических задач: 1 Макс. количество циклических задач: 3
		Задачи, выполняемые по условию*1		Макс. количество второстепенных задач: 32 При выполнении команды активной второстепенной задачи или при выполнении выражения условия для переменной.
	Настройка	Настройка контроля системных служб		Контроль интервала выполнения и времени выполнения (в процентах от общего времени выполнения программ пользователя) системных служб (операций, выполняемых модулем ЦПУ отдельно от выполнения задач.)
Программирование	Компоненты организации программы (POU)	Программы		Компоненты программ, назначаемые задачам.
		Функциональные блоки		Компоненты программы, используемые для создания объектов с особыми условиями выполнения.
		Функции		Компоненты программ, используемые для создания объектов, выходные данные которых однозначно соответствуют входным данным (обработка данных и т. п.).
	Языки программирования	Тип		Язык релейно-контактных схем (LD)*2 и язык структурированного текста (ST).
	Пространства имен*3			Пространства имен используются для группирования идентификаторов определений компонентов программы.
	Переменные	Внешний доступ к переменным		Сетевые переменные (функция, обеспечивающая доступ внешних устройств (операторских панелей, ПК и других контроллеров) к переменным контроллера)
	Типы данных	Базовые типы данных		BOOL, BYTE, WORD, DWORD, LWORD, INT, SINT, DINT, LINT, UINT, USINT, UDINT, ULINT, REAL, LREAL, TIME (интервалы времени), DATE, TIME_OF_DAY, DATE_AND_TIME и STRING (текстовые строки).
		Пользовательские типы данных		Структуры, объединения, перечисления
		Структуры (Structure)	Назначение	Пользовательский тип данных, служит для объединения данных разного типа в единый тип. Количество элементов: макс. 2048 Количество уровней вложения: макс. 8
			Типы данных элементов	Базовые типы данных, структуры, объединения, перечисления, переменные-массивы.
			Смещение адресов элементов	Для элементов структуры могут указываться величины смещения для размещения элементов по требуемым адресам памяти.*3
		Объединения (Union)	Назначение	Пользовательский тип данных, служит для обращения к одним и тем же данным как к данным разного типа. Количество элементов: макс. 4
			Типы данных элементов	BOOL, BYTE, WORD, DWORD и LWORD.
		Перечисления (Enumeration)	Назначение	Пользовательский тип данных, содержит конечное число текстовых строк (именованных констант), каждой из которых соответствует определенное значение.
	Атрибуты типов данных	Указание массива	Назначение	Массив — это группа элементов, имеющих одинаковый тип данных. Для обращения к некоторому элементу массива указывается индекс, то есть порядковый номер этого элемента, отсчитываемый от первого элемента. Размерность массива: макс. 3 Количество элементов: макс. 65 535
			Указание массивов для экземпляров функц. блоков	Поддерживается
		Указание диапазонов		Указание верхнего и нижнего предельных значений для переменной некоторого типа. Переменная может принимать значения только в пределах указанного диапазона.
		Библиотеки		Библиотеки пользователя.
Управление движением	Режимы управления			Позиционирование, регулирование скорости, регулирование момента
	Типы осей			Оси сервопривода, виртуальные оси сервопривода, оси энкодера и виртуальные оси энкодера
	Типы обрабатываемых данных положения			Заданные положения и фактические положения

Параметр				Модуль ЦПУ NJ□
Управление движением	**Одиночная ось**	**Позиционирование по одной оси**	**Позиционирование в абсолютных координатах**	Для позиционирования указываются абсолютные координаты целевого положения.
			Позиционирование в относительных координатах	Целевое положение указывается в приращениях относительно координат текущего положения.
			Фиксированная подача по прерыванию	При поступлении внешнего сигнала прерывания выполняется перемещение на указанное фиксированное расстояние из текущего положения (т. е. положения в момент прерывания).
			Циклическое синхронное позиционирование в абсолютных координатах[*1]	Функция в режиме позиционирования, обеспечивающая выдачу заданий положения в каждом цикле управления.
		Регулирование скорости по одной оси	**Регулирование скорости**	В режиме позиционирования выполняется регулирование скорости.
			Циклическое синхронное управление скоростью	В режиме регулирования скорости в каждом цикле управления выдается задание скорости.
		Регулирование момента по одной оси	**Регулирование момента**	Регулируется крутящий момент двигателя.
		Синхронное управление по одной оси	**Запуск кулачковой передачи**	Выполняется движение по криволинейной траектории в соответствии с указанной таблицей кулачка.
			Завершение кулачковой передачи	Завершается движение по криволинейной траектории для оси, указанной входным параметром.
			Запуск редукторной передачи	Ведомая ось синхронно повторяет движение ведущей оси с использованием заданногопередаточного числа редуктора.
			Редукторная передача с позиционированием	После синхронизации положений осей ведомая ось синхронно повторяет движениеведущей оси с использованием заданного передаточного числа редуктора.
			Завершение редукторной передачи	Завершение редукторного режима или редукторного режима с позиционированием для указанной оси.
			Синхронное позиционирование	Позиционирование выполняется синхронно с указанной ведущей осью.
			Сдвиг фазы ведущей оси	При синхронном управлении сдвигается фаза ведущей оси.
			Комбинирование осей	Итоговое задание положения для оси определяется как сумма или разница заданий положения двух осей.
		Ручное управление по одной оси	**Включение/ выключение сервопривода**	Возможно включение (Серво ВКЛ) и выключение (Серво ВЫКЛ) требуемой оси.
			Толчковый ход	Медленное перемещение по указанной оси с указанной фиксированной скоростью.
		Дополнительные функции для управления одной осью	**Сброс ошибок оси**	Сброс состояний ошибки оси.
			Возврат в исходное положение	Вращение двигателя с целью определения исходного положения по сигналам предельного положения, приближения к исходному положению и достижения исходного положения.
			Возврат в исходное положение с заданием параметра[*1]	Задание параметра, вращение двигателя с целью определения исходного положения по сигналам предельного положения, приближения к исходному положению и достижения исходного положения.
			Возврат в исходное положение с высокой скоростью	Позиционирование в точку, абсолютное положение которой равно 0.
			Остановка	Торможение оси до полной остановки.
			Мгновенная остановка	Мгновенная остановка оси.
			Настройка множителей задания	Изменение заданной скорости для оси.
			Изменение текущего положения	Замена текущего заданного положения или текущего фактического положения любым требуемым значением положения.
			Выбор внешних сигналов фиксации	Регистрация положения оси при поступлении сигнала фиксации.
			Блокировка внешних сигналов фиксации	Блокировка действия текущего сигнала фиксации.
			Контроль зоны	Контроль за пребыванием заданного или фактического положения оси в указанной зоне (диапазоне положений).
			Выбор кулачковых переключателей для управления дискретным выходом[*4]	Включение и выключение дискретного выхода в зависимости от текущего положения оси.
			Контроль ошибки слежения оси	Контроль за изменением разницы между заданными или фактическими положениями двух указанных осей ниже указанного порогового значения.
			Сброс ошибки слежения	Обнуление величины ошибки рассогласования между текущим заданным и текущим фактическим положениями оси.
			Ограничение момента	Возможность включения и выключения функции регулирования крутящего момента сервопривода, возможность установки предельных значений для ограничения результирующего крутящего момента серводвигателя.
			Начальная скорость[*5]	Задание начальной скорости движения оси.
	Группы осей	**Согласованное управление несколькими осями**	**Абсолютная линейная интерполяция**	Выполнение линейной интерполяции для указанного абсолютного положения.
			Относительная линейная интерполяция	Выполнение линейной интерполяции для указанного относительного положения.
			Круговая двумерная интерполяция	Выполнение круговой интерполяции для двух осей.
			Циклическое синхронное позиционирование группы осей в абсолютных координатах	В режиме позиционирования в каждом цикле управления выдается задание положения.[*3]

Параметр				Модуль ЦПУ NJ□
Управление движением	**Группы осей**	**Дополнительные функции для согласованного управления несколькими осями**	**Сброс ошибок группы осей**	Сброс состояний ошибки группы осей и состояний ошибки отдельных осей.
			Включение группы осей	Разрешение движения для группы осей.
			Выключение группы осей	Запрет движения для группы осей.
			Остановка группы осей	Торможение всех осей, участвующих в интерполируемом движении, до полной остановки.
			Мгновенная остановка группы осей	Мгновенная остановка всех осей, участвующих в интерполируемом движении.
			Настройка множителей задания для группы осей	Изменение групповой заданной скорости во время интерполируемого движения.
			Чтение положений группы осей	Считывание текущих заданных положений и текущих фактических положений группы осей.*3
			Изменение осей в группе осей	Временное изменение параметра, определяющего состав осей в группе.*3
	Общие параметры	**Электронные кулачки**	**Настройка параметров таблицы кулачка**	Изменение указателя конечной точки таблицы кулачка, указанной во входном параметре.
			Сохранение таблиц кулачков	Сохранение таблицы кулачка, указанной во входном параметре, в энергонезависимую память модуля ЦПУ.
			Создание таблиц кулачков*6	Создание таблицы кулачка, указанной во входном параметре, в соответствии с заданными параметрами и режимом работы кулачка.
		Параметры	**Запись настроек MC**	Временное изменение значений некоторых параметров оси или группы осей.
			Изменение параметров оси*6	Доступ к параметрам оси и их изменение из программы пользователя.
	Вспомогательные функции	**Режимы счета**		Возможность выбора линейного режима (конечная длина) или кольцевого режима (бесконечная длина).
		Перевод единиц		Возможность установки единиц индикации для каждой оси, соответствующих машине.
		Управление разгоном/торможением	**Автоматическое управление разгоном/торможением**	Для функции управления движением оси или группы осей может быть задана скорость изменения темпа разгона/торможения.
			Изменение темпов разгона и торможения	Существует возможность изменения темпа разгона или торможения непосредственно во время разгона/торможения.
		Проверка достижения положения		Возможность установки порогового диапазона положений и контрольного времени для проверки завершения позиционирования.
		Режим остановки		Возможность выбора способа остановки серводвигателя, используемого при поступлении сигнала мгновенной остановки или сигнала предельного хода.
		Перезапуск команды управления движением		Имеется возможность изменения входных переменных команды управления движением во время ее выполнения и повторного выполнения команды с целью изменения целевых значений во время работы.
		Выполнение нескольких команд управления движением (буферный режим)		Имеется возможность выполнения другой команды управления движением во время выполнения текущей команды управления движением, при этом можно указать время начала выполнения и взаимосвязь между скоростями.
		Непрерывное движение группы осей (переходной режим)		Возможность выбора переходного режима, используемого при последовательном выполнении нескольких команд управления движением для групп осей.
		Функции контроля	**Программные границы хода**	Контроль диапазона перемещения оси.
			Ошибка слежения	Контроль ошибки рассогласования между текущим заданным и текущим фактическим значениями для каждой оси.
			Скорость, темп разгона, темп торможения, крутящий момент, скорость при интерполяции, темп разгона при интерполяции и темп торможения при интерполяции	Установка и контроль пороговых уровней для каждой оси и каждой группы осей.
		Поддержка абсолютных энкодеров		При использовании серводвигателя серии G5 (Omron) с абсолютным энкодером не требуется выполнять возврат в исходное положение при запуске.
		Инверсия входных сигналов*5		Возможность инверсии (смены активного уровня) входного сигнала немедленной остановки, сигналов предельного хода в прямом или обратном направлении или сигнала приближения к исходному положению.
	Внешние входные сигналы			Используются следующие входные сигналы сервопривода: сигнал достижения исходного положения, сигнал приближения к исходному положению, сигнал предельного хода в прямом направлении, сигнал предельного хода в обратном направлении, сигнал немедленной остановки и сигнал входа прерывания.
Управление модулями ввода/вывода	**Модули NX*5**			Модули серии NX могут подключаться через интерфейсный модуль.
	Модули серии CJ	**Максимальное количество модулей**		40
		Базовые модули ввода/вывода	**Защита от дребезга контактов и помех**	Настройка времени задержки реакции входа.
			Защита от КЗ в нагрузке и обнаружение отсоединения вх./вых.	Считывание информации об ошибках базовых модулей ввода/вывода.
	Ведомые устройства EtherCAT	**Максимальное количество ведомых устройств**		192
		Базовые модули ввода/вывода	**Защита от дребезга контактов и помех**	Настройка времени задержки реакции входа.

Параметр				Модуль ЦПУ NJ□
Интерфейсы связи	Порт USB			Порт для связи с различным программным обеспечением, работающим на ПК.
	Порт EtherNet/IP	Протокол связи		TCP/IP, UDP/IP
		Коммуникационный протокол CIP	Таблицы логических связей тегов	Циклический обмен данными с устройствами по сети EtherNet/IP, не требующий программирования.
			Передача сообщений	Передача и прием команд CIP на/от устройств по сети EtherNet/IP.
		Приложения TCP/IP	Сокет-службы	Передача и прием данных на/от любого узла по сети EtherNet с применением протокола UDP или TCP. Используются команды связи через сокеты.
			FTP-клиент*6	Обмен файлами (чтение или запись) между модулем ЦПУ и другими узлами (например, ПК) по сети Ethernet. Используются команды связи, предназначенные для выполнения функции FTP-клиента.
			FTP-сервер	Чтение или запись файлов из/на карту памяти SD модуля ЦПУ другими узлами (например, ПК) по сети Ethernet.
			Автоматическая корректировка часов	В указанное время или по истечении указанного времени после включения модуля ЦПУ производится чтение данных времени из NTP-сервера. Показания внутренних часов модуля ЦПУ корректируются с учетом полученных данных времени.
			SNMP-агент	Предоставление информации о внутреннем состоянии встроенного порта EtherNet/IP программному обеспечению управления сетью, использующему SNMP-менеджер.
	Порт EtherCAT	Поддерживаемые службы	Обмен данными процесса	Циклический обмен данными управления по сети EtherCAT между ведущим устройством и ведомыми устройствами.
			Сервисные объекты данных SDO сообщений SDO	Ациклический обмен данными управления на основе обмена сообщениями по сети EtherCAT между ведущим устройством и ведомыми устройствами. Используются сообщения SDO, определенные стандартом CANopen.
		Сканирование сети		Получение информации от подключенных ведомых устройств и автоматическое построение конфигурации сети (состава ведомых устройств).
		Распределенные часы (DC)		Синхронизация по времени за счет использования системного времени EtherCAT всеми устройствами EtherCAT (включая ведущее устройство).
		Мониторинг пакетов (только NJ5)		Возможно сохранение кадров данных, передаваемых и принимаемых ведущим устройством. Сохраненные данные можно просматривать с помощью WireShark или других приложений.
		Активизация/деактивизация ведомых устройств		Возможность активизации и деактивизации ведомых устройств в качестве целевых объектов передачи данных.
		Отсоединение/подсоединение ведомых устройств		Временное отключение ведомого устройства от сети EtherCAT для целей обслуживания, например для замены, и последующее подключение его к сети.
		Поддерживаемый протокол прикладного уровня	CoE	Возможность передачи сообщений протокола SDO, соответствующих стандарту CANopen, ведомым устройствам по сети EtherCAT.
	Команды связи			Поддерживаются следующие команды: команды протокола связи CIP, команды связи через сокеты, команды протокола сообщений SDO, команды связи без протокола, команды макроса протокола и команды функции FTP-клиента.*6
Управление работой	Выход «RUN»			В режиме выполнения (RUN) включается выход «RUN» модуля источника питания NJ-P□3001.
Системные функции администрирования	Регистрация событий	Категории		События протоколируются в следующих журналах: • Журнал системных событий • Журнал событий доступа • Журнал событий пользователя
		Макс. количество событий в одном журнале		NJ5: макс. 1024 NJ3: макс. 512
Отладка	Редактирование в режиме онлайн			Возможность изменения программ, функциональных блоков, функций и глобальных переменных в режиме онлайн; возможность совместного изменения отдельных компонентов программы несколькими разработчиками по сети.
	Принудительное изменение состояний	Принудительное изменение состояний		Пользователь может принудительно переключать определенные переменные в состояние «1» или «0».
		Максимальное количество принудительно переключаемых переменных	Для ведомых устройств EtherCAT	Макс. 64
			Для модулей серии CJ	Макс. 64
	Пробный запуск функций управления движением			Возможность проверки правильности электрических соединений и работы двигателя из ПО Sysmac Studio.
	Синхронизация			Возможность синхронизации файла проекта Sysmac Studio с данными подключенного модуля ЦПУ.
	Контроль фронтов*1	Контроль фронтов*1		Контроль передних или задних фронтов на контактах.
		Число контактов*1		Макс. 8
	Протоколирование данных	Тип	Однократно запускаемое протоколирование	При выполнении заданного условия считывается указанное количество значений, затем протоколирование автоматически прекращается.
			Непрерывное протоколирование	Протоколирование ведется непрерывно, протоколируемые данные передаются в Sysmac Studio.
		Максимальное количество одновременно создаваемых протоколов данных		NJ5: макс. 4*7. NJ3: макс. 2
		Максимальное количество записей протокола		Макс. 10 000
		Сохранение значений	Максимальное количество протоколируемых переменных	NJ5: макс. 192 переменных NJ3: макс. 48 переменных
		Интервал сохранения значений		Протоколирование может осуществляться с интервалом выполнения указанной задачи, с указанным интервалом или при выполнении команды сохранения данных.
		Протоколирование по событию	Протоколирование по событию	Регистрация значений, наблюдавшихся до и после выполнения заданного условия.
			События протоколирования	Переключение двоичной переменной (BOOL) в состояние «1» или «0». Сравнение недвоичной переменной с константой. Операции сравнения: равно (=), больше (>), больше или равно (≥), меньше (<), меньше или равно (≤), не равно (≠).
			Задержка	Смещение относительно события: включение в протокол значений, предшествующих событию, с возможностью установки их процентной доли в общем числе значений.
	Имитация выполнения			Имитация работы модуля ЦПУ в Sysmac Studio.
Обслуживание	Подключаемый порт	Подключение к панелям оператора		Встроенный порт EtherNet/IP.
		Подключение к Sysmac Studio		Порт USB или встроенный порт EtherNet/IP.
Функции обеспечения надежности	Самодиагностика	Ошибки контроллера		Критичная ошибка, частично критичная ошибка, некритичная ошибка, наблюдение и информация.
		Ошибки, определяемые пользователем	Ошибки, определяемые пользователем	Ошибки, предварительно конфигурируемые пользователем, и активизируемые/протоколируемые путем выполнения соответствующих команд.
			Уровни	8 уровней

Параметр				Модуль ЦПУ NJ□
Защита	**Защита программных ресурсов и исключение эксплуатационных ошибок**	**Наименования модулей ЦПУ и серийные номера**		При установлении связи между модулем ЦПУ и ПО Sysmac Studio наименование модуля ЦПУ проекта сравнивается с наименованием подключаемого модуля ЦПУ.
		Защита	**Передача программ пользователя без данных для декомпиляции**	Предусмотрена возможность загрузки данных в модуль ЦПУ таким образом, чтобы онине могли быть считаны из модуля ЦПУ в ПО Sysmac Studio.
			Защита модуля ЦПУ от записи	Предусмотрена возможность установки запрета на запись данных в модуль ЦПУ из ПО Sysmac Studio или с карты памяти SD.
			Общая защита файлов проекта	Возможность парольной защиты файлов .smc от несанкционированного открытия в ПО Sysmac Studio.
			Защита данных	Возможность парольной защиты компонентов программы в Sysmac Studio.*3
		Проверка полномочий	**Проверка полномочий**	Разграничение доступа к онлайн-операциям для пользователей с разным уровнем полномочий во избежание повреждения оборудования или несчастных случаев из-за эксплуатационных ошибок.
			Количество групп	5*8
		Проверка идентификатора выполнения программы пользователя		Для выполнения программы пользователя требуется ввод идентификатора выполнения программы пользователя для определенного оборудования (модуля ЦПУ) в Sysmac Studio.
Карта памяти SD	**Тип устройства хранения**			Карта памяти SD (макс. 2 Гбайт), карта памяти SDHC
	Применение	**Автоматическое считывание данных с карты памяти SD*1**		Автоматическая загрузка данных, хранящихся в папке автозагрузки на карте памяти SD, при включении контроллера.
		Команды для работы с картой памяти SD		Доступ к данным на карте памяти SD из программы пользователя с помощью соответствующих команд.
		Операции с файлами в Sysmac Studio		Выполнение операций над файлами контроллера, хранящимися на карте памяти SD, и чтение/запись стандартных файлов (документов) ПК.
		Уведомление об истечении срока службы карты памяти SD		Об истечении эксплуатационного ресурса карты памяти SD уведомляет системная переменная и запись в журнале событий.
Функции резервного копирования*1	**Функции резервного копирования на карту памяти SD**	**Управление**	**Переключатель**	Управление резервным копированием, сравнением или восстановлением данных с помощью переключателя на лицевой панели.
			Системные переменные	Управление резервным копированием или сравнением данных с помощью системных переменных.
			Диалоговое окно операций с картой памяти	Выполнение операций резервного копирования и сравнения данных с помощью диалогового окна операций с картой памяти SD в Sysmac Studio.
			Команда программы*6	Выполнение резервного копирования с помощью команды в программе пользователя.
		Защита	**Резервное копирование данных на карту памяти SD**	Запрет функций резервного копирования данных на карту памяти SD.
	Функции резервного копирования данных контроллера в Sysmac Studio			Выполнение операций резервного копирования, восстановления и сравнения данных для модулей контроллера в Sysmac Studio.

*1. Поддерживается только модулями ЦПУ версии 1.03 и выше.

*2. Поддерживается создание отдельных фрагментов программы на языке ST.

*3. Поддерживается только модулями ЦПУ версии 1.01 и выше.

*4. Поддерживается только модулями ЦПУ версии 1.06 и выше.

*5. Поддерживается только модулями ЦПУ версии 1.05 и выше.

*6. Поддерживается только модулями ЦПУ версии 1.08 и выше.

*7. Для модуля ЦПУ NJ501-1□20 версии 1.08 или выше максимальное количество одновременно создаваемых протоколов данных: 2.

*8. При использовании модулей ЦПУ NJ501 версии 1.00 это значение равно: 2.

Функциональные характеристики модулей ЦПУ с функциями управления роботами

Параметр				Модуль ЦПУ NJ501-4□□0
Функции управления роботами	**Управление группой осей**	**Согласованное управление несколькими осями**	**Настройка параметров робота**	Настройка параметров для управления роботом (например, тип кинематической схемы и длина манипулятора).
			Задание положения в абсолютных координатах с указанием времени	Перемещение робота в указанную точку координат за указанное время.
			Синхронизация с конвейером	Применение функции слежения за конвейером для обеспечения синхронности движения манипулятора с перемещением детали.
			Толчковая подача	Перемещение робота, представленного группой осей, в режиме толчковой подачи в соответствии с выбранной целевой скоростью, системой координат и центральной точкой инструмента.
			Переходной режим и буферизация	Выбор способа перехода между командами робота для обеспечения плавности траекторий движения.
	Вспомогательные функции	**Согласованное управление несколькими осями**	**Система координат пользователя**	Для управления роботами могут использоваться координатные системы двух типов: система координат машины (MCS) и система координат пользователя (UCS).
			Рабочий инструмент робота	Определение нескольких центральных точек инструмента (TCP) для роботов.
			Обратная кинематика	Вычисление значений координат каждой оси робота по значениям координат (X, Y, Z) центральной точки инструмента (TCP) робота.
		Функции контроля	**Мониторинг**	Считывание данных о текущем положении и скорости робота.
			Контроль рабочей области	Контроль за пребыванием робота в пределах установленного рабочего пространства.

Функциональные характеристики модулей ЦПУ с функциями подключения к базе данных

Параметр		Модуль ЦПУ NJ501-1□20
Поддерживаемый порт		Встроенный порт EtherNet/IP
Поддерживаемые базы данных		Microsoft Corporation: SQL Server 2008/2008 R2/2012 Oracle Corporation: Oracle Database 10g/11g International Business Machines Corporation: DB2 для Linux, UNIX и Windows 9.5/9.7/10.1/10.5 Oracle Corporation: MySQL Community Edition 5.1/5.5/5.6*1 Firebird Foundation Incorporated: Firebird 2.1/2.5
Количество соединений с базами данных (количество одновременно подключенных баз данных)		Макс. 3 соединения*2
Команды	**Поддерживаемые операции**	Поддерживается выполнение следующих операций путем выполнения в модуле ЦПУ серии NJ команд подключения к базе данных: вставка записей (INSERT), обновление записей (UPDATE), извлечение записей (SELECT) и удаление записей (DELETE)
	Число столбцов в операциях INSERT/UPDATE/SELECT	SQL server: макс. 1024 столбца Oracle/DB2/MySQL/Firebird: макс. 1000 столбцов
	Число записей, выдаваемых операцией SELECT	Макс. 65 535 элементов Макс. 4 Мбайт
	Кол-во переменных сопоставления с БД, для которых может быть создано сопоставление с БД	SQL server: макс. 60 переменных Oracle/DB2/MySQL: макс. 30 переменных Firebird: макс. 15 переменных Даже если предельное число переменных сопоставления с БД не достигнуто, общее количество элементов структур, используемых в качестве типа данных для переменных сопоставления с БД, не может превышать 10 000 (элементов).
Режим работы службы подключения к базе данных		Рабочий режим или режим тестирования: • Рабочий режим: при выполнении каждой команды служба обращается к базе данных. • Тестовый режим: при выполнении каждой команды служба нормально завершает выполнение команды, не обращаясь к базе данных.
Функция буферизации		Сохранение SQL-запросов при возникновении ошибок и повторная отправка запросов при устранении ошибок и восстановлении связи. Емкость буфера: 1 Мбайт*3
Функция протоколирования операций		Возможно ведение журналов трех следующих типов: • Журнал выполнения: журнал для регистрации сеансов выполнения службы подключения к базе данных. • Журнал отладки: регистрация подробной информации о выполняемых SQL-запросах службы подключения к базе данных. • Журнал ошибок выполнения SQL-запросов: журнал для регистрации ошибок выполнения SQL-запросов к БД.
Функция завершения службы подключения к базе данных		Завершение работы службы подключения к базе данных после автоматического сохранения файлов журналов операций на карту памяти SD.

*1. Поддерживаемые подсистемы хранения данных: InnoDB и MyISAM.


*2. При установлении одновременно двух и более соединений с базами данных разного типа нормальная работа не гарантируется.

*3. Дополнительные сведения см. в руководстве «Серия NJ, модули ЦПУ — Подключение к базе данных. Руководство пользователя (W527)».


Примечание. Подключение к DB2, MySQL и Firebird поддерживается только модулями ЦПУ версии 1.08 и выше и Sysmac Studio версии 1.09 и выше.

Органы управления и индикации


Модуль ЦПУ (NJ501/301-□□□□)



Модуль источника питания, 100–240 В~ (NJ-PA3001)




Модуль источника питания, 24 В= (NJ-PD3001)




Размеры

ПЛК серии NJ (NJ-P□3001 + NJ501/301-□□□□ + 1 модуль вх./вых. + CJ1W-TER01)




Кол-во установленных модулей шириной 31 мм	Ширина стойки, мм
	С модулем NJ501/301-□
1	205,7
2	236,7
3	267,7
4	298,7
5	329,7
6	360,7
7	391,7
8	422,7
9	453,7
10	484,7


Модуль источника питания (NJ-PA3001/PD3001)




Модуль ЦПУ (NJ501/301-□□□□)



Концевая крышка (CJ1W-TER01)




Модули CJ




* Данные о ширине конкретного модуля см. в таблице модулей CJ в разделе «Информация для заказа».

Монтажные размеры




Номер модели **DIN**-рейки	**A**
PFP-100N2	16 мм
PFP-100N	7,3 мм
PFP-50N	7,3 мм

Монтажная высота



Кабель расширения



Примечание. 1. При расширении конфигурации необходимо соблюдать следующие требования:
- Общая длина соединительного кабеля ввода/вывода не должна превышать 12 м.
- Радиус изгиба соединительного кабеля ввода/вывода не должен быть больше указанного ниже значения.

2. Наружный диаметр кабеля расширения: 8,6 мм.

Токи нагрузки модулей источника питания

Проверка тока и мощности потребления

Выбрав модуль источника питания на основании величины напряжения питания и других параметров, следует произвести расчет тока и мощности потребления каждой стойки.

Условие 1: требования к выходному току
Внутренние потребители подразделяются на две группы по величине напряжения питания: 5 В и 24 В.
Потребляемый ток при 5 В (питание внутренних цифровых схем)
Потребляемый ток при 24 В (питание катушек реле)

Условие 2: требования к мощности
При конструировании стойки необходимо исходить из значений тока и мощности, которые могут быть обеспечены стойке модулем источника питания. Суммарный ток потребления и суммарная мощность всех модулей стойки не должны превосходить максимальную нагрузочную способность (т. е. максимальный выходной ток и максимальную мощность) источника питания по каждой группе напряжения. Эти данные приведены в таблице ниже.
Следующая таблица содержит значения максимального выходного тока источника питания для стоек ЦПУ и стоек расширения, а также значения максимальной суммарной мощности источников питания разных моделей.

Модули источника питания	**Макс. выходной ток**			**(C) Макс. суммарная мощность нагрузки**
	(A) Стойки ЦПУ, 5 В=*	**(A) Стойки расширения, 5 В=**	**(B) 24 В=**	
NJ-PA3001	6,0 A	6,0 A	1,0 A	30 Вт
NJ-PD3001	6,0 A	6,0 A	1,0 A	30 Вт

Должны соблюдаться приведенные ниже условия 1 и 2.

Условие 1: максимальный ток
(1) Суммарный ток потребления модулей по цепи 5 В ≤ значение (A)
(2) Суммарный ток потребления модулей по цепи 24 В ≤ значение (B)
Условие 2: максимальная мощность
(1) x 5 В + (2) x 24 В ≤ значение (C)

* Включая питание модуля ЦПУ.

Примечание. 1. Для стоек ЦПУ при расчете также следует учитывать ток и мощность потребления модулей ЦПУ. В случае расширенной конфигурации при расчете также следует учитывать ток и мощность потребления модуля управления вводом/выводом.
2. Для стоек расширения при расчете также следует учитывать ток и мощность потребления интерфейсного модуля ввода/вывода.

Пример: расчет суммарного тока и мощности потребления


Стойка ЦПУ серии NJ состоит из указанных ниже модулей, используется модуль источника питания NJ-PA3001.

Тип модуля	**Модель**	**Количество**	**Группа напряжения**	
			5 В	**24 В**
Модуль ЦПУ	NJ501-1500	1	1,90 A	–
Модуль управления вводом/выводом	CJ1W-IC101	1	0,02 A	–
Базовые модули ввода/вывода (модули входов)	CJ1W-ID211	2	0,08 A	–
	CJ1W-ID231	2	0,09 A	–
Базовые модули ввода/вывода (модули выходов)	CJ1W-OC201	2	0,09 A	0,048 A
Специальный модуль ввода/вывода	CJ1W-DA041	1	0,12 A	–
Модуль шины ЦПУ	CJ1W-SCU22	1	0,29 A	–
Ток потребления	Полный		1,9 A + 0,02 A + 0,08 A x 2 + 0,09 A x 2 + 0,09 A x 2 + 0,12 A + 0,29	0,048 A × 2
	Результат		2,85 A (≤ 6,0 A)	0,096 A (≤ 1,0 A)
Мощность потребления	Полная		2,85 A x 5 В = 14,25 Вт	0,096 A x 24 В = 2,3 Вт
	Результат		14,25 Вт + 2,3 Вт = 16,5 Вт (≤ 30 Вт)	


Примечание. Данные о токах потребления отдельных модулей см. в разделе «Информация для заказа».

Информация для заказа

Система управления на базе контроллера серии NJ



Стойки расширения контроллера серии NJ



Модули источника питания

Обознач.	Наименование	Количество выходов			Выход «RUN»	Модель
		5 В=	24 В=	Полная		
①	Модуль источника питания серии NJ, 100–240 В~	6,0 А	1,0 А	30 Вт	Да	NJ-PA3001
	Модуль источника питания серии NJ, 24 В=					NJ-PD3001

Примечание. Модули источника питания серии CJ невозможно использовать в качестве источников питания стоек ЦПУ или стоек расширения контроллера NJ.

Универсальный машинный контроллер серии NJ, модули ЦПУ

Стандартные модули ЦПУ

Обознач.	Наименование	Объем программы	Емкость памяти переменных	Число входов/выходов	Кол-во модулей	Потребление тока		Количество осей	Модель
						5 В=	24 В=		
②	Модуль ЦПУ NJ501	20 Мбайт	2 Мбайт: сохраняемые 4 Мбайт: не сохраняемые	2560 точек	Стойка ЦПУ: макс. 10 модулей Со стойками расширения: макс. 40 модулей (до 3 стоек расширения)	1,90 А	–	64	NJ501-1500
								32	NJ501-1400
								16	NJ501-1300
	Модуль ЦПУ NJ301	5 Мбайт	0,5 Мбайт: сохраняемые 2 Мбайт: не сохраняемые					8	NJ301-1200
								4	NJ301-1100

Модули ЦПУ с функциями управления роботами

Обознач.	Наименование	Объем программы	Емкость памяти переменных	Число входов/выходов	Кол-во модулей	Потребление тока		Количество осей	Модель
						5 В=	24 В=		
②	Модуль ЦПУ NJ501	20 Мбайт	2 Мбайт: сохраняемые 4 Мбайт: не сохраняемые	2560 точек	Стойка ЦПУ: макс. 10 модулей Со стойками расширения: макс. 40 модулей (до 3 стоек расширения)	1,90 А	–	64	NJ501-4500
								32	NJ501-4400
								16	NJ501-4300
									NJ501-4310*1

*1. Модуль ЦПУ NJ501-4310 поддерживает управление только одним дельта-роботом.

Модули ЦПУ с функциями подключения к базе данных

Обознач.	Наименование	Объем программы	Емкость памяти переменных	Число входов/выходов	Кол-во модулей	Потребление тока		Количество осей	Модель
						5 В=	24 В=		
②	Модуль ЦПУ NJ501	20 Мбайт	2 Мбайт: сохраняемые 4 Мбайт: не сохраняемые	2560 точек	Стойка ЦПУ: макс. 10 модулей Со стойками расширения: макс. 40 модулей (до 3 стоек расширения)	1,90 А	–	64	NJ501-1520
								32	NJ501-1420
								16	NJ501-1320

Примечание.Модуль концевой крышки CJ1W-TER01 поставляется с модулем ЦПУ.

Модули дискретных входов/выходов серии CJ

Обознач.	Кол-во точек	Тип	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Ширина	Примечания	Ток, А		Тип соединения	Модель
							5 В=	24 В=		
③	8	Входы переменного тока	240 В~	10 мА	31 мм	–	0,08	–	M3	CJ1W-IA201
	16		120 В~	7 мА	31 мм	–	0,09	–	M3	CJ1W-IA111
	8	входы постоянного тока	24 В=	10 мА	31 мм	–	0,08	–	M3	CJ1W-ID201
	16		24 В=	7 мА	31 мм	–	0,08	–	M3	CJ1W-ID211
					31 мм				Безвинтовые	CJ1W-ID211(SL)
	16		24 В=	7 мА	31 мм	Высокое быстродействие (15 мкс — ВКЛ, 90 мкс — ВЫКЛ)	0,13	–	M3	CJ1W-ID212
	16		24 В=	7 мА	31 мм	Входы запускают задачи прерываний в программе ПЛК	0,08	–	M3	CJ1W-INT01
	16		24 В=	7 мА	31 мм	Распознавание импульсов длительностью от 50 мкс	0,08	–	M3	CJ1W-IDP01
	32		24 В=	4,1 мА	20 мм	–	0,09	–	Fujitsu	CJ1W-ID231
	32		24 В=	4,1 мА	20 мм	–	0,09	–	MIL	CJ1W-ID232
	32		24 В=	4,1 мА	20 мм	Высокое быстродействие (15 мкс — ВКЛ, 90 мкс — ВЫКЛ)	0,20	–	MIL	CJ1W-ID233
	64		24 В=	4,1 мА	31 мм	–	0,09	–	Fujitsu	CJ1W-ID261
	64		24 В=	4,1 мА	31 мм	–	0,09	–	MIL	CJ1W-ID262
	8	Тиристорные выходы	250 В~	0,6 мА	31 мм	–	0,22	–	M3	CJ1W-OA201
	8	Релейные выходы	250 В~	2 А	31 мм	–	0,09	0,048	M3	CJ1W-OC201
					31 мм				Безвинтовые	CJ1W-OC201(SL)
	16		250 В~	2 А	31 мм	–	0,11	0,096	M3	CJ1W-OC211
					31 мм				Безвинтовые	CJ1W-OC211(SL)
	8	Выходы пост. тока (NPN)	12…24 В=	2 А	31 мм	–	0,09	–	M3	CJ1W-OD201
	8		12…24 В=	0,5 А	31 мм	–	0,10	–	M3	CJ1W-OD203
	16		12…24 В=	0,5 А	31 мм	–	0,10	–	M3	CJ1W-OD211
					31 мм				Безвинтовые	CJ1W-OD211(SL)
	16		24 В=	0,5 А	31 мм	Высокое быстродействие (15 мкс — ВКЛ, 80 мкс — ВЫКЛ)	0,15	–	M3	CJ1W-OD213
	32		12…24 В=	0,5 А	20 мм	–	0,14	–	Fujitsu	CJ1W-OD231
	32		12…24 В=	0,5 А	20 мм	–	0,14	–	MIL	CJ1W-OD233
	32		24 В=	0,5 А	20 мм	Высокое быстродействие (15 мкс — ВКЛ, 80 мкс — ВЫКЛ)	0,22	–	MIL	CJ1W-OD234
	64		12…24 В=	0,3 А	31 мм	–	0,17	–	Fujitsu	CJ1W-OD261
	64		12…24 В=	0,3 А	31 мм	–	0,17	–	MIL	CJ1W-OD263

Обознач.	Кол-во точек	Тип	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Ширина	Примечания	Ток, А		Тип соединения	Модель
							5 В=	24 В=		
③	8	Выходы пост. тока (PNP)	24 В=	2 А	31 мм	Защита от КЗ	0,11	–	M3	CJ1W-OD202
	8		24 В=	0,5 А	31 мм	Защита от КЗ	0,10	–	M3	CJ1W-OD204
	16		24 В=	0,5 А	31 мм	Защита от КЗ	0,10	–	M3	CJ1W-OD212
					31 мм				Безвинтовые	CJ1W-OD212(SL)
	32		24 В=	0,3 А	20 мм	Защита от КЗ	0,15	–	MIL	CJ1W-OD232
	64		24 В=	0,3 А	31 мм	–	0,17	–	MIL	CJ1W-OD262
	16 + 16	Входы и выходы (PNP) пост. тока	24 В=	0,5 А	31 мм	–	0,13	–	MIL	CJ1W-MD232
	16 + 16	Входы и выходы (NPN) пост. тока	24 В=	0,5 А	31 мм	–	0,13	–	Fujitsu	CJ1W-MD231
	16 + 16		24 В=	0,5 А	31 мм	–	0,13	–	MIL	CJ1W-MD233
	32 + 32		24 В=	0,3 А	31 мм	–	0,14	–	Fujitsu	CJ1W-MD261
	32 + 32		24 В=	0,3 А	31 мм	–	0,14	–	MIL	CJ1W-MD263
	32 + 32	Входы и выходы пост. тока (TTL)	5 В=	3,5 мА	31 мм	–	0,19	–	MIL	CJ1W-MD563

Примечание. MIL = разъем в соотв. с MIL-C-83503 (совместимый с DIN 41651/IEC 60603-1).

Модули аналоговых входов/выходов и модули регулирования CJ

Обознач.	Кол-во точек	Тип	Диапазон сигналов	Разрешение	Погрешность	Время преобразования	Ширина	Примечания	Ток, А		Тип соединения	Модель
									5 В	24 V		
③	4	Универсальные аналоговые входы	0–5 В, 1–5 В, 0–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА, K, J, T, L, R, S, B, Pt100, Pt1000, JPt100	Напр./ток: 1/12 000 ТП: 0,1°C ТС: 0,1°C	Напр.: 0,3 % Ток: 0,3 % ТП: 0,3 % ТС: 0,3 %	250 мс/4 точки	31 мм	Универсальные входы, регулировка нуля/диапазона, конфигурируемые сигналы ошибки, масштабирование, обнаружение ошибки датчика	0,32	–	M3	CJ1W-AD04U
											Безвинтовые	CJ1W-AD04U(SL)
	4	Аналоговые входы	0–5 В, 0–10 В, –10…10 В, 1–5 В, 4–20 мА	1/8000	Напр.: 0,2 % Ток: 0,4 %	250 мкс/точка	31 мм	Регулировка смещения и усиления, запоминание максимума, скользящее среднее, сигналы ошибки	0,42	–	M3	CJ1W-AD041-V1
											Безвинтовые	CJ1W-AD041-V1(SL)
	4	Быстродействующие аналоговые входы	1–5 В, 0–10 В, –5…5 В, –10…10 В, 4–20 мА	1/40 000	Напр.: 0,2 % Ток: 0,4 %	35 мкс/4 точки	31 мм	Прямое преобразование (специальная команда CJ2H)	0,52	–	M3	CJ1W-AD042
	8	Аналоговые входы	1–5 В, 0–10 В, –10…10 В, 1–5 В, 4–20 мА	1/8000	Напр.: 0,2 % Ток: 0,4 %	250 мкс/канал	31 мм	Регулировка смещения и усиления, запоминание максимума, скользящее среднее, сигналы ошибки	0,42	–	M3	CJ1W-AD081-V1
											Безвинтовые	CJ1W-AD081-V1(SL)
	2	Аналоговые выходы	0–5 В, 0–10 В, –10…10 В, 1–5 В, 4–20 мА	1/4000	Напр.: 0,3 % Ток: 0,5 %	1 мс/точка	31 мм	Регулировка смещения и усиления, фиксация выхода	0,12	0,14	M3	CJ1W-DA021
											Безвинтовые	CJ1W-DA021(SL)
	4	Аналоговые выходы	1–5 В, 0–10 В, –10…10 В, 1–5 В, 4–20 мА	1/4000	Напр.: 0,3 % Ток: 0,5 %	1 мс/точка	31 мм	Регулировка смещения и усиления, фиксация выхода	0,12	0,2	M3	CJ1W-DA041
											Безвинтовые	CJ1W-DA041(SL)
	4	Быстродействующие аналоговые выходы	1–5 В, 0–10 В, –10…10 В	1/40 000	0,3 %	35 мкс/4 точки	31 мм	Прямое преобразование (специальная команда CJ2H)	0,40	–	M3	CJ1W-DA042V
	8	Выходы напряжения	1–5 В, 0–10 В, –10…10 В, 1–5 В	1/8000	0,3 %	250 мкс/точка	31 мм	Регулировка смещения и усиления, фиксация выхода	0,14	0,14	M3	CJ1W-DA08V
											Безвинтовые	CJ1W-DA08V(SL)
	8	Токовые выходы	4–20 мА	1/8000	0,5 %	250 мкс/точка	31 мм	Регулировка смещения и усиления, фиксация выхода	0,14	0,17	M3	CJ1W-DA08C
											Безвинтовые	CJ1W-DA08C(SL)
	4 + 2	Аналоговые входы и выходы	1–5 В, 0–10 В, –10…10 В, 1–5 В, 4–20 мА	1/8000	Вх.: 0,2 % Вых.: 0,3 %	1 мс/точка	31 мм	Регулировка смещения и усиления, масштабирование, запоминание максимума, скользящее среднее, сигнализация ошибки, фиксация выхода	0,58	–	M3	CJ1W-MAD42
											Безвинтовые	CJ1W-MAD42(SL)
	4	Универсальные аналоговые входы	Постоянное напряжение, постоянный ток, термопара, Pt100/Pt1000, потенциометр	1/256 000	0,05 %	60 мс/4 точки	31 мм	Гальв. развязка отдельно по каждому входу, конфигурируемые сигналы ошибки, прогноз техобслуживания, пользовательское масштабирование, регулировка нуля/диапазона	0,30	–	M3	CJ1W-PH41U
	2	Входы сигналов процесса	4–20 мА, 0–20 мА, 0–10 В, –10…10 В, 0–5 В, –5…5 В, 1–5 В, 0–1,25 В, –1,25…1,25 В	1/64 000	0,05 %	5 мс/точка	31 мм	Конфигурируемые сигналы ошибки, прогноз техобслуживания, пользовательское масштабирование, регулировка нуля/диапазона, квадратный корень, суммирование	0,18	0,09	M3	CJ1W-PDC15

Обознач.	Кол-во точек	Тип	Диапазон сигналов	Разрешение	Погрешность	Время преобразования	Ширина	Примечания	Ток, А		Тип соединения	Модель
									5 В	24 V		
③	6	Контуры регулирования температуры, входы термопар	K-типа (–200…1300°C) J-типа (–100…850ºC)	0,1°C	0,5 %	40 мс/точка	31 мм	Базовый модуль ввода/вывода, настраивается DIP-переключателями, с регулируемой фильтрацией 10/50/60 Гц	0,22	–	M3	CJ1W-TS561
											Безвинтовые	CJ1W-TS561 (SL)
	6	Контуры регулирования температуры	Pt100 (–200…650°C) Pt1000 (–200…650°C)	0,1°C	0,5 %	40 мс/точка	31 мм	Базовый модуль ввода/вывода, настраивается DIP-переключателями, с регулируемой фильтрацией 10/50/60 Гц	0,25	–	M3	CJ1W-TS562
											Безвинтовые	CJ1W-TS562 (SL)
	2	Контуры регулирования температуры, входы термопар	B, J, K, L, R, S, T	0,1°C	0,3 %	500 мс (суммарн.)	31 мм	Выходы NPN с открытым коллектором	0,25	–	M3	CJ1W-TC003
	2	Контуры регулирования температуры, входы термопар	B, J, K, L, R, S, T	0,1°C	0,3 %	500 мс (суммарн.)	31 мм	Выходы PNP с открытым коллектором	0,25	–	M3	CJ1W-TC004
	2	Контуры регулирования температуры	Pt100, JPt100	0,1°C	0,3 %	500 мс (суммарн.)	31 мм	Выходы NPN с открытым коллектором	0,25	–	M3	CJ1W-TC103
	2	Контуры регулирования температуры	Pt100, JPt100	0,1°C	0,3 %	500 мс (суммарн.)	31 мм	Выходы PNP с открытым коллектором	0,25	–	M3	CJ1W-TC104

***** Для входов/выходов напряжения и тока указано типовое значение погрешности в процентах от полного диапазона при температуре окружающей среды 25°C (подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации).
Для входов температуры указано типовое значение погрешности в процентах от значения измеряемой величины при температуре окружающей среды 25°C (подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации).

Специальные модули ввода/вывода серии CJ

Обознач.	Кол-во каналов	Тип	Тип сигнала	Ширина	Примечания	Потребляемый ток, А		Тип соединения	Модель
						5 В	24 V		
③	2	Счетчик 500 кГц	24 В, формирователь линии	31 мм	2 конфигурируемых дискретных входа и выхода	0,28	–	Fujitsu	CJ1W-CT021
	4	Счетчик 100 кГц	Формирователь линии, 24 В через клеммный блок		Достижение заданного значения вызывает прерывание в ЦПУ	0,32	–	1 × MIL (40-конт.)	CJ1W-CTL41-E

Модули связи серии CJ

Обознач.	Тип	Порты	Передача данных	Протоколы	Ширина	Потребляемый ток, А		Тип соединения	Модель
						5 В	24 V		
③	Модули последовательного интерфейса	2 × RS-232C	Высокоскоростные	CompoWay/F, Host Link, NT link, Modbus, протокол пользователя	31 мм	0,28	–	D-sub, 9-конт.	CJ1W-SCU22
		2 × RS-422A/RS-485			31 мм	0,28	–	D-sub, 9-конт.	CJ1W-SCU32
		1 × RS-232C + 1 × RS-422/RS-485			31 мм	0,28	–	D-sub, 9-конт.	CJ1W-SCU42
	EtherNet/IP	1 × 100 Base-Tx	–	EtherNet/IP, UDP, TCP/IP, FTP-сервер, SNTP, SNMP	31 мм	0,41	–	RJ45	CJ1W-EIP21*1
	DeviceNet	1 × CAN	–	DeviceNet	31 мм	0,29	–	5-конт., съемный	CJ1W-DRM21
	CompoNet	4-проводной, данные + питание ведомых устройств (ведущее устройство)	–	CompoNet (на базе CIP)	31 мм	0,4	–	4-конт., съемный На прорезание изоляции (IDC) или винтовой	CJ1W-CRM21*2
	PROFIBUS-DP	1 × RS-485 (ведущ. устр.)	–	DP, DPV1	31 мм	0,40	–	D-sub, 9-конт.	CJ1W-PRM21
		1 × RS-485 (ведом. устр.)	–	DP	31 мм	0,40	–		CJ1W-PRT21
	PROFINET-IO	1 × 100 Base-Tx	–	Контроллер PROFINET-IO, FINS/UDP	31 мм	0,42	–	RJ45	CJ1W-PNT21
	Конвертер интерфейса RS-422A	Преобразователь интерфейса RS-232C в RS-422/RS-485. Монтируется непосредственно на последовательный порт.						9-конт. разъем D-sub — винтовые клеммы	CJ1W-CIF11

*1. Поддерживается только модулями EtherNet/IP версии 2.1 и выше, модулями ЦПУ версии 1.01 и выше и ПО Sysmac Studio версии 1.02 и выше.
*2. Поддерживается только модулями ЦПУ версии 1.01 и выше и ПО Sysmac Studio версии 1.02 и выше.

Модули датчиков радиочастотной идентификации серии CJ

Обознач.	Тип	Характеристики				Потребляемый ток, А		Модель
		Подключаемые системы идентификации	Кол-во подключаемых головок чтения/записи	Внешний источник питания	Кол-во занимаемых номеров модулей	5 В	24 V	
③	Модули датчиков идентификации	Система радиочастотной идентификации (RFID) серии V680	1	Не требуется	1	0,26*1	0,13*1	CJ1W-V680C11
			2		2	0,32	0,26	CJ1W-V680C12

*1. Если требуется использовать антенну V680-H01, см. каталог системы RFID серии V680 (Cat. No. Q151)

Примечание. Функцию передачи данных с применением команд интеллектуального ввода/вывода использовать невозможно.

Стойки расширения

Модуль управления вводом/выводом серии CJ (устанавливается в стойку ЦПУ для подключения стоек расширения)

Обознач.	Наименование	Кабель для подключения	Подключаемый модуль	Ширина	Потребляемый ток, A		Модель
					5 В	24 V	
④	Модуль управления вводом/выводом серии CJ	CS1W-CN□□3	CJ1W-II101	20 мм	0,02 A	–	CJ1W-IC101

Примечание.Подключается к модулю источника питания справа.

Интерфейсный модуль ввода/вывода серии CJ (устанавливается в стойку расширения)

Обознач.	Наименование	Кабель для подключения	Ширина	Потребляемый ток, A		Модель
				5 В	24 V	
⑤	Интерфейсный модуль ввода/вывода серии CJ	CS1W-CN□□3	31 мм	0,13 A	-	CJ1W-II101

Примечание.Подключается к модулю источника питания справа.

Соединительные кабели ввода/вывода

Обознач.	Наименование	Характеристики		Модель
⑥	Соединительный кабель ввода/вывода	• Служит для соединения модуля управления вводом/выводом в стойке ЦПУ серии NJ с интерфейсным модулем ввода/вывода в стойке расширения серии NJ или • для соединения двух интерфейсных модулей ввода/вывода, находящихся в разных стойках расширения серии NJ.	Длина кабеля: 0,3 м	CS1W-CN313
			Длина кабеля: 0,7 м	CS1W-CN713
			Длина кабеля: 2 м	CS1W-CN223
			Длина кабеля: 3 м	CS1W-CN323
			Длина кабеля: 5 м	CS1W-CN523
			Длина кабеля: 10 м	CS1W-CN133
			Длина кабеля: 12 м	CS1W-CN133-B2

Разветвители EtherCAT

Обознач.	Наименование	Кол-во портов	Напряжение питания	Ток Потребляемый ток, A	Размеры (Ш x Г x В)	Масса	Модель	Внешний вид
⑦	Разветвитель EtherCAT	3	20,4–28,8 В= (24 В= –15…20 %)	0,08	25 мм × 78 мм × 90 мм	165 г	GX-JC03	
		6		0,17	48 мм × 78 мм × 90 мм	220 г	GX-JC06	

Примечание: 1. Не следует подключать разветвители EtherCAT при использовании модулей позиционирования CJ1W-NC□81/□82 (Omron).
2. Разветвители EtherCAT невозможно использовать в сетях EtherNet/IP и Ethernet.

Промышленные коммутаторы

Обознач.	Характеристики			Дополнительные принадлежности	Потребляемый ток, A	Модель	Внешний вид
	Функции	Кол-во портов	Обнаружение неисправностей				
⑧	Качество обслуживания (QoS): приоритет данных управления EtherNet/IP. Обнаружение неисправностей: обнаружение широковещательного шторма и ошибок LSI, 10/100 BASE-TX, автоматическое согласование параметров	3	Нет	Разъем питания	0,22	W4S1-03B	
		5	Нет		0,22	W4S1-05B	
		5	Да	Разъем питания и разъем сигнализации ошибок	0,22	W4S1-05C	


Кабели связи, рекомендуемые для сетей EtherCAT и EtherNet/IP

Обознач.	Описание			Изготовитель	Цвет кабеля	Длина кабеля, м	Модель
⑨	Соединительный кабель Ethernet с разъемами	Кабель категории 6а, AWG27, 4 пары Материал оболочки кабеля: малодымящий без галогенов[*1] **Примечание.** Этот кабель выпускается в оболочке желтого, зеленого и синего цвета.	Стандартный тип Кабель с разъемами с обеих сторон (RJ45/RJ45) 	OMRON	Желтый	0,2	XS6W-6LSZH8SS20CM-Y
						0,3	XS6W-6LSZH8SS30CM-Y
						0,5	XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
						1	XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
						1,5	XS6W-6LSZH8SS150CM-Y
						2	XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
						3	XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
						5	XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
						7,5	XS6W-6LSZH8SS750CM-Y
						10	XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y
						15	XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y
						20	XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y
					Зеленый	0,2	XS6W-6LSZH8SS20CM-G
						0,3	XS6W-6LSZH8SS30CM-G
						0,5	XS6W-6LSZH8SS50CM-G
						1	XS6W-6LSZH8SS100CM-G
						1,5	XS6W-6LSZH8SS150CM-G
						2	XS6W-6LSZH8SS200CM-G
						3	XS6W-6LSZH8SS300CM-G
						5	XS6W-6LSZH8SS500CM-G
						7,5	XS6W-6LSZH8SS750CM-G
						10	XS6W-6LSZH8SS1000CM-G
						15	XS6W-6LSZH8SS1500CM-G
						20	XS6W-6LSZH8SS2000CM-G
		Кабель категории 5, AWG26, 4 пары Материал оболочки кабеля: полиуретан[*1]	Стандартный тип Кабель с разъемами с обеих сторон (RJ45/RJ45) 		Зеленый	0,5	XS6W-5PUR8SS50CM-G
						1	XS6W-5PUR8SS100CM-G
						1,5	XS6W-5PUR8SS150CM-G
						2	XS6W-5PUR8SS200CM-G
						3	XS6W-5PUR8SS300CM-G
						5	XS6W-5PUR8SS500CM-G
						7,5	XS6W-5PUR8SS750CM-G
						10	XS6W-5PUR8SS1000CM-G
						15	XS6W-5PUR8SS1500CM-G
						20	XS6W-5PUR8SS2000CM-G
		Кабель категории 5, AWG22, 2 пары	Повышенной прочности Кабель с разъемами с обеих сторон (RJ45/RJ45) 		Серый	0,3	XS5W-T421-AMD-K
						0,5	XS5W-T421-BMD-K
						1	XS5W-T421-CMD-K
						2	XS5W-T421-DMD-K
						3	XS5W-T421-EMD-K
						5	XS5W-T421-GMD-K
						10	XS5W-T421-JMD-K
						15	XS5W-T421-KMD-K
			Повышенной прочности Кабель с разъемами с обеих сторон (M12 прямой/RJ45) 		Серый	0,3	XS5W-T421-AMC-K
						0,5	XS5W-T421-BMC-K
						1	XS5W-T421-CMC-K
						2	XS5W-T421-DMC-K
						3	XS5W-T421-EMC-K
						5	XS5W-T421-GMC-K
						10	XS5W-T421-JMC-K
						15	XS5W-T421-KMC-K
			Повышенной прочности Кабель с разъемами с обеих сторон (M12 угловой/RJ45) 		Серый	0,3	XS5W-T422-AMC-K
						0,5	XS5W-T422-BMC-K
						1	XS5W-T422-CMC-K
						2	XS5W-T422-DMC-K
						3	XS5W-T422-EMC-K
						5	XS5W-T422-GMC-K
						10	XS5W-T422-JMC-K
						15	XS5W-T422-KMC-K
	Монтажный кабель Ethernet	Кат. 5, SF/UTP (общая оплетка и фольга, пары без экрана), 4 × 2 × AWG 24/1 (одножильные провода), полиуретан		Weidmüller	Зеленый	100	WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR
		Кат. 5, SF/UTP (общая оплетка и фольга, пары без экрана), 4 × 2 × AWG 26/7 (многожильные провода), полиуретан			Зеленый	100	WM IE-5IC4x2xAWG26/7-PUR
	Разъемы	Металлический разъем RJ45 для AWG22…AWG26			–	–	WM IE-T0-RJ45-FH-BK
		Пластиковый разъем RJ45 для AWG22…AWG24		OMRON	–	–	XS6G-T421-1
	Гнездо RJ45	Розетка для монтажа на DIN-рейку для подсоединения монтажного кабеля внутри шкафа		Weidmüller	–	–	WM IE-T0-RJ45-FJ-B

*1. В номенклатуру моделей входят кабели в малодымящей оболочке без галогенов для применения внутри шкафов и кабели в полиуретановой оболочке для применения вне шкафов.

Примечание. Будьте внимательны при разделке кабелей: у кабеля EtherCAT экран кабеля должен быть соединен с разъемами с обеих сторон; у кабеля EtherNet/IP — только с одной стороны.

WE70, модули промышленной беспроводной сети

Наименование	Регион	Тип	Модель	Внешний вид
Модули промышленной беспроводной сети WE70	Европа	Точка доступа (ведущее устройство)	WE70-AP-EU	
		Клиент (ведомое устройство)	WE70-CL-EU	
Направленная антенна с магнитным держателем		1 комплект из двух двухдиапазонных антенн (2,4 ГГц/5 ГГц)	WE70-AT001H	
Кронштейн для монтажа на DIN-рейку		Для TH35 7,5	WT30-FT001	
		Для TH35 15	WT30-FT002	
Удлинительный антенный кабель		5 м	WE70-CA5M	

Примечание. Доступны специальные исполнения для США, Канады, Китая и Японии.

Дополнительные принадлежности серии NJ

Характеристики		Модель	Внешний вид
Карта памяти SD	2 Гбайт	HMC-SD291	
	4 Гбайт	HMC-SD491	
DIN-рейка	Длина: 0,5 м; высота: 7,3 мм	PFP-50N	
	Длина: 1 м; высота: 7,3 мм	PFP-100N	
	Длина: 1 м; высота: 16 мм	PFP-100N2	
Концевая планка для фиксации модулей на DIN-рейке (в комплекте с модулем ЦПУ и интерфейсным модулем ввода/вывода поставляется по две стопорных планки)		PFP-M (2 шт.)	
Батарея для модуля ЦПУ серии NJ (поставляется с модулем ЦПУ)		CJ1W-BAT01	
Концевая крышка (в комплекте с модулем ЦПУ и интерфейсным модулем ввода/вывода поставляется по одной концевой крышке)		CJ1W-TER01	

Программное обеспечение для ПК

Обознач.	Характеристики	Модель
⑩	Sysmac Studio	SYSMAC-SE2□□□

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_I180E-RU-04A В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

NA5□


Серия NA



Операторские панели нового поколения
Применение информативных, интуитивно-понятных и интерактивных человеко-машинных интерфейсов расширяет возможности производственных установок и повышает их привлекательность в глазах потенциальных заказчиков. Панели оператора серии NA позволяют быстрее и эффективнее управлять машиной и контролировать ее работу, обеспечивая более наглядное и адаптивное взаимодействие между оператором и машиной.

- Широкоформатный экран во всех моделях: 7, 9, 12 и 15 дюймов
- Дисплеи с высоким разрешением: до 1280 x 800
- Мультимедийные функции, включая поддержку видео и PDF
- Использование переменных (тегов) контроллера NJ в проекте NA
- Многоуровневая защита доступа с помощью паролей
- Программирование на языке Visual Basic (VB.net)

Конфигурация системы




Характеристики


Общие технические характеристики

Параметр	Характеристики			
	NA5-15W□	**NA5-12W□**	**NA5-9W□**	**NA5-7W□**
Номинальное напряжение питания	24 В=			
Допустимый диапазон отклонения напряжения питания	19,2–28,8 В= (24 В= ±20 %)			
Мощность потребления	Макс. 47 Вт	Макс. 45 Вт	Макс. 40 Вт	Макс. 35 Вт
Температура окружающей среды при эксплуатации	0–50ºC*1 *2			
Температура окружающей среды при хранении	–20…60ºC*3			
Влажность окружающей среды при эксплуатации	10–90 %*2 (без конденсации)			
Окружающая среда	Недопустимо наличие агрессивных газов			
Класс загрязнения	2 или меньше: JIS B 3502, IEC 61131-2			
Помехозащищенность	2 кВ в линии электропитания (соответствует IEC 61000-4-4).			
Вибростойкость (при работе)	Соответствует требованиям IEC 60068-2-6 5–8,4 Гц с амплитудой полуразмаха 3,5 мм и 8,4–150 Гц с ускорением 9,8 м/с^2 по 100 минут в каждом из направлений X, Y и Z (10 циклов по 10 минут каждый = всего 100 минут)			
Ударостойкость (при работе)	Соответствует IEC 60028-2-27 147 м/с^2, 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z			
Размеры (ШхВхГ)	420^{+1}_{0}x291^{+1}_{0}x69 мм	340^{+1}_{0}x244^{+1}_{0}x69 мм	290^{+1}_{0}x190^{+1}_{0}x69 мм	$236^{+0,5}_{0}$x$165^{+0,5}_{0}$x69 мм
Размеры установочного отверстия в панели	392 x 268 мм (по горизонтали x по вертикали) Толщина панели: 1,6–6,0 мм	310 x 221 мм (по горизонтали x по вертикали) Толщина панели: 1,6–6,0 мм	261 x 166 мм (по горизонтали x по вертикали) Толщина панели: 1,6–6,0 мм	197 x 141 мм (по горизонтали x по вертикали) Толщина панели: 1,6–6,0 мм
Масса	3,2 кг макс.	2,3 кг макс.	1,7 кг макс.	1,3 кг макс.
Степень защиты	Органы управления на лицевой панели: маслостойкое исполнение IP65, исполнение 4X по UL			
Срок службы батареи	5 лет при температуре 25ºC После разрядки батареи содержимое часов реального времени (RTC) сохраняется в течение 5 дней. После извлечения старой батареи содержимое RTC хранится в течение 5 минут за счет подпитки конденсатором большой емкости.			
Международные стандарты	Стандарт UL 508/CSA 22.2, № 142*4 Директива по ЭМС (2004/108/EC) EN 61131-2:2007 Судостроительные стандарты LR, DNV и NK Маслостойкое исполнение IP65, исполнение 4X по UL (только с лицевой стороны) ANSI 12.12.01, класс 1, раздел 2/Стандарт CSA C22.2 Директива RoHS (2002/95/EC) Стандарты KC: KN 61000-6-2:2012-06 (устойчивость к ЭМП) и KN 61000-6-4:2012-06 (создание ЭМП) RCM			


*1. Допустимый диапазон рабочих температур окружающей среды зависит от угла монтажа следующим образом:
0–40°C — при угле монтажа от 0° до 45° относительно горизонтальной плоскости;
0–50°C — при угле монтажа от 45° до 90° относительно горизонтальной плоскости;
0–50°C — при угле монтажа от 90° до 135° относительно горизонтальной плоскости.



*2. Панель оператора следует эксплуатировать в пределах диапазонов температуры и влажности, показанных на графике.



*3. Панель оператора следует хранить в пределах диапазонов температуры и влажности, показанных на графике.



*4. Для соответствия требованиям стандартов UL следует использовать источник питания класса 2.

Эксплуатационные характеристики

Параметр			Характеристики			
			NA5-15W□	NA5-12W□	NA5-9W□	NA5-7W□
Индикация	Дисплей*1	Тип дисплея	ЖК-дисплей с TFT-матрицей			
		Размер экрана	15,4"	12,1"	9,0"	7,0"
		Разрешение	1280 x 800 точек (гориз. x верт.)		800 x 480 точек (гориз. x верт.)	
		Количество цветов	16 770 000 цветов (24 бит, полноцветный)			
		Рабочая область дисплея	331 x 207 мм (гориз. x верт.)	261 x 163 мм (гориз. x верт.)	197 x 118 мм (гориз. x верт.)	152 x 91 мм (гориз. x верт.)
		Угол обзора	Слева: 60°, справа: 60°, сверху: 60°, снизу: 60°			
	Задняя подсветка*2	Срок службы	Не менее 50 000 ч*3			
		Регулировка яркости	200 ступеней			
	Индикаторы на лицевой панели*4	RUN	Светится зеленым: работа в нормальном режиме Светится красным: ошибка			
Управление	Сенсорный экран	Технология:	аналого-резистивный мембранный (чувствительный к давлению)			
		Разрешение:	16 384 x 16 384			
		Ресурс:	1 000 000 циклов			
	Функциональные клавиши*5		3 (емкостного типа)			
Объем данных	Объем данных пользователя		256 Мбайт			
Интерфейсы для подключения внешних устройств	Порты Ethernet	Назначение	Порт 1: подключение к устройствам по промышленной сети (машинный контроллер серии NJ, клиенты VNC). Порт 2: подключение к Sysmac Studio для программирования.			
		Количество портов	2 порта			
		Соответствие стандартам	IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) и IEEE 802.3ab (1000BASE-T)			
		Среда передачи	Экранированная витая пара (STP): категория 5, 5e или выше			
		Расстояние связи	100 м			
		Разъем	Модульный разъем RJ-45 8P8C			
	Порты ведущего устройства USB	Назначение	USB флэш-накопитель, клавиатура или мышь			
		Количество портов	2 порта			
		Соответствие стандартам	USB 2.0			
		Расстояние связи	Макс. 5 м			
		Разъем	Разъем типа A			
	Порт ведомого устройства USB	Назначение	Подключение к Sysmac Studio для программирования.			
		Количество портов	1 порт			
		Соответствие стандартам	USB 2.0			
		Расстояние связи	Макс. 5 м			
		Разъем	Разъем типа B			
	Последовательный порт*6	Назначение	Подключение устройств			
		Количество портов	1 порт			
		Соответствие стандартам	RS-232C			
		Расстояние связи	макс. 15 м			
		Разъем	9-контактный гнездовой разъем sub-D			
	Слот для карты памяти SD	Назначение	Передача или сохранение проекта, сохранение журнальных данных.			
		Количество слотов	1 слот			
		Соответствие стандартам	SD/SDHC			
	Разъем модуля расширения*6	Назначение	Модуль расширения			
		Количество	1			

*1. Допускается наличие дефектных пикселей. Не считается неисправностью, если число дефектных пикселей (постоянно включенных или выключенных) не превышает указанные ниже стандартные пределы.

Модель	Стандартное допустимое количество дефектных пикселей
NA5-15W□ NA5-12W□ NA5-9W□ NA5-7W□	Число дефектных (постоянно включенных или выключенных) пикселей: 10 или меньше. (Не допускаются группы из трех смежных постоянно включенных или выключенных пикселей.)

*2. Возможна замена задней подсветки в сервисном центре OMRON.

*3. Расчетное время, за которое яркость снижается на 50 % при эксплуатации при комнатной температуре и влажности. Ожидаемый срок службы резко сокращается в случае эксплуатации панели оператора при повышенной температуре.


*4. При регулировке яркости задней подсветки также регулируется яркость индикаторов лицевой панели.

*5. Каждая функциональная клавиша оснащена индикатором синего цвета. При регулировке яркости задней подсветки также регулируется яркость индикаторов функциональных клавиш.


*6. Последовательный порт и разъем модуля расширения предназначены для будущего функционального расширения.

Элементы конструкции


Лицевая панель




Задняя панель



Нижняя панель







Номер	Наименование	Описание
1	Индикация	Весь дисплей целиком является сенсорной панелью, также выполняющей функции устройства ввода.
2	Индикатор «RUN» («занято»)	Состояние данного индикатора изменяется в соответствии с изменением состояния панели оператора NA.
3	Функциональные клавиши	Имеются три функциональных клавиши: F1, F2 и F3. Функциональные клавиши можно использовать в качестве условий выполнения действий при настройке глобальных или экранных событий. Функциональные клавиши также можно использовать в качестве условий блокировки.
4	Крышка отсека батареи	Для замены батареи необходимо снять эту крышку.
5	Разъем модуля расширения*	Для будущего функционального расширения.
6	Информационная табличка	Содержит идентификационную информацию о панели оператора NA.
7	Слот карты памяти SD	Служит для установки карты памяти SD.
8	Ethernet-порт 1	Служит для подключения устройств, кроме Sysmac Studio.
	Ethernet-порт 2	Служит преимущественно для подключения Sysmac Studio.
9	Последовательный порт	Предназначен для использования с VB.NET.
10	Порт ведущего устройства USB	Служит для подключения USB флэш-накопителя, мыши и т. п.
11	Порт ведомого устройства USB	Служит для подключения Sysmac Studio или других устройств.
12	Кнопка сброса	Эта кнопка предназначена для перезагрузки панели оператора NA.
13	Разъем питания	Для подключения к источнику питания постоянного тока, который используется для питания панели оператора NA.
14	Разъем батареи	В этот разъем вставляется разъем батареи резервного питания.
15	DIP-переключатель*	Для будущего функционального расширения. (DIP-переключатель установлен на печатной плате, для доступа к нему необходимо снять крышку отсека батареи.) Все переключатели должны оставаться в своих первоначальных позициях, установленных на заводе. (Положение по умолчанию: «OFF»)
16	Аккумуляторная батарея	Батарея для резервного питания часов реального времени панели оператора NA.


* DIP-переключатель и разъем модуля расширения предназначены для будущего функционального расширения.

Размеры


NA5-15W□










Размеры для подключения кабелей







NA5-12W□









Размеры для подключения кабелей






NA5-9W□


194,2
260
290
190
165
139,1
6
33,5
69,1
Размеры для подключения кабелей
16,6
17,1
53,3
36
69,3
0
41,6
41,2
42
32,6
37
39,6
42,1
3
17
24,8
47,3
44
55,7
55
73
71

NA5-7W□


196
236
165
140
6
69,1
Размеры для подключения кабелей
29
29,5
66
36
69,3
0
41,6
41,2
42
32,6
37
39,6
42,1
3
17
24,8
47,3
44
55,7
55
73
71

Информация для заказа

Панель оператора

Тип	Дисплей	Количество цветов	Разрешение	Цвет рамки	Модель
Панель оператора	15,4" широкоформатный ЖК-дисплей, TFT	24 бит, полноцветный	1280 x 800 точек	Серебристый	NA5-15W101S
				Черный	NA5-15W101B
	12,1" широкоформатный ЖК-дисплей, TFT		1280 x 800 точек	Серебристый	NA5-12W101S
				Черный	NA5-12W101B
	9" широкоформатный ЖК-дисплей, TFT		800 x 480 точек	Серебристый	NA5-9W001S
				Черный	NA5-9W001B
	7" широкоформатный ЖК-дисплей, TFT		800 x 480 точек	Серебристый	NA5-7W001S
				Черный	NA5-7W001B

Дополнительные принадлежности

Тип	Характеристики		Модель
Карта памяти SD	2 Гбайт		HMC-SD291
	4 Гбайт		HMC-SD491
USB-накопитель	2 Гбайт		FZ-MEM2G
	8 Гбайт		FZ-MEM4G
Запасная батарея	Срок службы батареи: 5 лет (при 25°C). Запасная батарея доступна в качестве дополнительной принадлежности.		CJ1W-BAT01
Антибликовые накладки	Крепятся к экрану, служат для защиты от рассеянного отражения и загрязнений. Накладка целиком бесцветная и прозрачная. Один комплект содержит 5 накладок.	Для NA5-15W	NA-15KBA04
		Для NA5-12W	NA-12KBA04
		Для NA5-9W	NA-9KBA04
		Для NA5-7W	NA-7KBA04

Программное обеспечение для ПК

Характеристики	Модель
Sysmac Studio версии 1.10 или выше	SYSMAC-SE2□□□

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_V413-RU-01

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

NX-□

Система ввода/вывода серии NX




Высокая скорость и точность — для автоматизации высокопроизводительных машин

Линейка модулей ввода/вывода NX охватывает широкий спектр входов и выходов, включая стандартные и скоростные дискретные входы/выходы, аналоговые входы/выходы с различными рабочими характеристиками, входы для импульсных датчиков положения и импульсные выходы.

- Стандартные и скоростные модели, модели с поддержкой меток времени
- Конфигурирование в Sysmac Studio с подключением через EtherCAT или напрямую через USB
- Съемный клеммный блок с безвинтовыми клеммами для подключения по месту эксплуатации
- Модули дискретных входов/выходов с разъемами для 20-/40-жильных ленточных кабелей для быстрого электромонтажа с использованием многожильных кабелей пользователя
- Высокая плотность: до 16 дискретных или 8 аналоговых сигналов на модуль шириной 12 мм

Конфигурация системы




Характеристики


Общие технические характеристики

Параметр		Характеристики
Тип корпуса		Установка в шкаф, на DIN-рейку
Условия эксплуатации	**Температура окружающей среды при эксплуатации**	0–55°C
	Влажность окружающей среды при эксплуатации	10–95 % (без обледенения или конденсации)
	Окружающая среда	Недопустимо наличие агрессивных газов
	Температура окружающей среды при хранении	–25…70°C (без обледенения или конденсации)
	Высота	Макс. 2000 м
	Класс загрязнения	2 или меньше: соответствует JIS B3502 и IEC 61131-2
	Помехозащищенность	2 кВ (линия электропитания): соответствует IEC 61000-4-4
	Категория перенапряжения	Категория II: соответствует JIS B3502 и IEC 61131-2
	Уровень устойчивости к электромагнитным помехам	Зона B
	Вибропрочность	Соответствует требованиям IEC 60068-2-6: от 5 до 8,4 Гц с амплитудой 3,5 мм; от 8,4 до 150 Гц с ускорением 9,8 м/с^2 по 100 мин в каждом из направлений X, Y и Z (10 циклов по 10 мин каждый = всего 100 мин)
	Ударопрочность	Соответствует требованиям IEC 60068-2-27: 147 м/с^2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Применимые стандарты		cULus: UL508 (реестр) и ANSI/ISA 12.12.01 EC: EN 61131-2 и C-Tick3, KC: регистрация KC

Элементы конструкции


Интерфейсный модуль EtherCAT





Обозначение	Наименование	Назначение
A	Разъем шины NX	Этот разъем предназначен для соединения модулей.
B	Индикаторы	Индикация текущего рабочего состояния модуля.
C	Порты связи	Порты для подключения к сети EtherCAT с помощью кабелей связи. Предусмотрено два разъема для гирляндного подключения модулей связи.
D	Порт USB	Порт для подключения к ПК (Sysmac Studio).
E	Клеммный блок	Клеммный блок для подключения внешних устройств. Число клемм зависит от типа модуля.
F	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели для установки адреса узла. Адрес задается в десятичном формате.
G	DIP-переключатель	DIP-переключатель для установки разряда сотен числового адреса узла интерфейсного модуля EtherCAT.

Типы клеммных блоков



Характеристики интерфейса связи EtherCAT

Параметр	Характеристики
Стандарт связи	IEC 61158, тип 12
Физический уровень	100BASE-TX (IEEE 802.3)
Тип модуляции	Передача в основной полосе без модуляции
Скорость передачи	100 Мбит/с
Топология	Зависит от характеристик ведущего устройства EtherCAT.
Среда передачи	Кабель витая пара категории 5 или выше (рекомендуется кабель с двойным экраном: оплетка + алюминиевая фольга, SF/UTP или S/FTP)
Расстояние связи	Расстояние между узлами: Не более 100 м

Интерфейсный модуль EtherCAT

Параметр		Характеристики
Модель		**NX-ECC202**
Количество подключаемых модулей NX		макс. 63 модуля*1
Объем данных PDO при передаче/приеме		Ввод: макс. 1024 байт (включая данные ввода, данные состояния и неиспользуемые области) Вывод: макс. 1024 байт (включая данные вывода и неиспользуемые области)
Объем данных Mailbox (для асинхронных сообщений)		Ввод/вывод: 256 байт
Почтовый ящик		Экстренные сообщения, SDO-запросы и SDO-данные
Способы обновления		Автономное обновление Синхронизированное обновление входов/выходов Обновление меток времени
Диапазон установки адреса узла		1–192*2
Нестабильность синхронизации входов/выходов		Входы/выходы: Макс. 1 мкс
Коммуникационный цикл		250–100 000 мкс*3*4
Питание модулей	**Напряжение**	24 В= (20,4–28,8 В=)
	Кол-во входов	Макс. 10 Вт
	КПД внутреннего источника питания	70 %
	Тип развязки	Гальваническая развязка между внутренним источником питания интерфейсного модуля и цепями питания модулей ввода/вывода (шиной NX) не предусмотрена
	Допустимый ток для неподключенных клемм питания	макс. 4 А
Питание вх./вых.	**Напряжение**	5–24 В= (4,5–28,8 В=)*5
	Максимальный ток входов/выходов	Макс. 10 А
	Допустимый ток для клемм питания	Макс. 10 А
Мощность, потребляемая модулем		Макс. 1,45 Вт
Ток, потребляемый от источника питания входов/выходов		Макс. 10 мА (при напряжении 24 В=)
Испытательное напряжение изоляции		510 В~ в течение 1 мин, ток утечки: макс. 5 мА (между изолированными цепями)
Сопротивление изоляции		100 В=, не менее 20 МОм (между изолированными цепями)
Клеммы для подключения внешних устройств		Разъем интерфейса связи EtherCAT: • 2 разъема RJ45 (с экранированием) • IN: входной порт EtherCAT • OUT: выходной порт EtherCAT
		Клеммный блок (8 безвинтовых клемм) Для подключения источника питания модулей, источника питания входов/выходов и заземления. Съемный.
		Порт USB для связи с ПО Sysmac Studio: • Физический уровень: стандарт USB 2.0, разъем типа B • Расстояние связи: Макс. 5 м
Тип клемм		Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B с клеммой FG)
Размеры (Ш×В×Г)		46×100×71
Масса		Макс. 150 г

*1. Информацию о количестве модулей безопасности, которые могут быть подключены, см. в руководстве пользователя по модулям безопасности NX (Cat. No. Z930).
*2. Эта характеристика действительна при подключении к встроенному порту EtherCAT модуля ЦПУ серии NJ.
*3. Значение зависит от характеристик ведущего устройства EtherCAT. При подключении к встроенному порту EtherCAT модуля ЦПУ серии NJ5 этот параметр имеет следующие значения: 500 мкс, 1000 мкс, 2000 мкс и 4000 мкс. См. «Серия NJ, модули ЦПУ — Встроенный порт EtherCAT. Руководство пользователя» (Cat. No. W505).
*4. Значение зависит от конфигурации модулей.
*5. Используйте напряжение, которое подходит для входных/выходных цепей модулей NX и подсоединенных к ним внешних устройств.

Внутренняя схема

NX-ECC202





Схема подключения клемм

NX-ECC202



Модули дискретных входов/выходов


Модуль дискретных входов (24 В=)

Параметр	Характеристики							
Модель	**NX-ID3317**	**NX-ID4342**	**NX-ID5342**	**NX-ID3343**	**NX-ID3417**	**NX-ID4442**	**NX-ID5442**	**NX-ID3443**
Наименование	Модуль входов постоянного тока							
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN				PNP			
Кол-во входов	4 точки	8 точек	16 точек	4 точки	4 точки	8 точек	16 точек	4 точки
Номинальное входное напряжение	12…24 В= (9–28,8 В=)	24 В= (15–28,8 В=)			12…24 В= (9–28,8 В=)	24 В= (15–28,8 В=)		
Входной ток[*1]	6 мА	3,5 мА	2,5 мА	3,5 мА	6 мА	3,5 мА	2,5 мА	3,5 мА
Напряжение включения	мин. 9 В=	мин. 15 В=			мин. 9 В=	мин. 15 В=		
Ток включения	мин. 3 мА	мин. 3 мА	мин. 2 мА	мин. 3 мА	мин. 3 мА	мин. 3 мА	мин. 2 мА	мин. 3 мА
Напряжение выключения	макс. 2 В=	макс. 5 В=			макс. 2 В=	макс. 5 В=		
Ток выключения	макс. 1 мА		макс. 0,5 мА	макс. 1 мА	макс. 1 мА		макс. 0,5 мА	макс. 1 мА
Задержка срабатывания при включении/ выключении	Макс. 20 мкс/макс. 400 мкс			макс. 100 нс	Макс. 20 мкс/макс. 400 мкс			макс. 100 нс
Постоянная времени входного фильтра	По умолчанию: 1 мс[*2]			По умолчанию: 8 мкс[*3]	По умолчанию: 1 мс[*2]			По умолчанию: 8 мкс[*3]
Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА							
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)							
Тип развязки	Оптронная развязка			цифровой изолятор	Оптронная развязка			цифровой изолятор
Мощность, потребляемая модулем	макс. 0,50 Вт	макс. 0,50 Вт	макс. 0,55 Вт	макс. 0,55 Вт	макс. 0,50 Вт	макс. 0,50 Вт	макс. 0,55 Вт	макс. 0,55 Вт
Питание входов/выходов	Питание от шины NX							
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	Не потребляется			макс. 30 мА	Не потребляется			макс. 30 мА
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.	макс. 0,1 А/клемма		Без клемм питания вх./вых.	макс. 0,1 А/ клемма	макс. 0,1 А/клемма		Без клемм питания вх./вых.	макс. 0,1 А/ клемма
Способ обновления вх./вых.	Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением							
Тип клемм	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)
Размеры (Ш×В×Г)	12×100×71							
Масса	Макс. 65 г							
Обнаружение отсоединения/ короткого замыкания	Не предусмотрено							
Функции защиты	Не предусмотрено							


*1. Типовой номинальный ток при напряжении 24 В=.
*2. Постоянная времени входного фильтра: фильтр выключен/0,25/0,5/1/2/4/8/16/32/64/128/256 мс.
*3. Постоянная времени входного фильтра: фильтр выключен, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 мкс

Внутренняя схема

NX-ID3317



NX-ID3343



NX-ID4342






Схема подключения клемм


NX-ID3317



NX-ID3343




NX-ID4342




Внутренняя схема


NX-ID5342




NX-ID3417



NX-ID3443



NX-ID4442



NX-ID5442






Схема подключения клемм


NX-ID5342




NX-ID3417




NX-ID3443



NX-ID4442



NX-ID5442




Модуль дискретных входов (с поддержкой меток времени) (24 В=)

Параметр	Характеристики	
Модель	**NX-ID3344**	**NX-ID3444**
Наименование	Модуль входов постоянного тока	
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
Кол-во входов	4 точки	4 точки
Номинальное входное напряжение	24 В= (15–28,8 В=)	
Входной ток*1	3,5 мА	
Напряжение включения	мин. 15 В=	
Ток включения	мин. 3 мА	
Напряжение выключения	макс. 5 В=	
Ток выключения	макс. 1 мА	
Задержка срабатывания при включении/ выключении	макс. 100 нс	
Постоянная времени входного фильтра	Без фильтра	
Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА	
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)	
Тип развязки	цифровой изолятор	
Мощность, потребляемая модулем	макс. 0,55 Вт	
Питание входов/выходов	Питание от шины NX	
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	макс. 30 мА	
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.	макс. 0,1 А/клемма	
Способ обновления вх./вых.	Метка времени	
Тип клемм	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	
Размеры (Ш×В×Г)	12×100×71	
Масса	Макс. 65 г	
Обнаружение отсоединения/короткого замыкания	Не предусмотрено	
Функции защиты	Не предусмотрено	

*1. Типовой номинальный ток при напряжении 24 В=.

Внутренняя схема

NX-ID3344



NX-ID3444






Схема подключения клемм

NX-ID3344



NX-ID3444




Модуль дискретных входов (с разъемом MIL) (24 В=)

Параметр	Характеристики	
Модель	**NX-ID5142-5**	**NX-ID6142-5**
Наименование	Модуль входов постоянного тока	
Внутренняя общая цепь входов/выходов	Для NPN или PNP	
Кол-во входов	16 точек	32 точки
Номинальное входное напряжение	24 В= (15–28,8 В=)	24 В= (19–28,8 В=)
Входной ток*1	7 мА	4,1 мА
Напряжение включения	мин. 15 В=	мин. 19 В=
Ток включения	мин. 3 мА	
Напряжение выключения	макс. 5 В=	
Ток выключения	макс. 1 мА	
Задержка срабатывания при включении/ выключении	Макс. 20 мкс/макс. 400 мкс	
Постоянная времени входного фильтра	Фильтр отключен, 0,25 мс, 0,5 мс, 1 мс (по умолчанию), 2 мс, 4 мс, 8 мс, 16 мс, 32 мс, 64 мс, 128 мс, 256 мс	
Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА	
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)	
Тип развязки	Оптронная развязка	
Мощность, потребляемая модулем	макс. 0,55 Вт	Макс. 0,60 Вт
Питание входов/выходов	Питание от внешнего источника	
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	Не потребляется	
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.	Без клемм питания вх./вых.	
Способ обновления вх./вых.	Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением	
Тип клемм	Разъем типа MIL 20 клемм	Разъем типа MIL 40 клемм
Размеры (Ш×В×Г)	30×100×71	
Масса	Макс. 85 г	Макс. 90 г
Обнаружение отсоединения/ короткого замыкания	Не предусмотрено	
Функции защиты	Не предусмотрено	

*1. Типовой номинальный ток при напряжении 24 В=.

Внутренняя схема

NX-ID5142-5



NX-ID6142-5






Схема подключения клемм

NX-ID5142-5



- Источник питания входов может быть подключен с любой полярностью.
- Обязательно подключите оба вывода цепи COM (3 и 4) и установите для обоих вы одинаковую полярность.

NX-ID6142-5



- Источник питания входов может быть подключен с любой полярностью.
- Обязательно подключите оба вывода цепи COM0 (23 и 24) и установите для обоих выводов одинаковую полярность.
- Обязательно подключите оба вывода цепи COM1 (3 и 4)

Модуль дискретных входов (230 В~)

Параметр	Характеристики
Модель	**NX-IA3117**
Наименование	Модуль входов переменного тока
Внутренняя общая цепь входов/выходов	Любая полярность
Кол-во входов	4 точки, независимые контакты
Номинальное входное напряжение	200–240 В~, 50/60 Гц (170–264 В~, ±3 Гц)
Входной ток	9 мА (при 200 В~, 50 Гц) 11 мА (при 200 В~, 60 Гц)
Напряжение включения	Миним. 120 В~
Ток включения	Мин. 4 мА
Напряжение выключения	Макс. 40 В~
Ток выключения	Макс. 2 мА
Задержка срабатывания при включении/ выключении	Макс. 10 мс/макс. 40 мс
Постоянная времени входного фильтра	По умолчанию: 1 мс*1
Испытательное напряжение изоляции	Между каждой парой входов переменного тока: 3700 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА Между клеммами внешних цепей и клеммой функционального заземления: 2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА Между клеммами внешних цепей и внутренними цепями: 2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА Между клеммой функционального заземления и внутренними цепями: 510 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Сопротивление изоляции	Между каждой парой входов переменного тока: не менее 20 МОм (при 500 В=) Между клеммами внешних цепей и клеммой функционального заземления: не менее 20 МОм (при 500 В=) Между клеммами внешних цепей и внутренними цепями: не менее 20 МОм (при 500 В=) Между клеммой функционального заземления и внутренними цепями: не менее 20 МОм (при 100 В=)
Тип развязки	Оптронная развязка
Мощность, потребляемая модулем	Макс. 0,5 Вт
Питание входов/ выходов	Питание от внешнего источника
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	Не потребляется
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.	Без клемм питания вх./вых.
Способ обновления вх./вых.	Автономное обновление
Тип клемм	Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)
Размеры (Ш×В×Г)	12×100×71
Масса	Макс. 60 г
Обнаружение отсоединения/ короткого замыкания	Не предусмотрено
Функции защиты	Не предусмотрено

*1. Постоянная времени входного фильтра: фильтр выключен/0,25/0,5/1/2/4/8/16/32/64/128/256 мс.

Внутренняя схема

NX-IA3117





Схема подключения клемм

NX-IA3117




Модули дискретных выходов


Параметр	Характеристики							
Модель	**NX-OD3121**	**NX-OD4121**	**NX-OD5121**	**NX-OD3153**	**NX-OD3256**	**NX-OD4256**	**NX-OD5256**	**NX-OD3257**
Наименование	Модуль транзисторных выходов							
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN				PNP			
Кол-во входов	4 точки	8 точек	16 точек	4 точки	4 точки	8 точек	16 точек	4 точки
Номинальное напряжение	12…24 В=			24 В=	24 В=			
Рабочее напряжение нагрузки	10,2–28,8 В=			15–28,8 В=				
Максимальный ток нагрузки	0,5 А/точка, 2 А/модуль NX	0,5 А/точка, 4 А/модуль NX		0,5 А/точка, 2 А/модуль NX	0,5 А/точка, 2 А/модуль NX	0,5 А/точка, 4 А/модуль NX		0,5 А/точка, 2 А/модуль NX
Максимальный выброс тока при включении	4,0 А/точка, макс. 10 мс							
Ток утечки	макс. 0,1 мА							
Остаточное напряжение	макс. 1,5 В							
Задержка срабатывания при включении/выключении	макс. 0,1 мс/макс. 0,8 мс			макс. 300 нс	макс. 0,5 мс/макс. 1,0 мс			макс. 300 нс
Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА							
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)							
Тип развязки	Оптронная развязка			цифровой изолятор	Оптронная развязка			цифровой изолятор
Мощность, потребляемая модулем	макс. 0,55 Вт	макс. 0,55 Вт	макс. 0,65 Вт	макс. 0,50 Вт	макс. 0,55 Вт	макс. 0,65 Вт	макс. 0,70 Вт	макс. 0,50 Вт
Питание входов/выходов	Питание от шины NX							
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	не более 10 мА	не более 10 мА	макс. 20 мА	макс. 30 мА	макс. 20 мА	макс. 30 мА	макс. 40 мА	макс. 40 мА
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.	макс. 0,5 А/клемма		Без клемм питания вх./вых.	макс. 0,5 А/ клемма	макс. 0,5 А/клемма		Без клемм питания вх./вых.	макс. 0,5 А/ клемма
Способ обновления вх./вых.	Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением							
Тип клемм	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)
Размеры (Ш×В×Г)	12×100×71							
Масса	макс. 70 г							
Обнаружение отсоединения/ короткого замыкания	Не предусмотрено							
Функции защиты	Не предусмотрено				Защита от короткого замыкания в нагрузке			

Внутренняя схема

NX-OD3121



NX-OD3153



В этом модуле используется выходной двухтактный каскад.

NX-OD4121






Схема подключения клемм


NX-OD3121



NX-OD3153




NX-OD4121




Внутренняя схема


NX-OD5121



NX-OD3256




NX-OD3257



В этом модуле используется выходной двухтактный каскад.

NX-OD4256



NX-OD5256






Схема подключения клемм


NX-OD5121




NX-OD3256




NX-OD3257



NX-OD4256



NX-OD5256




Модули дискретных выходов (с поддержкой меток времени)

Параметр	Характеристики	
Модель	**NX-OD2154**	**NX-OD2258**
Наименование	Модуль транзисторных выходов	
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
Кол-во входов	2 точки	2 точки
Номинальное напряжение	24 В=	
Рабочее напряжение нагрузки	15–28,8 В=	
Максимальный ток нагрузки	0,5 А/точка, 1 А/модуль NX	
Максимальный выброс тока при включении	4,0 А/точка, макс. 10 мс	
Ток утечки	макс. 0,1 мА	
Остаточное напряжение	макс. 1,5 В	
Задержка срабатывания при включении/ выключении	макс. 300 нс	
Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА	
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)	
Тип развязки	цифровой изолятор	
Мощность, потребляемая модулем	макс. 0,50 Вт	
Питание входов/выходов	Питание от шины NX	
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	макс. 30 мА	Макс. 40 мА
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.	макс. 0,5 А/клемма	
Способ обновления вх./вых.	Метка времени	
Тип клемм	Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	
Размеры (Ш×В×Г)	12×100×71	
Масса	макс. 70 г	
Обнаружение отсоединения/ короткого замыкания	Не предусмотрено	
Функции защиты	Не предусмотрено	Защита от короткого замыкания в нагрузке


Внутренняя схема

NX-OD2154



В этом модуле используется выходной двухтактный каскад.


NX-OD2258




В этом модуле используется выходной двухтактный каскад.

Схема подключения клемм

NX-OD2154



NX-OD2258




Модуль дискретных выходов (с разъемом MIL)

Параметр	Характеристики			
Модель	**NX-OD5121-5**	**NX-OD5256-5**	**NX-OD6121-5**	**NX-OD6256-5**
Наименование	Модуль транзисторных выходов			
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP	NPN	PNP
Кол-во входов	16 точек	16 точек	32 точки	32 точки
Номинальное напряжение	12…24 В=	24 В=	12…24 В=	24 В=
Рабочее напряжение нагрузки	10,2–28,8 В=	20,4–28,8 В=	10,2–28,8 В=	20,4–28,8 В=
Максимальный ток нагрузки	0,5 А/точка, 2 А/модуль NX		0,5 мА/точка, 2 мА/общий, 4 А/модуль NX	
Максимальный выброс тока при включении	4,0 А/точка, макс. 10 мс			
Ток утечки	макс. 0,1 мА			
Остаточное напряжение	макс. 1,5 В			
Задержка срабатывания при включении/выключении	макс. 0,1 мс/макс. 0,8 мс	макс. 0,5 мс/макс. 1,0 мс	макс. 0,1 мс/макс. 0,8 мс	макс. 0,5 мс/макс. 1,0 мс
Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА			
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)			
Тип развязки	Оптронная развязка			
Мощность, потребляемая модулем	макс. 0.60 Вт	макс. 0,70 Вт	макс. 0,80 Вт	макс. 10 Вт
Питание входов/выходов	Питание от внешнего источника			
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	макс. 30 мА	макс. 40 мА	макс. 50 мА	макс. 80 мА
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.	Без клемм питания вх./вых.			
Способ обновления вх./вых.	Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением			
Тип клемм	Разъем типа MIL 20 клемм		Разъем типа MIL 40 клемм	
Размеры (Ш×В×Г)	30×100×71			
Масса	макс. 80 г	макс. 85 г	макс. 90 г	макс. 95 г
Обнаружение отсоединения/ короткого замыкания	Не предусмотрено			
Функции защиты	Не предусмотрено	Защита от короткого замыкания в нагрузке	Не предусмотрено	Защита от короткого замыкания в нагрузке

Внутренняя схема

NX-OD5121-5



NX-OD5256-5






Схема подключения клемм

NX-OD5121-5



- Обязательно подключите оба вывода цепи COM (3 и 4).
- Обязательно подключите оба вывода цепи +V (1 и 2).

NX-OD5256-5



- Обязательно подключите оба вывода цепи COM (+V) (1 и 2).
- Обязательно подключите оба вывода цепи 0V (3 и 4).

Внутренняя схема

NX-OD6121-5






Схема подключения клемм

NX-OD6121-5




- Обязательно подключите оба вывода цепи +V0 (21 и 22).
- Обязательно подключите оба вывода цепи COM0 (23 и 24).
- Обязательно подключите оба вывода цепи +V1 (1 и 2).
- Обязательно подключите оба вывода цепи COM1 (3 и 4).

NX-OD6256-5



NX-OD6256-5



- Обязательно подключите оба вывода цепи COM0 (+V) (21 и 22).
- Обязательно подключите оба вывода цепи COM1 (+V) (1 и 2).
- Обязательно подключите оба вывода цепи 0V0 (23 и 24).
- Обязательно подключите оба вывода цепи 0V1 (3 и 4).


Модуль релейных выходов

Параметр	Характеристики	
Модель	**NX-OC2633**	**NX-OC2733**
Наименование	Модуль релейных выходов	
Тип реле	НО контакт	НО + НЗ контакт
Кол-во входов	2 точки, независимые контакты	
Макс. коммутационная способность	250 В~/2 А (cos Ø = 1), 250 В~/2 А (cos Ø = 0,4), 24 В=/2 А, 4 А/модуль	
Миним. коммутационная способность	5 В=, 1 мА	
Задержка срабатывания при включении/выключении	Макс. 15 мс	
Срок службы реле	Электрический ресурс: 100 000 циклов *1 Механический ресурс: 20 000 000 циклов	
Испытательное напряжение изоляции	Между клеммами A1/B1 и клеммами A3/B3: 2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА Между клеммами внешних цепей и клеммой GR: 2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА Между клеммами внешних цепей и внутренними цепями: 2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА Между внутренними цепями и клеммой GR: 510 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА	Между клеммами A1/3, B1/3 и клеммами A5/7, B5/7: 2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА Между клеммами внешних цепей и клеммой функционального заземления: 2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА Между клеммами внешних цепей и внутренними цепями: 2300 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА Между клеммой функционального заземления и внутренними цепями: 510 В~ в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Сопротивление изоляции	Между клеммами A1/B1 и клеммами A3/B3: не менее 20 МОм (при 500 В=) Между клеммами внешних цепей и внутренними цепями: не менее 20 МОм (при 500 В=) Между внутренними цепями и клеммой GR: не менее 20 МОм (при 100 В=) Между клеммами внешних цепей и клеммой GR: не менее 20 МОм (при 500 В=)	Между клеммами A1/3, B1/3 и клеммами A5/7, B5/7: не менее 20 МОм (при 500 В=) Между клеммами внешних цепей и клеммой функционального заземления: не менее 20 МОм (при 500 В=) Между клеммами внешних цепей и внутренними цепями: не менее 20 МОм (при 500 В=) Между клеммой функционального заземления и внутренними цепями: не менее 20 МОм (при 100 В=)
Вибропрочность	Соответствует требованиям IEC60068-2-6, от 5 до 8,4 Гц с амплитудой 3,5 мм; от 8,4 до 150 Гц с ускорением 9,8 м/с^2 по 100 мин в каждом из направлений X, Y и Z (10 циклов по 10 мин каждый = всего 100 мин)	
Ударопрочность	100 м/с^2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z	
Тип развязки	Релейная развязка	
Мощность, потребляемая модулем	макс. 0,80 Вт	макс. 0,95 Вт
Питание входов/выходов	Питание от внешнего источника	
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	Не потребляется	
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.	Без клемм питания вх./вых.	
Способ обновления вх./вых.	Автономное обновление	
Тип клемм	Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	
Размеры (Ш×В×Г)	12×100×71	
Масса	Макс. 65 г	макс. 70 г
Обнаружение отсоединения/короткого замыкания	Не предусмотрено	
Функции защиты	Не предусмотрено	

*1. Электрический ресурс варьируется в зависимости от силы тока. См. дополнительную информацию в руководстве «Серия NJ, модули дискретных входов/выходов. Руководство пользователя».


Внутренняя схема

NX-OC2633



Возможность замены реле не предусмотрена.


NX-OC2733




NO0 и NO1 - нормально разомкнутые контакты, NC0 и NC1 - нормально замкнутые контакты.
Возможность замены реле не предусмотрена.

Схема подключения клемм

NX-OC2633



NX-OC2733




Модуль дискретных входов/выходов (с разъемом MIL)

Параметр		Характеристики	
Модель		**NX-MD6121-5**	**NX-MD6256-5**
Наименование		Модуль входов постоянного тока/транзисторных выходов	
Кол-во входов		16 входов, 16 выходов	
Секция выходов (CN1)	**Внутренняя общая цепь входов/выходов**	NPN	PNP
	Номинальное напряжение	12…24 В=	24 В=
	Рабочее напряжение нагрузки	10,2–28,8 В=	20,4–28,8 В=
	Максимальный ток нагрузки	0,5 А/точка, 2 А/модуль NX	
	Максимальный выброс тока при включении	4,0 А/точка, макс. 10 мс	
	Ток утечки	макс. 0,1 мА	
	Остаточное напряжение	макс. 1,5 В	
	Задержка срабатывания при включении/выключении	макс. 0,1 мс/макс. 0,8 мс	макс. 0,5 мс/макс. 1,0 мс
Секция входов (CN2)	**Внутренняя общая цепь входов/выходов**	Для NPN или PNP	
	Номинальное входное напряжение	24 В= (15–28,8 В=)	
	Входной ток*1	7 мА	
	Напряжение включения	мин. 15 В=	
	Ток включения	мин. 3 мА	
	Напряжение выключения	макс. 5 В=	
	Ток выключения	макс. 1 мА	
	Задержка срабатывания при включении/выключении	макс. 20 мкс/макс. 400 мкс	
	Постоянная времени входного фильтра	Фильтр отключен, 0,25 мс, 0,5 мс, 1 мс (по умолчанию), 2 мс, 4 мс, 8 мс, 16 мс, 32 мс, 64 мс, 128 мс, 256 мс	
Испытательное напряжение изоляции		510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА	
Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)	
Тип развязки		Оптронная развязка	
Мощность, потребляемая модулем		макс. 0,70 Вт	макс. 0,75 Вт
Питание входов/выходов		Питание от внешнего источника	
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.		макс. 30 мА	макс. 40 мА
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.		Без клемм питания вх./вых.	
Способ обновления вх./вых.		Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением	
Тип клемм		2 разъема MIL 20 клемм	
Размеры (Ш×В×Г)		30×100×71	
Масса		макс. 105 г	макс. 110 г
Обнаружение отсоединения/ короткого замыкания		Не предусмотрено	
Функции защиты		Не предусмотрено	Защита от короткого замыкания в нагрузке

*1. Типовой номинальный ток при напряжении 24 В=.

Внутренняя схема

NX-MD6121-5
Выходная цепь, CN1 (левый)



Входная цепь, CN2 (правый)






Схема подключения клемм

NX-MD6121-5
Клеммы выходов, CN1 (левый)



- Обязательно подключите оба вывода цепи COM0 разъема CN1 (3 и 4).
- Обязательно подключите оба вывода цепи +V0 разъема CN1 (1 и 2).


Клеммы входов, CN2 (правый)



- Источник питания входов (CN2) может быть подключен с любой полярностью.
- Обязательно подключите оба вывода цепи COM1 (выводы 3 и 4 разъема CN2) и установите для обоих выводов одинаковую полярность.

Внутренняя схема

NX-MD6256-5
Выходная цепь, CN1 (левый)



Входная цепь, CN2 (правый)






Схема подключения клемм

NX-MD6256-5
Клеммы выходов, CN1 (левый)



- Обязательно подключите оба вывода цепи COM0 (+V) разъема CN1 (3 и 4).
- Обязательно подключите оба вывода цепи 0V0 разъема CN1 (1 и 2).

Клеммы входов, CN2 (правый)



- Источник питания входов (CN2) может быть подключен с любой полярностью.
- Обязательно подключите оба вывода цепи COM1 (выводы 3 и 4 разъема CN2) и установите для обоих выводов одинаковую полярность.


Модули аналоговых входов/выходов

Модуль токовых входов


Параметр		Характеристики								
Модель		**NX-AD2203**	**NX-AD3203**	**NX-AD4203**	**NX-AD2204**	**NX-AD3204**	**NX-AD4204**	**NX-AD2208**	**NX-AD3208**	**NX-AD4208**
Наименование		Модуль токовых входов								
Диапазон входного сигнала		4–20 мА								
Тип входа		Несимметричный вход			Дифференциальный вход					
Кол-во входов		2 точки	4 точки	8 точек	2 точки	4 точки	8 точек	2 точки	4 точки	8 точек
Диапазон АЦ-преобразования		–5…105 % (полного диапазона)								
Предельно допустимый уровень сигнала		±30 мА								
Входное полное сопротивление		Мин. 250 Ом	Мин. 250 Ом	Мин. 85 Ом	Мин. 250 Ом	Мин. 250 Ом	Мин. 85 Ом	Мин. 250 Ом	Мин. 250 Ом	Мин. 85 Ом
Разрешение		1/8000 (полного диапазона)						1/30 000 (полного диапазона)		
Суммарная погрешность	**25°C**	±0,2 % (полного диапазона)						±0,1 % (полного диапазона)		
	0–55°C	±0,4 % (полного диапазона)						±0,2 % (полного диапазона)		
Время преобразования		250 мкс/точка						10 мкс/точка		
Испытательное напряжение изоляции		510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА								
Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)								
Тип развязки		Между входом и шиной NX: трансформатор в цепи питания, цифровой изолятор в цепи сигнала (без развязки между входами)								
Мощность, потребляемая модулем		макс. 0,90 Вт	макс. 0,90 Вт	макс. 1,05 Вт	макс. 0,90 Вт	макс. 0,90 Вт	макс. 1,05 Вт	макс. 0,90 Вт	макс. 0,95 Вт	макс. 1,10 Вт
Питание входов/выходов		Питание от шины NX			Без питания					
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.		Не потребляется								
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.		макс. 0,1 А/клемма			Без клемм питания вх./вых.					
Способ обновления вх./вых.		Автономное обновление						Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением		
Тип клемм		Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)
Размеры (Ш×В×Г)		12×100×71								
Масса		макс. 70 г								
Обнаружение отсоединения входной цепи		Да								

Внутренняя схема

NX-AD2203



NX-AD3203



NX-AD4203






Схема подключения клемм


NX-AD2203



NX-AD3203




NX-AD4203




Внутренняя схема

NX-AD2204/NX-AD2208



NX-AD3204/NX-AD3208



NX-AD4204/NX-AD4208






Схема подключения клемм

NX-AD2204/NX-AD2208




Клемма AG соединена с цепью 0 В аналогового входа внутри модуля. Как правило, выполнять подключение клеммы AG не требуется.

NX-AD3204/NX-AD3208



Клемма AG соединена с цепью 0 В аналогового входа внутри модуля. Как правило, выполнять подключение клеммы AG не требуется.

NX-AD4204/NX-AD4208




Модули входов напряжения


Параметр		Характеристики								
Модель		**NX-AD2603**	**NX-AD3603**	**NX-AD4603**	**NX-AD2604**	**NX-AD3604**	**NX-AD4604**	**NX-AD2608**	**NX-AD3608**	**NX-AD4608**
Наименование		Модуль входов напряжения								
Диапазон входного сигнала		–10…10 В								
Тип входа		Несимметричный вход			Дифференциальный вход					
Кол-во входов		2 точки	4 точки	8 точек	2 точки	4 точки	8 точек	2 точки	4 точки	8 точек
Диапазон АЦ-преобразования		–5…105 % (полного диапазона)								
Предельно допустимый уровень сигнала		±15 В								
Входное полное сопротивление		Мин. 1 МОм								
Разрешение		1/8000 (полного диапазона)						1/30 000 (полного диапазона)		
Суммарная погрешность	**25°C**	±0,2 % (полного диапазона)						±0,1 % (полного диапазона)		
	0–55°C	±0,4 % (полного диапазона)						±0,2 % (полного диапазона)		
Время преобразования		250 мкс/точка						10 мкс/точка		
Испытательное напряжение изоляции		510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА								
Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)								
Тип развязки		Между входом и шиной NX: трансформатор в цепи питания, цифровой изолятор в цепи сигнала (без развязки между входами)								
Мощность, потребляемая модулем		макс. 1,05 Вт	макс. 1,10 Вт	макс. 1,15 Вт	макс. 1,05 Вт	макс. 1,10 Вт	макс. 1,15 Вт	макс. 1,05 Вт	макс. 1,10 Вт	макс. 1,15 Вт
Питание входов/выходов		Питание от шины NX			Без питания					
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.		Не потребляется								
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.		макс. 0,1 А/клемма			Без клемм питания вх./вых.					
Способ обновления вх./вых.		Автономное обновление						Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением		
Тип клемм		Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)
Размеры (Ш×В×Г)		12×100×71								
Масса		макс. 70 г								
Обнаружение отсоединения входной цепи		Не предусмотрено								

Внутренняя схема

NX-AD2603



NX-AD3603



NX-AD4603






Схема подключения клемм


NX-AD2603



NX-AD3603




NX-AD4603




Внутренняя схема

NX-AD2604/NX-AD2608



NX-AD3604/NX-AD3608



NX-AD4604/NX-AD4608






Схема подключения клемм

NX-AD2604/NX-AD2608




Клемма AG соединена с цепью 0 В аналогового входа внутри модуля. Как правило, выполнять подключение клеммы AG не требуется.

NX-AD3604/NX-AD3608



Клемма AG соединена с цепью 0 В аналогового входа внутри модуля. Как правило, выполнять подключение клеммы AG не требуется.

NX-AD4604/NX-AD4608




Модули токовых выходов

Параметр		Характеристики			
Модель		**NX-DA2203**	**NX-DA3203**	**NX-DA2205**	**NX-DA3205**
Наименование		Модуль токовых выходов			
Диапазон выходного сигнала		4–20 мА			
Кол-во входов		2 точки	4 точки	2 точки	4 точки
Диапазон ЦА-преобразования		–5–105 % (полного диапазона)			
Допустимое сопротивление нагрузки		Мин. 600 Ом	Мин. 350 Ом	Мин. 600 Ом	Мин. 350 Ом
Разрешение		1/8000 (полного диапазона)		1/30 000 (полного диапазона)	
Суммарная	**25°C**	±0,3 % (полного диапазона)		±0,1 % (полного диапазона)	
	0–55°C	±0,6 % (полного диапазона)		±0,3 % (полного диапазона)	
Время преобразования		250 мкс/точка		10 мкс/точка	
Испытательное напряжение изоляции		510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА			
Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)			
Тип развязки		Между входом и шиной NX: трансформатор в цепи питания, цифровой изолятор в цепи сигнала (без развязки между входами)			
Мощность, потребляемая модулем		макс. 1,75 Вт	макс. 1,80 Вт	макс. 1,75 Вт	макс. 1,80 Вт
Питание входов/выходов		Питание от шины NX			
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.		Не потребляется			
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.		макс. 0,1 А/клемма			
Способ обновления вх./вых.		Автономное обновление		Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением	
Тип клемм		Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)
Размеры (Ш×В×Г)		12×100×71			
Масса		макс. 70 г			

Внутренняя схема

NX-DA2203/DA2205



NX-DA3203/DA3205






Схема подключения клемм

NX-DA2203/DA2205



NX-DA3203/DA3205




Модули выходов напряжения

Параметр		Характеристики			
Модель		**NX-DA2603**	**NX-DA3603**	**NX-DA2605**	**NX-DA3605**
Наименование		Модуль выходов напряжения			
Диапазон выходного сигнала		–10…10 В			
Кол-во входов		2 точки	4 точки	2 точки	4 точки
Диапазон ЦА-преобразования		–5…105 % (полного диапазона)			
Допустимое сопротивление нагрузки		Миним. 5 кОм			
Полное выходное сопротивление		Макс. 0,5 Ом			
Разрешение		1/8000 (полного диапазона)		1/30 000 (полного диапазона)	
Суммарная погрешность	**25°C**	±0,3 % (полного диапазона)		±0,1 % (полного диапазона)	
	0–55°C	±0,5 % (полного диапазона)		±0,3 % (полного диапазона)	
Время преобразования		250 мкс/точка		10 мкс/точка	
Испытательное напряжение изоляции		510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА			
Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)			
Тип развязки		Между входом и шиной NX: трансформатор в цепи питания, цифровой изолятор в цепи сигнала (без развязки между входами)			
Мощность, потребляемая модулем		макс. 1,10 Вт	макс. 1,25 Вт	макс. 1,10 Вт	макс. 1,25 Вт
Питание входов/выходов		Питание от шины NX			
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.		Не потребляется			
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.		макс. 0,1 А/клемма			
Способ обновления вх./вых.		Автономное обновление		Возможно переключение между синхронизированным обновлением входов/выходов и асинхронным обновлением	
Тип клемм		Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)
Размеры (Ш×В×Г)		12×100×71			
Масса		макс. 70 г			

Внутренняя схема

NX-DA2603/DA2605



NX-DA3603/DA3605






Схема подключения клемм

NX-DA2603/DA2605



NX-DA3603/DA3605



Модули температурных входов


Модуль входов для термопар

Параметр		Характеристики					
Модель		**NX-TS2101**	**NX-TS3101**	**NX-TS2102**	**NX-TS3102**	**NX-TS2104**	**NX-TS3104**
Наименование		Входы термопар					
Кол-во входов		2 точки	4 точки	2 точки	4 точки	2 точки	4 точки
Датчик температуры		K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII		K, J, T, E, L, U, N, R, S, WRe5-26, PLII			
Диапазон АЦ-преобразования		Диапазон входного сигнала ±20°C					
Ток распознавания входного сигнала		приблиз. 0,1 мкА					
Входное полное сопротивление		Миним. 20 кОм					
Предельно допустимый уровень сигнала		±130 мВ					
Разрешение		макс. 0,1°C*1		Макс. 0,01ºC		Макс. 0,001ºC	
Время прогрева		30 минут		45 минут			
Основная погрешность и температурный коэффициент	**Время преобразования**	250 мс		10 мс		60 мс	
	Диапазон рабочих температур	K, N (–200…1300°C) J (–200…1200°C) T (–200…400°C) E (–200…1000°C) L (–200…900°C) U (–200…600°C) R, S (–50…1700°C) B (0–1800°C) WRe5-26 (0–2300°C) PLII (0–1300°C)		K, N (–200…1300°C) K (–20…600ºC, высокое разрешение) J (–200…1200°C) J (–20…600°C, высокое разрешение) T (–200…400°C) E (–200…1000°C) L (–200…900°C) U (–200…600°C) R, S (–50…1700°C) WRe5-26 (0–2300°C) PLII (0–1300°C)			
	Погрешность*2	K/J/E/L/N/R/S/PLII (±0,1 %) T (±0,2 %) U (±0,15 %) WRe5–26 (±0,05 %)		T (±0,22 %) R/S (±0,19 %) N (±0,11 %) U (±0,09 %) K/J/E/L/WRe5-26/PLII (±0,05 %)			
Испытательное напряжение изоляции		510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА					
Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)					
Тип развязки		Между входом и шиной NX: трансформатор в цепи питания, оптрон в цепи сигнала Между входами: трансформатор в цепи питания, оптрон в цепи сигнала		Между входом и шиной NX: трансформатор в цепи питания, цифровой изолятор в цепи сигнала Между входами: трансформатор в цепи питания, цифровой изолятор в цепи сигнала			
Мощность, потребляемая модулем		макс. 0,90 Вт	макс. 1,30 Вт	макс. 0,80 Вт	макс. 1,10 Вт	макс. 0,80 Вт	макс. 1,10 Вт
Питание входов/выходов		Без питания					
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.		Не потребляется					
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.		Без клемм питания вх./вых.					
Способ обновления вх./вых.		Автономное обновление					
Тип клемм		Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 2 ряда по 16 клемм [(A + B) и (C + D)]	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 2 ряда по 16 клемм [(A + B) и (C + D)]	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 2 ряда по 16 клемм [(A + B) и (C + D)]
Размеры (Ш×В×Г)		12×100×71	24×100×71	12×100×71	24×100×71	12×100×71	24×100×71
Масса		макс. 70 г	макс. 140 г	макс. 70 г	макс. 140 г	макс. 70 г	макс. 140 г


*1. Максимальное разрешение 0,2ºC в случае подключения датчиков типа R, S или W.
*2. Погрешность температурного входа определяется в процентах от фактического значения измеряемой температуры при типовой температуре окружающей среды 25ºC (см. дополнительную информацию в руководстве пользователя).

Схема подключения клемм

NX-TS2101/TS2102/TS2104



NX-TS3101/TS3102/TS3104




Модуль входов для термометров сопротивления

Параметр		Характеристики					
Модель		**NX-TS2201**	**NX-TS3201**	**NX-TS2202**	**NX-TS3202**	**NX-TS2204**	**NX-TS3204**
Наименование		Модуль входов для термометров сопротивления					
Кол-во входов		2 точки	4 точки	2 точки	4 точки	2 точки	4 точки
Датчик температуры		Pt100 (3-пров.)/Pt1000 (3-пров.)		Pt100 (3-пров.)		Pt100 (3-пров.)/Pt1000 (3-пров.)	
Диапазон АЦ-преобразования		Диапазон входного сигнала ±20°C					
Ток распознавания входного сигнала		приблиз. 0,25 мА					
Разрешение		Макс. 0,1°C		Макс. 0,01ºC		Макс. 0,001ºC	
Влияние сопротивления подводящих проводов		Макс. 0,06°C/Ом (макс. 20 Ом)					
Время прогрева		10 минут		30 минут			
Основная погрешность и температурный коэффициент	**Время преобразования**	250 мс		10 мс		60 мс	
	Диапазон рабочих температур	–200…850°C					
	Погрешность[*1]	±0,1 %		±0,05 %			
Испытательное напряжение изоляции		510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА					
Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)					
Тип развязки		Между входом и шиной NX: трансформатор в цепи питания, оптрон в цепи сигнала Между входами: трансформатор в цепи питания, оптрон в цепи сигнала		Между входом и шиной NX: трансформатор в цепи питания, цифровой изолятор в цепи сигнала Между входами: трансформатор в цепи питания, цифровой изолятор в цепи сигнала			
Мощность, потребляемая модулем		Макс. 0,90 Вт	Макс. 1,30 Вт	Макс. 0,75 Вт	Макс. 1,05 Вт	Макс. 0,75 Вт	Макс. 1,05 Вт
Питание входов/выходов		Без питания					
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.		Не потребляется					
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.		Без клемм питания вх./вых.					
Способ обновления вх./вых.		Автономное обновление					
Тип клемм		Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 2 ряда по 16 клемм [(A + B) и (C + D)]	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 2 ряда по 16 клемм [(A + B) и (C + D)]	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 2 ряда по 16 клемм [(A + B) и (C + D)]
Размеры (Ш×В×Г)		12×100×71	24×100×71	12×100×71	24×100×71	12×100×71	24×100×71
Масса		Макс. 70 г	Макс. 140 г	Макс. 70 г	Макс. 130 г	Макс. 70 г	Макс. 130 г


*1. Погрешность температурного входа определяется в процентах от фактического значения измеряемой температуры при типовой температуре окружающей среды 25ºC (см. дополнительную информацию в руководстве пользователя).

Схема подключения клемм

NX-TS2201/TS2202/TS2204



NX-TS3201/TS3202/TS3204



Модули позиционирования


Модули входов инкрементных энкодеров

Параметр			Характеристики					
Модель			**NX-EC0112**	**NX-EC0122**	**NX-EC0212**	**NX-EC0222**	**NX-EC0132**	**NX-EC0142**
Наименование			Модуль входов инкрементного энкодера					
Количество каналов			1 канал		2 канала		1 канал	
Входные сигналы			Счетчик: каналы A, B и Z Входы внешних сигналов: 3		Счетчик: каналы A, B и Z Входы внешних сигналов: Нет		Счетчик: каналы A, B и Z Входы внешних сигналов: 3	
Характеристики входного сигнала	**Тип**		NPN-типа 500 кГц	PNP-типа 500 кГц	NPN-типа 500 кГц	PNP-типа 500 кГц	Формирователь линии, 4 МГц	
	Характеристики	**Напряжение**	20,4–28,8 В= (24 В= +20 %/–15 %) Напряжение «1»: мин. 19,6 В=/мин. 3 мА Напряжение «0»: макс. 4,0 В=/макс. 1 мА				Уровни формирователя линии RS-422-A (стандарт EIA) Полное сопротивление: 120 Ом ±5 % Входное напряжение уровня «1»/«0»: V_{IT+}: мин. 0,1 В V_{IT-}: мин. 0,1 В Гистерезис напряжений: Vhys (V_{IT+} - V_{IT-}): 60 мВ	
		Ток	4,2 мА (24 В=)					
		Напряжение питания 5 В для энкодера	–				Выходное напряжение: 5 В= ±5 % Выходной ток: макс. 500 мА	
		Максимальная частота счета	Каналы A и B: 500 кГц/1 канал (квадратурный счет: 125 кГц × 4), канал Z: 125 кГц				Каналы A и B: 4 МГц/1 канал (квадратурный счет: 1 МГц × 4), канал Z: 1 МГц	
Единица счета			Импульс					
Тип импульсного сигнала			Квадратурные импульсы (умножение на 2 или 4), импульсы + сигнал направления или импульсы прямого/обратного счета					
Диапазон счета			–2 147 483 648…2 147 483 647 импульсов					
Функции счетчика	**Тип**		Кольцевой счетчик или линейный счетчик					
	Управление		Селекция импульсов, сброс счетчика и предустановка счетчика					
	Фиксация значения		Два внешних сигнала фиксации и один внутренний сигнал					
	Измерение		Измерение частоты импульсов и измерение периода импульсов					
Характеристики входов внешних сигналов	**Входное напряжение**		20,4–28,8 В= (24 В= +20 %/–15 %)		–		20,4–28,8 В= (24 В= +20 %/–15 %)	
	Входной ток		4,6 мА (24 В=)		–		3,5 мА (24 В=)	
	Напряжение/ток уровня «1»		Мин. 15 В=/мин. 3 мА		–		Мин. 15 В=/мин. 3 мА	
	Напряжение/ток уровня «0»		Макс. 4,0 В=/макс. 1 мА		–		Макс. 5,0 В=/макс. 1 мА	
	Задержка срабатывания при включении/выключении		Макс. 1 мкс/макс. 2 мкс		–		Макс. 1 мкс/макс. 1 мкс	
	Внутренняя общая цепь входов/выходов		NPN	PNP	–		NPN	PNP
Испытательное напряжение изоляции			510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА					
Сопротивление изоляции			Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)					
Тип развязки			Оптронная развязка				цифровой изолятор	
Мощность, потребляемая модулем			Макс. 0,85 Вт	Макс. 0,95 Вт	Макс. 0,85 Вт	Макс. 0,95 Вт	Макс. 0,95 Вт	Макс. 1,05 Вт
Источник питания вх./вых.			Питание от шины NX. 20,4–28,8 В= (24 В= +20 %/–15 %)					
Ток, потребляемый от источника питания входов/выходов			Нет				30 мА	
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.			Секция питания энкодера: макс. 0,3 А/клемма; остальные секции: макс. 0,1 А/клемма		макс. 0,3 А/клемма		макс. 0,1 А/клемма	
Способ обновления вх./вых.			Асинхронное или синхронизированное обновление входов/выходов*1					
Тип клемм			Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)		Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (A + B)		Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм x 2 [(A + B) x 2]	
Размеры (Ш×В×Г)			12×100×71		12×100×71		24×100×71	
Масса			70 г		70 г		130 г	
Обнаружение неисправностей			Нет					
Защита			Нет					

*1. Способ обновления входов/выходов устанавливается автоматически с учетом модели подключенного модуля связи и модуля ЦПУ.

Внутренняя схема

NX-EC0112



NX-EC0122






Схема подключения клемм

NX-EC0112




NX-EC0122




Внутренняя схема

NX-EC0212




NX-EC0222




NX-EC0132/EC0142

Входы энкодера (NX-EC0132/EC0142)



Входы внешних сигналов (NX-EC0132)



Входы внешних сигналов (NX-EC0142)






Схема подключения клемм


NX-EC0212



NX-EC0222



NX-EC0132/EC0142




Модули входов абсолютных энкодеров SSI

Параметр	Характеристики	
Модель	**NX-ECS112**	**NX-ECS212**
Наименование	Модуль входов интерфейса SSI	
Количество каналов	1 канал	2 канала
Входные сигналы	Входы внешних сигналов: 2 входа приема данных (D+, D-) Выходы внешних сигналов: 2 выхода тактового сигнала (C+, C–)	
Интерфейс ввода/вывода	Синхронный последовательный интерфейс (SSI), 2 МГц	
Выходы тактового сигнала	Уровни формирователя линии RS-422-A (стандарт EIA)	
Входы данных	Уровни приемника линии RS-422-A (стандарт EIA)	
Макс. размер кадра данных	32 бит (возможна установка размера данных одного оборота, данных числа оборотов и данных состояния)	
Способ кодирования	Без преобразования, двоичный код или код Грея	
Скорость передачи	100 кГц/200 кГц/300 кГц/400 кГц/500 кГц/1,0 МГц/1,5 МГц/2,0 МГц	
Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА	
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)	
Тип развязки	цифровой изолятор	
Мощность, потребляемая модулем	Макс. 0,85 Вт	Макс. 0,90 Вт
Источник питания вх./вых.	Питание от шины NX. 20,4–28,8 В= (24 В= +20 %/–15 %)	
Ток, потребляемый от источника питания входов/выходов	20 мА	30 мА
Допустимый ток клемм питания вх./вых.	макс. 0,3 А/клемма	
Способ обновления вх./вых.	Асинхронное или синхронизированное обновление входов/выходов*1	
Тип клемм	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (C + D)	Безвинтовые клеммы (push-in) 12 клемм (C + D)
Размеры (Ш×В×Г)	12×100×71	
Масса	65 г	
Максимальная дальность передачи*2	100 кГц (400 м)/200 кГц (190 м)/300 кГц (120 м)/400 кГц (80 м)/500 кГц (60 м)/1,0 МГЦ (25 м)/1,5 МГц (10 м)/2,0 МГц (5 м)	
Обнаружение неисправностей	Нет	
Защита	Нет	

*1. Способ обновления входов/выходов устанавливается автоматически с учетом модели подключенного модуля связи и модуля ЦПУ.
*2. Максимальное расстояние связи для модулей входов SSI-интерфейса определяется скоростью передачи, от которой зависит задержка, обусловленная ограниченным быстродействием подключенного энкодера и импедансом кабеля. Приведенное значение максимального расстояния связи является ориентировочным. До начала эксплуатации изучите технические характеристики используемых кабелей и энкодеров и проанализируйте условия работы оборудования.

Внутренняя схема

NX-ECS112



NX-ECS212






Схема подключения клемм

NX-ECS112



NX-ECS212



Модуль импульсных выходов

Параметр		Характеристики	
Модель		**NX-PG0112**	**NX-PG0122**
Наименование		Модуль импульсных выходов	
Количество осей		1 ось	
Входные/выходные сигналы		Входы внешних сигналов: 2 входа общего назначения Выходы внешних сигналов: 3 (импульсы прямого хода, импульсы обратного хода и выходы общего назначения)	
Метод управления		Разомкнутое управление с применением импульсной последовательности	
Управляемое устройство		Сервоусилитель с входом импульсной последовательности или шаговый двигатель	
Тип импульсных выходов		Выход с открытым коллектором	
Единица управления		Импульс	
Максимальная частота импульсов		500К имп/с	
Тип импульсного сигнала		Импульсы прямого хода + импульсы обратного хода или импульсы хода + сигнал направления	
Диапазон позиционирования		–2 147 483 648…2 147 483 647 импульсов	
Диапазон регулирования скорости		1–500 000 имп/с	
Позиционирование[*1]	**Позиционирование (1 ось)**	Позиционирование в абсолютных координатах, позиционирование в относительных координатах и фиксированная подача по прерыванию	
	Регулирование скорости (1 ось)	Регулирование скорости (управление скоростью в режиме позиционирования)	
	Синхронное управление по одной оси	Электронный кулачок и электронный редуктор	
	Ручное управление (1 ось)	Толчковый ход	
	Дополнительные функции для управления 1 осью	Возврат в исходное положение, выбор способа остановки и изменение задания	
Характеристики входов внешних сигналов	**Входное напряжение**	20,4–28,8 В= (24 В= +20 %/–15 %)	
	Входной ток	4,6 мА (24 В=)	
	Напряжение/ток уровня «1»	Мин. 15 В=/мин. 3 мА	
	Напряжение/ток уровня «0»	Макс. 4,0 В=/макс. 1 мА	
	Задержка срабатывания при включении/выключении	Макс. 1 мкс/макс. 2 мкс	
	Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
Характеристики выходов внешних сигналов	**Номинальное напряжение**	24 В= (15–28,8 В=)	
	Максимальный ток нагрузки	30 мА	
	Задержка срабатывания при включении/выключении	Макс. 5 мкс/макс. 5 мкс	
	Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
	Остаточное напряжение	Макс. 1,0 В	
	Ток утечки	0,1 мА	
Испытательное напряжение изоляции		510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА	
Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)	
Тип развязки		Входы внешних сигналов: Оптронная развязка Выходы внешних сигналов: цифровой изолятор	
Мощность, потребляемая модулем		Макс. 0,8 Вт	Макс. 0,9 Вт
Источник питания вх./вых.		Питание от шины NX. 20,4–28,8 В= (24 В= +20 %/–15 %)	
Ток, потребляемый от источника питания входов/выходов		20 мА	
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.		Макс. 0,1 А/клемма	
Длина кабеля		Макс. 3 м	
Способ обновления вх./вых.		Синхронизированное обновление входов/выходов[*2]	
Тип клемм		Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)	
Размеры (Ш×В×Г)		12×100×71	
Масса		70 г	
Обнаружение неисправностей		Нет	
Защита		Нет	


*1. Эти функции поддерживаются в случае применения функционального модуля управления движением (MC) в модуле ЦПУ серии NJ. См. дополнительную информацию в руководстве «Серия NJ, модули ЦПУ — Управление движением. Руководство пользователя» (Cat. No. W507). В каждый период управления модуль импульсных выходов просто выдает импульсы на основании заданий, получаемых за фиксированный интервал времени. Все связанные с заданным положением вычисления для управления разгоном/торможением или для каждого периода управления должны выполняться управляющим контроллером.

*2. Способ обновления входов/выходов устанавливается автоматически с учетом модели подключенного модуля связи и модуля ЦПУ.


Внутренняя схема

NX-PG0112

Импульсный выход и выход внешнего сигнала




Входы внешних сигналов



NX-PG0122

Импульсный выход и выход внешнего сигнала



Входы внешних сигналов






Схема подключения клемм

NX-PG0112



NX-PG0122



Модули питания

Модуль дополнительного питания модулей NX (по шине NX)

Параметр	Характеристики
Модель	**NX-PD1000**
Наименование	Модуль дополнительного питания модулей NX (по шине NX)
Напряжение питания	24 В= (20,4–28,8 В=)
Мощность внутреннего источника питания шины NX	Макс. 10 Вт (см. информацию об ориентации при установке и ограничениях)
КПД внутреннего источника питания шины NX	70 %
Допустимый ток для неподключенных клемм питания	макс. 4 А (включая ток сквозного подключения)
Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки	Без развязки
Мощность, потребляемая модулем	макс. 0,45 Вт
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	Не потребляется
Тип клемм	Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B с клеммой FG)
Размеры (Ш×В×Г)	12×100×71
Масса	Макс. 65 г

Внутренняя схема

NX-PD1000





Схема подключения клемм

NX-PD1000



Модуль дополнительного питания входов/выходов

Параметр	Характеристики	
Модель	**NX-PF0630**	**NX-PF0730**
Наименование	Модуль дополнительного питания входов/выходов	
Напряжение питания	5–24 В= (4,5–28,8 В=)*1	
Максимальный ток питания входов/выходов	4 А	10 А
Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА	
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)	
Тип развязки	Без развязки	
Мощность, потребляемая модулем	Макс. 0,45 Вт	
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	не более 10 мА	
Допустимый ток клемм питания вх./вых.	Макс. 4 А	Макс. 10 А
Тип клемм	Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	
Размеры (Ш×В×Г)	12×100×71	
Масса	Макс. 65 г	

*1. Используйте напряжение, которое подходит для входных/выходных цепей модулей NX и подсоединенных к ним внешних устройств.

Внутренняя схема

NX-PF0630/PF0730





Схема подключения клемм

NX-PF0630/PF0730




Модули подключения питания входов/выходов


Параметр	Характеристики		
Модель	**NX-PC0010**	**NX-PC0020**	**NX-PC0030**
Наименование	Модуль подключения питания вх./вых.		
Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА		
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)		
Тип развязки	Без развязки		
Мощность, потребляемая модулем	Макс. 0,45 Вт		
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	Не потребляется		
Допустимый ток клемм питания вх./вых.	Макс. 4 А/клемма		
Тип клемм	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)		
Кол-во клемм питания вх./вых.	IOG: 16 клемм	IOV (+): 16 клемм	IOG: 8 клемм IOV (+): 8 клемм
Размеры (Ш×В×Г)	12×100×71		
Масса	Макс. 65 г		

Внутренняя схема

NX-PC0010



NX-PC0020



NX-PC0030






Схема подключения клемм


NX-PC0010



NX-PC0020



NX-PC0030



Конструктивный модуль

Модуль заземления экранов

Параметр	Характеристики
Модель	**NX-TBX01**
Наименование	Модуль заземления экранов
Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
Тип развязки	Развязка между клеммой функционального заземления SHLD и внутренними цепями: не предусмотрена
Мощность, потребляемая модулем	Макс. 0,45 Вт
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	Не потребляется
Тип клемм	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B с клеммой FG)
Кол-во клемм подключения экранов	14 клемм + 2 клеммы для функционального заземления
Размеры (Ш×В×Г)	12×100×71
Масса	Макс. 65 г

Внутренняя схема

NX-TBX01





Схема подключения клемм


NX-TBX01



Размеры


Интерфейсный модуль EtherCAT

NX-ECC202




Модуль входов/выходов с безвинтовыми клеммами

Ширина 12 мм




Ширина 24 мм




Модуль входов/выходов с разъемом MIL


1 соединитель с 20 клеммами




1 соединитель с 40 клеммами



2 соединителя с 20 клеммами



Модуль концевой крышки
NX-END01



Информация для заказа

Интерфейсный модуль EtherCAT

Тип	Тип сигнала	Характеристики	Кол-во каналов	Макс. ток питания вх./вых.	Ширина	Модель
Интерфейсный модуль EtherCAT (версия 1.1 или выше)	Ведомое устройство EtherCAT	До 63 модулей входов/выходов Макс. 1024 байт вв. + 1024 байт выв. Поддержка распределенных часов	2	10,0 А	46 мм	NX-ECC202

Модули входов/выходов

Дискретные входы/выходы

Тип	Кол-во каналов, тип сигнала	Быстродействие*1, режим обновления вх./вых.	Способ подключения*2	Ширина	Модель	Тип NPN*3
Дискретные входы постоянного тока	4 входа (3-проводное соединение)	Скоростные, синхронные, с поддержкой меток времени	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-ID3444	NX-ID3344
		Скоростные, синхронный/асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-ID3443	NX-ID3343
		Синхронный/асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-ID3417	NX-ID3317
	8 входов (2-проводное соединение)	Синхронный/асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-ID4442	NX-ID4342
	16 входов (1-проводное соединение)	Синхронный/асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-ID5442	NX-ID5342
		Синхронный/асинхронный режим	1 разъем MIL, 20-конт.	30 мм	NX-ID5142-5	NX-ID5142-5
	32 входа (1-проводное соединение)	Синхронный/асинхронный режим	1 разъем MIL, 40-конт.	30 мм	NX-ID6142-5	NX-ID6142-5
Дискретные входы переменного тока	4 входа, 200–240 В~, 50/60 Гц	Асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-IA3117	-
Дискретные выходы постоянного тока	2 выхода 0,5 А, 3-проводное соединение	Скоростные, синхронные, с поддержкой меток времени	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-OD2258	NX-OD2154
	4 выхода 0,5 А, 3-проводное соединение	Скоростные, синхронный/асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-OD3257	NX-OD3153
		Синхронный/асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-OD3256	NX-OD3121
	8 выходов 0,5 А, 2-проводное соединение	Синхронный/асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-OD4256	NX-OD4121
	16 выходов 0,5 А, 1-проводное соединение	Синхронный/асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-OD5256	NX-OD5121
		Синхронный/асинхронный режим	1 разъем MIL, 20-конт.	30 мм	NX-OD5256-5	NX-OD5121-5
	32 выхода 0,5 А, 1-проводное соединение	Синхронный/асинхронный режим	1 разъем MIL, 40-конт.	30 мм	NX-OD6256-5	NX-OD6121-5
Дискретные релейные выходы	2 выхода, НР, 2,0 А	Асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-OC2633	-
	2 выхода, НР + НЗ, 2,0 А	Асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-OC2733	-
Дискретные входы/выходы постоянного тока	16 входов + 16 выходов, 1-проводное соединение + общий вывод	Синхронный/асинхронный режим	2 разъема MIL, 20-конт.	30 мм	NX-MD6256-5	NX-MD6121-5

*1. Быстродействие дискретных входов/выходов: задержка включения/выключения:
Скоростные входы PNP/NPN: 100 нс/100 нс
Стандартные входы PNP/NPN: 0,02 мс/0,4 мс
Входы перем. тока: 10 мс/40 мс
Скоростные выходы PNP/NPN: 300 нс/300 нс
Стандартные выходы PNP: 0,5 мс/1,0 мс
Стандартные выходы NPN: 0,1 мс/0,8 мс
Релейные выходы: 15 мс/15 мс
*2. Модули с безвинтовыми клеммами (push-in) поставляются с соответствующим клеммным блоком. Модули с разъемами типа MIL поставляются без ответных разъемов.
*3. Коды заказов указаны для моделей PNP-типа (положительная логика, общий вывод «0 В»). Большинство моделей также доступны в исполнении для сигналов NPN-типа (отрицательная логика, общий вывод «24 В»). Входы моделей с разъемом MIL могут подключаться как по схеме NPN-типа, так и по схеме PNP-типа.

Аналоговые входы/выходы

Тип	Тип сигнала	Быстродействие, режим обновления вх./вых.	Кол-во каналов	Способ подключения*1	Ширина	Модель
Аналоговые входы	4–20 мА несимметричный	Разрешение: 1/8000, 250 мкс/канал Асинхронный режим	2	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-AD2203
			4	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-AD3203
			8	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-AD4203
	4–20 мА дифференциальный	Разрешение: 1/8000, 250 мкс/канал Асинхронный режим	2	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-AD2204
			4	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-AD3204
			8	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-AD4204
		Разрешение: 1/30 000, 10 мкс/канал Синхронный/асинхронный режим	2	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-AD2208
			4	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-AD3208
			8	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-AD4208
	±10 В несимметричный	Разрешение: 1/8000, 250 мкс/канал Асинхронный режим	2	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-AD2603
			4	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-AD3603
			8	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-AD4603
	±10 В дифференциальный	Разрешение: 1/8000, 250 мкс/канал Асинхронный режим	2	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-AD2604
			4	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-AD3604
			8	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-AD4604
		Разрешение: 1/30 000, 10 мкс/канал Синхронный/асинхронный режим	2	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-AD2608
			4	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-AD3608
			8	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-AD4608
Аналоговые выходы	4–20 мА	Разрешение: 1/8000, 250 мкс/канал Асинхронный режим	2	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-DA2203
			4	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-DA3203
		Разрешение: 1/30 000, 10 мкс/канал Синхронный/асинхронный режим	2	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-DA2205
			4	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-DA3205
	±10 В	Разрешение: 1/8000, 250 мкс/канал Асинхронный режим	2	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-DA2603
			4	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-DA3603
		Разрешение: 1/30 000, 10 мкс/канал Синхронный/асинхронный режим	2	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-DA2605
			4	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-DA3605

*1. Модули с безвинтовыми клеммами (push-in) поставляются с соответствующим клеммным блоком.

Температурные входы

Тип	Тип сигнала	Быстродействие, режим обновления вх./вых.	Кол-во каналов	Способ подключения*1	Ширина	Модель
Входы датчиков температуры	Входы термопар B/E/J/K/L/N/R/S/T/U/ WRe5-26/PLII	Разрешение 0,1°C, 200 мс/модуль Асинхронный режим	2	Блок (1 или больше) безвинтовых клемм с датчиком температуры холодного спая, индивидуальная заводская калибровка	12 мм	NX-TS2101
			4		24 мм	NX-TS3101
		Разрешение 0,01°C, 10 мс/модуль Асинхронный режим	2		12 мм	NX-TS2102
			4		24 мм	NX-TS3102
		Разрешение 0,001°C, 60 мс/модуль Асинхронный режим	2		12 мм	NX-TS2104
			4		24 мм	NX-TS3104
	Термометр сопротивления Pt100 (3-пров.), Pt1000, Ni508.4	Разрешение 0,1°C, 200 мс/модуль Асинхронный режим	2	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-TS2201
			4	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162 + NX-TBB162)	24 мм	NX-TS3201
		Разрешение 0,01°C, 10 мс/модуль Асинхронный режим	2	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-TS2202
			4	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162 + NX-TBB162)	24 мм	NX-TS3202
		Разрешение 0,001°C, 60 мс/модуль Асинхронный режим	2	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-TS2204
			4	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162 + NX-TBB162)	24 мм	NX-TS3204

*1. Модули с безвинтовыми клеммами (push-in) поставляются с соответствующим клеммным блоком. Модули с разъемами типа MIL поставляются без ответных разъемов.

Модули позиционирования

Тип	Кол-во каналов, тип сигнала	Быстродействие, режим обновления вх./вых.	Способ подключения*1	Ширина	Модель	Тип NPN*2
Входы энкодера	1 вход для энкодера с SSI-интерфейсом, 2 МГц	Синхронный/асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-ECS112	-
	2 входа для энкодеров с SSI-интерфейсом, 2 МГц	Синхронный/асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-ECS212	-
	1 вход для инкрементного энкодера с формирователем линии 4 МГц + 3 дискретных входа (1 мкс)	Синхронный/асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122 + NX-TBB122)	24 мм	NX-EC0142	NX-EC0132
	1 вход для инкрементного энкодера с открытым коллектором 500 кГц + 3 дискретных входа (1 мкс)	Синхронный/асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-EC0122	NX-EC0112
	2 входа для инкрементных энкодеров с открытым коллектором 500 кГц	Синхронный/асинхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA122)	12 мм	NX-EC0222	NX-EC0212
Импульсные выходы	1 выход «импульсы прямого/обратного счета» или «импульсы/направление» с открытым коллектором 500 кГц + 2 дискретных входа + 1 дискретный выход (1 мкс)	Синхронный режим	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-PG0122	NX-PG0112

*1. Модули с безвинтовыми клеммами (push-in) поставляются с соответствующим клеммным блоком. Модули с разъемами типа MIL поставляются без ответных разъемов.
*2. Коды заказов указаны для моделей PNP-типа (положительная логика, общий вывод «0 В»). Большинство моделей также доступны в исполнении для сигналов NPN-типа (отрицательная логика, общий вывод «24 В»). Входы моделей с разъемом MIL могут подключаться как по схеме NPN-типа, так и по схеме PNP-типа.

Модули питания и конструктивные модули

Тип	Описание	Способ подключения*1	Ширина	Модель
Модуль дополнительного питания модулей NX (по шине NX)	Входное напряжение 24 В=, без гальванической развязки	Безвинтовые клеммы (NX-TBC082)	12 мм	NX-PD1000
Модуль дополнительного питания входов/выходов	Для раздельного питания входов/выходов групп модулей, до 4 А	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-PF0630
	Для раздельного питания входов/выходов групп модулей, до 10 А	Безвинтовые клеммы (NX-TBA082)	12 мм	NX-PF0730
Модуль подключения питания вх./вых.	16 клемм IOV (+)	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-PC0020
	16 клемм IOG (-)	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-PC0010
	8 × IOV + 8 × IOG	Безвинтовые клеммы (NX-TBA162)	12 мм	NX-PC0030
Модуль заземления экранов	Модуль заземления, 16 точек	Безвинтовые клеммы (NX-TBC162)	12 мм	NX-TBX01

*1. Модули с безвинтовыми клеммами (push-in) поставляются с соответствующим клеммным блоком.

Дополнительные принадлежности

Тип	Описание	Способ подключения	Ширина	Модель
Концевая крышка	Поставляется с интерфейсным модулем	-	12 мм	NX-END01
Клеммный блок (запасной)	8 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы	12 мм	NX-TBA082
	8 клемм (A + B с клеммой FG)	Безвинтовые клеммы	12 мм	NX-TBC082
	12 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы	12 мм	NX-TBA122
	12 клемм (C + D)	Безвинтовые клеммы	12 мм	NX-TBB122
	16 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы	12 мм	NX-TBA162
	16 клемм (C + D)	Безвинтовые клеммы	12 мм	NX-TBB162
	16 клемм (A + B с клеммой FG)	Безвинтовые клеммы	12 мм	NX-TBC162
Изолирующие прокладки для DIN-рейки	Комплект из 3 шт.	-	-	NX-AUX01
Кодовые штифты для клеммных блоков	Для 10 модулей (клеммный блок: 30 штифтов, модуль: 30 штифтов)	-	-	NX-AUX02
Концевая планка	Для фиксации модулей на DIN-рейке	-	-	PFP-M

Универсальный машинный контроллер

Наименование		Модель
Серия NJ (микропрограмма версии 1.09 или выше*1)	Модуль ЦПУ	NJ501-□
		NJ301-□
	Модуль источника питания	NJ-PA3001 (220 В~)
		NJ-PD3001 (24 В=)

*1. Информацию о совместимости прошивки версии 1.08 модулей серии NJ с модулями вв./выв. NX уточняйте у регионального представителя компании Omron.

Программное обеспечение для ПК

Характеристики	Модель
Sysmac Studio версии 1.10 или выше*1	SYSMAC-SE2□□□

*1. Информацию о совместимости Sysmac Studio версии 1.09 или ниже с модулями вв./выв. NX уточняйте в региональном представительстве Omron.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Cat. No. SysCat_I182E-RU-03

GX-□

Модули ввода/вывода серии GX




Высокоскоростные терминалы удаленного ввода/вывода

В обширное семейство модулей ввода/вывода GX входят терминалы с дискретными входами и выходами, терминалы с аналоговыми входами и выходами, а также терминалы с входами для энкодеров.

- Удобная настройка: автоматическая и ручная установка адреса
- Терминалы дискретных входов/выходов с функцией скоростного ввода: задержка включения/выключения не превышает 200 мкс
- Входные фильтры предотвращают ложное срабатывание дискретных входов из-за воздействия помех или дребезга контактов
- Съемный клеммный блок входов/выходов упрощает техническое обслуживание
- Расширяемые дискретные входы/выходы

Конфигурация системы



Обозначение модели

GX-ID1612

Терминал удаленного ввода/вывода серии GX с портом EtherCAT

Тип

ID: входы постоянного тока

OD: выходы постоянного тока

MD: входы и выходы постоянного тока

OC: релейные выходы

AD: Аналоговые входы

DA: Аналоговые выходы

EC: Входы энкодера

Количество входов/выходов

02: 2 точки (2 канала)

04: 4 точки (4 канала)

16: 16 точек

32: 32 точки

Подключение

1: Винт (общий) (2-рядный клеммный блок)

2: Винт (разделенный общий) (3-рядный клеммный блок)

Тип входов/выходов

Код	Тип дискретных входов/выходов	Тип аналоговых входов/выходов	Тип входов энкодера
1	NPN	-	Открытый коллектор
2	PNP	-	-
4	-	-	Формирователь линии
7	-	Ток/напряжение	-

Характеристики

Общие технические характеристики

Серия GX	Характеристики
Напряжение источника питания модуля	24 В= –15…10 % (20,4–26,4 В=)
Напряжение источника питания входов/выходов	24 В= –15…10 % (20,4–26,4 В=)
Помехоустойчивость	Соответствует МЭК 61000-4-4: 2 кВ (линия электропитания)
Вибропрочность	Отказ: 10–60 Гц с амплитудой 0,7 мм, 60–150 Гц и 50 м/с^2 по 80 минут в направлениях X, Y и Z <Только модуль релейных выходов GX-OC1601> 10–55 Гц с амплитудой размаха 0,7 мм
Ударопрочность	150 м/с^2 с амплитудой 0,7 мм <Только модуль релейных выходов GX-OC1601> 100 м/с^2 (по 3 раза в каждом из 6 направлений по 3 осям)
Испытательное напряжение изоляции	600 В~ (между изолированными цепями)
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм (между изолированными цепями)
Температура окружающей среды при эксплуатации	От –10 до 55ºC
Влажность при эксплуатации	От 25 % до 85 % (без конденсации)
Окружающая среда при эксплуатации	Недопустимо наличие агрессивных газов
Температура при хранении	От –25 до 65ºC
Влажность при хранении	От 25 % до 85 % (без конденсации)
Момент затяжки винтов клеммного блока[*1]	Винты клемм (M3): 0,5 Н·м Винты крепления клеммного блока (M3): 0,5 Н·м
Способ монтажа	Монтаж на DIN-рейку 35 мм

[*1] Применимо только для ведомых модулей с 2-рядным и 3-рядным клеммным блоком.

Характеристики интерфейса связи EtherCAT

Параметр	Характеристики
Протокол связи	Специальный протокол для EtherCAT
Тип модуляции	Передача в основной полосе без модуляции
Скорость передачи	100 Мбит/с
Физический уровень	100BASE-TX (IEEE802.3)
Разъемы	Экранированные разъемы RJ45 (2 шт.) CN IN: ввод данных EtherCAT CN OUT: вывод данных EtherCAT
Среда связи	Кабель категории 5 и выше (рекомендуется кабель с двойным экраном: оплетка + алюминиевая фольга)
Расстояние связи	Расстояние между узлами (ведомыми): макс. 100 м
Помехоустойчивость	Соответствует МЭК 61000-4-4: 1 кВ или выше
Способ установки адреса узла	Установка поворотным переключателем с десятичной градуировкой или посредством Sysmac Studio
Диапазон адресов узлов	1–99: устанавливаются поворотным переключателем 1–65535: устанавливаются с помощью Sysmac Studio
Светодиодные индикаторы	PWR (1 шт.) L/A IN (активность канала, ввод) (1 шт.) L/A OUT (активность канала, вывод) (1 шт.) RUN (1 шт.) ERR (1 шт.)
Данные процесса	Фиксированное сопоставление PDO
Размер/режим PDO	2 бит – 256 байт
Почтовый ящик	Экстренные сообщения, SDO-запросы, SDO-ответы и SDO-данные
Режим синхронизации	Ведомый модуль дискретных входов/выходов и ведомый модуль аналоговых входов/выходов: свободный (асинхронный) режим Ведомый модуль входов энкодера: режим DC 1

Дискретные входы/выходы

16 входов (1-проводное подключение)

Параметр	Характеристики	
	GX-ID1611	GX-ID1621
Количество входов	16 точек	
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
Напряжение включения	Миним. 15 В= (между каждой клеммой входа и клеммой V)	Миним. 15 В= (между каждой клеммой входа и клеммой G)
Напряжение выключения	Макс. 5 В= (между каждой клеммой входа и клеммой V)	Макс. 5 В= (между каждой клеммой входа и клеммой G)
Ток выключения	Макс. 1,0 мА	
Входной ток	Макс. 6,0 мА/вход (при 24 В=) Макс. 3,0 мА/вход (при 17 В=)	
Задержка включения	Макс. 0,1 мс	
Задержка выключения	Макс. 0,2 мс	
Постоянная входного фильтра	Фильтр отключен/0,5 мс/1 мс/2 мс/4 мс/8 мс/16 мс/32 мс (по умолчанию: 1 мс)	
Количество цепей на одну общую цепь	16 точек на общую цепь	
Индикаторы входов	Светодиодные индикаторы (желтые)	
Тип развязки	Оптронная развязка	
Питание входов/выходов	Питание от источника питания входов/выходов	
Ток потребления модуля	Макс. 90 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Дополнительный ток потребления входов/выходов	Макс. 5 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Масса	Макс. 180 г	
Функции расширения	Да	
Функция защиты от короткого замыкания	Нет	

Примечание. Методика вычисления полного тока питания входов/выходов, протекающего через клемму V или G, приводится в руководстве «Серия GX — Руководство по эксплуатации» (Cat. No. W488).

16 выходов (1-проводное подключение)

Параметр	Характеристики	
	GX-OD1611	GX-OD1621
Количество выходов	16 точек	
Номинальный ток (ток включенного состояния)	0,5 А/выход, 4,0 А/общая цепь	
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
Остаточное напряжение	Макс. 1,2 В (0,5 В=, между каждой клеммой выхода и клеммой G)	Макс. 1,2 В (0,5 В=, между каждой клеммой выхода и клеммой V)
Ток утечки	Макс. 0,1 мА	
Задержка включения	Макс. 0,5 мс	
Задержка выключения	Макс. 1,5 мс	
Количество цепей на одну общую цепь	16 точек на общую цепь	
Индикаторы выходов	Светодиодные индикаторы (желтые)	
Тип развязки	Оптронная развязка	
Питание входов/выходов	Питание от источника питания входов/выходов	
Ток потребления модуля	Макс. 90 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Дополнительный ток потребления входов/выходов	не более 5 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Масса	Макс. 180 г	
Функции расширения	Да	
Состояние выходов при ошибке связи	Удержание состояния или сброс (по выбору)	
Функция защиты от короткого замыкания	Нет	

Примечание. Методика вычисления полного тока питания входов/выходов, протекающего через клемму V или G, приводится в руководстве «Серия GX — Руководство по эксплуатации» (Cat. No. W488).

16 релейных выходов

Параметр	Характеристики
	GX-OC1601
Количество выходов	16 точек
Устанавливаемые реле	NY-5W-K-IE (Fujitsu) (см. примеч.)
Номинальная нагрузка	Резистивная нагрузка 250 В~, 2 А/выход, 8 А на общую цепь 30 В=, 2 А/выход, 8 А на общую цепь
Номинальный ток включенного состояния	3 А/выход
Максимальное напряжение на контакте	250 В~, 125 В=
Максимальный ток через контакт	3 А/выход
Макс. коммутационная способность	750 ВА(~), 90 Вт(=)
Минимальная допустимая нагрузка (справочное значение)	5 В=, 1 мА
Механический ресурс	Мин. 20 000 000 циклов
Электрический ресурс	Мин. 100 000 циклов
Количество цепей на одну общую цепь	16 точек на общую цепь
Индикаторы выходов	Светодиодные индикаторы (желтые)
Тип развязки	Релейная развязка
Питание входов/выходов	Управляющее напряжение поступает на реле от источника питания модуля.
Ток потребления модуля	Макс. 210 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)
Масса	Макс. 290 г
Функции расширения	Да

Параметр	Характеристики
	GX-OC1601
Состояние выходов при ошибке связи	Удержание состояния или сброс (по выбору)
Функция защиты от короткого замыкания	Нет

Примечание. Характеристики используемых моделей реле см. в технических описаниях, предоставляемых производителями этих реле.

8 входов и 8 выходов (1-проводное подключение)

Параметр	Характеристики	
	GX-MD1611	GX-MD1621
Общие характеристики		
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
Индикаторы входов и выходов	Светодиодные индикаторы (желтые)	
Ток потребления модуля	Макс. 80 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Масса	Макс. 190 г	
Функции расширения	Нет	
Функция защиты от короткого замыкания	Нет	
Секция входов		
Количество входов	8 точек	
Напряжение включения	Миним. 15 В= (между каждой клеммой входа и клеммой V)	Миним. 15 В= (между каждой клеммой входа и клеммой G)
Напряжение выключения	Макс. 5 В= (между каждой клеммой входа и клеммой V)	Макс. 5 В= (между каждой клеммой входа и клеммой G)
Ток выключения	Макс. 1,0 мА	
Входной ток	Макс. 6,0 мА/вход (при 24 В=) Макс. 3,0 мА/вход (при 17 В=)	
Задержка включения	Макс. 0,1 мс	
Задержка выключения	Макс. 0,2 мс	
Постоянная входного фильтра	Фильтр отключен/0,5 мс/1 мс/2 мс/4 мс/8 мс/16 мс/32 мс (по умолчанию: 1 мс)	
Количество цепей на одну общую цепь	8 точек на общую цепь	
Тип развязки	Оптронная развязка	
Питание входов/выходов	Питание от источника питания входов/выходов	
Дополнительный ток потребления входов/выходов	Макс. 5 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Секция выходов		
Количество выходов	8 точек	
Номинальный выходной ток	0,5 А/выход, 2,0 А/общая цепь	
Остаточное напряжение	Макс. 1,2 В (0,5 В=, между каждой клеммой выхода и клеммой G)	Макс. 1,2 В (0,5 В=, между каждой клеммой выхода и клеммой V)
Ток утечки	Макс. 0,1 мА	
Задержка включения	Макс. 0,5 мс	
Задержка выключения	Макс. 1,5 мс	
Количество цепей на одну общую цепь	8 точек на общую цепь	
Тип развязки	Оптронная развязка	
Питание входов/выходов	Питание от источника питания входов/выходов	
Дополнительный ток потребления входов/выходов	Макс. 5 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Состояние выходов при ошибке связи	Удержание состояния или сброс (по выбору)	

Примечание. Методика вычисления полного тока питания входов/выходов, протекающего через клемму V или G, приводится в руководстве «Серия GX — Руководство по эксплуатации» (Cat. No. W488).

16 входов (3-проводное подключение)

Параметр	Характеристики	
	GX-ID1612	GX-ID1622
Количество входов	16 точек	
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
Напряжение включения	Миним. 15 В= (между каждой клеммой входа и клеммой V)	Миним. 15 В= (между каждой клеммой входа и клеммой G)
Напряжение выключения	Макс. 5 В= (между каждой клеммой входа и клеммой V)	Макс. 5 В= (между каждой клеммой входа и клеммой G)
Ток выключения	Макс. 1,0 мА	
Входной ток	Макс. 6,0 мА/вход (при 24 В=) Макс. 3,0 мА/вход (при 17 В=)	
Задержка включения	Макс. 0,1 мс	
Задержка выключения	Макс. 0,2 мс	
Постоянная входного фильтра	Фильтр отключен/0,5 мс/1 мс/2 мс/4 мс/8 мс/16 мс/32 мс (по умолчанию: 1 мс)	
Количество цепей на одну общую цепь	8 точек на общую цепь	
Индикаторы входов	Светодиодные индикаторы (желтые)	
Тип развязки	Оптронная развязка	
Питание входов/выходов	Питание от источника питания входов/выходов	
Ток питания входного устройства	100 мА/точка	
Ток потребления модуля	Макс. 90 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Дополнительный ток потребления входов/выходов	Макс. 5 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Масса	Макс. 370 г	
Функции расширения	Нет	
Функция защиты от короткого замыкания	Нет	

Примечание. Методика вычисления полного тока питания входов/выходов, протекающего через клемму V или G, приводится в руководстве «Серия GX — Руководство по эксплуатации» (Cat. No. W488).

16 выходов (3-проводное подключение)

Параметр	Характеристики	
	GX-OD1612	GX-OD1622
Количество выходов	16 точек	
Номинальный ток (ток включенного состояния)	0,5 А/выход, 4,0 А/общая цепь	
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
Остаточное напряжение	Макс. 1,2 В (0,5 В=, между каждой клеммой выхода и клеммой G)	Макс. 1,2 В (0,5 В=, между каждой клеммой выхода и клеммой V)
Ток утечки	Макс. 0,1 мА	
Задержка включения	Макс. 0,5 мс	
Задержка выключения	Макс. 1,5 мс	
Количество цепей на одну общую цепь	8 точек на общую цепь	
Индикаторы выходов	Светодиодные индикаторы (желтые)	
Тип развязки	Оптронная развязка	
Питание входов/выходов	Питание от источника питания входов/выходов	
Ток питания выходного устройства	100 мА/точка	
Ток потребления модуля	Макс. 90 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Дополнительный ток потребления входов/выходов	не более 5 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Масса	Макс. 370 г	
Функции расширения	Нет	
Состояние выходов при ошибке связи	Удержание состояния или сброс (по выбору)	
Функция защиты от короткого замыкания	Нет	

Примечание. Методика вычисления полного тока питания входов/выходов, протекающего через клемму V или G, приводится в руководстве «Серия GX — Руководство по эксплуатации» (Cat. No. W488).

8 входов и 8 выходов (3-проводное подключение)

Параметр	Характеристики	
	GX-MD1612	GX-MD1622
Общие характеристики		
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
Индикаторы входов и выходов	Светодиодные индикаторы (желтые)	
Ток потребления модуля	Макс. 90 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Масса	Макс. 370 г	
Функции расширения	Нет	
Функция защиты от короткого замыкания	Нет	
Секция входов		
Количество входов	8 точек	
Напряжение включения	Миним. 15 В= (между каждой клеммой входа и клеммой V)	Миним. 15 В= (между каждой клеммой входа и клеммой G)
Напряжение выключения	Макс. 5 В= (между каждой клеммой входа и клеммой V)	Макс. 5 В= (между каждой клеммой входа и клеммой G)
Ток выключения	Макс. 1,0 мА	
Входной ток	Макс. 6,0 мА/вход (при 24 В=) Макс. 3,0 мА/вход (при 17 В=)	
Задержка включения	Макс. 0,1 мс	
Задержка выключения	Макс. 0,2 мс	
Постоянная входного фильтра	Фильтр отключен/0,5 мс/1 мс/2 мс/4 мс/8 мс/16 мс/32 мс (по умолчанию: 1 мс)	
Количество цепей на одну общую цепь	8 точек на общую цепь	
Тип развязки	Оптронная развязка	
Питание входов/выходов	Питание от источника питания входов/выходов	
Ток питания входного устройства	100 мА/точка	
Дополнительный ток потребления входов/выходов	Макс. 5 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Секция выходов		
Количество выходов	8 точек	
Номинальный выходной ток	0,5 А/выход, 2,0 А/общая цепь	
Остаточное напряжение	Макс. 1,2 В (0,5 В=, между каждой клеммой выхода и клеммой G)	Макс. 1,2 В (0,5 В=, между каждой клеммой выхода и клеммой V)
Ток утечки	Макс. 0,1 мА	
Задержка включения	Макс. 0,5 мс	
Задержка выключения	Макс. 1,5 мс	
Количество цепей на одну общую цепь	8 точек на общую цепь	
Тип развязки	Оптронная развязка	
Питание входов/выходов	Питание от источника питания входов/выходов	
Ток питания выходного устройства	100 мА/точка	
Дополнительный ток потребления входов/выходов	Макс. 5 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Состояние выходов при ошибке связи	Удержание состояния или сброс (по выбору)	

Примечание. Методика вычисления полного тока питания входов/выходов, протекающего через клемму V или G, приводится в руководстве «Серия GX — Руководство по эксплуатации» (Cat. No. W488).

Аналоговые входы/выходы

Аналоговые входы

Параметр		Характеристики	
		GX-AD0471	
		Входы напряжения	Токовые входы
Количество входов		4 точки (с возможностью установки количества действующих каналов)	
Диапазон входного сигнала		0–5 В 1–5 В 0–10 В –10…10 В	4–20 мА
Способ настройки входного диапазона		Переключатель входного диапазона: общий для каналов 1 и 2, общий для каналов 3 и 4 SDO-интерфейс: раздельная настройка диапазона для каналов 1–4	
Макс. уровень входного сигнала		±15 В	±30 мА
Полное входное сопротивление		Мин. 1 МОм	Приблиз. 250 Ом
Разрешение		1/8000 (полного диапазона)	
Суммарная погрешность	25°C	±0,3 % полн. диапазона	±0,4 % полн. диапазона
	–10…55°C	±0,6 % полн. диапазона	±0,8 % полн. диапазона
Цикл ЦА-преобразования		500 мкс/вход. При использовании 4 входов: макс. 2 мс	
Данные после АЦ-преобразования		Кроме ±10 В: 0000…1F40 Hex (полный диапазон) (0–8000) ±10 В: F060…0FA0 Hex (полный диапазон) (–4000…4000) Диапазон АЦ-преобразования: ±5 % от приведенных выше диапазонов значений.	
Тип развязки		Оптронная развязка (между входами и выходным интерфейсом связи) Между входами гальваническая развязка не предусмотрена	
Ток потребления модуля		Макс. 120 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Масса		Макс. 180 г	
Дополнительные принадлежности		Четыре металлических перемычки (для токового входа)*1	

*1 Металлические перемычки предназначены только для токовых входов. При использовании входов напряжения храните эти перемычки в надежном месте.

Аналоговые выходы

Параметр		Характеристики	
		GX-DA0271	
		Выход напряжения	Токовые выходы
Количество выходов		2 точки (с возможностью установки количества действующих каналов)	
Диапазон выходного сигнала		0–5 В 1–5 В 0–10 В –10…10 В	4–20 мА
Способ настройки выходного диапазона		Переключатель выходного диапазона. SDO-интерфейс: возможна раздельная настройка для выходных каналов 1 и 2.	
Допустимое сопротивление внешней нагрузки выхода		Миним. 5 кОм	Макс 600 Ом
Разрешение		1/8000 (полного диапазона)	
Суммарная погрешность	25°C	±0,4 % полн. диапазона	
	–10…55°C	±0,8 % полн. диапазона	
Цикл ЦА-преобразования		500 мкс/выход. При использовании 2 выходов: макс. 1 мс	
Данные до ЦА-преобразования		Кроме ±10 В: 0000…1F40 Hex (полный диапазон) (0–8000) ±10 В: F060…0FA0 Hex (полный диапазон) (–4000…+4000) Диапазон ЦА-преобразования: ±5 % от приведенных выше диапазонов значений.	
Тип развязки		Оптронная развязка (между выходами и входным интерфейсом связи) Между выходами гальваническая развязка не предусмотрена	
Ток потребления модуля		Макс. 150 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Масса		Макс. 190 г	

Входы энкодера

Входы для выходов с открытым коллектором

Параметр	Характеристики			
	GX-EC0211			
Характеристики терминала				
Количество счетчиков	2 точки			
Входной сигнал	Импульсный канал A Импульсный канал B Вход импульсного канала Z Вход фиксации (A/B) Вход сброса счетчика			
Индикация включенного состояния счетчиков	Светодиодные индикаторы (зеленые)			
Индикаторы входов	Светодиодные индикаторы (желтые)			
Ток потребления модуля	Макс. 130 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)			
Масса	Макс. 390 г			
Характеристики импульсных входов				
	Входы импульсных каналов A и B		Вход импульсного канала Z	
Входное напряжение	20,4–26,4 В= (24 В=, –15…+10 %)	4,5–5,5 В= (5 В=, ±5 %)	20,4–26,4 В= (24 В=, –15…+10 %)	4,5–5,5 В= (5 В=, ±5 %)
Входной ток	8,4 мА (при 24 В=)	8,6 мА (при 5 В=)	8,4 мА (при 24 В=)	8,6 мА (при 5 В=)
Напряжение включения	Миним. 19,6 В	Миним. 4,5 В	Миним. 18,6 В	Миним. 4,5 В
Напряжение выключения	Макс. 4 В	макс. 1,5 В	Макс. 4 В	макс. 1,5 В

Параметр	Характеристики			
	GX-EC0211			
Входное ограничительное сопротивление	2,7 кОм	430 Ом	2,7 кОм	430 Ом
Максимальная частота счета	500 кГц/1 точка (квадратурный счет: 125 кГц × 4)		125 кГц	
Переключение фильтра	Нет		Нет	
Характеристики входов фиксации/сброса				
	Вход фиксации (A/B)		**Вход сброса**	
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN			
Входное напряжение	20,4–26,4 В= (24 В=, –15…+10 %)		20,4–26,4 В= (24 В=, –15…+10 %)	
Входное полное сопротивление	4,0 кОм		3,3 кОм	
Входной ток	5,5 мА (при 24 В=)		7 мА (при 24 В=)	
Напряжение/ток уровня «1»	Миним. 17,4 В=/миним. 3 мА		Миним. 14,4 В=/миним. 3 мА	
Напряжение/ток уровня «0»	Макс. 5 В=/макс. 1 мА		Макс. 5 В=/макс. 1 мА	
Время задержки отклика при включении	Макс. 3 мкс		Макс. 15 мкс	
Время задержки отклика при выключении	Макс. 3 мкс		Макс. 90 мкс	

Входы для выходов с формирователями линии

Параметр	Характеристики	
	GX-EC0241	
Характеристики терминала		
Количество счетчиков	2 точки	
Входной сигнал	Импульсный канал A Импульсный канал B Вход импульсного канала Z Вход фиксации (A/B) Вход сброса счетчика	
Индикация включенного состояния счетчиков	Светодиодные индикаторы (зеленые)	
Индикаторы входов	Светодиодные индикаторы (желтые)	
Ток потребления модуля	Макс. 100 мА (при напряжении питания 20,4–26,4 В=)	
Масса	Макс. 390 г	
Характеристики импульсных входов		
	Входы импульсных каналов A и B	**Вход импульсного канала Z**
Входное напряжение	Уровень RS-422-A в соответствии со стандартом EIA	
Входное полное сопротивление	120 Ом ±5 %	
Входное напряжение уровня gH	0,1 В	
Входное напряжение уровня gL	–0,1 В	
Гистерезис напряжений	60 мВ	
Максимальная частота счета	4 МГц/1 точка (квадратурный счет: 1 МГц × 4)	1 МГц
Переключение фильтра	Нет	
Характеристики входов фиксации/сброса		
	Вход фиксации (A/B)	**Вход сброса**
Внутренняя общая цепь входов/выходов	PNP	
Входное напряжение	20,4–26,4 В= (24 В=, –15…10 %)	20,4–26,4 В= (24 В=, –15…+10 %)
Входное полное сопротивление	4,0 кОм	3,3 кОм
Входной ток	5,5 мА (при 24 В=)	7 мА (при 24 В=)
Напряжение/ток уровня «1»	Миним. 17,4 В=/миним. 3 мА	Миним. 14,4 В=/миним. 3 мА
Напряжение/ток уровня «0»	Макс. 5 В=/макс. 1 мА	Макс. 5 В=/макс. 1 мА
Время задержки отклика при включении	Макс. 3 мкс	Макс. 15 мкс
Время задержки отклика при выключении	Макс. 3 мкс	Макс. 90 мкс

Модули расширения

8 входов

Параметр	Характеристики	
	XWT-ID08	**XWT-ID08-1**
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
Число входов/выходов	8 входов	
Напряжение включения	Миним. 15 В= (между каждой клеммой входа и клеммой V)	Миним. 15 В= (между каждой клеммой входа и клеммой G)
Напряжение выключения	Макс. 5 В= (между каждой клеммой входа и клеммой V)	Макс. 5 В= (между каждой клеммой входа и клеммой G)
Ток выключения	Макс. 1,0 мА	
Входной ток	При 24 В=: макс. 6,0 мА/вход При 17 В=: макс. 3,0 мА/вход	
Задержка включения	Макс. 1,5 мс	
Задержка выключения	Макс. 1,5 мс	
Количество цепей на одну общую цепь	8 входов на общую цепь	
Ток потребления интерфейса связи	5 мА	
Масса	Макс. 80 г	

16 входов

Параметр	Характеристики	
	XWT-ID16	XWT-ID16-1
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
Число входов/выходов	16 входов	
Напряжение включения	Миним. 15 В= (между каждой клеммой входа и клеммой V)	Миним. 15 В= (между каждой клеммой входа и клеммой G)
Напряжение выключения	Макс. 5 В= (между каждой клеммой входа и клеммой V)	Макс. 5 В= (между каждой клеммой входа и клеммой G)
Ток выключения	Макс. 1,0 мА	
Входной ток	При 24 В=: макс. 6,0 мА/вход При 17 В=: макс. 3,0 мА/вход	
Задержка включения	Макс. 1,5 мс	
Задержка выключения	Макс. 1,5 мс	
Количество цепей на одну общую цепь	16 входов на общую цепь	
Ток потребления интерфейса связи	10 мА	
Масса	Макс. 120 г	

8 выходов

Параметр	Характеристики	
	XWT-OD08	XWT-OD08-1
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
Число входов/выходов	8 выходов	
Номинальный выходной ток	0,5 А/выход, 2,0 А/общая цепь	
Остаточное напряжение	Макс. 1,2 В (0,5 А=, между каждой клеммой выхода и клеммой G)	Макс. 1,2 В (0,5 А=, между каждой клеммой выхода и клеммой V)
Ток утечки	Макс. 0,1 мА	
Задержка включения	Макс. 0,5 мс	
Задержка выключения	Макс. 1,5 мс	
Количество цепей на одну общую цепь	8 выходов на общую цепь	
Ток потребления интерфейса связи	5 мА	
Масса	Макс. 80 г	


16 выходов

Параметр	Характеристики	
	XWT-OD16	XWT-OD16-1
Внутренняя общая цепь входов/выходов	NPN	PNP
Число входов/выходов	16 выходов	
Номинальный выходной ток	0,5 А/выход, 4,0 А/общая цепь	
Остаточное напряжение	Макс. 1,2 В (0,5 А=, между каждой клеммой выхода и клеммой G)	Макс. 1,2 В (0,5 А=, между каждой клеммой выхода и клеммой V)
Ток утечки	Макс. 0,1 мА	
Задержка включения	Макс. 0,5 мс	
Задержка выключения	Макс. 1,5 мс	
Количество цепей на одну общую цепь	16 выходов на общую цепь	
Ток потребления интерфейса связи	10 мА	
Масса	Макс. 120 г	


Размеры

Дискретные входы/выходы


GX-ID1611/ID1621, GX-OD1611/OD1621




GX-OC1601



GX-MD1611/MD1621




GX-ID1612/ID1622, GX-OD1612/OD1622, GX-MD1612/MD1622




Аналоговые входы/выходы

GX-AD0471/DA0271




Входы энкодера

GX-EC0211/EC0241




Модули расширения

XWT-ID08/ID08-1, XWT-OD08/OD08-1



XWT-ID16/ID16-1, XWT-OD16/OD16-1



Информация для заказа

Дискретные входы/выходы

Описание	Характеристики	Модель
16 входов, NPN	24 В=, 6 мА, 1-проводное подключение, возможно расширение одним модулем XWT	GX-ID1611
16 входов, PNP	24 В=, 6 мА, 1-проводное подключение, возможно расширение одним модулем XWT	GX-ID1621
16 выходов, NPN	24 В=, 500 мА, 1-проводное подключение, возможно расширение одним модулем XWT	GX-OD1611
16 выходов, PNP	24 В=, 500 мА, 1-проводное подключение, возможно расширение одним модулем XWT	GX-OD1621
8 входов и 8 выходов, NPN	24 В=, вход 6 мА, выход 500 мА, 1-проводное подключение	GX-MD1611
8 входов и 8 выходов, PNP	24 В=, вход 6 мА, выход 500 мА, 1-проводное подключение	GX-MD1621
16 входов, NPN	24 В=, 6 мА, 3-проводное подключение	GX-ID1612
16 входов, PNP	24 В=, 6 мА, 3-проводное подключение	GX-ID1622
16 выходов, NPN	24 В=, 500 мА, 3-проводное подключение	GX-OD1612
16 выходов, PNP	24 В=, 500 мА, 3-проводное подключение	GX-OD1622
8 входов и 8 выходов, NPN	24 В=, вход 6 мА, выход 500 мА, 3-проводное подключение	GX-MD1612
8 входов и 8 выходов, PNP	24 В=, вход 6 мА, выход 500 мА, 3-проводное подключение	GX-MD1622
16 релейных выходов	250 В~, 2 А, 1-проводное подключение, возможно расширение одним модулем XWT	GX-OC1601

Аналоговые входы/выходы

Описание	Характеристики	Модель
4 аналоговых входа, ток/напряжение	10 В, 0–10 В, 0–5 В, 1–5 В, 4–20 мА	GX-AD0471
2 аналоговых выхода, ток/напряжение	10 В, 0–10 В, 0–5 В, 1–5 В, 4–20 мА	GX-DA0271

Входы энкодера

Описание	Характеристики	Модель
2 входа энкодера, открытый коллектор	500 кГц, для энкодеров с выходами с открытым коллектором	GX-EC0211
2 входа энкодера, формирователь линии	4 МГц, для энкодеров с выходами с формирователем линии	GX-EC0241

Модули расширения

Описание	Характеристики	Модель
Модуль расширения: 8 входов, NPN	24 В=, 6 мА	XWT-ID08
Модуль расширения: 8 входов, PNP	24 В=, 6 мА	XWT-ID08-1
Модуль расширения: 8 выходов, NPN	24 В=, 500 мА	XWT-OD08
Модуль расширения: 8 выходов, PNP	24 В=, 500 мА	XWT-OD08-1
Модуль расширения: 16 входов, NPN	24 В=, 6 мА	XWT-ID16
Модуль расширения: 16 входов, PNP	24 В=, 6 мА	XWT-ID16-1
Модуль расширения: 16 выходов, NPN	24 В=, 500 мА	XWT-OD16
Модуль расширения: 16 выходов, PNP	24 В=, 500 мА	XWT-OD16-1

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


Cat. No. SysCat_P21E-RU-01B

NX-S□


NX — интегрированная безопасность

Автоматизация машин с интегрированной системой безопасности

- Контроллер безопасности соответствует категории 4 (PL e) по ISO 13849-1 и SIL3 по IEC 61508
- Гибкая система допускает произвольное комбинирование контроллера безопасности, модулей входов/выходов безопасности и стандартных модулей входов/выходов NX
- Модули входов/выходов для прямого скоростного обмена данными с широким кругом устройств
- Масштабируемые ЦПУ на 32 или 128 соединений безопасности
- До 8 входов безопасности на модуль
- Функциональные блоки безопасности соответствуют стандарту программирования IEC 61131-3
- Функциональные блоки PLCopen для системы безопасности
- Интеграция в единое программное обеспечение Sysmac Studio



Конфигурация системы



Характеристики

Директивы и стандарты

Сертификационная организация	Стандарты	
TÜV Rheinland[*1]	EN ISO 13849-1: 2008 + AC: 2009 EN ISO 13849-2: 2012 IEC 61508 parts 1-7: 2010 EN 62061: 2005 EN 61131-2: 2007 EN ISO 13850: 2008 EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 + AC: 2010	EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-6-4: 2007 NFPA 79: 2012 ANSI RIA 15.06-1999 ANSI B11.19-2010 UL1998 IEC 61326-3-1: 2008
UL	cULus: UL508 (реестр) и ANSI/ISA 12.12.01	

*1. Сертификат получен для случаев применения, в которых устройства FSoE (Safety over EtherCAT) OMRON соединены друг с другом.

С применением модулей безопасности серии NX можно построить систему обеспечения безопасности, удовлетворяющую следующим стандартам.

- Требования к SIL 3 (уровень интегральной безопасности 3) по IEC 61508, EN 62061, стандарты безопасности для контрольно-измерительных систем обеспечения безопасности (функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем управления, связанных с безопасностью)
- Требования к PLe (уровень эффективности «e») и категории безопасности 4 по EN ISO13849-1


Также зарегистрировано соответствие модулей безопасности серии NX нормативам C-Tick и KC.

Общие технические характеристики

Параметр		Характеристики
Тип корпуса		Установка в шкаф, на DIN-рейку
Способ заземления		Сопротивление заземляющей цепи не должно быть больше 100 Ом.
Условия эксплуатации	**Температура окружающей среды при эксплуатации**	0–55°C
	Влажность окружающей среды при эксплуатации	10…95 % (без обледенения или конденсации)
	Окружающая среда	Недопустимо наличие агрессивных газов
	Температура окружающей среды при хранении	-25…70°C (без обледенения или конденсации)
	Высота	Макс. 2000 м
	Класс загрязнения	2 или меньше: соответствует JIS B3502 и IEC 61131-2
	Помехозащищенность	Соответствует стандарту IEC 61131-2 2 кВ в линии электропитания (соответствует IEC61000-4-4)
	Класс изоляции	Класс III (безопасное сверхнизкое напряжение)
	Категория перенапряжения	Категория II: соответствует JIS B3502 и IEC 61131-2
	Уровень устойчивости к электромагнитным помехам	Зона B
	Вибропрочность	Соответствует стандарту IEC 60068-2-6 От 5 до 8,4 Гц с амплитудой 3,5 мм, от 8,4 до 150 Гц с ускорением 9,8 м/с2 по 100 минут в каждом из направлений X, Y и Z (10 циклов по 10 минут = всего 100 минут)
	Ударопрочность	Соответствует стандарту IEC 60068-2-27 147 м/с2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
	Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)
	Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА
Способ монтажа		DIN-рейка (TH35-7.5/TH35-15 по IEC 60715)
Применимые стандарты		EN ISO 13849-1, 13849-2: 2008: степень эффективности (PL) e/категория безопасности 4 IEC 61508: 2010 SIL 3, EN 62061: 2005: уровень интегральной безопасности (SIL) CL3 UL 1988 cULus: реестр (UL508), ANSI/ISA 12.12.01 EC: EN 61131-2, C-Tick, KC: регистрация KC

Элементы конструкции

Модуль контроллера безопасности



Обозначение	Наименование	Назначение
A	Место крепления бирки	В этом месте крепится идентификационная бирка. Модули поставляются с прикрепленной биркой OMRON. Вместо бирки OMRON допускается использовать любые другие бирки подходящего размера.
B	Разъем шины NX	Разъем объединительной шины системы NX. Служит для соединения модулей NX друг с другом (включая модуль входов/выходов безопасности NX).
C	Зацепы	Служат для механического соединения модуля с соседними модулями.
D	Хомут для установки на DIN-рейку	Хомут для установки модуля на DIN-рейку.
E	Язычки для ослабления фиксации	Для съема модуля с DIN-рейки следует слегка надавить пальцами на эти язычки и потянуть модуль на себя.
F	Индикаторы	Индикация текущего рабочего состояния модуля NX и состояния вх./вых. сигналов. Количество индикаторов зависит от модуля NX.
G	Табличка с характеристиками	Табличка с характеристиками модуля NX.

Модуль контроллера безопасности

Параметр	Характеристики	
Модель	**NX-SL3300**	**NX-SL3500**
Наименование	Модуль ЦПУ контроллера безопасности	
Максимальное количество входов/выходов безопасности	256 точек	1024 точек
Объем программы	512 Кбайт	2048 Кбайт
Количество соединений ведущего устройства сети безопасности	32	128
Клеммы для подключения внешних устройств	Нет	
Мощность, потребляемая модулем	макс. 0,90 Вт	
Питание входов/выходов	Не поступает	
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	Не потребляется	
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.	Без клемм источника питания вх./вых.	
Способ обновления вх./вых.	Автономное обновление	
Размеры (Ш×В×Г)	30×100×71	
Масса	макс. 75 г	


Модули входов/выходов безопасности

Модули входов безопасности

Параметр	Характеристики	
Модель	**NX-SIH400**	**NX-SID800**
Наименование	Модуль входов безопасности с доп. функциями	Модуль входов безопасности
Количество входов безопасности	4 точки	8 точек
Количество тестовых выходов	2 точки	
Внутренняя общая цепь входов/выходов	PNP (входы с втекающим током)	
Номинальное входное напряжение	24 В=	
Специальные входные устройства безопасности OMRON	Подключение возможно	Подключение невозможно
Количество соединений ведомого устройства сети безопасности	1	
Ток входа безопасности	4,5 мА	3,0 мА
Напряжение уровня «1» входа безопасности	Мин. 11 В=	Мин. 15 В=
Напряжение/ток уровня «0» входа безопасности	Макс. 5 В=/макс. 1 мА	
Тип тестовых выходов	PNP (выходы с вытекающим током)	
Номинальный ток тестовых выходов	Макс. 25 мА	Макс. 50 мА
Остаточное напряжение на тестовых выходах во включенном состоянии	Макс. 1,2 В	
Ток утечки тестовых выходов	Макс. 0,1 мА	
Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА	
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)	
Тип развязки	Оптронная развязка	
Мощность, потребляемая модулем	Макс. 0,70 Вт	Макс. 0,75 Вт
Питание входов/выходов	Питание поступает по шине NX	
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	Макс. 20 мА	
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.	Клеммы отсутствуют	
Способ обновления вх./вых.	Автономное обновление	
Тип клемм	Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	Безвинтовые клеммы (push-in) 16 клемм (A + B)
Размеры (Ш×В×Г)	12×100×71	
Масса	Макс. 70 г	
Максимальная длина кабеля	Устройства с механическими контактами: 400 м, другие устройства: 100 м	
Функции защиты	Схема защиты от повышенного напряжения и обнаружение замыкания на землю (для тестовых выходов)	

Внутренняя схема

NX-SIH400



NX-SID800






Схема подключения клемм

NX-SIH400



NX-SID800




Модули выходов безопасности

Параметр	Характеристики	
Модель	**NX-SOH200**	**NX-SOD400**
Наименование	Модуль сильноточных выходов безопасности	Модуль выходов безопасности
Количество выходов безопасности	2 точки	4 точки
Внутренняя общая цепь входов/выходов	PNP (выходы с вытекающим током)	
Максимальный ток нагрузки	2,0 А/точка, 4,0 А/модуль при 40ºC, 2,5 А/модуль при 55ºC Максимальный ток нагрузки зависит от ориентации модуля в пространстве и окружающей температуры.	0,5 А/точка и 2,0 А/модуль
Номинальное напряжение	24 В=	
Количество соединений ведомого устройства сети безопасности	1	
Остаточное напряжение на выходах безопасности во включенном состоянии	Макс. 1,2 В	
Остаточное напряжение на выходах безопасности в выключенном состоянии	Макс. 2 В	
Ток утечки выходов безопасности	Макс. 0,1 мА	
Испытательное напряжение изоляции	510 В~ между изолированными цепями в течение 1 минуты при токе утечки не более 5 мА	
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм между изолированными цепями (при 100 В=)	
Тип развязки	Оптронная развязка	
Мощность, потребляемая модулем	Макс. 0,70 Вт	Макс. 0,75 Вт
Питание входов/выходов	Питание поступает по шине NX	
Ток, потребляемый от ист. питания вх./вых.	Макс. 40 мА	Макс. 60 мА
Допустимый ток клеммы источника питания вх./вых.	IOG: макс. 2 А/клемма	IOG (A3 и B3): макс. 2 А/клемма, IOG (A7 и B7): макс. 0,5 А/клемма
Способ обновления вх./вых.	Автономное обновление	
Тип клемм	Безвинтовые клеммы (push-in) 8 клемм (A + B)	
Размеры (Ш×В×Г)	12×100×71	
Масса	Макс. 65 г	
Максимальная длина кабеля	100 м	
Функции защиты	Схема защиты от повышенного напряжения и обнаружение замыкания на землю	

Внутренняя схема

NX-SOH200



NX-SOD400






Схема подключения клемм

NX-SOH200




NX-SOD400



Размеры


Интерфейсный модуль EtherCAT

NX-ECC202




Модуль контроллера безопасности

NX-SL3300/SL3500




Модуль входов/выходов безопасности

Ширина 12 мм



Модуль концевой крышки (поставляется в комплекте с интерфейсным модулем EtherCAT)

NX-END01



Информация для заказа

Интерфейсный модуль EtherCAT

Тип	Тип сигнала	Характеристики	Кол-во каналов	Макс. ток питания вх./вых.	Ширина	Модель
Интерфейсный модуль EtherCAT (версия 1.1 или выше)	Ведомое устройство EtherCAT	До 63 модулей вв.-выв. Макс. 1024 байт вв. + 1024 байт выв. Поддержка распределенных часов	2	10,0 A	46 мм	NX-ECC202

Модуль контроллера безопасности

Тип	Число соединений ведущего устройства сети безопасности	Число входов/выходов безопасности	Объем программы	Ширина	Модель
Модуль ЦПУ контроллера безопасности	32	Макс. 256 точек	512 Кбайт	30 мм	NX-SL3300
	128	Макс. 1024 точек	2048 Кбайт	30 мм	NX-SL3500

Модули входов/выходов безопасности

Модули входов безопасности

Тип	Тип сигнала	Число соединений ведомого устройства сети безопасности	Входы безопасности	Тестовые выходы	Ширина	Модель
Вход безопасности	PNP-типа	1	4 точки	2 точки	12 мм	NX-SIH400
			8 точек	2 точки	12 мм	NX-SID800

Модули выходов безопасности

Тип	Тип сигнала	Число соединений ведомого устройства сети безопасности	Выходы безопасности	Ширина	Модель
Выход безопасности	PNP-типа	1	2 точки	12 мм	NX-SOH200
			4 точки	12 мм	NX-SOD400

Конструктивные модули

Тип	Характеристики	Ширина	Модель
Концевая крышка	Поставляется с интерфейсным модулем	12 мм	NX-END01

Дополнительные принадлежности

Наименование	Характеристики	Модель
Кодовые штифты для клеммных блоков	Для 10 модулей (клеммный блок: 30 штифтов, модуль: 30 штифтов)	NX-AUX02
Клеммный блок	Запасной клеммный блок с 8 клеммами (A+B)	NX-TBA082
	Запасной клеммный блок с 16 клеммами (A+B)	NX-TBA162

Программное обеспечение для ПК

Наименование	Модель
Sysmac Studio версии 1.08 или выше*1	SYSMAC-SE2□□□

*1. Информацию о совместимости Sysmac Studio версии 1.07 или ниже с модулями вв./выв. NX уточняйте в региональном представительстве Omron.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте

Cat. No. SysCat_I183E-RU-02A

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

R88D-KN□□□-ECT

Поворотный сервопривод Accurax G5




Семейство компактных сервоприводов для точного и динамичного управления движением. Встроенный порт EtherCAT и функции безопасности.

- Безопасность в соответствии с ISO13849-1 PL-d
- Широкая полоса пропускания: 2 кГц
- Высокое разрешение с 20-разрядным энкодером
- Вход внешнего энкодера для реализации замкнутого контура управления
- Автонастройка в реальном времени
- Передовые алгоритмы автонастройки (функция подавления вибрации, упреждающее управление моментом, мгновенное отслеживание возмущений)

Номинальные параметры

- 230 В~, 1-фазные, от 100 Вт до 1,5 кВт (8,59 Н·м)
- 400 В~, 3-фазные, от 600 Вт до 15 кВт (95,5 Н·м)

Конфигурация системы



Совместимые серводвигатели

Стандартные серводвигатели

Поворотный серводвигатель серии Accurax G5						Модель сервопривода
	Напряжение	Скорость	Номинальный крутящий момент	Мощность	Модель	G5 EtherCAT
	230 В	3000 мин–1	0,16 Н·м	50 Вт	R88M-K05030(H/T)-□	R88D-KN01H-ECT
			0,32 Н·м	100 Вт	R88M-K10030(H/T)-□	R88D-KN01H-ECT
			0,64 Н·м	200 Вт	R88M-K20030(H/T)-□	R88D-KN02H-ECT
			1,3 Н·м	400 Вт	R88M-K40030(H/T)-□	R88D-KN04H-ECT
			2,4 Н·м	750 Вт	R88M-K75030(H/T)-□	R88D-KN08H-ECT
			3,18 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K030(H/T)-□	R88D-KN15H-ECT
			4,77 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K530(H/T)-□	R88D-KN15H-ECT
	400 В		2,39 Н·м	750 Вт	R88M-K75030(F/C)-□	R88D-KN10F-ECT
			3,18 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K030(F/C)-□	R88D-KN15F-ECT
			4,77 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K530(F/C)-□	R88D-KN15F-ECT
			6,37 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K030(F/C)-□	R88D-KN20F-ECT
			9,55 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K030(F/C)-□	R88D-KN30F-ECT
			12,7 Н·м	4000 Вт	R88M-K4K030(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
230 В (1 кВт…1,5 кВт) 400 В (400 Вт…5 кВт)			15,9 Н·м	5000 Вт	R88M-K5K030(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
	230 В	2000 мин–1	4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K020(H/T)-□	R88D-KN10H-ECT
			7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K520(H/T)-□	R88D-KN15H-ECT
	400 В		1,91 Н·м	400 Вт	R88M-K40020(F/C)-□	R88D-KN06F-ECT
			2,86 Н·м	600 Вт	R88M-K60020(F/C)-□	R88D-KN06F-ECT
			4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K020(F/C)-□	R88D-KN10F-ECT
			7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K520(F/C)-□	R88D-KN15F-ECT
			9,55 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K020(F/C)-□	R88D-KN20F-ECT
			14,3 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K020(F/C)-□	R88D-KN30F-ECT
			19,1 Н·м	4000 Вт	R88M-K4K020(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
7,5 кВт…15 кВт			23,9 Н·м	5000 Вт	R88M-K5K020(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
		1500 мин–1	47,8 Н·м	7500 Вт	R88M-K7K515C-□	R88D-KN75F-ECT
			70,0 Н·м	11000 Вт	R88M-K11K015C-□	R88D-KN150F-ECT
			95,5 Н·м	15000 Вт	R88M-K15K015C-□	R88D-KN150F-ECT
	230 В	1000 мин–1	8,59 Н·м	900 Вт	R88M-K90010(H/T)-□	R88D-KN15H-ECT
	400 В		8,59 Н·м	900 Вт	R88M-K90010(F/C)-□	R88D-KN15F-ECT
			19,1 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K010(F/C)-□	R88D-KN30F-ECT
			28,7 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K010(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
			43,0 Н·м	4500 Вт	R88M-K4K510C-□	R88D-KN50F-ECT
			57,3 Н·м	6000 Вт	R88M-K6K010C-□	R88D-KN75F-ECT

Высокоинерционные серводвигатели

Поворотный серводвигатель серии Accurax G5						Модель сервопривода
	Напряжение	Скорость	Номинальный крутящий момент	Мощность	Модель	G5 EtherCAT
	230 В	3000 мин–1	0,64 Н·м	200 Вт	R88M-KH20030(H/T)-□	R88D-KN02H-ECT
			1,3 Н·м	400 Вт	R88M-KH40030(H/T)-□	R88D-KN04H-ECT
200 Вт…750 Вт			2,4 Н·м	750 Вт	R88M-KH75030(H/T)-□	R88D-KN08H-ECT
	400 В	2000 мин–1	4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-KH1K020(F/C)-□	R88D-KN10F-ECT
			7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-KH1K520(F/C)-□	R88D-KN15F-ECT
			9,55 Н·м	2000 Вт	R88M-KH2K020(F/C)-□	R88D-KN20F-ECT
			14,3 Н·м	3000 Вт	R88M-KH3K020(F/C)-□	R88D-KN30F-ECT
			19,1 Н·м	4000 Вт	R88M-KH4K020(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
			23,9 Н·м	5000 Вт	R88M-KH5K020(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
1 кВт…5 кВт		1500 мин–1	47,8 Н·м	7500 Вт	R88M-KH7K515C-□	R88D-KN75F-ECT
7,5 кВт						

Обозначение модели

Сервопривод

R88D-KN01H-ECT

- Сервопривод серии Accurax G5
- Тип привода
  N: Управление по сети передачи данных
- Мощность и напряжение

Напряжение	Код	Мощность
230 В	01H	100 Вт
	02H	200 Вт
	04H	400 Вт
	08H	750 Вт
	10H	1 кВт
	15H	1,5 кВт
400 В	06F	600 Вт
	10F	1,0 кВт
	15F	1,5 кВт
	20F	2,0 кВт
	30F	3,0 кВт
	50F	5,0 кВт
	75F	7,5 кВт
	150F	15,0 кВт

- Модель
  ECT: порт EtherCAT

Технические характеристики сервоприводов

Однофазное напряжение 230 В

Тип сервопривода		R88D-KN	01H-ECT	02H-ECT	04H-ECT	08H-ECT	10H-ECT	15H-ECT
Совместимый серводвигатель		R88M-K□	05030(H/T)-□	20030(H/T)-□	40030(H/T)-□	75030(H/T)-□	1K020(H/T)-□	1K030(H/T)-□
			10030(H/T)-□	–	–	–	–	1K530(H/T)-□
			–	–	–	–	–	1K520(H/T)-□
			–	–	–	–	–	90010(H/T)-□
Основные характеристики	Макс. допустимая мощность двигателя, Вт		100	200	400	750	1000	1500
	Продолжительный выходной ток, А (ср.кв.)		1,2	1,6	2,6	4,1	5,9	9,4
	Напряжение питания	Силовая цепь	Одно-/трехфазное напряжение, 200…240 В~ (+10 %…–15 %) (50/60 Гц)					
		Цепь управления	Однофазное напряжение 200…240 В~ (+10 %…–15 %) (50/60 Гц)					
	Метод управления		Формирование синусоидального тока методом ШИМ на базе IGBT					
	Обратная связь		Энкодер с последовательным интерфейсом (относительное/абсолютное значение)					
	Условия: Температура эксплуатации/хранения		0…55°C/–20…65°C					
	Условия: Влажность эксплуатации/хранения		Отн. влажность не более 90 % (без конденсации)					
	Условия: Высота		Не более 1000 м над уровнем моря					
	Условия: Вибро-/ударопрочность (макс.)		5,88 м/с² 10…60 Гц (непрерывная работа в точке резонанса недопустима)/19,6 м/с²					
	Исполнение		Для монтажа на основание					
	Приблиз. масса, кг		0,8		1,1	1,6	1,8	

Трехфазное напряжение 400 В


Тип сервопривода		R88D-KN	06F-ECT	10F-ECT	15F-ECT	20F-ECT	30F-ECT	50F-ECT	75F-ECT	150F-ECT
Совместимый серводвигатель		R88M-K□	40020(F/C)-□	75030(F/C)-□	1K030(F/C)-□	2K030(F/C)-□	3K030(F/C)-□	4K030(F/C)-□	6K010C-□	11K015C-□
			60020(F/C)-□	1K020(F/C)-□	1K530(F/C)-□	2K020(F/C)-□	3K020(F/C)-□	5K030(F/C)-□	7K515C-□	15K015C-□
			–	–	1K520(F/C)-□	–	2K010(F/C)-□	4K020(F/C)-□	–	–
			–	–	90010(F/C)-□	–	–	5K020(F/C)-□	–	–
			–	–	–	–	–	4K510C-□	–	–
			–	–	–	–	–	3K010(F/C)-□	–	–
Основные характеристики	Макс. допустимая мощность двигателя, кВт		0,6	1,0	1,5	2,0	3,0	5,0	7,5	15,0
	Продолжительный выходной ток, А (ср.кв.)		1,5	2,9	4,7	6,7	9,4	16,5	22,0	33,4
	Напряжение питания	Силовая цепь	Трехфазное напряжение 380…480 В~ (+10 %…–15 %) (50/60 Гц)							
		Цепь управления	24 В= ±15 %							
	Метод управления		Формирование синусоидального тока методом ШИМ на базе IGBT							
	Обратная связь	Энкодер с последовательным интерфейсом	Инкрементный или абсолютный энкодер						Абсолютный энкодер	
	Условия: Температура эксплуатации/хранения		От 0 до 55°C/от –20 до 65°C							
	Условия: Влажность эксплуатации/хранения		Отн. влажность не более 90 % (без конденсации)							
	Условия: Высота		Не более 1000 м над уровнем моря							
	Условия: Вибро-/ударопрочность (макс.)		5,88 м/с² 10…60 Гц (непрерывная работа в точке резонанса недопустима)/19,6 м/с²							
	Исполнение		Для монтажа на основание							
	Приблиз. масса, кг		1,9			2,7	4,7		13,5	21,0

Общие технические характеристики

	Характеристика		
Интерфейс EtherCAT	Полоса пропускания		2 кГц
	Ввод команд		Команды EtherCAT (логическое управление, управление движением, ввод данных/заданий, контроль, регулировка и другие команды)
	Режимы управления движением*1		Циклическое синхронное управление положением (CSP), скоростью (CSV) или моментом (CST), возврат в исходное положение и позиционирование с трапецеидальным законом скорости (профиль электропривода CiA402) Режим возврата в исходное положение Режим позиционирования с трапецеидальным законом скорости Функция фиксации двух значений положения Функция ограничения крутящего момента
Вх./вых. сигналы	Входные дискретные сигналы		8 входов с назначаемыми путем настройки параметров функциями (запрет работы в прямом/обратном направлении, аварийный останов, внешний сигнал фиксации, приближение к исходному положению, ограничение момента в прямом/обратном направлении, вход контроля общего назначения).
	Выходные дискретные сигналы		1 выход ошибки сервопривода 2 выхода с назначаемыми путем настройки параметров функциями (готовность сервопривода, отпускание тормоза, обнаружение ограничения момента, обнаружение нулевой скорости, выход предупреждения, завершение позиционирования, признак сбрасываемой ошибки, выход функции программирования)
Встроенные функции	USB-порт	Интерфейс	Персональный компьютер/разъем мини-USB
		Стандарт связи	Соответствует USB 2.0
		Назначение	Настройка параметров, контроль состояния и настройка
	EtherCAT порт	Протокол связи	IEC 61158, тип 12; IEC 61800-7
		Физический уровень	100BASE-TX (IEEE802.3)
		Разъемы	RJ45 (2 шт.) ECAT IN: вход EtherCAT (1 шт.) ECAT OUT: выход EtherCAT (1 шт.)
		Среда связи	Кабель категории 5 и выше (рекомендуется кабель с двойным экраном: оплетка + алюминиевая фольга)
		Расстояние связи	Расстояние между узлами: макс. 100 м
		Светодиодные индикаторы	RUN (1 шт.) ERR (1 шт.) L/A IN (активность канала, ввод) (1 шт.) L/A OUT (активность канала, вывод) (1 шт.)
	Автонастройка		Автонастройка параметров двигателя. Настройка жесткости с помощью одного параметра. Определение момента инерции.
	Тормозной ключ (DB)		Встроенный. Действует при отключении электропитания, при ошибке сервопривода, в состоянии «Серво ВЫКЛ» или при перебеге.
	Генераторное торможение		Встроенный тормозной резистор в моделях мощностью от 600 Вт до 5 кВт. Возможно подключение внешнего тормозного резистора.
	Функция предотвращения перебега (OT)		Остановка с торможением тормозным ключом, остановка с управляемым замедлением или свободный выбег по сигналам P-OT, N-OT.
	Функция деления частоты импульсов энкодера		Передаточное число
	Функции защиты		Защита от превышения тока, превышения напряжения, пониженного напряжения, превышения скорости, перегрузки, ошибки энкодера, перегрева и др.
	Аналоговые выходы контроля		Выходы аналоговых сигналов для контроля скорости двигателя, заданной скорости, заданного момента, ошибки рассогласования, аналогового входа и др. Выбор контролируемых величин и масштаба сигналов осуществляется настройкой параметров. Количество каналов: 2 (выходное напряжение: ±10 В=)
	Панель управления	Функции отображения	2-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей отображает состояние сервопривода, коды ошибок, параметры и др.
		Переключатели	2 поворотных переключателя для настройки адреса узла
	Индикатор заряда (CHARGE)		Светится при включенном источнике питания силовой цепи.
	Входы/выходы безопасности	Функции	Безопасное прекращение создания момента для обесточивания и остановки двигателя. Выходной сигнал функции контроля неисправностей.
		Соответствие стандартам	EN ISO13849-1:2008 (уровень эффективности (PL) «d»); IEC61800-5 -2:2007 (функция безопасного снятия момента (STO)); EN61508:2001 (уровень интегральной безопасности (SIL) 2), EN954-1:1996 (категория 3).
	Обратная связь от энкодера		Энкодер с последовательным интерфейсом и выходами каналов A, B и Z с формирователями линии для управления с замкнутым контуром

*1 Режимы CSV, CST и возврата в исходное положение поддерживаются сервоприводами версии 2.0 и более высокой версии. Режим позиционирования с трапецеидальным законом скорости поддерживается сервоприводами версии 2.1 и более высокой версии.

Элементы на лицевой панели сервопривода



Примечание. Выше показаны только модели сервоприводов на напряжение 230 В. В сервоприводах на напряжение 400 В вместо клемм L1C и L2C имеются клеммы ввода напряжения питания схемы управления 24 В=.

Описание входов/выходов

Описание клемм

Обознач.	Наименование	Назначение
L1	Клеммы питания силовой цепи	Клеммы для подачи напряжения питания переменного тока в силовую цепь **Примечание:** В однофазных моделях для подключения к источнику электропитания служат клеммы L1 и L3.
L2		
L3		
L1C	Клеммы питания схемы управления	Клеммы для подачи напряжения питания переменного тока в схему управления (только у одно- и трехфазных сервоприводов на напряжение 200 В).
L2C		
24 V		Клеммы для подачи напряжения питания постоянного тока в схему управления (только у трехфазных сервоприводов на напряжение 400 В).
0 V		
B1	Клеммы для подключения внешнего тормозного резистора	Сервоприводы на 200 В ниже 750 Вт и 400 В выше 5 кВт: внутренний резистор отсутствует. Оставьте B2 и B3 разомкнутыми. Подключите внешний тормозной резистор между B1 и B2. Сервоприводы от 600 Вт до 5 кВт: замкните накоротко B2 и B3 для использования внутреннего тормозного резистора. Если внутреннего тормозного резистора недостаточно, отсоедините перемычку от клемм B2 и B3 и подключите внешний тормозной резистор между клеммами B1 и B2.
B2		
B3		
DB1	Клеммы для управления внешним тормозным резистором	Для сервоприводов мощностью 7,5 кВт и 15 кВт: эти клеммы используются для управления магнитным контактором подключенного внешнего тормозного резистора. Подключите их, если требуется.
DB2		
DB3		Для сервопривода мощностью 7,5 кВт: обычно клеммы DB3 и DB4 соединены между собой. В случае подключения внешнего тормозного блока отсоедините перемычку от клемм DB3 и DB4.
DB4		
U	Клеммы для подключения серводвигателя	Клеммы для подачи питания на серводвигатель.
V		
W		

Входные/выходные сигналы (CN1) — Входные сигналы

№ вывода	Название сигнала	Назначение	
6	I-COM	± внешнего источника питания постоянного тока. Должно подаваться напряжение 12…24 В (±5 %)	
5	E-STOP	Аварийный останов	Указаны функции, назначаемые входам по умолчанию (на заводе). Входам могут быть назначены другие функции путем настройки параметров.
7	P-OT	Запрет прямого хода	
8	N-OT	Запрет обратного хода	
9	DEC	Приближение к исходному положению	
10	EXT3	Внешний сигнал фиксации 3	
11	EXT2	Внешний сигнал фиксации 2	
12	EXT1	Внешний сигнал фиксации 1	
13	SI-MON0	Вход контроля общего назначения 0	
14	BTP-I	Выводы для подключения резервного аккумулятора абсолютного энкодера. Не используйте данные выводы в случае подключения аккумулятора к кабелю энкодера (разъем CN2).	
15	BTN-I		
17	–	Данные клеммы не используются. Не подключать.	
18	–		
19	–		
20	–		
21	–		
22	–		
23	–		
24	–		
–	PCL	Ограничение момента в прямом направлении	Функции, назначенные входам 5 и с 7 по 13, можно изменять путем настройки параметров.
	NCL	Ограничение момента в обратном направлении	
	SI-MON1	Вход контроля общего назначения 1	
	SI-MON2	Вход контроля общего назначения 2	
Корпус	FG	Заземление экрана. Заземляется на корпус, если проводник экрана кабеля входных/выходных сигналов подсоединяется к корпусу разъема.	
16	GND	Сигнальная земля. Гальванически развязана с источником питания цепей управления (I-COM).	

Входные/выходные сигналы (CN1) — Выходные сигналы

№ вывода	Название сигнала	Назначение	
1	BRK-OFF+	Сигнал отпускания наружного тормоза	
2	BRK-OFF		
25	S-RDY+	Готовность сервопривода: включен, если при поданном в силовую цепь/цепь управления питании отсутствуют ошибки сервопривода.	
26	S-RDY–		
3	ALM+	Ошибка сервопривода: выключается в случае обнаружения ошибки.	
4	ALM–		
–	INP1	Выход завершения позиционирования 1	Функции, назначенные выходам 1, 2, 25 и 26, можно изменять путем настройки параметров.
	TGON	Обнаружение скорости	
	T_LIM	Ограничение момента	
	ZSP	Нулевая скорость	
	VCMP	Состояние задания скорости	
	INP2	Выход завершения позиционирования 2	
	WARN1	Выход предупреждения 1	
	WARN2	Выход предупреждения 2	
	PCMD	Состояние задания положения	
	V_LIM	Ограничение скорости	
	ALM-ATB	Признак сбрасываемой ошибки	
	R-OUT1	Выход функции программирования 1	
	R-OUT2	Выход функции программирования 2	

Разъем внешнего энкодера (CN4)

№ вывода	Название сигнала	Назначение
1	E5V	Выход источника питания внешнего датчика положения. Используется при 5,2 В ±5 % и токе не более 250 мА.
2	E0V	Подключен к земле схемы управления, соединенной с разъемом CN1.
3	PS	Вх./вых. сигналы внешнего датчика положения (последовательный интерфейс).
4	/PS	
5	EXA	Входы сигналов внешнего датчика положения (сигналы каналов A, B и Z). Ввод и вывод сигналов каналов A, B и Z.
6	/EXA	
7	EXB	
8	/EXB	
9	EXZ	
10	/EXZ	
Корпус	FG	Заземление экрана

Разъем аналоговых контрольных выходов (CN5)

№ вывода	Название сигнала	Назначение
1	AM1	Аналоговый выход контроля 1. Выдает аналоговый сигнал контроля. Выбор контролируемой величины осуществляется настройкой параметров. Функция по умолчанию: скорость вращения двигателя, 1 В/(1000 об/мин).
2	AM2	Аналоговый выход контроля 2. Выдает аналоговый сигнал контроля. Выбор контролируемой величины осуществляется настройкой параметров. Функция по умолчанию: скорость вращения двигателя, 1 В/(1000 об/мин).
3	GND	Земля аналоговых выходов 1, 2.
4	–	Данные клеммы не используются. Не подключать.
5	–	
6	–	


Разъем входов/выходов безопасности (CN8)

№ вывода	Название сигнала	Назначение
1	–	Не используются. Не подключать.
2	–	
3	SF1–	Вход безопасности 1 и 2. Сигнал на этом входе запирает силовые транзисторы сервопривода и обесточивает серводвигатель.
4	SF1+	
5	SF2–	
6	SF2+	
7	EDM–	Контрольный сигнал, выдаваемый при обнаружении неисправности функции безопасности.
8	EDM+	
Корпус	FG	Заземление корпуса.


Размеры

Сервоприводы


R88D-KN01H/02H-ECT (230 В, 100…200 Вт)




R88D-KN04H-ECT (230 В, 400 Вт)




R88D-KN08H-ECT (230 В, 750 Вт)




R88D-KN10H/15H-ECT (230 В, 1…1,5 кВт)




R88D-KN06F/10F/15F-ECT (400 В, 600 Вт…1,5 кВт)




R88D-KN20F-ECT (400 В, 2 кВт)




R88D-KN30F/50F-ECT (400 В, 3…5 кВт)



R88D-KN75F-ECT (400 В, 7,5 кВт)




R88D-KN150F-ECT (400 В, 15 кВт)




Фильтры

Модель фильтра	Наружные размеры			Установочные размеры	
	H	W	D	M1	M2
R88A-FIK102-RE	190	42	44	180	20
R88A-FIK104-RE	190	57	30	180	30
R88A-FIK107-RE	190	64	35	180	40
R88A-FIK114-RE	190	86	35	180	60
R88A-FIK304-RE	196	92	40	186	70
R88A-FIK306-RE	238	94	40	228	70
R88A-FIK312-RE	291	130	40	278	100
R88A-FIK330-RE	310	233	50	293	180
R88A-FIK350-RE	506	261	52	491	200



Монтаж

Однофазное напряжение 230 В~




*1 У сервоприводов мощностью 750 Вт клеммы B2 и B3 замкнуты перемычкой. Если внутреннего тормозного резистора недостаточно, отсоедините перемычку от клемм B2 и B3 и подключите внешний тормозной резистор между клеммами B1 и B2.

*2 Используется только с абсолютным энкодером. Если резервный аккумулятор подключается к разъему входов/выходов CN1, кабель энкодера с аккумулятором не требуется.

*3 Пример схемы подключения при использовании модуля безопасности G9SX. Если модуль безопасности не используется, оставьте заводской разъем обхода защиты установленным в CN8.

Примечание. Функции, назначенные входам 5 и с 7 по 13 и выходам 1, 2, 25 и 26, можно изменять путем настройки параметров.

Трехфазное напряжение 400 В~



*1 У сервоприводов мощностью от 600 Вт до 5 кВт клеммы B2 и B3 замкнуты перемычкой. Если внутреннего тормозного резистора недостаточно, отсоедините перемычку от клемм B2 и B3 и подключите внешний тормозной резистор между клеммами B1 и B2.


*2 Используется только с абсолютным энкодером. Если резервный аккумулятор подключается к разъему входов/выходов CN1, кабель энкодера с аккумулятором не требуется.

*3 Пример схемы подключения при использовании модуля безопасности G9SX. Если модуль безопасности не используется, оставьте заводской разъем обхода защиты установленным в CN8.

Примечание: Функции, назначенные входам 5 и с 7 по 13 и выходам 1, 2, 25 и 26, можно изменять путем настройки параметров.

Информация для заказа

Состав сервосистемы серии Accurax G5 с интерфейсом EtherCAT



Примечание. Символы ①②③④⑤… указывают рекомендуемую последовательность выбора компонентов сервосистемы Accurax G5

Кабели серводвигателей, питания и энкодеров

Примечание. ①② Информацию о выборе серводвигателя, а также кабелей или разъемов для двигателя смотрите в техническом описании серводвигателей Accurax G5.

Сервоприводы

Обознач.	Характеристики		Модель сервопривода	① Совместимые поворотные серводвигатели серии G5	
				Стандартные модели	Высокоинерционные модели
③	1-фазн., 230 В~	100 Вт	R88D-KN01H-ECT	R88M-K05030(H/T)-□	–
				R88M-K10030(H/T)-□	–
		200 Вт	R88D-KN02H-ECT	R88M-K20030(H/T)-□	R88M-KH20030(H/T)-□
		400 Вт	R88D-KN04H-ECT	R88M-K40030(H/T)-□	R88M-KH40030(H/T)-□
		750 Вт	R88D-KN08H-ECT	R88M-K75030(H/T)-□	R88M-KH75030(H/T)-□
		1,0 кВт	R88D-KN10H-ECT	R88M-K1K020(H/T)-□	–
		1,5 кВт	R88D-KN15H-ECT	R88M-K1K030(H/T)-□	–
				R88M-K1K530(H/T)-□	–
				R88M-K1K520(H/T)-□	–
				R88M-K90010(H/T)-□	–
	3-фазн., 400 В~	600 Вт	R88D-KN06F-ECT	R88M-K40020(F/C)-□	–
				R88M-K60020(F/C)-□	–
		1,0 кВт	R88D-KN10F-ECT	R88M-K75030(F/C)-□	–
				R88M-K1K020(F/C)-□	R88M-KH1K020(F/C)-□
		1,5 кВт	R88D-KN15F-ECT	R88M-K1K030(F/C)-□	–
				R88M-K1K530(F/C)-□	–
				R88M-K1K520(F/C)-□	R88M-KH1K520(F/C)-□
				R88M-K90010(F/C)-□	–
		2,0 кВт	R88D-KN20F-ECT	R88M-K2K030(F/C)-□	–
				R88M-K2K020(F/C)-□	R88M-KH2K020(F/C)-□
		3,0 кВт	R88D-KN30F-ECT	R88M-K3K030(F/C)-□	–
				R88M-K3K020(F/C)-□	R88M-KH3K020(F/C)-□
				R88M-K2K010(F/C)-□	–
		5,0 кВт	R88D-KN50F-ECT	R88M-K4K030(F/C)-□	–
				R88M-K5K030(F/C)-□	–
				R88M-K4K020(F/C)-□	R88M-KH4K020(F/C)-□
				R88M-K5K020(F/C)-□	R88M-KH5K020(F/C)-□
				R88M-K4K510C-□	–
				R88M-K3K010(F/C)-□	–
		7,5 кВт	R88D-KN75F-ECT	R88M-K6K010C-□	–
				R88M-K7K515C-□	R88M-KH7K515C-□
		15 кВт	R88D-KN150F-ECT	R88M-K11K015C-□	–
				R88M-K15K015C-□	–

Кабели для входных/выходных сигналов общего назначения (CN1)

Обознач.	Описание	Подключение к		Модель
④	Комплект разъема ввода/вывода (26 конт.)	Для входов/выходов общего назначения	–	R88A-CNW01C
⑤	Кабель входных/выходных сигналов	Для входов/выходов общего назначения	1 м	R88A-CPKB001S-E
			2 м	R88A-CPKB002S-E
⑥	Кабель клеммного блока	Для входов/выходов общего назначения	1 м	XW2Z-100J-B34
			2 м	XW2Z-200J-B34
⑦	Клеммный блок (винты M3, для штырьковых клемм)		–	XW2B-20G4
	Клеммный блок (винты M3,5, для вилкообразных или круглых клемм)		–	XW2B-20G5
	Клеммный блок (винты M3, для вилкообразных или круглых клемм)		–	XW2D-20G6

Кабель внешнего энкодера (CN4)

Обознач.	Наименование		Модель
⑧	Кабель внешнего энкодера	5 м	R88A-CRKM005SR-E
		10 м	R88A-CRKM010SR-E
		20 м	R88A-CRKM020SR-E

Разъем аналоговых контрольных выходов (CN5)

Обознач.	Наименование		Модель
⑨	Кабель аналоговых сигналов контроля	1 м	R88A-CMK001S

USB-кабель для подключения к ПК (CN7)

Обознач.	Наименование		Модель
⑩	Кабель с разъемом мини-USB	2 м	AX-CUSBM002-E

Кабель для функций безопасности (CN8)

Обознач.	Наименование		Модель
⑪	Кабель безопасности	3 м	R88A-CSK003S-E

Машинный контроллер

Обознач.	Наименование		Модель
⑫	Серия NJ	Модуль ЦПУ	NJ501-1500 (64 оси)
			NJ501-1400 (32 оси)
			NJ501-1300 (16 осей)
			NJ301-1200 (8 осей)
			NJ301-1100 (4 оси)
		Модуль источника питания	NJ-PA3001 (220 В~)
			NJ-PD3001 (24 В=)

Внешний тормозной резистор

Обознач.	Модель блока тормозного резистора	Характеристики
⑬	R88A-RR08050S	50 Ом, 80 Вт
	R88A-RR080100S	100 Ом, 80 Вт
	R88A-RR22047S	47 Ом, 220 Вт
	R88A-RR50020S	20 Ом, 500 Вт

Фильтры

Обознач.	Применимый сервопривод	Модель фильтра	Изготовитель	Номиналь-ный ток	Ток утечки	Номинальное напряжение
⑭	R88D-KN01H-ECT, R88D-KN02H-ECT	R88A-FIK102-RE	Rasmi Ltd.	2,4 A	3,5 мА	Однофазное, 250 В~
	R88D-KN04H-ECT	R88A-FIK104-RE		4,1 A	3,5 мА	
	R88D-KN08H-ECT	R88A-FIK107-RE		6,6 A	3,5 мА	
	R88D-KN10H-ECT, R88D-KN15H-ECT	R88A-FIK114-RE		14,2 A	3,5 мА	
	R88D-KN06F-ECT, R88D-KN10F-ECT, R88D-KN15F-ECT	R88A-FIK304-RE		4 A	0,3 мА/32 мА[1]	Трехфазное, 400 В~
	R88D-KN20F-ECT	R88A-FIK306-RE		6 A	0,3 мА/32 мА[1]	
	R88D-KN30F-ECT, R88D-KN50F-ECT	R88A-FIK312-RE		12,1 A	0,3 мА/32 мА[1]	
	R88D-KN75F-ECT	R88A-FIK330-RE		22 A	0,3 мА/40 мА[1]	
	R88D-KN150F-ECT	R88A-FIK350-RE		44 A	2 мА/130 мА[1]	

1. Мгновенное пиковое значение тока утечки фильтра при включении/выключении.

Разъемы

Характеристики	Модель
Разъем внешнего энкодера (CN4)	R88A-CNK41L
Разъем входных/выходных сигналов безопасности (CN8)	R88A-CNK81S

Программное обеспечение для ПК

Характеристики	Модель
Sysmac Studio версии 1.0 или выше	SYSMAC-SE2□□□
CX-Drive версии 2.10 или выше	CX-DRIVE 2.10
Комплект программного обеспечения CX-One, включающий CX-Drive 2.10 или выше	CX-ONE

Примечание. В случае установки CX-One и Sysmac Studio на один ПК следует использовать CX-One версии 4.2 или выше.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.
Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_I101E-RU-04

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

R88D-KN□□□-ECT-L

Линейный привод Accurax G5




Семейство компактных сервоприводов для точного и динамичного управления движением. Встроенный порт EtherCAT и функции безопасности.

- Модели двигателей без сердечника и с сердечником
- Безопасность в соответствии с ISO13849-1 PL-d
- Широкая полоса пропускания: 2 кГц
- Повышенная точность с высокоразрешающим 20-разрядным энкодером с последовательным интерфейсом
- Автонастройка в реальном времени
- Передовые алгоритмы автонастройки (функция подавления вибрации, упреждающее управление моментом, мгновенное отслеживание возмущений)


Номинальные параметры

- Двигатели с сердечником: от 48 до 760 Н (пиковое усилие 2000 Н)
- Двигатели без сердечника: от 29 до 423 Н (пиковое усилие 2100 Н)

Конфигурация системы



Совместимые серводвигатели

Линейный серводвигатель					Линейный привод Accurax G5 с портом EtherCAT	
Тип	Номинальное линейное усилие	Пиковое линейное усилие	Модель		230 В	400 В
Электромагнитный блок линейного двигателя						
R88L-EC-FW-□ Двигатели с сердечником  230 В/400 В	48 Н	105 Н	ЭМ-блок без разъемов	R88L-EC-FW-0303-ANPC	R88D-KN02H-ECT-L	R88D-KN06F-ECT-L
	96 Н	210 Н		R88L-EC-FW-0306-ANPC	R88D-KN04H-ECT-L	R88D-KN10F-ECT-L
	160 Н	400 Н		R88L-EC-FW-0606-ANPC	R88D-KN08H-ECT-L	R88D-KN15F-ECT-L
	240 Н	600 Н		R88L-EC-FW-0609-ANPC	R88D-KN10H-ECT-L	R88D-KN20F-ECT-L
	320 Н	800 Н		R88L-EC-FW-0612-ANPC	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	608 Н	1600 Н		R88L-EC-FW-1112-ANPC	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	760 Н	2000 Н		R88L-EC-FW-1115-ANPC	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	48 Н	105 Н	ЭМ-блок с разъемами	R88L-EC-FW-0303-APLC	R88D-KN02H-ECT-L	R88D-KN06F-ECT-L
	96 Н	210 Н		R88L-EC-FW-0306-APLC	R88D-KN04H-ECT-L	R88D-KN10F-ECT-L
	160 Н	400 Н		R88L-EC-FW-0606-APLC	R88D-KN08H-ECT-L	R88D-KN15F-ECT-L
	240 Н	600 Н		R88L-EC-FW-0609-APLC	R88D-KN10H-ECT-L	R88D-KN20F-ECT-L
	320 Н	800 Н		R88L-EC-FW-0612-APLC	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	608 Н	1600 Н		R88L-EC-FW-1112-APLC	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	760 Н	2000 Н		R88L-EC-FW-1115-APLC	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
R88L-EC-GW-□ Двигатели без сердечника  230 В	29 Н	100 Н	ЭМ-блок без разъемов	R88L-EC-GW-0303-ANPS	R88D-KN02H-ECT-L	–
	58 Н	200 Н		R88L-EC-GW-0306-ANPS	R88D-KN08H-ECT-L	–
	87 Н	300 Н		R88L-EC-GW-0309-ANPS	R88D-KN10H-ECT-L	–
	70 Н	240 Н		R88L-EC-GW-0503-ANPS	R88D-KN02H-ECT-L	–
	140 Н	480 Н		R88L-EC-GW-0506-ANPS	R88D-KN04H-ECT-L	–
	210 Н	720 Н		R88L-EC-GW-0509-ANPS	R88D-KN08H-ECT-L	–
	141 Н	700 Н		R88L-EC-GW-0703-ANPS	R88D-KN04H-ECT-L	–
	282 Н	1400 Н		R88L-EC-GW-0706-ANPS	R88D-KN08H-ECT-L	–
	423 Н	2100 Н		R88L-EC-GW-0709-ANPS	R88D-KN10H-ECT-L	–
	29 Н	100 Н	ЭМ-блок с разъемами	R88L-EC-GW-0303-APLS	R88D-KN02H-ECT-L	–
	58 Н	200 Н		R88L-EC-GW-0306-APLS	R88D-KN08H-ECT-L	–
	87 Н	300 Н		R88L-EC-GW-0309-APLS	R88D-KN10H-ECT-L	–
	70 Н	240 Н		R88L-EC-GW-0503-APLS	R88D-KN02H-ECT-L	–
	140 Н	480 Н		R88L-EC-GW-0506-APLS	R88D-KN04H-ECT-L	–
	210 Н	720 Н		R88L-EC-GW-0509-APLS	R88D-KN08H-ECT-L	–
	141 Н	700 Н		R88L-EC-GW-0703-APLS	R88D-KN04H-ECT-L	–
	282 Н	1400 Н		R88L-EC-GW-0706-APLS	R88D-KN08H-ECT-L	–
	423 Н	2100 Н		R88L-EC-GW-0709-APLS	R88D-KN10H-ECT-L	–
Двигатель линейного движения Accurax						
R88L-EA-AF-□ Двигатель линейного движения 	48 Н	105 Н	R88L-EA-AF-0303-□		R88D-KN02H-ECT-L	R88D-KN10F-ECT-L
	96 Н	210 Н	R88L-EA-AF-0306-□		R88D-KN04H-ECT-L	R88D-KN10F-ECT-L
	160 Н	400 Н	R88L-EA-AF-0606-□		R88D-KN08H-ECT-L	R88D-KN15F-ECT-L
	240 Н	600 Н	R88L-EA-AF-0609-□		R88D-KN10H-ECT-L	R88D-KN20F-ECT-L
	320 Н	800 Н	R88L-EA-AF-0612-□		R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	608 Н	1600 Н	R88L-EA-AF-1112-□		R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	760 Н	2000 Н	R88L-EA-AF-1115-□		R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L

Обозначение модели

Сервопривод

R88D-KN01H-ECT-L

- Сервопривод серии Accurax G5
- Тип привода
  N: Управление по сети передачи данных
- Мощность и напряжение

Напряжение	Код	Мощность
230 В	01H	100 Вт
	02H	200 Вт
	04H	400 Вт
	08H	750 Вт
	10H	1 кВт
	15H	1,5 кВт
400 В	06F	600 Вт
	10F	1,0 кВт
	15F	1,5 кВт
	20F	2,0 кВт
	30F	3,0 кВт

- Модель
  ECT: порт EtherCAT
- Линейный привод

Технические характеристики сервоприводов

Однофазное напряжение 230 В

Модель линейного сервопривода		R88D-KN	02H-ECT-L	04H-ECT-L	08H-ECT-L	10H-ECT-L	15H-ECT-L
Применимые модели линейных серводвигателей		R88L-EC-	FW-0303	FW-0306	FW-0606	FW-0609	FW-0612
			GW-0303	GW-0506	GW-0306	GW-0309	FW-1112
			–	GW-0703	GW-0509	GW-0709	–
			–	–	GW-0706	–	–
Основные характеристики	Мощность	Вт	200	400	750	1000	1500
	Продолжительный выходной ток,	А	1,6	2,6	4,1	5,9	9,4
	Макс. выходной ток,	А (ср.кв.)	4,8	7,8	12,3	16,9	28,2
	Напряжение питания	Силовая цепь	Одно-/трехфазное напряжение, 200–240 В~ (+10–15 %) (50/60 Гц)				
		Цепь управления	Однофазное напряжение 200–240 В~ (+10–15 %) (50/60 Гц)				
	Метод управления		Формирование синусоидального тока методом ШИМ на базе IGBT				
	Обратная связь		Энкодер с последовательным интерфейсом (относительное/абсолютное значение)				
	Условия: Температура эксплуатации/хранения		0–55°C/–20...65°C				
	Условия: Влажность эксплуатации/хранения		Отн. влажность не более 90 % (без конденсации)				
	Условия: Высота		Не более 1000 м над уровнем моря				
	Условия: Вибро-/ударопрочность	(макс.)	5,88 м/с^2 10–60 Гц (непрерывная работа в точке резонанса недопустима)/19,6 м/с^2				
	Исполнение		Для монтажа на основание				
	Приблиз. масса,	кг	0,8	1,1	1,6	1,8	


Трехфазное напряжение 400 В

Модель линейного сервопривода		R88D-KN	06F-ECT-L	10F-ECT-L	15F-ECT-L	20F-ECT-L	30F-ECT-L
Применимые модели линейных серводвигателей		R88L-EC-	FW-0303	FW-0303	FW-0606	FW-0609	FW-0612
			–	FW-0306	–	–	FW-1112
			–	–	–	–	FW-1115
Основные характеристики	Мощность	кВт	0,6	1	1,5	2	3
	Продолжительный выходной ток, А (ср.кв.)		1,5	2,9	4,7	6,7	9,4
	Макс. выходной ток,	А (ср.кв.)	6,4	8,7	14,1	19,7	28,2
	Напряжение питания	Силовая цепь	Трехфазное напряжение 380–480 В~ (+10 %...–15 %) (50/60 Гц)				
		Цепь управления	24 В= ±15 %				
	Метод управления		Формирование синусоидального тока методом ШИМ на базе IGBT				
	Обратная связь	Энкодер со следовательным интерфейсом	Инкрементный или абсолютный энкодер				
	Условия: Температура эксплуатации/хранения		0–55°C/–20...65°C				
	Условия: Влажность эксплуатации/хранения		Отн. влажность не более 90 % (без конденсации)				
	Условия: Высота		Не более 1000 м над уровнем моря				
	Условия: Вибро-/ударопрочность	(макс.)	5,88 м/с^2 10–60 Гц (непрерывная работа в точке резонанса недопустима)/19,6 м/с^2				
	Исполнение		Для монтажа на основание				
	Приблиз. масса,	кг	1,9			2,7	4,7

Общие технические характеристики

	Характеристика		
Интерфейс EtherCAT	Полоса пропускания		2 кГц
	Ввод команд		Команды EtherCAT (логическое управление, управление движением, ввод данных/заданий, контроль, регулировка и другие команды)
	Профиль электропривода CiA402		Режим циклического синхронного управления положением (CSP) Режим циклического синхронного управления скоростью (CSV) Режим циклического синхронного управления моментом (CST) Функция фиксации значения положения Функция ограничения крутящего момента Режим возврата в исходное положение
Вх./вых. сигналы	Входные дискретные сигналы		8 входов с назначаемыми путем настройки параметров функциями (запрет работы в прямом/обратном направлении, аварийный останов, внешний сигнал фиксации, приближение к исходному положению, ограничение момента в прямом/обратном направлении, входы контроля общего назначения).
	Выходные дискретные сигналы		1 выход ошибки сервопривода 2 выхода с назначаемыми путем настройки параметров функциями (готовность сервопривода, отпускание тормоза, обнаружение ограничения скорости, обнаружение ограничения тяговой силы, обнаружение нулевой скорости, выход предупреждения, завершение позиционирования, признак сбрасываемой ошибки, дистанционный выход, обнаружение скорости, состояние задания положения, состояние задания скорости)
Встроенные функции	USB-порт	Интерфейс	Персональный компьютер/разъем мини-USB
		Стандарт связи	Соответствует USB 2.0
		Назначение	Настройка параметров и контроль состояния
	EtherCAT порт	Протокол связи	IEC 61158, тип 12; IEC 61800-7
		Физический уровень	100BASE-TX (IEEE802.3)
		Разъемы	RJ45 (2 шт.) ECAT IN: вход EtherCAT (1 шт.) ECAT OUT: выход EtherCAT (1 шт.)
		Среда связи	Кабель категории 5 и выше (рекомендуется кабель с двойным экраном: оплетка + алюминиевая фольга)
		Расстояние связи	Расстояние между узлами: макс. 100 м
		Светодиодные индикаторы	RUN (1 шт.) ERR (1 шт.) L/A IN (активность канала, ввод) (1 шт.) L/A OUT (активность канала, вывод) (1 шт.)
	Автоматическое определение момента инерции нагрузки		Автонастройка параметров двигателя. Настройка жесткости с помощью одного параметра.
	Тормозной ключ (DB)		Встроенный. Действует при отключении электропитания, при ошибке сервопривода, в состоянии «Серво ВЫКЛ» или при перебеге.
	Генераторное торможение		Встроенный тормозной резистор в моделях мощностью от 600 Вт до 5 кВт. Возможно подключение внешнего тормозного резистора.
	Функция предотвращения перебега (OT)		Остановка с торможением тормозным ключом, остановка с управляемым замедлением или свободный выбег по сигналам P-OT, N-OT.
	Функция деления частоты импульсов энкодера		Возможно дополнительное деление сигнала энкодера.
	Функции защиты		Защита от превышения тока, превышения напряжения, пониженного напряжения, превышения скорости, перегрузки, ошибки энкодера, перегрева и др.
	Аналоговые выходы контроля		Выходы аналоговых сигналов для контроля скорости двигателя, заданной скорости, заданного момента, ошибки рассогласования, аналогового входа и др. Выбор контролируемых величин и масштаба сигналов осуществляется настройкой параметров. Количество каналов: 2 (выходное напряжение: ±10 В=)
	Панель управления	Функции отображения	2-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей отображает состояние сервопривода, коды ошибок, параметры и др.
		Переключатели	2 поворотных переключателя для настройки адреса узла
	Индикатор заряда (CHARGE)		Светится при включенном источнике питания силовой цепи.
	Входы/выходы безопасности	Функции	Безопасное прекращение создания момента для обесточивания и остановки двигателя. Выходной сигнал функции контроля неисправностей.
		Соответствие стандартам	EN ISO13849-1:2008 (уровень эффективности (PL) «d»); IEC61800-5 -2:2007 (функция безопасного снятия момента (STO)); EN61508:2001 (уровень интегральной безопасности (SIL) 2), EN954-1:1996 (категория 3).
	Обратная связь от энкодера		Энкодер с последовательным интерфейсом и выходами каналов A, B и Z

Элементы на лицевой панели сервопривода



Примечание. Выше показаны только модели сервоприводов на напряжение 230 В. В сервоприводах на напряжение 400 В вместо клемм L1C и L2C имеются клеммы ввода напряжения питания схемы управления 24 В=.

Описание входов/выходов

Клемм описание

Обознач.	Наименование	Назначение
L1	Клеммы питания силовой цепи	Клеммы для подачи напряжения питания переменного тока в силовую цепь **Примечание:** В однофазных моделях для подключения к источнику электропитания служат клеммы L1 и L3.
L2		
L3		
L1C	Клеммы питания схемы управления	Клеммы для подачи напряжения питания переменного тока в схему управления (только у одно- и трехфазных сервоприводов на напряжение 200 В).
L2C		
24 V		Клеммы для подачи напряжения питания постоянного тока в схему управления (только у трехфазных сервоприводов на напряжение 400 В).
0 V		
B1	Клеммы для подключения внешнего тормозного резистора	Сервоприводы до 750 Вт: внутренний резистор отсутствует. Оставьте B2 и B3 разомкнутыми. Подключите внешний тормозной резистор между B1 и B2. Сервоприводы от 750 Вт до 5 кВт: замкните накоротко B2 и B3 для использования внутреннего тормозного резистора. Если внутреннего тормозного резистора недостаточно, отсоедините перемычку от клемм B2 и B3 и подключите внешний тормозной резистор между клеммами B1 и B2.
B2		
B3		
U	Клеммы для подключения серводвигателя	Клеммы для подачи питания на серводвигатель.
V		
W		

Входные/выходные сигналы (CN1) — Входные сигналы

№ вывода	Название сигнала	Назначение	
6	I-COM	± внешнего источника питания постоянного тока. Должно подаваться напряжение 12–24 В (±5 %)	
5	E-STOP	Аварийный останов	Указаны функции, назначаемые входам по умолчанию (на заводе). Входам могут быть назначены другие функции путем настройки параметров.
7	P-OT	Запрет прямого хода	
8	N-OT	Запрет обратного хода	
9	DEC	Приближение к исходному положению	
10	EXT3	Внешний сигнал фиксации 3	
11	EXT2	Внешний сигнал фиксации 2	
12	EXT1	Внешний сигнал фиксации 1	
13	SI-MON0	Вход контроля общего назначения 0	
14	–	Данные клеммы не используются. Не подключать.	
15	–		
17	–		
18	–		
19	–		
20	–		
21	–		
22	–		
23	–		
24	–		
–	PCL	Ограничение силы в прямом направлении	Функции, назначенные входам 5 и с 7 по 13, можно изменять путем настройки параметров.
	NCL	Ограничение силы в обратном направлении	
	SI-MON1	Вход контроля общего назначения 1	
	SI-MON2	Вход контроля общего назначения 2	
Корпус	FG	Заземление экрана. Заземляется на корпус, если проводник экрана кабеля входных/выходных сигналов подсоединяется к корпусу разъема.	
16	GND	Сигнальная земля. Гальванически развязана с источником питания цепей управления (I-COM).	

Входные/выходные сигналы (CN1) — Выходные сигналы

№ вывода	Название сигнала	Назначение	
1	BRK-OFF+	Сигнал отпускания наружного тормоза	
2	BRK-OFF		
25	S-RDY+	Готовность сервопривода: включен, если при поданном в силовую цепь/цепь управления питании отсутствуют ошибки сервопривода.	
26	S-RDY–		
3	ALM+	Ошибка сервопривода: выключается в случае обнаружения ошибки.	
4	ALM–		
–	INP1	Выход завершения позиционирования 1	Функции, назначенные выходам 1, 2, 25 и 26, можно изменять путем настройки параметров.
	TGON	Обнаружение скорости двигателя	
	F_LIMIT	Обнаружение ограничения силы	
	ZSP	Нулевая скоростье	
	VCMP	Выход согласования скоростей	
	WARN1	Выход предупреждения 1	
	WARN2	Выход предупреждения 2	
	PCMD	Состояние задания положения	
	INP2	Выход завершения позиционирования 2	
	VLIMIT	Обнаружение ограничения скорости	
	ALM-ATB	Признак сбрасываемой ошибки	
	VCMD	Состояние задания скорости	
	R-OUT1	Дистанционный выход 2	
	R-OUT2	Дистанционный выход 2	

Разъем внешнего энкодера (CN4)

№ вывода	Название сигнала	Назначение
1	E5V	Выход источника питания внешнего датчика положения. Используется при 5,2 В ±5 % и токе не более 250 мА.
2	E0V	Подключен к земле схемы управления, соединенной с разъемом CN1.
3	PS	Вх./вых. сигналы внешнего датчика положения (последовательный интерфейс).
4	/PS	
5	EXA	Входы сигналов внешнего датчика положения (сигналы каналов A, B и Z). Ввод и вывод сигналов каналов A, B и Z.
6	/EXA	
7	EXB	
8	/EXB	
9	EXZ	
10	/EXZ	
Корпус	FG	Заземление экрана

Разъем аналоговых контрольных выходов (CN5)

№ вывода	Название сигнала	Назначение
1	AM1	Аналоговый выход контроля 1. Выдает аналоговый сигнал контроля. Выбор контролируемой величины осуществляется настройкой параметров. По умолчанию: скорость перемещения двигателя, 1 В/(500 мм/с).
2	AM2	Аналоговый выход контроля 2. Выдает аналоговый сигнал контроля. Выбор контролируемой величины осуществляется настройкой параметров. По умолчанию: линейное усилие, 1 В/(33 % номинального усилия).
3	GND	Земля аналоговых выходов 1, 2.
4	–	Данные клеммы не используются. Не подключать.
5	–	
6	–	


Разъем входов/выходов безопасности (CN8)

№ вывода	Название сигнала	Назначение
1	–	Не используются. Не подключать.
2	–	
3	SF1–	Вход безопасности 1 и 2. Сигнал на этом входе запирает силовые транзисторы сервопривода и обесточивает серводвигатель.
4	SF1+	
5	SF2–	
6	SF2+	
7	EDM–	Контрольный сигнал, выдаваемый при обнаружении неисправности функции безопасности.
8	EDM+	
Корпус	FG	Заземление корпуса.


Размеры

Сервоприводы


R88D-KN02H-ECT-L (230 В, 200 Вт)




R88D-KN04H-ECT-L (230 В, 400 Вт)




R88D-KN08H-ECT-L (230 В, 800 Вт)




R88D-KN10H/15H-ECT-L (230 В, 1–1,5 кВт)




R88D-KN06F/10F/15F-ECT-L (400 В, 600 Вт–1,5 кВт)



R88D-KN20F-ECT-L (400 В, 2 кВт)




R88D-KN30F-ECT-L (400 В, 3 кВт)




Фильтры

Модель фильтра	Наружные размеры			Установочные размеры	
	H	W	D	M1	M2
R88A-FIK102-RE	190	42	44	180	20
R88A-FIK104-RE	190	57	30	180	30
R88A-FIK107-RE	190	64	35	180	40
R88A-FIK114-RE	190	86	35	180	60
R88A-FIK304-RE	196	92	40	186	70
R88A-FIK306-RE	238	94	40	228	70
R88A-FIK312-RE	291	130	40	278	100



Монтаж

Однофазный сервопривод на напряжение 230 В~




*1 У сервоприводов мощностью 750 Вт клеммы B2 и B3 замкнуты перемычкой. Если внутреннего тормозного резистора недостаточно, отсоедините перемычку от клемм B2 и B3 и подключите внешний тормозной резистор между клеммами B1 и B2.

*2 Пример схемы подключения при использовании модуля безопасности G9SX. Если модуль безопасности не используется, оставьте заводской разъем обхода защиты установленным в CN8.

Примечание. Функции, назначенные входам 5 и с 7 по 13 и выходам 1, 2, 25 и 26, можно изменять путем настройки параметров.

Трехфазный сервопривод на напряжение 400 В~




*1 Обычно клеммы B2 и B3 соединены между собой перемычкой. Если внутреннего тормозного резистора недостаточно, отсоедините перемычку от клемм B2 и B3 и подключите внешний тормозной резистор между клеммами B1 и B2.

*2 Пример схемы подключения при использовании модуля безопасности G9SX. Если модуль безопасности не используется, оставьте заводской разъем обхода защиты установленным в CN8.

Примечание. Функции, назначенные входам 5 и с 7 по 13 и выходам 1, 2, 25 и 26, можно изменять путем настройки параметров.

Информация для заказа

Состав сервосистемы серии Accurax G5 с интерфейсом EtherCAT



Примечание. Символы ①②③④⑤... указывают рекомендуемую последовательность выбора компонентов сервосистемы Accurax G5

Кабели серводвигателей, питания и энкодеров

Примечание. ①② Информацию о выборе линейного двигателя, кабелей или разъемов см. в техническом описании линейных двигателей Accurax.

Сервоприводы

Обознач.	Характеристики	Модель сервопривода	① Совместимые линейные серводвигатели Accurax G5		
			Двигатели с сердечником	Двигатели без сердечника	Двигатель линейного движения
③	1-фазн., 230 В~	R88D-KN02H-ECT-L	R88L-EC-FW-0303-□	R88L-EC-GW-0303-□	R88L-EA-AF-0303-□
				R88L-EC-GW-0503-□	
		R88D-KN04H-ECT-L	R88L-EC-FW-0306-□	R88L-EC-GW-0506-□	R88L-EA-AF-0306-□
				R88L-EC-GW-0703-□	
		R88D-KN08H-ECT-L	R88L-EC-FW-0606-□	R88L-EC-GW-0306-□	R88L-EA-AF-0606-□
				R88L-EC-GW-0509-□	
				R88L-EC-GW-0706-□	
		R88D-KN10H-ECT-L	R88L-EC-FW-0609-□	R88L-EC-GW-0309-□	R88L-EA-AF-0609-□
				R88L-EC-FW-0709-□	
		R88D-KN15H-ECT-L	R88L-EC-FW-0612-□	–	R88L-EA-AF-0612-□
			R88L-EC-FW-1112-□		R88L-EA-AF-1112-□
			R88L-EC-FW-1115-□		R88L-EA-AF-1115-□
	3-фазн., 400 В~	R88D-KN06F-ECT-L	R88L-EC-FW-0303-□	–	-
		R88D-KN10F-ECT-L	R88L-EC-FW-0306-□	–	R88L-EA-AF-0303-□
					R88L-EA-AF-0306-□
		R88D-KN15F-ECT-L	R88L-EC-FW-0606-□	–	R88L-EA-AF-0606-□
		R88D-KN20F-ECT-L	R88L-EC-FW-0609-□	–	R88L-EA-AF-0609-□
		R88D-KN30F-ECT-L	R88L-EC-FW-0612-□	–	R88L-EA-AF-0612-□
			R88L-EC-FW-1112-□		R88L-EA-AF-1112-□
			R88L-EC-FW-1115-□		R88L-EA-AF-1115-□

Кабели для входных/выходных сигналов общего назначения (CN1)

Обознач.	Описание	Подключение к		Модель
④	Комплект разъема ввода/вывода (26 конт.)	Для входов/выходов общего назначения	–	R88A-CNW01C
⑤	Кабель входных/выходных сигналов	Для входов/выходов общего назначения	1 м	R88A-CPKB001S-E
			2 м	R88A-CPKB002S-E
⑥	Кабель клеммного блока	Для входов/выходов общего назначения	1 м	XW2Z-100J-B34
			2 м	XW2Z-200J-B34
⑦	Клеммный блок (винты M3, для штырьковых клемм)		–	XW2B-20G4
	Клеммный блок (винты M3,5, для вилкообразных или круглых клемм)		–	XW2B-20G5
	Клеммный блок (винты M3, для вилкообразных или круглых клемм)		–	XW2D-20G6

Кабель внешнего энкодера (CN4)

Обознач.	Наименование		Модель
⑧	Кабель внешнего энкодера	5 м	R88A-CRKM005SR-E
		10 м	R88A-CRKM010SR-E
		20 м	R88A-CRKM020SR-E

Разъем аналоговых контрольных выходов (CN5)

Обознач.	Наименование		Модель
⑨	Кабель аналоговых сигналов контроля	1 м	R88A-CMK001S

USB-кабель для подключения к ПК (CN7)

Обознач.	Наименование		Модель
⑩	Кабель с разъемом мини-USB	2 м	AX-CUSBM002-E

Кабель для функций безопасности (CN8)

Обознач.	Наименование		Модель
⑪	Кабель безопасности	3 м	R88A-CSK003S-E

Машинный контроллер

Обознач.	Наименование		Модель
⑫	Серия NJ	Модуль ЦПУ	NJ501-1500 (64 оси)
			NJ501-1400 (32 оси)
			NJ501-1300 (16 осей)
			NJ301-1200 (8 осей)
			NJ301-1100 (4 оси)
		Модуль источника питания	NJ-PA3001 (220 В~)
			NJ-PD3001 (24 В=)

Внешний тормозной резистор

Обознач.	Модель блока тормозного резистора	Характеристики
⑬	R88A-RR08050S	50 Ом, 80 Вт
	R88A-RR080100S	100 Ом, 80 Вт
	R88A-RR22047S	47 Ом, 220 Вт
	R88A-RR50020S	20 Ом, 500 Вт

Фильтры

Обознач.	Применимый сервопривод	Модель фильтра	Изготовитель	Номинальный ток	Ток утечки	Номинальное напряжение
⑭	R88D-KN02H-ECT-L	R88A-FIK102-RE	Rasmi Ltd.	2,4 A	3,5 мА	Однофазное, 250 В~
	R88D-KN04H-ECT-L	R88A-FIK104-RE		4,1 A	3,5 мА	
	R88D-KN08H-ECT-L	R88A-FIK107-RE		6,6 A	3,5 мА	
	R88D-KN10H-ECT-L, R88D-KN15H-ECT-L	R88A-FIK114-RE		14,2 A	3,5 мА	
	R88D-KN06F-ECT-L, R88D-KN10F-ECT-L, R88D-KN15F-ECT-L	R88A-FIK304-RE		4 A	0,3 мА/32 мА*1	Трехфазное, 400 В~
	R88D-KN20F-ECT-L	R88A-FIK306-RE		6 A	0,3 мА/32 мА*1	
	R88D-KN30F-ECT-L	R88A-FIK312-RE		12,1 A	0,3 мА/32 мА*1	

*1 Мгновенное пиковое значение тока утечки фильтра при включении/выключении.

Разъемы

Характеристики	Модель
Разъем внешнего энкодера (CN4)	R88A-CNK41L
Разъем входных/выходных сигналов безопасности (CN8)	R88A-CNK81S

Программное обеспечение для ПК

Характеристики	Модель
Sysmac Studio версии 1.0 или выше	SYSMAC-SE2□□□
CX-Drive версии 2.60 или выше	CX-DRIVE 2.60

Примечание. В случае установки CX-One и Sysmac Studio на один ПК следует использовать CX-One версии 4.2 или выше.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.
Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_I165E-RU-02C

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

R88M-K□, R88M-KH□

Поворотный серводвигатель Accurax G5



Семейство серводвигателей для точного управления движением. Мощность до 15 кВт.


- Модели со стандартным и повышенным моментом инерции ротора
- Пиковый момент — 300 % номинального в течение 3 секунд и более в зависимости от модели
- Высокое разрешение с 20-разрядным энкодером с последовательным интерфейсом
- Степень защиты IP67 во всех моделях
- Сверхмалый вес и компактный размер двигателя
- Низкая погрешность скорости и момента благодаря низкой пульсации крутящего момента
- Различные исполнения, отличающиеся конструкцией вала, наличием тормоза и уплотнения

Номинальные параметры

- 230 В~, от 50 Вт до 1,5 кВт (номинальный крутящий момент от 0,16 до 8,59 Н·м)
- 400 В~, от 400 Вт до 15 кВт (номинальный крутящий момент от 1,91 до 95,5 Н·м)


Конфигурация системы

(Смотрите раздел сервоприводов)




Сервопривод Accurax G5
Модель с портом EtherCAT


Стандартные серводвигатели






SYSMAC always in control


3000 об/мин (50 Вт–750 Вт)



3000 об/мин (750 Вт–5 кВт)
2000 об/мин (400 Вт–5 кВт)
1000 об/мин (900 Вт–3 кВт)



1500 об/мин (7,5 кВт–15 кВт)
1000 об/мин (4,5 кВт–6 кВт)


Высокоинерционные серводвигатели






3000 об/мин (200 Вт–750 Вт)


2000 об/мин (1 кВт–5 кВт)


1500 об/мин (7,5 кВт)

Комбинации серводвигателей и сервоприводов

Стандартные серводвигатели

Поворотный серводвигатель серии Accurax G5						Модель сервопривода
	Напряжение	Скорость	Номинальный крутящий момент	Кол-во входов	Модель	G5 EtherCAT
	230 В	3000 мин$^{-1}$	0,16 Н·м	50 Вт	R88M-K05030(H/T)-□	R88D-KN01H-ECT
			0,32 Н·м	100 Вт	R88M-K10030(H/T)-□	R88D-KN01H-ECT
			0,64 Н·м	200 Вт	R88M-K20030(H/T)-□	R88D-KN02H-ECT
			1,3 Н·м	400 Вт	R88M-K40030(H/T)-□	R88D-KN04H-ECT
			2,4 Н·м	750 Вт	R88M-K75030(H/T)-□	R88D-KN08H-ECT
			3,18 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K030(H/T)-□	R88D-KN15H-ECT
			4,77 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K530(H/T)-□	R88D-KN15H-ECT
	400 В		2,39 Н·м	750 Вт	R88M-K75030(F/C)-□	R88D-KN10F-ECT
			3,18 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K030(F/C)-□	R88D-KN15F-ECT
			4,77 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K530(F/C)-□	R88D-KN15F-ECT
			6,37 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K030(F/C)-□	R88D-KN20F-ECT
230 В (1–1,5 кВт) 400 В (400 Вт–5 кВт)			9,55 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K030(F/C)-□	R88D-KN30F-ECT
			12,7 Н·м	4000 Вт	R88M-K4K030(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
			15,9 Н·м	5000 Вт	R88M-K5K030(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
	230 В	2000 мин$^{-1}$	4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K020(H/T)-□	R88D-KN10H-ECT
			7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K520(H/T)-□	R88D-KN15H-ECT
	400 В		1,91 Н·м	400 Вт	R88M-K40020(F/C)-□	R88D-KN06F-ECT
			2,86 Н·м	600 Вт	R88M-K60020(F/C)-□	R88D-KN06F-ECT
			4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K020(F/C)-□	R88D-KN10F-ECT
			7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K520(F/C)-□	R88D-KN15F-ECT
			9,55 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K020(F/C)-□	R88D-KN20F-ECT
7,5–15 кВт			14,3 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K020(F/C)-□	R88D-KN30F-ECT
			19,1 Н·м	4000 Вт	R88M-K4K020(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
			23,9 Н·м	5000 Вт	R88M-K5K020(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
	400 В	1500 мин$^{-1}$	47,8 Н·м	7500 Вт	R88M-K7K515C-□	R88D-KN75F-ECT
			70,0 Н·м	11 000 Вт	R88M-K11K015C-□	R88D-KN150F-ECT
			95,5 Н·м	15 000 Вт	R88M-K15K015C-□	R88D-KN150F-ECT
	230 В	1000 мин$^{-1}$	8,59 Н·м	900 Вт	R88M-K90010(H/T)-□	R88D-KN15H-ECT
	400 В		8,59 Н·м	900 Вт	R88M-K90010(F/C)-□	R88D-KN15F-ECT
			19,1 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K010(F/C)-□	R88D-KN30F-ECT
			28,7 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K010(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
			43,0 Н·м	4500 Вт	R88M-K4K510C-□	R88D-KN50F-ECT
			57,3 Н·м	6000 Вт	R88M-K6K010C-□	R88D-KN75F-ECT

Высокоинерционные серводвигатели


Поворотный серводвигатель серии Accurax G5						Модель сервопривода
	Напряжение	Скорость	Номинальный крутящий момент	Кол-во входов	Модель	G5 EtherCAT
	230 В	3000 мин$^{-1}$	0,64 Н·м	200 Вт	R88M-KH20030(H/T)-□	R88D-KN02H-ECT
			1,3 Н·м	400 Вт	R88M-KH40030(H/T)-□	R88D-KN04H-ECT
			2,4 Н·м	750 Вт	R88M-KH75030(H/T)-□	R88D-KN08H-ECT
	400 В	2000 мин$^{-1}$	4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-KH1K020(F/C)-□	R88D-KN10F-ECT
			7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-KH1K520(F/C)-□	R88D-KN15F-ECT
			9,55 Н·м	2000 Вт	R88M-KH2K020(F/C)-□	R88D-KN20F-ECT
1–5 кВт			14,3 Н·м	3000 Вт	R88M-KH3K020(F/C)-□	R88D-KN30F-ECT
			19,1 Н·м	4000 Вт	R88M-KH4K020(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
			23,9 Н·м	5000 Вт	R88M-KH5K020(F/C)-□	R88D-KN50F-ECT
		1500 мин$^{-1}$	47,8 Н·м	7500 Вт	R88M-KH7K515C-□	R88D-KN75F-ECT
7,5 кВт						

Примечание. 1. Сведения о заказных номерах серводвигателей и кабелей приведены в разделе «Информация для заказа» в конце данного технического описания.


2. Подробную информацию о характеристиках и выборе приводов смотрите в техническом описании сервоприводов.

Расшифровка номера модели серводвигателя

Стандартные серводвигатели



Высокоинерционные серводвигатели



Технические характеристики серводвигателей

Стандартные серводвигатели 3000 об/мин, 230 В


Номинальные параметры и технические характеристики

Напряжение			230 В						
Серводвигатель модели R88M-K□		Инкрементный энкодер, 20 разрядов	05030H-□	10030H-□	20030H-□	40030H-□	75030H-□	1K030H-□	1K530H-□
		Абсолютный энкодер, 17 разрядов	05030T-□	10030T-□	20030T-□	40030T-□	75030T-□	1K030T-□	1K530T-□
Номинальная мощность		W	50	100	200	400	750	1000	1500
Номинальный крутящий момент		Н·м	0,16	0,32	0,64	1,3	2,4	3,18	4,77
Кратковременный пиковый момент		Н·м	0,48	0,95	1,91	3,8	7,1	9,55	14,3
Номинальный ток		А (ср.кв.зн.)	1,1	1,1	1,5	2,4	4,1	6,6	8,2
Кратковременный макс. ток		А (ср.кв.зн.)	4,7	4,7	6,5	10,2	17,4	28	35
Номинальная скорость		$мин^{-1}$	3000						
Максимальная скорость		$мин^{-1}$	6000					5000	
Постоянная момента		Н·м/А	0,11±10 %	0,21±10 %	0,31±10 %	0,39±10 %	0,42±10 %	0,37	0,45
Момент инерции ротора (JM)		кг·м²×10⁻⁴ (без тормоза)	0,025	0,051	0,14	0,26	0,87	2,03	2,84
		кг·м²×10⁻⁴ (с тормозом)	0,027	0,054	0,16	0,28	0,97	2,35	3,17
Допустимый момент инерции нагрузки (JL)		Кратен значению (JM)	30*1				20*1	15*1	
Номинальная скорость преобразования мощности		кВт/с (без тормоза)	10,1	19,9	29,0	62,4	65,6	49,8	80,1
		кВт/с (с тормозом)	9,4	18,8	25,4	58	58,8	43	71,8
Допустимая радиальная нагрузка		N	68		245		490		
Допустимая осевая нагрузка		N	58		98		196		
Приблиз. масса		кг (без тормоза)	0,32	0,47	0,82	1,2	2,3	3,5	4,4
		кг (с тормозом)	0,53	0,68	1,3	1,7	3,1	4,5	5,4
Наличие тормоза	Номинальное напряжение		24 В= ±10 %						
	Момент инерции тормоза J	кг·м²×10⁻⁴	0,002		0,0018		0,33		
	Потребляемая мощность (при 20°C)	W	7		9		17	19	
	Потребляемый ток (при 20°C)	А	0,3		0,36		0,70±10 %	0,81±10 %	
	Момент сил статического трения	Н·м (минимум)	0,29		1,27		2,5	7,8	
	Время наложения тормоза	мс (макс.)	35		50				
	Время отпускания	мс (макс.)	20		15				
Основные характеристики	Режим работы		Непрерывная работа						
	Класс изоляции		Класс B					Класс F	
	Температура окружающей среды, рабочая/хранения		От 0 до 40°C/от –20 до 65°C						
	Относительная влажность окружающего воздуха, рабочая/хранения		От 20 до 80 % (без конденсации)					От 20 до 85 % (без конденсации)	
	Класс вибрации		V-15						
	Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм при 500 В= между клеммами питания и клеммой FG						
	Тип корпуса		Полностью закрытый корпус, естественное охлаждение, IP67 (за исключением отверстия вала)						
	Вибропрочность		Вибрационное ускорение 49 м/с²						
	Монтаж		Фланцевый монтаж						


*1 Допустимый момент инерции нагрузки: допустимое значение коэффициента инерции нагрузки (отношения момента инерции нагрузки к моменту инерции ротора), при котором возможна работа двигателя, зависит от конструкции и жесткости механической системы (нагрузки), приводимой в движение. При достаточно высокой жесткости механической системы работа возможна даже при большой инерции нагрузки. Выберите подходящую модель двигателя и убедитесь в возможности его применения.

Механические характеристики (момент-скорость)


R88M-K05030H/T (50 Вт)




R88M-K10030H/T (100 Вт)




R88M-K20030H/T (200 Вт)




R88M-K40030H/T (400 Вт)




R88M-K75030H/T (750 Вт)



R88M-K1K030H/T (1 кВт)



R88M-K1K530H/T (1,5 кВт)



Стандартные серводвигатели 3000 об/мин, 400 В


Номинальные параметры и технические характеристики

Напряжение		400 В						
Серводвигатель модели R88M-K□	**Инкрементный энкодер, 20 разрядов**	**75030F-□**	**1K030F-□**	**1K530F-□**	**2K030F-□**	**3K030F-□**	**4K030F-□**	**5K030F-□**
	Абсолютный энкодер, 17 разрядов	**75030C-□**	**1K030C-□**	**1K530C-□**	**2K030C-□**	**3K030C-□**	**4K030C-□**	**5K030C-□**
Номинальная мощность	W	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Номинальный крутящий момент	Н·м	2,39	3,18	4,77	6,37	9,55	12,7	15,9
Кратковременный пиковый момент	Н·м	7,16	9,55	14,3	19,1	28,6	38,2	47,7
Номинальный ток	A (ср.кв.зн.)	2,4	3,3	4,2	5,7	9,2	9,9	12
Кратковременный макс, ток	A (ср.кв.зн.)	10	14	18	24	39	42	51
Номинальная скорость	мин$^{-1}$	3000						
Максимальная скорость	мин$^{-1}$	5000					4500	
Постоянная момента	Н·м/A	0,78	0,75	0,89	0,87	0,81	0,98	
Момент инерции ротора (JM)	кг·м^2×10^{-4} (без тормоза)	1,61	2,03	2,84	3,68	6,5	12,9	17,4
	кг·м^2×10^{-4} (с тормозом)	1,93	2,35	3,17	4,01	7,85	14,2	18,6
Допустимый момент инерции нагрузки (JL)	Кратен значению (JM)	20*1	15*1					
Номинальная скорость преобразования мощности	кВт/с (без тормоза)	35,5	49,8	80,1	110	140	126	146
	кВт/с (с тормозом)	29,6	43	71,8	101	116	114	136
Допустимая радиальная нагрузка	N	490					784	
Допустимая осевая нагрузка	N	196					343	
Приблиз. масса	кг (без тормоза)	3,1	3,5	4,4	5,3	8,3	11	14
	кг (с тормозом)	4,1	4,5	5,4	6,3	9,4	12,6	16
Наличие тормоза	Номинальное напряжение	24 В= ±10 %						
	Момент инерции тормоза J кг·м^2×10^{-4}	0,33						1,35
	Потребляемая мощность (при 20°C) W	17	19				22	
	Потребляемый ток (при 20°C) A	0,70±10 %	0,81±10 %				0,90±10 %	
	Момент сил статического трения Н·м (минимум)	2,5	7,8			11,8	16,1	
	Время наложения тормоза мс (макс.)	50					110	
	Время отпускания мс (макс.)	15					50	
Основные характеристики	Режим работы	Непрерывная работа						
	Класс изоляции	Класс F						
	Температура окружающей среды, рабочая/хранения	От 0 до 40°C/от –20 до 65°C						
	Относительная влажность окружающего воздуха, рабочая/хранения	От 20 до 85 % (без конденсации)						
	Класс вибрации	V-15						
	Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм при 500 В= между клеммами питания и клеммой FG						
	Тип корпуса	Полностью закрытый корпус, естественное охлаждение, IP67 (за исключением отверстия вала)						
	Вибропрочность	Вибрационное ускорение 49 м/с²						
	Монтаж	Фланцевый монтаж						


*1 Допустимый момент инерции нагрузки: допустимое значение коэффициента инерции нагрузки (отношения момента инерции нагрузки к моменту инерции ротора), при котором возможна работа двигателя, зависит от конструкции и жесткости механической системы (нагрузки), приводимой в движение. При достаточно высокой жесткости механической системы работа возможна даже при большой инерции нагрузки. Выберите подходящую модель двигателя и убедитесь в возможности его применения.

Механические характеристики (момент-скорость)


R88M-K75030F/C (750 Вт)




R88M-K1K030F/C (1 кВт)




R88M-K1K530F/C (1,5 кВт)




R88M-K2K030F/C (2 кВт)




R88M-K3K030F/C (3 кВт)



R88M-K4K030F/C (4 кВт)



R88M-K5K030F/C (5 кВт)



Стандартные серводвигатели 2000 об/мин, 230 В/400 В


Номинальные параметры и технические характеристики

Напряжение			230 В		400 В							
Серводвигатель модели R88M-K□	20-разр. инкрементный		1K020H-□	1K520H-□	40020F-□	60020F-□	1K020F-□	1K520F-□	2K020F-□	3K020F-□	4K020F-□	5K020F-□
	Абсолютный: 17-битный		1K020T-□	1K520T-□	40020C-□	60020C-□	1K020C-□	1K520C-□	2K020C-□	3K020C-□	4K020C-□	5K020C-□
Номинальная мощность		W	1000	1500	400	600	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Номинальный крутящий момент		Н·м	4,77	7,16	1,91	2,86	4,77	7,16	9,55	14,3	19,1	23,9
Кратковременный пиковый момент		Н·м	14,3	21,5	5,73	8,59	14,3	21,5	28,7	43	57,3	71,6
Номинальный ток		А (ср.кв.зн.)	5,7	9,4	1,2	1,5	2,8	4,7	5,9	8,7	10,6	13
Кратковременный макс. ток		А (ср.кв.зн.)	24	40	4,9	6,5	12	20	25	37	45	55
Номинальная скорость		мин$^{-1}$	2000									
Максимальная скорость		мин$^{-1}$	3000									
Постоянная момента		Н·м/А	0,63	0,58	1,27	1,38	1,27	1,16	1,27	1,18	1,40	1,46
Момент инерции ротора (JM)		кг·м^2×10^{-4} (без тормоза)	4,60	6,70	1,61	2,03	4,60	6,70	8,72	12,9	37,6	48
		кг·м^2×10^{-4} (с тормозом)	5,90	7,99	1,90	2,35	5,90	7,99	10	14,2	38,6	48,8
Максимальный момент инерции нагрузки (JL)		Кратен значению (JM)	10*1									
Номинальная скорость преобразования мощности		кВт/с (без тормоза)	49,5	76,5	22,7	40,3	49,5	76,5	105	159	97,1	119
		кВт/с (с тормозом)	38,6	64,2	19,2	34,8	38,6	64,2	91,2	144	94,5	117
Допустимая радиальная нагрузка		N	490							784		
Допустимая осевая нагрузка		N	196							343		
Приблиз. масса		кг (без тормоза)	5,2	6,7	3,1	3,5	5,2	6,7	8	11	15,5	18,6
		кг (с тормозом)	6,7	8,2	4,1	4,5	6,7	8,2	9,5	12,6	18,7	21,8
Наличие тормоза	Номинальное напряжение		24 В= ±10 %									
	Момент инерции тормоза	(J) кг·м^2×10^{-4}	1,35								4,7	
	Потребляемая мощность (20°C)	W	14	19	17		14	19		22	31	
	Потребляемый ток (20°C)	A	0,59±10 %	0,79±10 %	0,70±10 %		0,59±10 %	0,79±10 %		0,90±10 %	1,3±10 %	1,3 ±10 %
	Момент сил статического трения	Н·м (минимум)	4,9	13,7	2,5		4,9	13,7		16,2	24,5	
	Время наложения тормоза	мс (макс.)	80	100	50		80	100		110	80	
	Время отпускания	мс (макс.)	70	50	15		70	50			25	
Основные характеристики	Режим работы		Непрерывная работа									
	Класс изоляции		Класс F									
	Температура окружающей среды, рабочая/хранения		От 0 до 40°C/от –20 до 85°C									
	Относительная влажность окружающего воздуха, рабочая/хранения		От 20 до 85 % (без конденсации)									
	Класс вибрации		V-15									
	Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм при 500 В= между клеммами питания и клеммой FG									
	Тип корпуса		Полностью закрытый корпус, естественное охлаждение, IP67 (за исключением отверстия вала)									
	Вибропрочность		Вибрационное ускорение 49 м/с^2									
	Монтаж		Фланцевый монтаж									


*1 Допустимый момент инерции нагрузки: допустимое значение коэффициента инерции нагрузки (отношения момента инерции нагрузки к моменту инерции ротора), при котором возможна работа двигателя, зависит от конструкции и жесткости механической системы (нагрузки), приводимой в движение. При достаточно высокой жесткости механической системы работа возможна даже при большой инерции нагрузки. Выберите подходящую модель двигателя и убедитесь в возможности его применения.

Механические характеристики (момент-скорость)


R88M-K1K020H/T (230 В, 1 кВт)




R88M-K1K520H/T (230 В, 1,5 кВт)




R88M-K40020F/C (400 В, 400 кВт)



R88M-K60020F/C (400 В, 600 кВт)




R88M-K1K020F/C (400 В, 1 кВт)




R88M-K1K520F/C (400 В, 1,5 кВт)




R88M-K2K020F/C (400 В, 2 кВт)




R88M-K3K020F/C (400 В, 3 кВт)



R88M-K4K020F/C (400 В, 4 кВт)



R88M-K5K020F/C (400 В, 5 кВт)



Стандартные серводвигатели 1500 об/мин, 400 В


Номинальные параметры и технические характеристики

Напряжение питания			400 В		
Серводвигатель модели R88M-K□		Абсолютный энкодер, 17 разрядов	7K515C-□	11K015C-□	15K015C-□
Номинальная мощность		W	7500	11000	15000
Номинальный крутящий момент		Н·м	47,8	70,0	95,5
Кратковременный пиковый момент		Н·м	119,0	175,0	224,0
Номинальный ток		A (ср.кв.зн.)	22,0	27,1	33,1
Кратковременный макс. ток		A (ср.кв.зн.)	83	101	118
Номинальная скорость		мин$^{-1}$	1500		
Максимальная скорость		мин$^{-1}$	3000	2000	
Постоянная момента		Н·м/A	1,54	1,84	2,10
Момент инерции ротора (JM)		кг·м^2×10^{-4} (без тормоза)	101	212	302
		кг·м^2×10^{-4} (с тормозом)	107	220	311
Допустимый момент инерции нагрузки (JL)		Кратен значению (JM)	10*1		
Номинальная скорость преобразования мощности		кВт/с (без тормоза)	226	231	302
		кВт/с (с тормозом)	213	223	293
Допустимая радиальная нагрузка		N	1176	2254	
Допустимая осевая нагрузка		N	490	686	
Приблиз. масса		кг (без тормоза)	36,4	52,7	70,2
		кг (с тормозом)	40,4	58,9	76,3
Наличие тормоза	Номинальное напряжение		24 В= ±10 %		
	Момент инерции тормоза J	кг·м^2×10^{-4}	4,7	7,1	
	Потребляемая мощность (при 20°C)	W	34	26	
	Потребляемый ток (при 20°C)	A	1,4±10 %	1,08±10 %	
	Момент сил статического трения	Н·м (минимум)	58,8	100	
	Время наложения тормоза	мс (макс.)	150	300	
	Время отпускания	мс (макс.)	50	140	
Основные характеристики	Режим работы		Непрерывная работа		
	Класс изоляции		Класс F		
	Температура окружающей среды, рабочая/хранения		От 0 до 40°C/от –20 до 65°C		
	Относительная влажность окружающего воздуха, рабочая/хранения		Отн. влажн. от 20 до 85 % (без конденсации)		
	Класс вибрации		V-15		
	Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм при 500 В= между клеммами питания и клеммой FG		
	Тип корпуса		Полностью закрытый корпус, естественное охлаждение, IP67 (за исключением отверстия вала)		
	Вибропрочность		Вибрационное ускорение 49 м/с²		
	Монтаж		Фланцевый монтаж		


*1 Допустимый момент инерции нагрузки: допустимое значение коэффициента инерции нагрузки (отношения момента инерции нагрузки к моменту инерции ротора), при котором возможна работа двигателя, зависит от конструкции и жесткости механической системы (нагрузки), приводимой в движение. При достаточно высокой жесткости механической системы работа возможна даже при большой инерции нагрузки. Выберите подходящую модель двигателя и убедитесь в возможности его применения.

Механические характеристики (момент-скорость)

R88M-K7K515C (7,5 кВт)



R88M-K11K015C (11 кВт)



R88M-K15K015C (15 кВт)



Стандартные серводвигатели 1000 об/мин, 230 В/400 В

Номинальные параметры и технические характеристики

Напряжение питания		230 В	400 В				
Серводвигатель модели R88M-K□	**20-разр. инкрементный**	**90010H-□**	**90010F-□**	**2K010F-□**	**3K010F-□**		
	Абсолютный: 17-битный	**90010T-□**	**90010C-□**	**2K010C-□**	**3K010C-□**	**4K510C-□**	**6K010C-□**
Номинальная мощность	W	900	900	2000	3000	4500	6000
Номинальный крутящий момент	Н·м	8,59		19,1	28,7	43,0	57,3
Кратковременный пиковый момент	Н·м	19,3		47,7	71,7	107,0	143,0
Номинальный ток	A (ср.кв.зн.)	7,6	3,8	8,5	11,3	14,8	19,4
Кратковременный макс. ток	A (ср.кв.зн.)	24	12	30	40	55	74
Номинальная скорость	мин$^{-1}$	1000					
Максимальная скорость	мин$^{-1}$	2000					
Постоянная момента	Н·м/A	0,86	1,72	1,76	1,92	2,05	2,08
Момент инерции ротора (JM)	кг·м^2×10^{-4} (без тормоза)	6,70		30,3	48,4	79,1	101
	кг·м^2×10^{-4} (с тормозом)	7,99		31,4	49,2	84,4	107
Допустимый момент инерции нагрузки (JL)	Кратен значению (JM)	10*1					
Номинальная скорость преобразования мощности	кВт/с (без тормоза)	110		120	170	233	325
	кВт/с (с тормозом)	92,4		116	167	219	307
Допустимая радиальная нагрузка	N	686		1176	1470		1764
Допустимая осевая нагрузка	N	196		490			588
Приблиз. масса	кг (без тормоза)	6,7		14	20	29,4	36,4
	кг (с тормозом)	8,2		17,5	23,5	33,3	40,4
Наличие тормоза	Номинальное напряжение	24 В= ±10 %					
	Момент инерции тормоза J	кг·м^2×10^{-4}	1,35		4,7		
	Потребляемая мощность (при 20°C)	W	19	31	34		
	Потребляемый ток (при 20°C)	A	0,79±10 %	1,3±10 %	1,4±10 %		
	Момент сил статического трения	Н·м (минимум)	13,7	24,5	58,8		
	Время наложения тормоза	мс (макс.)	100	80	150		
	Время отпускания	мс (макс.)	50	25	50		
Основные характеристики	Режим работы	Непрерывная работа					
	Класс изоляции	Класс F					
	Температура окружающей среды, рабочая/хранения	От 0 до 40°C/от –20 до 65°C					
	Относительная влажность окружающего воздуха, рабочая/хранения	Отн. влажн. от 20 до 85 % (без конденсации)					
	Класс вибрации	V-15					
	Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм при 500 В= между клеммами питания и клеммой FG					
	Тип корпуса	Полностью закрытый корпус, естественное охлаждение, IP67 (за исключением отверстия вала)					
	Вибропрочность	Вибрационное ускорение 49 м/с²					
	Монтаж	Фланцевый монтаж					

*1 Допустимый момент инерции нагрузки: допустимое значение коэффициента инерции нагрузки (отношения момента инерции нагрузки к моменту инерции ротора), при котором возможна работа двигателя, зависит от конструкции и жесткости механической системы (нагрузки), приводимой в движение. При достаточно высокой жесткости механической системы работа возможна даже при большой инерции нагрузки. Выберите подходящую модель двигателя и убедитесь в возможности его применения.

Механические характеристики (момент-скорость)


R88M-K90010H/T/F/C



R88M-K2K010F/C




R88M-K3K010F/C



R88M-K4K510C



R88M-K6K010C



Высокоинерционные серводвигатели 3000 об/мин, 230 В


Номинальные параметры и технические характеристики

Напряжение			230 В		
Серводвигатель модели R88M-KH□		Инкрементный энкодер, 20 разрядов	20030H-□	40030H-□	75030H-□
		Абсолютный энкодер, 17 разрядов	20030T-□	40030T-□	75030T-□
Номинальная мощность		W	200	400	750
Номинальный крутящий момент		Н·м	0,64	1,3	2,4
Кратковременный пиковый момент		Н·м	1,91	3,8	7,1
Номинальный ток		А (ср.кв.зн.)	1,6	2,6	4,0
Кратковременный макс. ток		А (ср.кв.зн.)	6,9	11,0	17,0
Номинальная скорость		$мин^{-1}$	3000		
Максимальная скорость		$мин^{-1}$	5000		4500
Постоянная момента		Н·м/А	0,29±10 %	0,36±10 %	0,45±10 %
Момент инерции ротора (JM)		$кг·м^2×10^{-4}$ (без тормоза)	0,42	0,67	1,51
		$кг·м^2×10^{-4}$ (с тормозом)	0,45	0,70	1,61
Допустимый момент инерции нагрузки (JL)		Кратен значению (JM)	30*1		20*1
Номинальная скорость преобразования мощности		кВт/с (без тормоза)	9,58	24,1	37,7
		кВт/с (с тормозом)	9,06	23,3	35,3
Допустимая радиальная нагрузка		N	245		392
Допустимая осевая нагрузка		N	98		147
Приблиз. масса		кг (без тормоза)	0,96	1,4	2,5
		кг (с тормозом)	1,4	1,8	3,3
Наличие тормоза	Номинальное напряжение		24 В= ±5 %		
	Момент инерции тормоза J	$кг·м^2×10^{-4}$	0,018		0,075
	Потребляемая мощность (при 20°C)	W	9		10
	Потребляемый ток (при 20°C)	A	0,36		0,42
	Момент сил статического трения	Н·м (минимум)	1,27		2,45
	Время наложения тормоза	мс (макс.)	50		70
	Время отпускания	мс (макс.)	15		20
Основные характеристики	Режим работы		Непрерывная работа		
	Класс изоляции		Класс B		
	Температура окружающей среды, рабочая/хранения		От 0 до 40°C/от –20 до 65°C		
	Относительная влажность окружающего воздуха, рабочая/хранения		Отн. влажн. от 20 до 85 % (без конденсации)		
	Класс вибрации		V-15		
	Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм при 500 В= между клеммами питания и клеммой FG		
	Тип корпуса		Полностью закрытый корпус, самоохлаждение, IP65 (за исключением отверстий для вала и проводов)		
	Вибропрочность		Вибрационное ускорение 49 $м/с^2$		
	Монтаж		Фланцевый монтаж		


*1 Допустимый момент инерции нагрузки: допустимое значение коэффициента инерции нагрузки (отношения момента инерции нагрузки к моменту инерции ротора), при котором возможна работа двигателя, зависит от конструкции и жесткости механической системы (нагрузки), приводимой в движение. При достаточно высокой жесткости механической системы работа возможна даже при большой инерции нагрузки. Выберите подходящую модель двигателя и убедитесь в возможности его применения.

Механические характеристики (момент-скорость)


R88M-KH20030H/T (230 В, 200 Вт)



R88M-KH40030H/T (230 В, 400 Вт)



R88M-KH75030H/T (230 В, 750 Вт)



Высокоинерционные серводвигатели 2000 и 1500 об/мин, 400 В


Номинальные параметры и технические характеристики

Об/мин, напряжение		2000 об/мин, 400 В						1500 об/мин, 400 В
Серводвигатель модели R88M-KH□	20-разр. инкрементный	1K020F-□	1K520F-□	2K020F-□	3K020F-□	4K020F-□	5K020F-□	
	Абсолютный: 17-битный	1K020C-□	1K520C-□	2K020C-□	3K020C-□	4K020C-□	5K020C-□	7K515C-□
Номинальная мощность	W	1000	1500	2000	3000	4000	5000	7500
Номинальный крутящий момент	Н·м	4,77	7,16	9,55	14,3	19,1	23,9	47,8
Кратковременный пиковый момент	Н·м	14,3	21,5	28,6	43,0	57,3	71,6	119
Номинальный ток	A (ср.кв.зн.)	2,9	4,7	5,5	8,0	10,5	13,0	22,0
Кратковременный макс. ток	A (ср.кв.зн.)	12	20	24	34	45	55	83
Номинальная скорость	$мин^{-1}$	2000						1500
Максимальная скорость	$мин^{-1}$	3000						3000
Постоянная момента	Н·м/A	1,27	1,16	1,31	1,34	1,38	1,39	1,54
Момент инерции ротора (JM)	кг·м²×10⁻⁴ (без тормоза)	24,7	37,1	57,8	90,2	112	162	273
	кг·м²×10⁻⁴ (с тормозом)	26,0	38,4	62,9	95,3	117	167	279
Максимальный момент инерции нагрузки (JL)	Кратен значению (JM)	5*1						
Номинальная скорость преобразования мощности	кВт/с (без тормоза)	9,2	13,8	15,8	22,7	32,5	35,1	86,7
	кВт/с (с тормозом)	8,8	13,4	14,5	21,5	31,1	34,1	85,1
Допустимая радиальная нагрузка	N	490		784				1176
Допустимая осевая нагрузка	N	196		343				490
Приблиз. масса	кг (без тормоза)	6,7	8,6	12,2	16,0	18,6	23,0	42,3
	кг (с тормозом)	8,1	10,1	15,5	19,2	21,8	26,2	46,2
Наличие тормоза: Номинальное напряжение		24 В= ±10 %						
Момент инерции тормоза	(J) кг·м²×10⁻⁴	1,35		4,7				
Потребляемая мощность (20°C)	W	14	19	31				34
Потребляемый ток (20°C)	A	0,59±10 %	0,79±10 %	1,30±10 %				1,40±10 %
Момент сил статического трения	Н·м (минимум)	4,9	13,7	24,5				58,8
Время наложения тормоза	мс (макс.)	80	100	80				150
Время отпускания	мс (макс.)	70	50	25				50
Основные характеристики: Режим работы		Непрерывная работа						
Класс изоляции		Класс F						
Температура окружающей среды, рабочая/хранения		От 0 до 40°C/от –20 до 65°C						
Относительная влажность окружающего воздуха, рабочая/хранения		Отн. влажн. от 20 до 85 % (без конденсации)						
Класс вибрации		V-15						
Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм при 500 В= между клеммами питания и клеммой FG						
Тип корпуса		Полностью закрытый корпус, естественное охлаждение, IP67 (за исключением отверстия вала)						
Вибропрочность		Вибрационное ускорение 49 м/с²						
Монтаж		Фланцевый монтаж						


*1 Допустимый момент инерции нагрузки: допустимое значение коэффициента инерции нагрузки (отношения момента инерции нагрузки к моменту инерции ротора), при котором возможна работа двигателя, зависит от конструкции и жесткости механической системы (нагрузки), приводимой в движение. При достаточно высокой жесткости механической системы работа возможна даже при большой инерции нагрузки. Выберите подходящую модель двигателя и убедитесь в возможности его применения.

Механические характеристики (момент-скорость)


R88M-KH1K020F/C (400 В, 1 кВт)




R88M-KH1K520F/C (400 В, 1,5 кВт)




R88M-KH2K020F/C (400 В, 2 кВт)




R88M-KH3K020F/C (400 В, 3 кВт)




R88M-KH4K020F/C (400 В, 4 кВт)



R88M-KH5K020F/C (400 В, 5 кВт)



R88M-KH7K515C (7,5 кВт)




Размеры

Стандартные серводвигатели


Серводвигатели 3000 об/мин (230 В, 50–100 Вт)

Размеры, мм	Без тормоза		С тормозом		LN	Размеры вала	Приблиз. масса, кг	
Модель	LL	LM	LL	LM		Резьба × Глубина	Без тормоза	С тормозом
R88M-K05030(H/T)-□S2	72	48	102	78	23	M3 × 6L	0,32	0,53
R88M-K10030(H/T)-□S2	92	68	122	98	43		0,47	0,68




Серводвигатели 3000 об/мин (230 В, 200–750 Вт)

Размеры, мм	Без тормоза			С тормозом			LR	Поверхность фланца						Размеры вала							Приблиз. масса, кг	
Модель	LL	LM	KL1	LL	LM	KL1		LB	LC	LD	LE	LG	LZ	S	K	QK	H	B	T	Резьба × Глубина	Без тормоза	С тормозом
R88M-K20030(H/T)-□S2	79,5	56,5	52,5	116	93	52,5	30	50h7	60	70	3	6,5	4,5	11h6	20	18	8,5	4h9	4	M4 × 8L	0,82	1,3
R88M-K40030(H/T)-□S2	99	76	52,5	135,5	112,5	52,5								14h6	25	22,5	11	5h9	5	M5 × 10L	1,2	1,7
R88M-K75030(H/T)-□S2	112,2	86,2	60	148,2	122,2	61,6	35	70h7	80	90		8	6	19h6		22	15,5	6h9	6		2,3	3,1




Серводвигатели 3000 об/мин (230 В, 1–1,5 кВт/400 В, 750 Вт–5 кВт)

Размеры, мм		Без тормоза					С тормозом					LR	Поверхность фланца						Размеры вала							Приблиз. масса, кг	
Напряжение	Модель R88M-K□	LL	LM	KB1	KB2	KL1	LL	LM	KB1	KB2	KL1		LA	LB	LC	LD	LE	LG	S	Резьба × Глубина	K	QK	H	B	T	Без тормоза	С тормозом
230	1K030(H/T)-□S2	141	97	66	119	101	168	124	66	146	101	55	135	95h7	100	115	3	10	19h6	M5 × 12L	45	42	15,5	6h9	6	3,5	4,5
	1K530(H/T)-□S2	159,5	115,5	84,5	137,5		186,5	142,5	84,5	164,5																4,4	5,4
400	75030(F/C)-□S2	131,5	87,5	56,5	109,5		158,5	114,5	53,5	136,5	103															3,1	4,1
	1K030(F/C)-□S2	141	97	66	119		168	124	63	146																3,5	4,5
	1K530(F/C)-□S2	159,5	115,5	84,5	137,5		186,5	142,5	81,5	164,5																4,4	5,4
	2K030(F/C)-□S2	178,5	134,5	103,5	156,5		205,5	161,5	100,5	183,5																5,3	6,3
	3K030(F/C)-□S2	190	146	112	168	113	215	171	112	193	113		162	110h7	120	145		12	22h6			41	18	8h9	7	8,3	9,4
	4K030(F/C)-□S2	208	164	127	186	118	233	189	127	211	118	65	165		130		6		24h6	M8 × 20L	55	51	20			11	12,6
	5K030(F/C)-□S2	243	199	162	221		268	224	162	246																14	16




Серводвигатели 2000 об/мин (230 В, 1–1,5 кВт/400 В, 400 Вт–5 кВт)

Размеры, мм		Без тормоза					С тормозом					LR	Поверхность фланца							Размеры вала							Приблиз. масса, кг	
Напряжение	Модель R88M-K□	LL	LM	KB1	KB2	KL1	LL	LM	KB1	KB2	KL1		LA	LB	LC	LD	LE	LG	LZ	S	Резьба × Глубина	K	QK	H	B	T	Без тормоза	С тормозом
230	1K020(H/T)-□S2	138	94	60	116	116	163	119	60	141	116	55	165	110^{h7}	130	145	6	12	9	22^{h6}	M5× 12L	45	41	18	8^{h9}	7	5,2	6,7
	1K520(H/T)-□S2	155,5	111,5	77,5	133,5		180,5	136,5	77,5	158,5																	6,7	8,2
400	40020(F/C)-□S2	131,5	87,5	56,5	109,5	101	158,5	114,5	53,5	136,5	103		135	95^{h7}	100	115	3	10		19^{h6}			42	15,5	6^{h9}	6	3,1	4,1
	60020(F/C)-□S2	141	97	66	119		168	124	63	146																	3,5	4,5
	1K020(F/C)-□S2	138	94	60	116	116	163	119	57	141	118		165	110^{h7}	130	145	6	12		22^{h6}			41	18	8^{h9}	7	5,2	6,7
	1K520(F/C)-□S2	155,5	111,5	77,5	133,5		180,5	136,5	74,5	158,5																	6,7	8,2
	2K020(F/C)-□S2	173	129	95	151		198	154	92	176																	8	9,5
	3K020(F/C)-□S2	208	164	127	186	118	233	189	127	211		65								24^{h6}	M8× 20L	55	51	20			11	12,6
	4K020(F/C)-□S2	177	133	96	155	140	202	158	96	180	140	70	233	$114,3^{h7}$	176	200	3,2	18	13,5	35^{h6}	M12 × 25L		50	30	10^{h9}	8	15,5	18,7
	5K020(F/C)-□S2	196	152	115	174		221	177	115	199																	18,6	21,8




Серводвигатели 1500 об/мин (400 В, 7,5 кВт)

Размеры, мм		Без тормоза							С тормозом							Приблиз. масса, кг	
Напряжение	Модель R88M-K□	LL	LM	KB1	KB2	L1	L2	L3	LL	LM	KB1	KB2	L1	L2	L3	Без тормоза	С тормозом
400	7K515C-□S2	312	268	219	290	117,5	117,5	149	337	293	253	315	117,5	152,5	183	36,4	40,4




Серводвигатели 1500 об/мин (400 В, 11–15 кВт)

Размеры, мм		Без тормоза							С тормозом							Приблиз. масса, кг	
Напряжение	Модель R88M-K□	LL	LM	KB1	KB2	L1	L2	L3	LL	LM	KB1	KB2	L1	L2	L3	Без тормоза	С тормозом
400	11K015C-□S2	316	272	232	294	124,5	124,5	162	364	320	266	342	124,5	159,5	196	52,7	58,9
	15K015C-□S2	384	340	300	362	158,5	158,5	230	432	388	334	410	158,5	193,5	264	70,2	76,3




Серводвигатели 1000 об/мин (230 В, 900 Вт/400 В, 900 Вт–3 кВт)

Размеры, мм		Без тормоза					С тормозом					LR	Поверхность фланца							Размеры вала							Приблиз. масса, кг	
Напряжение	Модель R88M-K□	LL	LM	KB1	KB2	KL1	LL	LM	KB1	KB2	KL1		LA	LB	LC	LD	LE	LG	LZ	S	Резьба × Глубина	K	QK	H	B	T	Без тормоза	С тормозом
230	90010(H/T)-□S2	155,5	111,5	77,5	133,5	116	180,5	136,5	77,5	158,5	116	70	165	110h7	130	145	6	12	9	22h6	M5× 12L	45	41	18	8h9	7	6,7	8,2
400	90010(F/C)-□S2								74,5		118																	
	2K010(F/C)-□S2	163,5	119,5	82,5	141,5	140	188,5	144,5	82,5	166,5	140	80	233	114,3h7	176	200	3,2	18	13,5	35h6	M12× 25L	55	50	30	10h9	8	14	17,5
	3K010(F/C)-□S2	209,5	165,5	128,5	187,5		234,5	190,5	128,5	212,5																	20	23,5




Серводвигатели 1000 об/мин (400 В, 4,5 кВт)

Размеры, мм		Без тормоза						С тормозом						Приблиз. масса, кг	
Напряжение	Модель R88M-K□	LL	LM	KB1	KB2	L1	L2	LL	LM	KB1	KB2	L1	L2	Без тормоза	С тормозом
400	4K510C-□S2	266	222	185	244	98	98	291	247	185	269	98	133	29,4	33,3



Серводвигатели 1000 об/мин (400 В, 6 кВт)


Размеры, мм		Без тормоза							С тормозом							Приблиз. масса, кг	
Напряжение	Модель R88M-K□	LL	LM	KB1	KB2	L1	L2	L3	LL	LM	KB1	KB2	L1	L2	L3	Без тормоза	С тормозом
400	6K010C-□S2	312	268	219	290	117,5	117,5	149	337	293	253	315	117,5	152,5	183	36,4	40,4




Высокоинерционные серводвигатели


Серводвигатели 3000 об/мин (230 В, 200–750 Вт)

Размеры, мм		Без тормоза		С тормозом		KB1	LR	Поверхность фланца					Размеры вала							Приблиз. масса, кг	
Напряжение	Модель R88M-KH□	L	LL	L	LL			LA	LB	LC	LG	LZ	S	Резьба x глубина	K	QK	H	B	T	Без тормозом	С тормозом
230	20030(H/T)-□S2-D	129	99	165,5	135,5	42	30	70	50^{h7}	60	6,5	4,5	11^{h6}	M4×8L	20	18	8,5	4^{h9}	4	0,96	1,4
	40030(H/T)-□S2-D	148,5	118,5	185	155	61,5							14^{h6}	M5×10L	25	22,5	11	5^{h9}	5	1,4	1,8
	75030(H/T)-□S2-D	162,2	127,2	199,2	164,2	67,2	35	90	70^{h7}	80	8	6	19^{h6}	M5×10L	25	22	15,5	6^{h9}	6	2,5	3,3





(Размеры валов со шпонкой и резьбой)



Назначение контактов разъема энкодера




Длина кабеля 300±30
Разъем по выбору
Производство Hypertac
SRUC-17G-MRWN040
(штыревой)

Разъем энкодера	
№ вывода	Сигнал
1	Бат. — (0 В)
2	Бат. +
3	S +
4	S –
5—7	Не использ.
8	E5V (питание)
9	E0V (питание)
10—17	Не использ.
Корпус разъема	FG (заземление)

*Примечание: выводы 1 и 2 используются только в моделях с абс. энкодером.

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: SPOC-17H-FRON169

Назначение контактов разъема питания и тормоза



Длина кабеля 300±30
Разъем по выбору
Производство Hypertac
SRUC-06J-MSCN236
(штыревой)


Разъем питания и тормоза	
№ вывода	Мощность
1	Фаза U
2	Фаза V
3	Фаза W
4	*Вывод тормоза
5	*Вывод тормоза
6	FG (заземление)


*Примечание: выводы 4 и 5 используются только в моделях с тормозом.

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: SPOC-06K-FSDN169


Серводвигатели 2000 об/мин (400 В, 1–5 кВт)

Размеры, мм		Без тормоза					С тормозом					LR	Поверхность фланца							Размеры вала						Приблиз. масса, кг	
Напряжение	Модель R88M-KH□	LL	LM	KB1	KB2	KL1	LL	LM	KB1	KB2	KL1		LA	LB	LC	LD	LE	LG	LZ	S	K	QK	H	B	T	Без тормозом	С тормозом
400	1K020(F/C)-□S1	173	129	95	151	116	201	157	92	179	118	70	165	110^{h7}	130	145	6	12	9	22^{h6}	45	41	18	8^{h9}	7	6,7	8,1
	1K520(F/C)-□S1	190,5	146,5	112,5	168,5		218,5	174,5	109,5	196,5																8,6	10,1
	2K020(F/C)-□S1	177	133	96	155	140	206	162	96	184	140	80	233	$114,3^{h7}$	176	200	3,2	18	13,5	35^{h6}	55	50	30	10^{h9}	8	12,2	15,5
	3K020(F/C)-□S1	196	152	115	174		225	181	115	203																16,0	19,2
	4K020(F/C)-□S1	209,5	165,5	128,5	187,5		238,5	194,5	128,5	216,5																18,6	21,8
	5K020(F/C)-□S1	238,5	194,5	157,5	216,5		267,5	223,5	157,5	245,5																23,0	26,2






Вал



Серводвигатели 1500 об/мин (400 В, 7,5 кВт)


Размеры, мм		Без тормоза							С тормозом							Приблиз. масса, кг	
Напряжение	Модель R88M-KH□	LL	LM	KB1	KB2	L1	L2	L3	LL	LM	KB1	KB2	L1	L2	L3	Без тормоза	С тормозом
400	7K515C-□S1	357	313	264	335	146,5	146,5	194	382	338	298	360	146,5	181,5	228	42,3	46,2



Информация для заказа

(Смотрите раздел сервоприводов)

② Варианты приводов



Сервопривод Accurax G5
Модель с портом EtherCAT




④ Удлинительный кабель для абсолютного энкодера (с держателем аккумулятора)

Стандартные серводвигатели




⑤ Кабель питания
③ Кабель энкодера
⑥ Кабель тормоза




① 3000 об/мин (50 Вт–750 Вт)



Кабель питания/
⑤ кабель питания и тормоза
③ Кабель энкодера



① 3000 об/мин (750 Вт–5 кВт)
2000 об/мин (400 Вт–5 кВт)
1000 об/мин (900 Вт–3 кВт)




① 1500 об/мин (7,5 кВт–15 кВт)
1000 об/мин (4,5 кВт–6 кВт)

Высокоинерционные серводвигатели




Кабель питания/
⑤ кабель питания и тормоза
③ Кабель энкодера




① 3000 об/мин (200 Вт–750 Вт)



Кабель питания/
⑤ кабель питания и тормоза
③ Кабель энкодера



① 2000 об/мин (1 кВт–5 кВт)



① 1500 об/мин (7,5 кВт)

Примечание: Цифры ①②③… указывают рекомендуемую последовательность выбора серводвигателя и кабелей

Серводвигатель

① Выберите двигатель семейства R88M-K или R88M-KH, используя таблицы двигателей на следующих страницах.

Сервопривод

② Подробнее о технических характеристиках приводов и выборе принадлежностей см. в техническом описании сервоприводов Accurax G5.

Стандартные серводвигатели

Серводвигатели 3000 об/мин (50–5000 Вт)

Обознач.	Характеристики					Модель серводвигателя	Совместимые сервоприводы ②
	Напряжение	Энкодер и конструкция		Номинальный крутящий момент	Кол-во входов		G5 EtherCAT
①  230 В (50–750 Вт)  230 В (1–1,5 кВт) 400 В (750 Вт–5 кВт)	230 В	**Инкрементный энкодер, 20 разрядов** Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	0,16 Н·м	50 Вт	R88M-K05030H-S2	R88D-KN01H-ECT
				0,32 Н·м	100 Вт	R88M-K10030H-S2	R88D-KN01H-ECT
				0,64 Н·м	200 Вт	R88M-K20030H-S2	R88D-KN02H-ECT
				1,3 Н·м	400 Вт	R88M-K40030H-S2	R88D-KN04H-ECT
				2,4 Н·м	750 Вт	R88M-K75030H-S2	R88D-KN08H-ECT
				3,18 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K030H-S2	R88D-KN15H-ECT
				4,77 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K530H-S2	R88D-KN15H-ECT
			С тормозом	0,16 Н·м	50 Вт	R88M-K05030H-BS2	R88D-KN01H-ECT
				0,32 Н·м	100 Вт	R88M-K10030H-BS2	R88D-KN01H-ECT
				0,64 Н·м	200 Вт	R88M-K20030H-BS2	R88D-KN02H-ECT
				1,3 Н·м	400 Вт	R88M-K40030H-BS2	R88D-KN04H-ECT
				2,4 Н·м	750 Вт	R88M-K75030H-BS2	R88D-KN08H-ECT
				3,18 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K030H-BS2	R88D-KN15H-ECT
				4,77 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K530H-BS2	R88D-KN15H-ECT
		Абсолютный энкодер, 17 разрядов Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	0,16 Н·м	50 Вт	R88M-K05030T-S2	R88D-KN01H-ECT
				0,32 Н·м	100 Вт	R88M-K10030T-S2	R88D-KN01H-ECT
				0,64 Н·м	200 Вт	R88M-K20030T-S2	R88D-KN02H-ECT
				1,3 Н·м	400 Вт	R88M-K40030T-S2	R88D-KN04H-ECT
				2,4 Н·м	750 Вт	R88M-K75030T-S2	R88D-KN08H-ECT
				3,18 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K030T-S2	R88D-KN15H-ECT
				4,77 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K530T-S2	R88D-KN15H-ECT
			С тормозом	0,16 Н·м	50 Вт	R88M-K05030T-BS2	R88D-KN01H-ECT
				0,32 Н·м	100 Вт	R88M-K10030T-BS2	R88D-KN01H-ECT
				0,64 Н·м	200 Вт	R88M-K20030T-BS2	R88D-KN02H-ECT
				1,3 Н·м	400 Вт	R88M-K40030T-BS2	R88D-KN04H-ECT
				2,4 Н·м	750 Вт	R88M-K75030T-BS2	R88D-KN08H-ECT
				3,18 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K030T-BS2	R88D-KN15H-ECT
				4,77 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K530T-BS2	R88D-KN15H-ECT
	400 В	**Инкрементный энкодер, 20 разрядов** Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	2,39 Н·м	750 Вт	R88M-K75030F-S2	R88D-KN10F-ECT
				3,18 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K030F-S2	R88D-KN15F-ECT
				4,77 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K530F-S2	R88D-KN15F-ECT
				6,37 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K030F-S2	R88D-KN20F-ECT
				9,55 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K030F-S2	R88D-KN30F-ECT
				12,7 Н·м	4000 Вт	R88M-K4K030F-S2	R88D-KN50F-ECT
				15,9 Н·м	5000 Вт	R88M-K5K030F-S2	R88D-KN50F-ECT
			С тормозом	2,39 Н·м	750 Вт	R88M-K75030F-BS2	R88D-KN10F-ECT
				3,18 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K030F-BS2	R88D-KN15F-ECT
				4,77 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K530F-BS2	R88D-KN15F-ECT
				6,37 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K030F-BS2	R88D-KN20F-ECT
				9,55 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K030F-BS2	R88D-KN30F-ECT
				12,7 Н·м	4000 Вт	R88M-K4K030F-BS2	R88D-KN50F-ECT
				15,9 Н·м	5000 Вт	R88M-K5K030F-BS2	R88D-KN50F-ECT
		Абсолютный энкодер, 17 разрядов Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	2,39 Н·м	750 Вт	R88M-K75030C-S2	R88D-KN10F-ECT
				3,18 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K030C-S2	R88D-KN15F-ECT
				4,77 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K530C-S2	R88D-KN15F-ECT
				6,37 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K030C-S2	R88D-KN20F-ECT
				9,55 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K030C-S2	R88D-KN30F-ECT
				12,7 Н·м	4000 Вт	R88M-K4K030C-S2	R88D-KN50F-ECT
				15,9 Н·м	5000 Вт	R88M-K5K030C-S2	R88D-KN50F-ECT
			С тормозом	2,39 Н·м	750 Вт	R88M-K75030C-BS2	R88D-KN10F-ECT
				3,18 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K030C-BS2	R88D-KN15F-ECT
				4,77 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K530C-BS2	R88D-KN15F-ECT
				6,37 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K030C-BS2	R88D-KN20F-ECT
				9,55 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K030C-BS2	R88D-KN30F-ECT
				12,7 Н·м	4000 Вт	R88M-K4K030C-BS2	R88D-KN50F-ECT
				15,9 Н·м	5000 Вт	R88M-K5K030C-BS2	R88D-KN50F-ECT

Серводвигатели 2000 об/мин (1–5 кВт)

Обознач.	Характеристики					Модель серводвигателя	Совместимые сервоприводы ②
	Напряжение	Энкодер и конструкция		Номинальный крутящий момент	Кол-во входов		G5 EtherCAT
① 	230 В	**Инкрементный энкодер, 20 разрядов** Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K020H-S2	R88D-KN10H-ECT
				7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K520H-S2	R88D-KN15H-ECT
			С тормозом	4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K020H-BS2	R88D-KN10H-ECT
				7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K520H-BS2	R88D-KN15H-ECT
		Абсолютный энкодер, 17 разрядов Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K020T-S2	R88D-KN10H-ECT
				7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K520T-S2	R88D-KN15H-ECT
			С тормозом	4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K020T-BS2	R88D-KN10H-ECT
				7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K520T-BS2	R88D-KN15H-ECT
	400 В	**Инкрементный энкодер, 20 разрядов** Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	1,91 Н·м	400 Вт	R88M-K40020F-S2	R88D-KN06F-ECT
				2,86 Н·м	600 Вт	R88M-K60020F-S2	R88D-KN06F-ECT
				4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K020F-S2	R88D-KN10F-ECT
				7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K520F-S2	R88D-KN15F-ECT
				9,55 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K020F-S2	R88D-KN20F-ECT
				14,3 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K020F-S2	R88D-KN30F-ECT
				19,1 Н·м	4000 Вт	R88M-K4K020F-S2	R88D-KN50F-ECT
				23,9 Н·м	5000 Вт	R88M-K5K020F-S2	R88D-KN50F-ECT
			С тормозом	1,91 Н·м	400 Вт	R88M-K40020F-BS2	R88D-KN06F-ECT
				2,86 Н·м	600 Вт	R88M-K60020F-BS2	R88D-KN06F-ECT
				4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K020F-BS2	R88D-KN10F-ECT
				7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K520F-BS2	R88D-KN15F-ECT
				9,55 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K020F-BS2	R88D-KN20F-ECT
				14,3 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K020F-BS2	R88D-KN30F-ECT
				19,1 Н·м	4000 Вт	R88M-K4K020F-BS2	R88D-KN50F-ECT
				23,9 Н·м	5000 Вт	R88M-K5K020F-BS2	R88D-KN50F-ECT
		Абсолютный энкодер, 17 разрядов Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	1,91 Н·м	400 Вт	R88M-K40020C-S2	R88D-KN06F-ECT
				2,86 Н·м	600 Вт	R88M-K60020C-S2	R88D-KN06F-ECT
				4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K020C-S2	R88D-KN10F-ECT
				7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K520C-S2	R88D-KN15F-ECT
				9,55 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K020C-S2	R88D-KN20F-ECT
				14,3 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K020C-S2	R88D-KN30F-ECT
				19,1 Н·м	4000 Вт	R88M-K4K020C-S2	R88D-KN50F-ECT
				23,9 Н·м	5000 Вт	R88M-K5K020C-S2	R88D-KN50F-ECT
			С тормозом	1,91 Н·м	400 Вт	R88M-K40020C-BS2	R88D-KN06F-ECT
				2,86 Н·м	600 Вт	R88M-K60020C-BS2	R88D-KN06F-ECT
				4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-K1K020C-BS2	R88D-KN10F-ECT
				7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-K1K520C-BS2	R88D-KN15F-ECT
				9,55 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K020C-BS2	R88D-KN20F-ECT
				14,3 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K020C-BS2	R88D-KN30F-ECT
				19,1 Н·м	4000 Вт	R88M-K4K020C-BS2	R88D-KN50F-ECT
				23,9 Н·м	5000 Вт	R88M-K5K020C-BS2	R88D-KN50F-ECT

Серводвигатели 1500 об/мин (7,5–15 кВт)

Обознач.	Характеристики					Модель серводвигателя	Совместимые сервоприводы ②
	Напряжение	Энкодер и конструкция		Номинальный крутящий момент	Кол-во входов		G5 EtherCAT
① 	400 В	**Абсолютный энкодер, 17 разрядов** Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	47,8 Н·м	7500 Вт	R88M-K7K515C-S2	R88D-KN75F-ECT
				70,0 Н·м	11 000 Вт	R88M-K11K015C-S2	R88D-KN150F-ECT
				95,5 Н·м	15 000 Вт	R88M-K15K015C-S2	R88D-KN150F-ECT
			С тормозом	47,8 Н·м	7500 Вт	R88M-K7K515C-BS2	R88D-KN75F-ECT
				70,0 Н·м	11 000 Вт	R88M-K11K015C-BS2	R88D-KN150F-ECT
				95,5 Н·м	15 000 Вт	R88M-K15K015C-BS2	R88D-KN150F-ECT

Серводвигатели 1000 об/мин (900–6000 Вт)

Обознач.	Характеристики					Модель серводвигателя	Совместимые сервоприводы ②
	Напряжение	Энкодер и конструкция		Номинальный крутящий момент	Кол-во входов		G5 EtherCAT
①  900 Вт–3 кВт  4,5—6 кВт	230 В	**Инкрементный энкодер, 20 разрядов** Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	8,59 Н·м	900 Вт	R88M-K90010H-S2	R88D-KN15H-ECT
			С тормозом	8,59 Н·м	900 Вт	R88M-K90010H-BS2	R88D-KN15H-ECT
		Абсолютный энкодер, 17 разрядов Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	8,59 Н·м	900 Вт	R88M-K90010T-S2	R88D-KN15H-ECT
			С тормозом	8,59 Н·м	900 Вт	R88M-K90010T-BS2	R88D-KN15H-ECT
	400 В	**Инкрементный энкодер, 20 разрядов** Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	8,59 Н·м	900 Вт	R88M-K90010F-S2	R88D-KN15F-ECT
				19,1 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K010F-S2	R88D-KN30F-ECT
				28,7 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K010F-S2	R88D-KN50F-ECT
			С тормозом	8,59 Н·м	900 Вт	R88M-K90010F-BS2	R88D-KN15F-ECT
				19,1 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K010F-BS2	R88D-KN30F-ECT
				28,7 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K010F-BS2	R88D-KN50F-ECT
		Абсолютный энкодер, 17 разрядов Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	8,59 Н·м	900 Вт	R88M-K90010C-S2	R88D-KN15F-ECT
				19,1 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K010C-S2	R88D-KN30F-ECT
				28,7 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K010C-S2	R88D-KN50F-ECT
				43,0 Н·м	4500 Вт	R88M-K4K510C-S2	R88D-KN50F-ECT
				57,3 Н·м	6000 Вт	R88M-K6K010C-S2	R88D-KN75F-ECT
			С тормозом	8,59 Н·м	900 Вт	R88M-K90010C-BS2	R88D-KN15F-ECT
				19,1 Н·м	2000 Вт	R88M-K2K010C-BS2	R88D-KN30F-ECT
				28,7 Н·м	3000 Вт	R88M-K3K010C-BS2	R88D-KN50F-ECT
				43,0 Н·м	4500 Вт	R88M-K4K510C-BS2	R88D-KN50F-ECT
				57,3 Н·м	6000 Вт	R88M-K6K010C-BS2	R88D-KN75F-ECT

Высокоинерционные серводвигатели

Серводвигатели 3000 об/мин (200–750 Вт)

Обознач.	Характеристики					Модель серводвигателя	Совместимые сервоприводы ②
	Напряжение	Энкодер и конструкция		Номинальный крутящий момент	Кол-во входов		G5 EtherCAT
① 	230 В	**Инкрементный энкодер, 20 разрядов** Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	0,64 Н·м	200 Вт	R88M-KH20030H-S2-D	R88D-KN02H-ECT
				1,3 Н·м	400 Вт	R88M-KH40030H-S2-D	R88D-KN04H-ECT
				2,4 Н·м	750 Вт	R88M-KH75030H-S2-D	R88D-KN08H-ECT
			С тормозом	0,64 Н·м	200 Вт	R88M-KH20030H-BS2-D	R88D-KN02H-ECT
				1,3 Н·м	400 Вт	R88M-KH40030H-BS2-D	R88D-KN04H-ECT
				2,4 Н·м	750 Вт	R88M-KH75030H-BS2-D	R88D-KN08H-ECT
		Абсолютный энкодер, 17 разрядов Прямолинейный вал со шпонкой и резьбой	Без тормоза	0,64 Н·м	200 Вт	R88M-KH20030T-S2-D	R88D-KN02H-ECT
				1,3 Н·м	400 Вт	R88M-KH40030T-S2-D	R88D-KN04H-ECT
				2,4 Н·м	750 Вт	R88M-KH75030T-S2-D	R88D-KN08H-ECT
			С тормозом	0,64 Н·м	200 Вт	R88M-KH20030T-BS2-D	R88D-KN02H-ECT
				1,3 Н·м	400 Вт	R88M-KH40030T-BS2-D	R88D-KN04H-ECT
				2,4 Н·м	750 Вт	R88M-KH75030T-BS2-D	R88D-KN08H-ECT

Серводвигатели 2000 об/мин (1–5 кВт)




Обознач.	Характеристики					Модель серводвигателя	Совместимые сервоприводы ②
	Напряжение	Энкодер и конструкция		Номинальный крутящий момент	Кол-во входов		G5 EtherCAT
① 	400 В	**Инкрементный энкодер, 20 разрядов** Вал со шпонкой	Без тормоза	4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-KH1K020F-S1	R88D-KN10F-ECT
				7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-KH1K520F-S1	R88D-KN15F-ECT
				9,55 Н·м	2000 Вт	R88M-KH2K020F-S1	R88D-KN20F-ECT
				14,3 Н·м	3000 Вт	R88M-KH3K020F-S1	R88D-KN30F-ECT
				19,1 Н·м	4000 Вт	R88M-KH4K020F-S1	R88D-KN50F-ECT
				23,9 Н·м	5000 Вт	R88M-KH5K020F-S1	R88D-KN50F-ECT
			С тормозом	4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-KH1K020F-BS1	R88D-KN10F-ECT
				7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-KH1K520F-BS1	R88D-KN15F-ECT
				9,55 Н·м	2000 Вт	R88M-KH2K020F-BS1	R88D-KN20F-ECT
				14,3 Н·м	3000 Вт	R88M-KH3K020F-BS1	R88D-KN30F-ECT
				19,1 Н·м	4000 Вт	R88M-KH4K020F-BS1	R88D-KN50F-ECT
				23,9 Н·м	5000 Вт	R88M-KH5K020F-BS1	R88D-KN50F-ECT
		Абсолютный энкодер, 17 разрядов Вал со шпонкой	Без тормоза	4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-KH1K020C-S1	R88D-KN10F-ECT
				7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-KH1K520C-S1	R88D-KN15F-ECT
				9,55 Н·м	2000 Вт	R88M-KH2K020C-S1	R88D-KN20F-ECT
				14,3 Н·м	3000 Вт	R88M-KH3K020C-S1	R88D-KN30F-ECT
				19,1 Н·м	4000 Вт	R88M-KH4K020C-S1	R88D-KN50F-ECT
				23,9 Н·м	5000 Вт	R88M-KH5K020C-S1	R88D-KN50F-ECT
			С тормозом	4,77 Н·м	1000 Вт	R88M-KH1K020C-BS1	R88D-KN10F-ECT
				7,16 Н·м	1500 Вт	R88M-KH1K520C-BS1	R88D-KN15F-ECT
				9,55 Н·м	2000 Вт	R88M-KH2K020C-BS1	R88D-KN20F-ECT
				14,3 Н·м	3000 Вт	R88M-KH3K020C-BS1	R88D-KN30F-ECT
				19,1 Н·м	4000 Вт	R88M-KH4K020C-BS1	R88D-KN50F-ECT
				23,9 Н·м	5000 Вт	R88M-KH5K020C-BS1	R88D-KN50F-ECT

Серводвигатели 1500 об/мин (7,5 кВт)

Обознач.	Характеристики					Модель серводвигателя	Совместимые сервоприводы ②
	Напряжение	Энкодер и конструкция		Номинальный крутящий момент	Кол-во входов		G5 EtherCAT
① 	400 В	Абсолютный энкодер, 17 разрядов Вал со шпонкой	Без тормоза	47,8 Н·м	7500 Вт	R88M-KH7K515C-S1	R88D-KN75F-ECT
			С тормозом	47,8 Н·м	7500 Вт	R88M-KH7K515C-BS1	R88D-KN75F-ECT



Кабели энкодера

Для абсолютных и относительных энкодеров






Обознач.	Характеристики		Модель	Внешний вид
③	Кабель энкодера для серводвигателей R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)□	1,5 м	R88A-CRKA001-5CR-E	
		3 м	R88A-CRKA003CR-E	
		5 м	R88A-CRKA005CR-E	
		10 м	R88A-CRKA010CR-E	
		15 м	R88A-CRKA015CR-E	
		20 м	R88A-CRKA020CR-E	
	Кабель энкодера для серводвигателей R88M-KH(200/400/750)30(H/T)□	3 м	R88A-CRWA003C-DE	
		5 м	R88A-CRWA005C-DE	
		10 м	R88A-CRWA010C-DE	
		15 м	R88A-CRWA015C-DE	
		20 м	R88A-CRWA020C-DE	
	Кабель энкодера для серводвигателей R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)□ R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)□ R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20□ R88M-K(7K5/11K0/15K0)15□ R88M-K(900/2K0/3K0/4K5/6K0)10□ R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)□ R88M-KH7K515C□	1,5 м	R88A-CRKC001-5NR-E	
		3 м	R88A-CRKC003NR-E	
		5 м	R88A-CRKC005NR-E	
		10 м	R88A-CRKC010NR-E	
		15 м	R88A-CRKC015NR-E	
		20 м	R88A-CRKC020NR-E	









Примечание. Для серводвигателей с абсолютным энкодером необходимо добавить удлинительный кабель аккумулятора R88A-CRGD0R3C□ (см. ниже) или подключить резервный аккумулятор к разъему входов/выходов CN1.

Кабель аккумулятора абсолютного энкодера (только удлинительный кабель энкодера)


Обознач.	Характеристики			Модель	Внешний вид
④	Кабель аккумулятора абсолютного энкодера	Без аккумулятора в комплекте	0,3 м	R88A-CRGD0R3C-E	 Держатель аккумулятора
		С аккумулятором в комплекте	0,3 м	R88A-CRGD0R3C-BS-E	
	Резервный аккумулятор абсолютного энкодера	2000 мА·ч, 3,6 В	–	R88A-BAT01G	

Кабели питания

Обознач.	Характеристики				Модель	Внешний вид
⑤	Для серводвигателей на напряжение 200 В R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-□□S2 **Примечание:** Для серводвигателей с тормозом R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2 требуется отдельный кабель тормоза R88A-CAKA□□□BR-E.	Только кабель питания (без тормоза)	1,5 м	R88A-CAKA001-5SR-E	
			3 м	R88A-CAKA003SR-E	
			5 м	R88A-CAKA005SR-E	
			10 м	R88A-CAKA010SR-E	
			15 м	R88A-CAKA015SR-E	
			20 м	R88A-CAKA020SR-E	
	Для серводвигателей на напряжение 200 В R88M-KH(200/400/750)30(H/T)-□□S2	без тормоза	3 м	R88A-CAWA003S-DE	
			5 м	R88A-CAWA005S-DE	
			10 м	R88A-CAWA010S-DE	
			15 м	R88A-CAWA015S-DE	
			20 м	R88A-CAWA020S-DE	
		с тормозом	3 м	R88A-CAWA003B-DE	
			5 м	R88A-CAWA005B-DE	
			10 м	R88A-CAWA010B-DE	
			15 м	R88A-CAWA015B-DE	
			20 м	R88A-CAWA020B-DE	
	Для серводвигателей на напряжение 200 В R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-□□S2 R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-□□S2 R88M-K90010(H/T)-□□S2	без тормоза	1,5 м	R88A-CAGB001-5SR-E	
			3 м	R88A-CAGB003SR-E	
			5 м	R88A-CAGB005SR-E	
			10 м	R88A-CAGB010SR-E	
			15 м	R88A-CAGB015SR-E	
			20 м	R88A-CAGB020SR-E	
		с тормозом	1,5 м	R88A-CAGB001-5BR-E	
			3 м	R88A-CAGB003BR-E	
			5 м	R88A-CAGB005BR-E	
			10 м	R88A-CAGB010BR-E	
			15 м	R88A-CAGB015BR-E	
			20 м	R88A-CAGB020BR-E	

Обозначение	Характеристики			Модель	Внешний вид
⑤	Для серводвигателей на напряжение 400 В R88M-K(750/1K0/1K5/2K)30(F/C)-□□S2 R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0)20(F/C)-□□S2 R88M-K90010(F/C)-□□S2 R88M-KH(1K0/1K5)20(F/C)-□S1	без тормоза	1,5 м	R88A-CAGB001-5SR-E	
			3 м	R88A-CAGB003SR-E	
			5 м	R88A-CAGB05SR-E	
			10 м	R88A-CAGB010SR-E	
			15 м	R88A-CAGB015SR-E	
			20 м	R88A-CAGB020SR-E	
		с тормозом	1,5 м	R88A-CAKF001-5BR-E	
			3 м	R88A-CAKF003BR-E	
			5 м	R88A-CAKF005BR-E	
			10 м	R88A-CAKF010BR-E	
			15 м	R88A-CAKF015BR-E	
			20 м	R88A-CAKF020BR-E	
	Для серводвигателей на напряжение 400 В R88M-KH2K020(F/C)-□S1	без тормоза	1,5 м	R88A-CAKC001-5SR-E	
			3 м	R88A-CAKC003SR-E	
			5 м	R88A-CAKC005SR-E	
			10 м	R88A-CAKC010SR-E	
			15 м	R88A-CAKC015SR-E	
			20 м	R88A-CAKC020SR-E	
		с тормозом	1,5 м	R88A-CAKF001-5BR-E	
			3 м	R88A-CAKF003BR-E	
			5 м	R88A-CAKF005BR-E	
			10 м	R88A-CAKF010BR-E	
			15 м	R88A-CAKF015BR-E	
			20 м	R88A-CAKF020BR-E	
	Для серводвигателей на напряжение 400 В R88M-K(3K0/4K0/5K0)30(F/C)-□□S2 R88M-K(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-□□S2 R88M-K(2K0/3K0)10(F/C)-□□S2 R88M-K4K510C-□□S2 R88M-KH(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-□S1	без тормоза	1,5 м	R88A-CAGD001-5SR-E	
			3 м	R88A-CAGD003SR-E	
			5 м	R88A-CAGD005SR-E	
			10 м	R88A-CAGD010SR-E	
			15 м	R88A-CAGD015SR-E	
			20 м	R88A-CAGD020SR-E	
		с тормозом	1,5 м	R88A-CAGD001-5BR-E	
			3 м	R88A-CAGD003BR-E	
			5 м	R88A-CAGD005BR-E	
			10 м	R88A-CAGD010BR-E	
			15 м	R88A-CAGD015BR-E	
			20 м	R88A-CAGD020BR-E	
	Для серводвигателей на напряжение 400 В R88M-K6K010C-□□S2 R88M-K7K515C-□□S2 R88M-KH7K515C-□S1 **Примечание:** Для серводвигателей с тормозом R88M-K(6K010/7K515)C-BS2 и R88M-KH7K515C-BS1 требуется отдельный кабель тормоза R88A-CAGE□□□BR-E.	Только кабель питания (без тормоза)	1,5 м	R88A-CAKE001-5SR-E	
			3 м	R88A-CAKE003SR-E	
			5 м	R88A-CAKE005SR-E	
			10 м	R88A-CAKE010SR-E	
			15 м	R88A-CAKE015SR-E	
			20 м	R88A-CAKE020SR-E	
	Для серводвигателей на напряжение 400 В R88M-K(11K0/15K0)15C-□□S2 **Примечание:** Для серводвигателей с тормозом R88M-K(11K0/15K0)15C-BS2 требуется отдельный кабель тормоза R88A-CAGE□□□BR-E.	Только кабель питания (без тормоза)	1,5 м	R88A-CAKG001-5SR-E	
			3 м	R88A-CAKG003SR-E	
			5 м	R88A-CAKG005SR-E	
			10 м	R88A-CAKG010SR-E	
			15 м	R88A-CAKG015SR-E	
			20 м	R88A-CAKG020SR-E	

Кабели тормоза (для серводвигателей на 200 В, 50–750 Вт и на 400 В, 6–15 кВт)

Обозначение	Характеристики		Модель	Внешний вид
⑥	Только кабель тормоза Для серводвигателей с тормозом на напряжение 200 В R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2	1,5 м	R88A-CAKA001-5BR-E	
		3 м	R88A-CAKA003BR-E	
		5 м	R88A-CAKA005BR-E	
		10 м	R88A-CAKA010BR-E	
		15 м	R88A-CAKA015BR-E	
		20 м	R88A-CAKA020BR-E	
	Только кабель тормоза Для серводвигателей с тормозом на напряжение 400 В R88M-K6K010C-BS2 R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-BS2 R88M-KH7K515C-BS1	1,5 м	R88A-CAGE001-5BR-E	
		3 м	R88A-CAGE003BR-E	
		5 м	R88A-CAGE005BR-E	
		10 м	R88A-CAGE0010BR-E	
		15 м	R88A-CAGE015BR-E	
		20 м	R88A-CAGE020BR-E	

Разъемы для кабелей питания, энкодера и тормоза

Характеристики		Применимый серводвигатель	Модель
Разъемы для изготовления кабелей энкодера	Сторона привода (CN2)	Все модели	R88A-CNW01R
	Сторона двигателя	R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)□	R88A-CNK02R
	Сторона двигателя	R88M-KH(200/400/750)□	SPOC-17H-FRON169
	Сторона двигателя	R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)□ R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)□ R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20□ R88M-K(900/2K0/3K0)10□ R88M-K(4K5/6K0)10C-□ R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-□ R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0/7K5)□	R88A-CNK04R
Разъемы для изготовления кабелей питания	Сторона двигателя	R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)□	R88A-CNK11A
	Сторона двигателя	R88M-KH(200/400/750)30(H/T)□	SPOC-06K-FSDN169
	Сторона двигателя	R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-S2 R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-S2 R88M-K90010(H/T)-S2 R88M-K(750/1K0/1K5/2K0)30(F/C)-S2, R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0)20(F/C)-S2 R88M-K90010(F/C)-S2 R88M-KH(1K0/1K5)20(F/C)-S1	MS3108E20-4S
	Сторона двигателя	R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-BS2 R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-BS2 R88M-K90010(H/T)-BS2	MS3108E20-18S
	Сторона двигателя	R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)-BS2 R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-BS2 R88M-K(900/2K0/3K0)10(F/C)-BS2 R88M-K4K510C-BS2 R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-BS1	MS3108E24-11S
	Сторона двигателя	R88M-K(3K0/4K0/5K0)30(F/C)-S2 R88M-K(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-S2 R88M-K(2K0/3K0)10(F/C)-S2 R88M-K4K510C-S2 R88M-KH(2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-S1	MS3108E22-22S
	Сторона двигателя	R88M-K6K010C-□ R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-□ R88M-KH7K515C-□S1	MS3108E32-17S
Разъем кабеля тормоза	Сторона двигателя	R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2	R88A-CNK11B
	Сторона двигателя	R88M-K6K010C-BS2 R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-BS2 R88M-KH7K515C-BS1	MS3108E14S-2S

Примечание. 1. Все перечисленные кабели — гибкие и экранированные (кроме R88A-CAKA□□□-BR-E, которые являются только гибкими).
2. Все перечисленные разъемы и кабели имеют исполнение IP67 (кроме разъема R88A-CNW01R и кабеля R88A-CRGD0R3C).


ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.
Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_I100E-RU-04A

Ввиду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

R88L-EC-FW/GW-□

Линейный двигатель Accurax



Новые линейные двигатели с оптимальным КПД

Двигатели с сердечником — для высокоскоростных операций с повышенной нагрузкой и двигатели без сердечника — для высокодинамичного движения без рывков. Обе линейки отличаются непревзойденной точностью и высочайшими рабочими характеристиками.

- Модели без сердечника и с железным сердечником
- Высокодинамичное высокоточное позиционирование
- Компактные и плоские модели двигателей с сердечником
- Двигатели без сердечника с превосходным соотношением силы и массы
- Оптимальная масса магнитного контура
- Дополнительный цифровой датчик Холла и разъемы
- Датчики температуры входят в комплект


Номинальные параметры

- Двигатели с сердечником: от 48 до 760 Н (пиковое усилие 2000 Н)
- Двигатели без сердечника: от 29 до 423 Н (пиковое усилие 2100 Н)


Конфигурация системы

(Смотрите раздел сервоприводов)


SYSMAC always in control



Сервопривод Accurax G5
Модель с портом EtherCAT




Линейный двигатель без сердечника



Линейный двигатель с сердечником

Комбинации линейных двигателей и сервоприводов

Электромагнитный блок линейного двигателя					Линейный сервопривод Модель Accurax G5 с портом EtherCAT	
Тип	Номинальное линейное усилие	Пиковое линейное усилие	Модель		230 В	400 В
R88L-EC-FW-□ Двигатели с сердечником  230 В/400 В	48 Н	105 Н	ЭМ-блок без разъемов	R88L-EC-FW-0303-ANPC	R88D-KN02H-ECT-L	R88D-KN06F-ECT-L
	96 Н	210 Н		R88L-EC-FW-0306-ANPC	R88D-KN04H-ECT-L	R88D-KN10F-ECT-L
	160 Н	400 Н		R88L-EC-FW-0606-ANPC	R88D-KN08H-ECT-L	R88D-KN15F-ECT-L
	240 Н	600 Н		R88L-EC-FW-0609-ANPC	R88D-KN10H-ECT-L	R88D-KN20F-ECT-L
	320 Н	800 Н		R88L-EC-FW-0612-ANPC	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	608 Н	1600 Н		R88L-EC-FW-1112-ANPC	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	760 Н	2000 Н		R88L-EC-FW-1115-ANPC	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	48 Н	105 Н	ЭМ-блок с разъемами	R88L-EC-FW-0303-APLC	R88D-KN02H-ECT-L	R88D-KN06F-ECT-L
	96 Н	210 Н		R88L-EC-FW-0306-APLC	R88D-KN04H-ECT-L	R88D-KN10F-ECT-L
	160 Н	400 Н		R88L-EC-FW-0606-APLC	R88D-KN08H-ECT-L	R88D-KN15F-ECT-L
	240 Н	600 Н		R88L-EC-FW-0609-APLC	R88D-KN10H-ECT-L	R88D-KN20F-ECT-L
	320 Н	800 Н		R88L-EC-FW-0612-APLC	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	608 Н	1600 Н		R88L-EC-FW-1112-APLC	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	760 Н	2000 Н		R88L-EC-FW-1115-APLC	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
R88L-EC-GW-□ Двигатели без сердечника  230 В	29 Н	100 Н	ЭМ-блок без разъемов	R88L-EC-GW-0303-ANPS	R88D-KN02H-ECT-L	–
	58 Н	200 Н		R88L-EC-GW-0306-ANPS	R88D-KN08H-ECT-L	–
	87 Н	300 Н		R88L-EC-GW-0309-ANPS	R88D-KN10H-ECT-L	–
	70 Н	240 Н		R88L-EC-GW-0503-ANPS	R88D-KN02H-ECT-L	–
	140 Н	480 Н		R88L-EC-GW-0506-ANPS	R88D-KN04H-ECT-L	–
	210 Н	720 Н		R88L-EC-GW-0509-ANPS	R88D-KN08H-ECT-L	–
	141 Н	700 Н		R88L-EC-GW-0703-ANPS	R88D-KN04H-ECT-L	–
	282 Н	1400 Н		R88L-EC-GW-0706-ANPS	R88D-KN08H-ECT-L	–
	423 Н	2100 Н		R88L-EC-GW-0709-ANPS	R88D-KN10H-ECT-L	–
	29 Н	100 Н	ЭМ-блок с разъемами	R88L-EC-GW-0303-APLS	R88D-KN02H-ECT-L	–
	58 Н	200 Н		R88L-EC-GW-0306-APLS	R88D-KN08H-ECTL	–
	87 Н	300 Н		R88L-EC-GW-0309-APLS	R88D-KN10H-ECT-L	–
	70 Н	240 Н		R88L-EC-GW-0503-APLS	R88D-KN02H-ECT-L	–
	140 Н	480 Н		R88L-EC-GW-0506-APLS	R88D-KN04H-ECT-L	–
	210 Н	720 Н		R88L-EC-GW-0509-APLS	R88D-KN08H-ECT-L	–
	141 Н	700 Н		R88L-EC-GW-0703-APLS	R88D-KN04H-ECT-L	–
	282 Н	1400 Н		R88L-EC-GW-0706-APLS	R88D-KN08H-ECT-L	–
	423 Н	2100 Н		R88L-EC-GW-0709-APLS	R88D-KN10H-ECT-L	–

Обозначение модели

Электромагнитный блок линейного двигателя

R88L-EC-FW-0303-ANPC

Деталь линейного двигателя Accurax

Тип двигателя	
Код	Характеристики
FW	Электромагнитный блок с сердечником
GW	Электромагнитный блок без сердечника

Ширина магнита	
Код	Характеристики
03	Активная ширина магнита 30 мм
05	Активная ширина магнита 50 мм
06	Активная ширина магнита 60 мм
07	Активная ширина магнита 70 мм
11	Активная ширина магнита 110 мм

Кол-во обмоток	
Код	Характеристики
03	3 обмотки
06	6 обмоток
09	9 обмоток
12	12 обмоток
15	15 обмоток

Серия двигателя	
Код	Характеристики
C	Компактные (модели с сердечником)
S	Стандартные (модели без сердечника)

Наличие разъемов	
Код	Характеристики
NP	Без разъемов
PL	С разъемами

Номер конструктивного исполнения

Магнитный контур

R88L-EC-FM-03□□□ -A

Деталь линейного двигателя Accurax

Тип магнитного контура	
Код	Характеристики
FM	Магнитный контур для модели с сердечником
GM	Магнитный контур для модели без сердечника

Номер конструктивного исполнения

Длина магнитного контура, [мм]

Ширина магнита	
Код	Характеристики
03	Активная ширина магнита 30 мм
05	Активная ширина магнита 50 мм
06	Активная ширина магнита 60 мм
07	Активная ширина магнита 70 мм
11	Активная ширина магнита 110 мм

Датчик Холла

R88L-EC-FH-NNNN-A

Деталь линейного двигателя Accurax

Тип датчика Холла	
Код	Характеристики
FH	Цифровой датчик Холла для модели с сердечником
GH	Цифровой датчик Холла для модели без сердечника

Номер конструктивного исполнения

Символ- заполнитель

Ширина магнита для модели без сердечника	
Код	Характеристики
03	Активная ширина магнита 30 мм
05	Активная ширина магнита 50 мм
07	Активная ширина магнита 70 мм
NN	Символ-заполнитель

Характеристики линейных серводвигателей


Двигатели с сердечником R88L-EC-FW-□ (230/400 В~)


Напряжение		**230/400 В**						
Модель линейного двигателя	**R88L-EC-FW-□**	**0303-□**	**0306-□**	**0606-□**	**0609-□**	**0612-□**	**1112-□**	**1115-□**
Максимальная скорость (100 В)	**м/с**	2,5		2			1	
Максимальная скорость (200 В)	**м/с**	5		4			2	
Максимальная скорость (400 В)	**м/с**	10		8			4	
Пиковое линейное усилие*1	**Н**	105	210	400	600	800	1600	2000
Пиковый ток*1	**А, ср.кв.зн.**	3,1	6,1	10	15	20	20	25
Продолжительное линейное усилие*2	**Н**	48	96	160	240	320	608	760
Продолжительный ток*2	**А, ср.кв.зн.**	1,24	2,4	3,4	5,2	6,9	6,5	8,2
Силовой коэффициент двигателя	**Н/А,ср.кв.зн.**	39,7		46,5			93	
Коэффициент противоЭДС	**В/(м/с)**	32		38			76	
Эффективность двигателя	**N/ √W**	9,75	13,78	19,49	23,87	27,57	41,47	46,37
Фазное сопротивление	**Ом**	5,34	2,68	1,83	1,23	0,92	1,6	1,29
Фазная индуктивность	**мГн**	34,7	17,4	13,7	9,2	6,9	12,8	10,3
Электрическая постоянная времени	**мс**	6,5		7,5			8	
Макс. непрер. рассеиваемая мощность (все обмотки)	**Вт**	32	63	88	131	175	279	349
Тепловое сопротивление	**К/Вт**	2,20	1,10	0,78	0,52	0,39	0,23	0,18
Тепловая постоянная времени	**с**	110		124			126	
Сила магнитного притяжения	**Н**	300	500	1020	1420	1820	3640	4440
Расстояние между магнитными полюсами	**мм**	24						
Масса электромагнитного блока*3	**кг**	0,48	0,78	1,31	1,84	2,37	4,45	5,45
Масса магнитного контура	**кг/м**	2,1		3,8			10,5	
Размеры охлаждающей плиты (Д × Ш × В)	**мм**	238 × 220 × 10		250 × 287 × 12			371 × 330 × 14	
Меры защиты*4		Датчики температуры (KTY-83/121 и PTC 110C), самоохлаждение						
Датчик Холла		Цифровой (опция)						
Класс изоляции		Класс B						
Напряжение шины постоянного тока		560 В=						
Сопротивление изоляции		Не менее 10 МОм при 500 В=						
Испытательное напряжение изоляции		2750 В в течение 1 с						
Макс. допустимая температура обмоток		130°C						
Влажность окружающей среды		От 20 до 80 % (без конденсации)						
Макс. допустимая температура магнита		70°C						


*1 Скорость увеличения температуры ЭМ-блока: 6 К/с.
*2 Значения при температуре ЭМ-блока 100°C и температуре магнитов 25°C. ЭМ-блок должен быть прикреплен к охлаждающей пластине с указанными в таблице размерами и должен обдуваться воздушным потоком 2,5 м/с (25°C).
*3 Масса без разъема и кабеля.
*4 При большой величине тока должно быть задано надлежащее значение I^2t.


Все остальные значения приведены для температуры 25°C (±10 %).


Тяговые характеристики (сила–скорость)

















*1 Напряжение шины пост. тока, соответствующее входному напряжению перем. тока (V_{ACIN}) 235 В и выше.
*2 Напряжение шины пост. тока, соответствующее входному напряжению перем. тока (V_{ACIN}) 400 В и выше.
*3 Напряжение шины пост. тока, соответствующее входному напряжению перем. тока (V_{ACIN}) 115 В и выше.

Примечание. Напряжение шины пост. тока вычисляется по следующей формуле (где ΔV — падение напряжения на шине пост. тока):

$$DCBuS = V_{ACIN} \times \sqrt{2} - \Delta V$$


Двигатели без сердечника R88L-EC-GW-□ (230 В~)


Напряжение		230 В								
Модель линейного двигателя	**R88L-EC-GW-□**	**0303-□**	**0306-□**	**0309-□**	**0503-□**	**0506-□**	**0509-□**	**0703-□**	**0706-□**	**0709-□**
Максимальная скорость (100 В)	**м/с**	8			2,2			1,2		
Максимальная скорость (200 В)	**м/с**	16			4,4			2,4		
Пиковое линейное усилие*1	**Н**	100	200	300	240	480	720	700	1400	2100
Пиковый ток*1	**А, ср.кв.зн.**	5	10	15	3,5	7,1	10,6	5,6	11,3	16,9
Продолжительное линейное усилие*2	**Н**	29	58	87	70	140	210	141	282	423
Продолжительный ток*2	**А, ср.кв.зн.**	1,46	2,92	4,37	1,03	2,06	3,09	1,14	2,27	3,41
Силовой коэффициент двигателя	**Н/А,ср.кв.зн.**	19,9			68			124		
Коэффициент противоЭДС	**В/(м/с)**	16,2			55,5			101,2		
Эффективность двигателя	**N/ √W**	5,07	7,16	8,78	9,74	13,77	17,13	18,15	25,67	32,02
Фазное сопротивление	**Ом**	5,5	2,8	1,8	15,9	8	5,3	15,8	7,9	5,3
Фазная индуктивность	**мГн**	1,8	0,9	0,6	13	6,5	4,2	28	14	9
Электрическая постоянная времени	**мс**	0,35			0,8			1,8		
Макс. непрер. рассеиваемая мощность (все обмотки)	**Вт**	39	79	111	46	95	140	82	163	247
Тепловое сопротивление*2	**К/Вт**	1,81	0,90	0,65	1,26	0,63	0,42	1,04	0,52	0,34
Тепловая постоянная времени	**с**	36			72			156		
Сила магнитного притяжения	**Н**	0								
Расстояние между магнитными полюсами	**мм**	30			42			57		
Масса электромагнитного блока*3	**кг**	0,084	0,138	0,198	0,25	0,47	0,69	0,55	0,95	1,35
Масса магнитного контура	**кг/м**	4,8			11,2			24		
Меры защиты*4		Датчики температуры (NTC 10k и PTC 110C), самоохлаждение								
Датчик Холла		Цифровой (опция)								
Класс изоляции		Класс B								
Напряжение шины постоянного тока		325 В=								
Сопротивление изоляции		Не менее 10 МОм при 500 В=								
Испытательное напряжение изоляции		2250 В в течение 1 с								
Макс. допустимая температура обмоток		110°C								
Влажность окружающей среды		От 20 до 80 % (без конденсации)								
Макс. допустимая температура магнита		70°C								


*1 Скорость увеличения температуры ЭМ-блока для серии 03: 40 К/с, для серии 05: 20 К/с, для серии 07: 20 К/с.
*2 Значения при температуре ЭМ-блока 110°C и температуре магнитов 25°C. ЭМ-блок устанавливается на алюминиевую плиту с водяным охлаждением. Внимание! Все остальные значения приведены для температуры 25°C. Допускается отклонение значений на 10 %.
*3 Масса без разъема и кабеля.
*4 При большой величине тока нагрузки должно быть задано надлежащее значение I²t.


Все остальные значения приведены для температуры 25°C (±10 %).


Тяговые характеристики (сила–скорость)























*1 Напряжение шины пост. тока, соответствующее входному напряжению перем. тока (V_{ACIN}) 235 В и выше.
*2 Напряжение шины пост. тока, соответствующее входному напряжению перем. тока (V_{ACIN}) 115 В и выше.

Примечание. Напряжение шины пост. тока вычисляется по следующей формуле:

$$DCBuS = V_{ACIN} \times \sqrt{2} - \Delta V$$


Размеры

R88L-EC-FW-03□, с сердечником

Электромагнитный блок

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	n
R88L-EC-FW-0303-□	105±0,5	79+0,15/–0,35	1
R88L-EC-FW-0306-□	153±0,5	127+0,15/–0,35	2

Размеры электромагнитного блока с магнитным контуром и датчиком Холла (опция)



Ед. изм.: мм


Назначение выводов для двигателей с разъемами



Длина кабеля 500±30
Разъем по выбору
Производство Hypertac
LRRA06AMRPN182 (вилка)
Код контактной части: 021.279.1020


Разъем питания		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Черный-1	Фаза U
2	Черный-2	Фаза V
3	Зеленый/Желтый	Заземление
4	Черный-3	Фаза W
5	Не используется	-
6	Не используется	-

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: LPRA06BFRBN170



Длина кабеля 500±30
Разъем по выбору
D-sub, 9-конт. (гнездо)

Разъем датчика температуры		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Не используется	-
2	Не используется	-
3	Не используется	-
4	Не используется	-
5	Не используется	-
6	Белый	PTC
7	Коричневый	PTC
8	Зеленый	KTY
9	Желтый	KTY
Корпус	Экран	-




Длина кабеля 500±30
D-sub, 9-конт. (гнездо)

Разъем датчика Холла (опция)		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Коричневый	5 В
2	Красный	Д-к Холла, U
3	Серый	Д-к Холла, V
4	Желтый	Д-к Холла, W
5	Белый	Земля
6	Не используется	Не используется
7	Не используется	Не используется
8	Не используется	Не используется
9	Не используется	Не используется
Корпус	Экран	-

Магнитный контур

Модель	L1 (мм)	n	Приблиз. масса, кг/м
R88L-EC-FM-03096-A	96	1	2,1
R88L-EC-FM-03144-A	144	2	
R88L-EC-FM-03384-A	384	7	




R88L-EC-FW-06□, с сердечником

Электромагнитный блок

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	n
R88L-EC-FW-0606-□	153±0,5	127+0,15/–0,35	2
R88L-EC-FW-0609-□	201±0,5	175+0,15/–0,35	3
R88L-EC-FW-0612-□	249±0,5	223+0,15/–0,35	4

Размеры электромагнитного блока с магнитным контуром и датчиком Холла (опция)



Ед. изм.: мм


Назначение выводов для двигателей с разъемами



Длина кабеля 500±30
Разъем по выбору
Производство Hypertac
LRRA06AMRPN182 (вилка)
Код контактной части: 021.279.1020


Разъем питания		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Черный-1	Фаза U
2	Черный-2	Фаза V
3	Зеленый/Желтый	Заземление
4	Черный-3	Фаза W
5	Не используется	-
6	Не используется	-

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: LPRA06BFRBN170



Длина кабеля 500±30
Разъем по выбору
D-sub, 9-конт. (гнездо)

Разъем датчика температуры		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Не используется	-
2	Не используется	-
3	Не используется	-
4	Не используется	-
5	Не используется	-
6	Белый	PTC
7	Коричневый	PTC
8	Зеленый	KTY
9	Желтый	KTY
Корпус	Экран	-




Длина кабеля 500±30
D-sub, 9-конт. (гнездо)

Разъем датчика Холла (опция)		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Коричневый	5 В
2	Красный	Д-к Холла, U
3	Серый	Д-к Холла, V
4	Желтый	Д-к Холла, W
5	Белый	Земля
6	Не используется	Не используется
7	Не используется	Не используется
8	Не используется	Не используется
9	Не используется	Не используется
Корпус	Экран	-

Магнитный контур

Модель	L1 (мм)	n	Приблиз. масса, кг/м
R88L-EC-FM-06192-A	192	3	3,8
R88L-EC-FM-06288-A	288	5	




R88L-EC-FW-11□, с сердечником

Электромагнитный блок

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	n
R88L-EC-FW-1112-□	249±0,5	223+0,15/–0,35	4
R88L-EC-FW-1115-□	297±0,5	271+0,15/–0,35	5

Размеры электромагнитного блока с магнитным контуром и датчиком Холла (опция)



Ед. изм.: мм


Назначение выводов для двигателей с разъемами



Длина кабеля 500±30
Разъем по выбору
Производство Hypertac
LRRA06AMRPN182 (вилка)
Код контактной части: 021.279.1020


Разъем питания		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Черный-1	Фаза U
2	Черный-2	Фаза V
3	Зеленый/Желтый	Заземление
4	Черный-3	Фаза W
5	Не используется	-
6	Не используется	-

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: LPRA06BFRBN170



Длина кабеля 500±30
Разъем по выбору
D-sub, 9-конт. (гнездо)

Разъем датчика температуры		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Не используется	-
2	Не используется	-
3	Не используется	-
4	Не используется	-
5	Не используется	-
6	Белый	PTC
7	Коричневый	PTC
8	Зеленый	KTY
9	Желтый	KTY
Корпус	Экран	-




Длина кабеля 500±30
D-sub, 9-конт. (гнездо)

Разъем датчика Холла (опция)		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Коричневый	5 В
2	Красный	Д-к Холла, U
3	Серый	Д-к Холла, V
4	Желтый	Д-к Холла, W
5	Белый	Земля
6	Не используется	Не используется
7	Не используется	Не используется
8	Не используется	Не используется
9	Не используется	Не используется
Корпус	Экран	-

Магнитный контур


Модель	L1 (мм)	n	Приблиз. масса, кг/м
R88L-EC-FM-11192-A	192	3	10,5
R88L-EC-FM-11288-A	288	5	




R88L-EC-GW-03□, без сердечника

Электромагнитный блок


Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	n
R88L-EC-GW-0303-□	95,4	78	3
R88L-EC-GW-0306-□	155,4	138	6
R88L-EC-GW-0309-□	215,4	198	9



Двигатель с магнитным контуром (отдельный номер заказа)




Двигатель с датчиком Холла (опция)



Ед. изм.: мм


Назначение выводов для двигателей с разъемами



Длина кабеля 1000±30
Разъем по выбору
Производство Hypertac
SROC06JMSCN169 (вилка)
Код контактной части: 021.423.1020


Разъем питания		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Черный	Фаза U
2	Красный	Фаза V
3	Белый	Фаза W
4	Не используется	-
5	Не используется	-
6	Зеленый	Заземление

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: SPOC06KFSDN169



Длина кабеля 500±30
Разъем по выбору
D-sub, 9-конт. (гнездо)

Разъем датчика температуры		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Не используется	-
2	Не используется	-
3	Не используется	-
4	Не используется	-
5	Не используется	-
6	Белый	PTC
7	Коричневый	PTC
8	Зеленый	NTC
9	Желтый	NTC
Корпус	Экран	-




Длина кабеля 500±30
D-sub, 9-конт. (гнездо)

Разъем датчика Холла (опция)		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Коричневый	5 В
2	Красный	Д-к Холла, U
3	Серый	Д-к Холла, V
4	Желтый	Д-к Холла, W
5	Белый	Земля
6	Не используется	Не используется
7	Не используется	Не используется
8	Не используется	Не используется
9	Не используется	Не используется
Корпус	Экран	-

Магнитный контур


Модель	L1 (мм)	n	Приблиз. масса, кг/м
R88L-EC-GM-03090-A	90	2	4,8
R88L-EC-GM-03120-A	120	3	
R88L-EC-GM-03390-A	390	12	



R88L-EC-GW-05□, без сердечника

Электромагнитный блок


Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	n
R88L-EC-GW-0503-□	123,4	106	3
R88L-EC-GW-0506-□	207,4	190	6
R88L-EC-GW-0509-□	291,4	274	9



Двигатель с магнитным контуром (отдельный номер заказа)




Двигатель с датчиком Холла (опция)



Ед. изм.: мм


Назначение выводов для двигателей с разъемами



Длина кабеля 1000±30
Разъем по выбору
Производство Hypertac
SROC06JMSCN169 (вилка)
Код контактной части: 021.423.1020


Разъем питания		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Черный	Фаза U
2	Красный	Фаза V
3	Белый	Фаза W
4	Не используется	-
5	Не используется	-
6	Зеленый	Заземление

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: SPOC06KFSDN169



Длина кабеля 500±30
Разъем по выбору
D-sub, 9-конт. (гнездо)

Разъем датчика температуры		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Не используется	-
2	Не используется	-
3	Не используется	-
4	Не используется	-
5	Не используется	-
6	Белый	PTC
7	Коричневый	PTC
8	Зеленый	NTC
9	Желтый	NTC
Корпус	Экран	-




Длина кабеля 500±30
D-sub, 9-конт. (гнездо)

Разъем датчика Холла (опция)		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Коричневый	5 В
2	Красный	Д-к Холла, U
3	Серый	Д-к Холла, V
4	Желтый	Д-к Холла, W
5	Белый	Земля
6	Не используется	Не используется
7	Не используется	Не используется
8	Не используется	Не используется
9	Не используется	Не используется
Корпус	Экран	-

Магнитный контур


Модель	L1 (мм)	n	Приблиз. масса, кг/м
R88L-EC-GM-05126-A	126	2	11,2
R88L-EC-GM-05168-A	168	3	
R88L-EC-GM-05210-A	210	4	
R88L-EC-GM-05546-A	546	12	




R88L-EC-GW-07□ без сердечника

Электромагнитный блок


Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	n
R88L-EC-GW-0703-□	151,4	134	3
R88L-EC-GW-0706-□	265,4	248	6
R88L-EC-GW-0709-□	379,4	362	9



Двигатель с магнитным контуром (отдельный номер заказа)




Двигатель с датчиком Холла (опция)



Ед. изм.: мм


Назначение выводов для двигателей с разъемами



Длина кабеля 1000±30
Разъем по выбору
Производство Hypertac
SROC06JMSCN169 (вилка)
Код контактной части: 021.423.1020


Разъем питания		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Черный	Фаза U
2	Красный	Фаза V
3	Белый	Фаза W
4	Не используется	-
5	Не используется	-
6	Зеленый	Заземление

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: SPOC06KFSDN169



Длина кабеля 500±30
Разъем по выбору
D-sub, 9-конт. (гнездо)

Разъем датчика температуры		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Не используется	-
2	Не используется	-
3	Не используется	-
4	Не используется	-
5	Не используется	-
6	Белый	PTC
7	Коричневый	PTC
8	Зеленый	NTC
9	Желтый	NTC
Корпус	Экран	-




Длина кабеля 500±30
D-sub, 9-конт. (гнездо)

Разъем датчика Холла (опция)		
№ вывода	Провод	Назначение
1	Коричневый	5 В
2	Красный	Д-к Холла, U
3	Серый	Д-к Холла, V
4	Желтый	Д-к Холла, W
5	Белый	Земля
6	Не используется	Не используется
7	Не используется	Не используется
8	Не используется	Не используется
9	Не используется	Не используется
Корпус	Экран	-

Магнитный контур


Модель	L1 (мм)	n	Приблиз. масса, кг/м
R88L-EC-GM-07114-A	114	1	25,5
R88L-EC-GM-07171-A	171	2	
R88L-EC-GM-07456-A	456	7	



Дополнительный адаптер последовательного интерфейса


Характеристики

Модель адаптера последовательного интерфейса R88A-		SC01K-E	SC02K-E
Описание		Преобразователь последовательного интерфейса (1 В (размах) -> последовательный интерфейс G5) со входом для датчика Холла	
Датчик температуры		KTY-датчик температуры ЭМ-блока с сердечником	NTC-датчик температуры ЭМ-блока без сердечника
Электрические характеристики	Напряжение питания	5 В=, макс. 250 мА (поступает от сервопривода)	
	Стандартное разрешение	Коэффициент интерполяции 100 + квадратурный счет	
	Макс. входная частота	400 кГц, 1 В (размах)	
	Входные аналоговые сигналы (cos, sin, Ref)	Амплитуда по дифференциальному входу: 0,4 В… 1,2 В. Уровень входного сигнала: 1,5 В… 3,5 В	
	Выходные сигналы	Положение, показания датчика Холла и датчика температуры, аварийные сигналы	
	Тип выхода	Последовательная передача данных	
	Цикл передачи	<42 мкс	
Механические характеристики	Вибропрочность	Макс. 98 м/с^2 (1… 2500 Гц) в трех направлениях	
	Ударопрочность	980 м/с^2, (11 мс) дважды в трех направлениях	
Условия эксплуатации	Рабочая температура	От 0 до 55°C	
	Температура хранения	От –20 до 80°C	
	Влажность	Отн. влажность от 20 % до 90 % (без конденсации)	



CN4

Выход последовательной передачи данных на линейный сервопривод




Разъем D-Sub, 15-конт. (вилка)

№ вывода	Сигнал
1	PS
2	/PS
3	Не используется
4	Не используется
5	Не используется
6	Не используется
7	Не используется
8	5 В
9	0 В
10	Не используется
11	Не используется
12	Не используется
13	Не используется
14	Не используется
15	Внутр. экран
Корпус	Экран

CN3

Интерфейс датчика температуры без датчика Холла




Разъем D-Sub, 9-конт. (гнездо)

№ вывода	Сигнал
1	Не используется
2	Не используется
3	Не используется
4	Не используется
5	Не используется
6	PTC
7	PTC
8	KTY/ NTC
9	KTY/ NTC
Корпус	Экран

CN1

Входы сигналов энкодера (1 В (размах)) со стандартными программируемыми линиями (NUMERIK JENA)




Разъем D-Sub, 15-конт. (гнездо)

* Резерв. Не использовать.

№ вывода	Сигнал
1	SDA*
2	SCL*
3	Не используется
4	Сигнал /Ref (U_{0-})
5	Сигнал /Cos (U_{2-})
6	Сигнал /Sin (U_{1-})
7	Не используется
8	5 В
9	0 В
10	Не используется
11	Не используется
12	Сигнал Ref (U_0)
13	Сигнал Cos (U_2)
14	Сигнал Sin (U_1)
15	Внутр. экран (IS)
Корпус	Экран

CN2

Интерфейс датчика температуры и датчика Холла




Разъем D-Sub, 9-конт. (гнездо)

№ вывода	Сигнал
1	5 В
2	Д-к Холла, U
3	Д-к Холла, V
4	Д-к Холла, W
5	Земля
6	PTC
7	PTC
8	KTY/ NTC
9	KTY/ NTC
Корпус	Экран

Примечание. Выводы 6, 7, 8, 9 разъемов CN2 и CN3 попарно соединены внутри устройства, поэтому датчик температуры можно подключать к любому из этих разъемов. Если также требуется датчик Холла, используйте разъем CN2 и один общий кабель для сигналов датчика Холла и датчика температуры.

Информация для заказа

(Смотрите раздел сервоприводов)



Примечание. Цифры ①②③… указывают рекомендуемую последовательность выбора линейного двигателя, кабелей и адаптера последовательного интерфейса для системы с линейным двигателем.

Линейные двигатели

R88L-EC-FW-□, с сердечником

1-/3-фазное напряжение 230 В~, 3-фазное напряжение 400 В~

Узлы линейного двигателя							Линейный сервопривод ④ Accurax G5 EtherCAT	
Обозначение	Номинальное линейное усилие	Пиковое линейное усилие	① Электромагнитный блок с сердечником		② Магнитный контур	③ Датчик Холла	230 В	400 В
①②③④ 	48 Н	105 Н	ЭМ-блок без разъемов	R88L-EC-FW-0303-ANPC	R88L-EC-FM-03096-A R88L-EC-FM-03144-A R88L-EC-FM-03384-A	R88L-EC-FH-NNNN-A	R88D-KN02H-ECT-L	R88D-KN06F-ECT-L
	96 Н	210 Н		R88L-EC-FW-0306-ANPC			R88D-KN04H-ECT-L	R88D-KN10F-ECT-L
	160 Н	400 Н		R88L-EC-FW-0606-ANPC	R88L-EC-FM-06192-A R88L-EC-FM-06288-A		R88D-KN08H-ECT-L	R88D-KN15F-ECT-L
	240 Н	600 Н		R88L-EC-FW-0609-ANPC			R88D-KN10H-ECT-L	R88D-KN20F-ECT-L
	320 Н	800 Н		R88L-EC-FW-0612-ANPC			R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	608 Н	1600 Н		R88L-EC-FW-1112-ANPC	R88L-EC-FM-11192-A R88L-EC-FM-11288-A		R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	760 Н	2000 Н		R88L-EC-FW-1115-ANPC			R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	48 Н	105 Н	ЭМ-блок с разъемами	R88L-EC-FW-0303-APLC	R88L-EC-FM-03096-A R88L-EC-FM-03144-A R88L-EC-FM-03384-A		R88D-KN02H-ECT-L	R88D-KN06F-ECT-L
	96 Н	210 Н		R88L-EC-FW-0306-APLC			R88D-KN04H-ECT-L	R88D-KN10F-ECT-L
	160 Н	400 Н		R88L-EC-FW-0606-APLC	R88L-EC-FM-06192-A R88L-EC-FM-06288-A		R88D-KN08H-ECT-L	R88D-KN15F-ECT-L
	240 Н	600 Н		R88L-EC-FW-0609-APLC			R88D-KN10H-ECT-L	R88D-KN20F-ECT-L
	320 Н	800 Н		R88L-EC-FW-0612-APLC			R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	608 Н	1600 Н		R88L-EC-FW-1112-APLC	R88L-EC-FM-11192-A R88L-EC-FM-11288-A		R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	760 Н	2000 Н		R88L-EC-FW-1115-APLC			R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L

R88L-EC-GW-□, без сердечника

1-/3-фазное напряжение 230 В~

Узлы линейного двигателя							Линейный сервопривод
							④ Accurax G5 EtherCAT
Тип	Номинальное линейное усилие	Пиковое линейное усилие	① ЭМ-блок без сердечника		② Магнитный контур	③ Датчик Холла	230 В
①② ③④ 	29 Н	100 Н	ЭМ-блок без разъемов	R88L-EC-GW-0303-ANPS	R88L-EC-GM-03090-A R88L-EC-GM-03120-A R88L-EC-GM-03390-A	R88L-EC-GH-03NN-A	R88D-KN02H-ECT-L
	58 Н	200 Н		R88L-EC-GW-0306-ANPS			R88D-KN08H-ECT-L
	87 Н	300 Н		R88L-EC-GW-0309-ANPS			R88D-KN10H-ECT-L
	70 Н	240 Н		R88L-EC-GW-0503-ANPS	R88L-EC-GM-05126-A R88L-EC-GM-05546-A R88L-EC-GM-05168-A R88L-EC-GM-05210-A	R88L-EC-GH-05NN-A	R88D-KN02H-ECT-L
	140 Н	480 Н		R88L-EC-GW-0506-ANPS			R88D-KN04H-ECT-L
	210 Н	720 Н		R88L-EC-GW-0509-ANPS			R88D-KN08H-ECT-L
	141 Н	700 Н		R88L-EC-GW-0703-ANPS	R88L-EC-GM-07114-A R88L-EC-GM-07171-A R88L-EC-GM-07456-A	R88L-EC-GH-07NN-A	R88D-KN04H-ECT-L
	282 Н	1400 Н		R88L-EC-GW-0706-ANPS			R88D-KN08H-ECT-L
	423 Н	2100 Н		R88L-EC-GW-0709-ANPS			R88D-KN10H-ECT-L
	29 Н	100 Н	ЭМ-блок с разъемами	R88L-EC-GW-0303-APLS	R88L-EC-GM-03090-A R88L-EC-GM-03120-A R88L-EC-GM-03390-A	R88L-EC-GH-03NN-A	R88D-KN02H-ECT-L
	58 Н	200 Н		R88L-EC-GW-0306-APLS			R88D-KN08H-ECT-L
	87 Н	300 Н		R88L-EC-GW-0309-APLS			R88D-KN10H-ECT-L
	70 Н	240 Н		R88L-EC-GW-0503-APLS	R88L-EC-GM-05126-A R88L-EC-GM-05546-A R88L-EC-GM-05168-A R88L-EC-GM-05210-A	R88L-EC-GH-05NN-A	R88D-KN02H-ECT-L
	140 Н	480 Н		R88L-EC-GW-0506-APLS			R88D-KN04H-ECT-L
	210 Н	720 Н		R88L-EC-GW-0509-APLS			R88D-KN08H-ECT-L
	141 Н	700 Н		R88L-EC-GW-0703-APLS	R88L-EC-GM-07114-A R88L-EC-GM-07171-A R88L-EC-GM-07456-A	R88L-EC-GH-07NN-A	R88D-KN04H-ECT-L
	282 Н	1400 Н		R88L-EC-GW-0706-APLS			R88D-KN08H-ECT-L
	423 Н	2100 Н		R88L-EC-GW-0709-APLS			R88D-KN10H-ECT-L

Сервопривод


④ Подробную информацию о характеристиках и выборе приводов и дополнительных принадлежностей смотрите в техническом описании сервоприводов Accurax G5.

Адаптер последовательного интерфейса

Обозначение	Характеристики	Модель
⑤	Преобразователь сигналов 1 Vpp (1 В размах) в сигналы последовательного интерфейса G5 (с входом для KTY-датчика температуры ЭМ-блока с сердечником)	R88A-SC01K-E
	Преобразователь сигналов 1 Vpp (1 В размах) в сигналы последовательного интерфейса G5 (с входом для NTC-датчика температуры ЭМ-блока без сердечника)	R88A-SC02K-E



Примечание. Если датчик температуры использовать не требуется, можно использовать любой из этих двух преобразователей.

Кабель для подключения адаптера последовательного интерфейса к сервоприводу


Обозначение	Характеристики		Модель	Внешний вид
⑥	Кабель для подключения линейного сервопривода Accurax G5 к адаптеру последовательного интерфейса. (Разъемы: R88A-CNK41L и DB-15)	1,5 м	R88A-CRKN001-5CR-E	
		3 м	R88A-CRKN003CR-E	
		5 м	R88A-CRKN005CR-E	
		10 м	R88A-CRKN010CR-E	
		15 м	R88A-CRKN015CR-E	
		20 м	R88A-CRKN020CR-E	

Примечание. Данный кабель также можно использовать для энкодера с импульсными каналами A и B со стандартной разводкой контактов Numerik Jena.


Кабель питания

Обозначение	Характеристики		Модель	Внешний вид
⑦	Для линейных двигателей с сердечником R88L-EC-FW-0303-□ R88L-EC-FW-0306-□	1,5 м	R88A-CAWK001-5S-DE	
		3 м	R88A-CAWK003S-DE	
		5 м	R88A-CAWK005S-DE	
		10 м	R88A-CAWK010S-DE	
		15 м	R88A-CAWK015S-DE	
		20 м	R88A-CAWK020S-DE	
	Для линейных двигателей с сердечником R88L-EC-FW-0606-□ R88L-EC-FW-0609-□ R88L-EC-FW-0612-□ R88L-EC-FW-1112-□ R88L-EC-FW-1115-□	1,5 м	R88A-CAWL001-5S-DE	
		3 м	R88A-CAWL003S-DE	
		5 м	R88A-CAWL005S-DE	
		10 м	R88A-CAWL010S-DE	
		15 м	R88A-CAWL015S-DE	
		20 м	R88A-CAWL020S-DE	
	Для линейных двигателей без сердечника R88L-EC-GW-□	1,5 м	R88A-CAWB001-5S-DE	
		3 м	R88A-CAWB003S-DE	
		5 м	R88A-CAWB005S-DE	
		10 м	R88A-CAWB010S-DE	
		15 м	R88A-CAWB015S-DE	
		20 м	R88A-CAWB020S-DE	

Кабель для подключения линейного энкодера к адаптеру последовательного интерфейса

Обозначение	Характеристики		Модель	Внешний вид
⑧	Удлинительный кабель для подключения линейного энкодера **Numerik Jena** к адаптеру последовательного интерфейса R88A-SC0□K-E (Разъем DB-15) (Этот удлинительный кабель использовать необязательно)	1,5 м	R88A-CFKA001-5CR-E	
		3 м	R88A-CFKA003CR-E	
		5 м	R88A-CFKA005CR-E	
		10 м	R88A-CFKA010CR-E	
		15 м	R88A-CFKA015CR-E	
	Удлинительный кабель для подключения линейного энкодера **Renishaw** к адаптеру последовательного интерфейса R88A-SC0□K-E (Разъем DB-15) (Этот удлинительный кабель использовать необязательно)	1,5 м	R88A-CFKC001-5CR-E	
		3 м	R88A-CFKC003CR-E	
		5 м	R88A-CFKC005CR-E	
		10 м	R88A-CFKC010CR-E	
		15 м	R88A-CFKC015CR-E	
	Удлинительный кабель для подключения линейного энкодера **Heidenhain** к адаптеру последовательного интерфейса R88A-SC0□K-E (Разъем DB-15) (Этот удлинительный кабель использовать необязательно)	1,5 м	R88A-CFKD001-5CR-E	
		3 м	R88A-CFKD003CR-E	
		5 м	R88A-CFKD005CR-E	
		10 м	R88A-CFKD010CR-E	
		15 м	R88A-CFKD015CR-E	

Кабель для подключения датчика Холла и датчика температуры к адаптеру последовательного интерфейса

Обозначение	Характеристики		Модель	Внешний вид
⑨	Удлинительный кабель для подключения датчика Холла и датчика температуры к адаптеру последовательного интерфейса R88A-SC0□K-E. (Разъем DB-9) (Этот удлинительный кабель использовать необязательно)	1,5 м	R88A-CFKB001-5CR-E	
		3 м	R88A-CFKB003CR-E	
		5 м	R88A-CFKB005CR-E	
		10 м	R88A-CFKB010CR-E	
		15 м	R88A-CFKB015CR-E	

Разъемы

Характеристики	Модель
Разъем для подключения энкодера к сервоприводу Accurax G5 (для CN4)	R88A-CNK41L
Разъем кабеля питания (Hypertac, IP67) для линейных двигателей с сердечником	LPRA-06B-FRBN170
Разъем кабеля питания (Hypertac, IP67) для линейных двигателей без сердечника	SROC06JMSCN169

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.
Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_I160E-RU-02

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

R88L-EA-AF-□

Двигатель линейного движения Accurax




Передовой двигатель линейного движения
Высокоэффективные линейные электродвигатели с железным сердечником и магнитными дорожками предлагаются в виде широкого ряда стандартных осей линейных двигателей общим количеством более 100.

- Высокая динамика благодаря низкой массе подвижной части
- Оптимальное соотношение длины хода и длины изделия
- Максимальная скорость до 5 м/с с повторяемостью 1 мкм
- Компактная конструкция, ориентированная на высокий КПД
- Высокая универсальность и готовность к использованию


Номинальные параметры
- 230/400 В~, от 48 до 760 Н (пиковое усилие 2000 Н)

Конфигурация системы

(Смотрите раздел сервоприводов)



Сервопривод Accurax G5
Модель с портом EtherCAT



Двигатель линейного движения Accurax

Комбинации линейных двигателей и сервоприводов

Линейная ось					Линейный сервопривод Accurax G5 с портом EtherCAT	
Тип	Напряжение	Номинальное линейное усилие	Пиковое линейное усилие	Модель	230 В	400 В
R88L-EA-AF-□ Двигатель линейного движения 	230/400 В	48 Н	105 Н	R88L-EA-AF-0303-□	R88D-KN02H-ECT-L	R88D-KN10F-ECT-L
		96 Н	210 Н	R88L-EA-AF-0306-□	R88D-KN04H-ECT-L	R88D-KN10F-ECT-L
		160 Н	400 Н	R88L-EA-AF-0606-□	R88D-KN08H-ECT-L	R88D-KN15F-ECT-L
		240 Н	600 Н	R88L-EA-AF-0609-□	R88D-KN10H-ECT-L	R88D-KN20F-ECT-L
		320 Н	800 Н	R88L-EA-AF-0612-□	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
		608 Н	1600 Н	R88L-EA-AF-1112-□	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
		760 Н	2000 Н	R88L-EA-AF-1115-□	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L

Обозначение модели

Двигатель линейного движения

R88L - EA - AF - 0303 - 0110 - □

- R88L - EA - AF: Двигатель линейного движения Accurax
- 0303: Модель линейного двигателя с сердечником

Код	Характеристики
0303	Активная ширина магнита 30 мм, 3 обмотки
0306	Активная ширина магнита 30 мм, 6 обмоток
0606	Активная ширина магнита 60 мм, 6 обмоток
0609	Активная ширина магнита 60 мм, 9 обмоток
0612	Активная ширина магнита 60 мм, 12 обмоток
1112	Активная ширина магнита 110 мм, 12 обмоток
1115	Активная ширина магнита 110 мм, 15 обмоток

- 0110: Длина хода (доступные значения эффективной длины хода см. в разделе «Размеры»)
- □: Исполнение под заказ

Примечание. Стандартная модель двигателя линейного движения включает энкодер с выходными сигналами Sin и Cos уровня 1 В (размах). По вопросу приобретения моделей с энкодерами другого типа или нестандартных моделей линейных двигателей обращайтесь, пожалуйста, к региональному представителю компании Omron.


Характеристики линейных серводвигателей

Двигатель линейного движения R88L-EA-AF-□ (230/400 В~)

Напряжение			230/400 В~						
Модель двигателя линейного движения		R88L-EA-AF-□	0303-□	0306-□	0606-□	0609-□	0612-□	1112-□	1115-□
Характеристики двигателя	Используемый ЭМ-блок линейного серводвигателя	R88L-EC-FW-	0303	0306	0606	0609	0612	1112	1115
	Пиковое линейное усилие*1	N	105	210	400	600	800	1600	2000
	Пиковый ток*1	А, ср.кв.зн.	3,1	6,1	10	15	20	20	25
	Продолжительное линейное усилие*2	N	48	96	160	240	320	608	760
	Продолжительный ток*2	А, ср.кв.зн.	1,2	2,5	3,4	5,2	6,9	6,5	8,2
	Силовой коэффициент двигателя	Н/А, ср.кв.зн.	39,7		46,5			93,0	
	Коэффициент противоЭДС	В/(м/с)	32		38			76	
	Эффективность двигателя	N/$\sqrt{W}$	9,75	13,78	19,49	23,87	27,57	41,47	46,37
	Фазное сопротивление	Ом	5,34	2,68	1,83	1,23	0,92	1,6	1,29
	Фазная индуктивность	мГн	34,7	17,4	13,7	9,2	6,9	12,8	10,3
	Электрическая постоянная времени	мс	6,5		7,5			8	
	Расстояние между магнитными полюсами	мм	24						
Механические характеристики	Масса подвижной части	кг	3,1	3,9	5,4	6,7	7,9	13,7	15,9
	Рекомендуемая горизонтальная полезная нагрузка*3	кг	5		15			35	
	Повторяемость в одном направлении*3	мкм	±1						
	Макс. допустимая скорость	м/с	5						
	Мин./макс. стандартная длина хода	мм	110/2126	158/2078	110/2126	158/2078	110/2030	110/2126	158/2174
	Приращение длины хода	мм	96						
Обратная связь	Тип энкодера		Оптический инкрементальный энкодер в металлическом корпусе, с выходными сигналами Sin и Cos уровня 1 В (размах) и сигналом референтной метки						
	Разрешающая способность энкодера		20 мкм						
	Класс точности		±5 мкм/м						
	Датчик Холла		Цифровой, сигналы уровня ТТЛ						
Прочие характеристики	Меры защиты*4		Датчики температуры (KTY-83/121 и PTC 110C), самоохлаждение						
	Питание датчика Холла		5–24 В=, 25 мА						
	Питание считывающей головки энкодера		5 В=, макс. 250 мА						
	Класс изоляции		Класс B						
	Напряжение шины постоянного тока		560 В=						
	Сопротивление изоляции		Не менее 10 МОм при 500 В=						
	Влажность окружающей среды		От 20 до 80 % (без конденсации)						
	Высота		1000 м						
	Макс. допустимая температура магнита		70°C						


*1 Скорость увеличения температуры ЭМ-блока: 6 К/с.
*2 Значения при температуре ЭМ-блока 100°C и температуре магнитов 25°C. Требуется воздушный обдув 2,5 м/с (25°C).
*3 Данные о центре тяжести, повышенной полезной нагрузке или другом положении нагрузки можно получить, обратившись к региональному представителю компании Omron.
*4 При большой величине тока должно быть задано надлежащее значение I^2t.

Все остальные значения приведены для температуры 25ºC (±10 %).




Зависимость ускорения от величины полезной нагрузки


(м/с²) R88L-EA-AF-0303-□




(м/с²) R88L-EA-AF-0306-□




(м/с²) R88L-EA-AF-0606-□




(м/с²) R88L-EA-AF-0609-□




(м/с²) R88L-EA-AF-0612-□



(м/с²) R88L-EA-AF-1112- □



(м/с²) R88L-EA-AF-1115- □




Примечание. Данные зависимости построены на основании значений, вычисленных по приведенной ниже формуле, для перемещения в горизонтальной плоскости:

$$Acceleration = (Force – Force_{Friction}) / Weigth_{Total}$$

Размеры

R88L-EA-AF-0303-□ (230/400 В~)

Модель двигателя линейного движения	Эффективная длина хода, мм	L мм	n	Число монтажных отверстий	Масса подвижного стола, включая ЭМ-блок, кг	Масса всего двигателя, кг
R88L-EA-AF-0303-0110	110	312	2	6	3,1	9,5
R88L-EA-AF-0303-0206	206	408	3	8	3,1	10,9
R88L-EA-AF-0303-0302	302	504	4	10	3,1	12,4
R88L-EA-AF-0303-0398	398	600	5	12	3,1	13,8
R88L-EA-AF-0303-0494	494	696	6	14	3,1	15,2
R88L-EA-AF-0303-0590	590	792	7	16	3,1	16,7
R88L-EA-AF-0303-0686	686	888	8	18	3,1	18,1
R88L-EA-AF-0303-0782	782	984	9	20	3,1	19,6
R88L-EA-AF-0303-0878	878	1080	10	22	3,1	21,0
R88L-EA-AF-0303-0974	974	1176	11	24	3,1	22,5
R88L-EA-AF-0303-1070	1070	1272	12	26	3,1	23,9
R88L-EA-AF-0303-1166	1166	1368	13	28	3,1	25,4
R88L-EA-AF-0303-1262	1262	1464	14	30	3,1	26,8
R88L-EA-AF-0303-1358	1358	1560	15	32	3,1	28,2
R88L-EA-AF-0303-1454	1454	1656	16	34	3,1	29,7
R88L-EA-AF-0303-1550	1550	1752	17	36	3,1	31,1
R88L-EA-AF-0303-1646	1646	1848	18	38	3,1	32,6
R88L-EA-AF-0303-1742	1742	1944	19	40	3,1	34,0
R88L-EA-AF-0303-1838	1838	2040	20	42	3,1	35,5
R88L-EA-AF-0303-1934	1934	2136	21	44	3,1	36,9
R88L-EA-AF-0303-2030	2030	2232	22	46	3,1	38,3
R88L-EA-AF-0303-2126	2126	2328	23	48	3,1	39,8



Ед. изм.: мм

Кабель датчика Холла и датчика температуры


Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 9-конт. (вилка)



№ вывода	Назв.
1	5 В
2	Д-к Холла, U
3	Д-к Холла, V
4	Д-к Холла, W
5	GND
6	PTC
7	PTC
8	KTY
9	KTY
Корпус	Экран

Кабель энкодера

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 15-конт. (вилка)



№ вывода	Сигнал
1	SDA*
2	SCL*
3	Не используется
4	Сигнал /Ref (U_{0-})
5	Сигнал /Cos (U_{2-})
6	Сигнал /Sin (U_{1-})
7	Не используется
8	5 В
9	0 V
10	Не используется
11	Не используется
12	Сигнал Ref (U_0)
13	Сигнал Cos (U_2)
14	Сигнал Sin (U_1)
15	Внутр. экран (IS)
Корпус	Экран

*Резерв. Не использовать.

Кабель питания

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем Hypertac
LRRA06AMRPN182 (вилка)
Код контактной части:
021.279.1020




№ вывода	Наименование
1	Фаза U
2	Фаза V
3	Заземление
4	Фаза W
5	Не используется
6	Не используется

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: LPRA06BFRBN170

R88L-EA-AF-0306-□ (230/400 В~)

Модель двигателя линейного движения	Эффективная длина хода, мм	L мм	n	Число монтажных отверстий	Масса подвижного стола, включая ЭМ-блок, кг	Масса всего двигателя, кг
R88L-EA-AF-0306-0158	158	408	3	8	3,9	11,6
R88L-EA-AF-0306-0254	254	504	4	10	3,9	13,1
R88L-EA-AF-0306-0350	350	600	5	12	3,9	14,5
R88L-EA-AF-0306-0446	446	696	6	14	3,9	15,9
R88L-EA-AF-0306-0542	542	792	7	16	3,9	17,4
R88L-EA-AF-0306-0638	638	888	8	18	3,9	18,8
R88L-EA-AF-0306-0734	734	984	9	20	3,9	20,3
R88L-EA-AF-0306-0830	830	1080	10	22	3,9	21,7
R88L-EA-AF-0306-0926	926	1176	11	24	3,9	23,2
R88L-EA-AF-0306-1022	1022	1272	12	26	3,9	24,6
R88L-EA-AF-0306-1118	1118	1368	13	28	3,9	26,1
R88L-EA-AF-0306-1214	1214	1464	14	30	3,9	27,5
R88L-EA-AF-0306-1310	1310	1560	15	32	3,9	28,9
R88L-EA-AF-0306-1406	1406	1656	16	34	3,9	30,4
R88L-EA-AF-0306-1502	1502	1752	17	36	3,9	31,8
R88L-EA-AF-0306-1598	1598	1848	18	38	3,9	33,3
R88L-EA-AF-0306-1694	1694	1944	19	40	3,9	34,7
R88L-EA-AF-0306-1790	1790	2040	20	42	3,9	36,2
R88L-EA-AF-0306-1886	1886	2136	21	44	3,9	37,6
R88L-EA-AF-0306-1982	1982	2232	22	46	3,9	39,0
R88L-EA-AF-0306-2078	2078	2328	23	48	3,9	40,5



Ед. изм.: мм

Кабель датчика Холла и датчика температуры


Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 9-конт. (вилка)



№ вывода	Назв.
1	5 В
2	Д-к Холла, U
3	Д-к Холла, V
4	Д-к Холла, W
5	GND
6	PTC
7	PTC
8	KTY
9	KTY
Корпус	Экран

Кабель энкодера

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 15-конт. (вилка)



№ вывода	Сигнал
1	SDA*
2	SCL*
3	Не используется
4	Сигнал /Ref (U_{0-})
5	Сигнал /Cos (U_{2-})
6	Сигнал /Sin (U_{1-})
7	Не используется
8	5 В
9	0 V
10	Не используется
11	Не используется
12	Сигнал Ref (U_0)
13	Сигнал Cos (U_2)
14	Сигнал Sin (U_1)
15	Внутр. экран (IS)
Корпус	Экран

*Резерв. Не использовать.

Кабель питания

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем Hypertac
LRRA06AMRPN182 (вилка)
Код контактной части:
021.279.1020




№ вывода	Наименование
1	Фаза U
2	Фаза V
3	Заземление
4	Фаза W
5	Не используется
6	Не используется

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: LPRA06BFRBN170

R88L-EA-AF-0606-□ (230/400 В~)

Модель двигателя линейного движения	Эффективная длина хода, мм	L мм	n	Число монтажных отверстий	Масса подвижного стола, включая ЭМ-блок, кг	Масса всего двигателя, кг
R88L-EA-AF-0606-0110	110	360	3	8	5,4	14,1
R88L-EA-AF-0606-0206	206	456	4	10	5,4	15,9
R88L-EA-AF-0606-0302	302	552	5	12	5,4	17,6
R88L-EA-AF-0606-0398	398	648	6	14	5,4	19,3
R88L-EA-AF-0606-0494	494	744	7	16	5,4	21,0
R88L-EA-AF-0606-0590	590	840	8	18	5,4	22,8
R88L-EA-AF-0606-0686	686	936	9	20	5,4	24,5
R88L-EA-AF-0606-0782	782	1032	10	22	5,4	26,2
R88L-EA-AF-0606-0878	878	1128	11	24	5,4	28,0
R88L-EA-AF-0606-0974	974	1224	12	26	5,4	29,7
R88L-EA-AF-0606-1070	1070	1320	13	28	5,4	31,4
R88L-EA-AF-0606-1166	1166	1416	14	30	5,4	33,2
R88L-EA-AF-0606-1262	1262	1512	15	32	5,4	34,9
R88L-EA-AF-0606-1358	1358	1608	16	34	5,4	36,6
R88L-EA-AF-0606-1454	1454	1704	17	36	5,4	38,4
R88L-EA-AF-0606-1550	1550	1800	18	38	5,4	40,1
R88L-EA-AF-0606-1646	1646	1896	19	40	5,4	41,8
R88L-EA-AF-0606-1742	1742	1992	20	42	5,4	43,6
R88L-EA-AF-0606-1838	1838	2088	21	44	5,4	45,3
R88L-EA-AF-0606-1934	1934	2184	22	46	5,4	47,0
R88L-EA-AF-0606-2030	2030	2280	23	48	5,4	48,8
R88L-EA-AF-0606-2126	2126	2376	24	50	5,4	50,5



Ед. изм.: мм

Кабель датчика Холла и датчика температуры


Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 9-конт. (вилка)



№ вывода	Назв.
1	5 В
2	Д-к Холла, U
3	Д-к Холла, V
4	Д-к Холла, W
5	GND
6	PTC
7	PTC
8	KTY
9	KTY
Корпус	Экран

Кабель энкодера

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 15-конт. (вилка)



№ вывода	Сигнал
1	SDA*
2	SCL*
3	Не используется
4	Сигнал /Ref (U_{0-})
5	Сигнал /Cos (U_{2-})
6	Сигнал /Sin (U_{1-})
7	Не используется
8	5 В
9	0 V
10	Не используется
11	Не используется
12	Сигнал Ref (U_0)
13	Сигнал Cos (U_2)
14	Сигнал Sin (U_1)
15	Внутр. экран (IS)
Корпус	Экран

*Резерв. Не использовать.

Кабель питания

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем Hypertac
LRRA06AMRPN182 (вилка)
Код контактной части:
021.279.1020




№ вывода	Наименование
1	Фаза U
2	Фаза V
3	Заземление
4	Фаза W
5	Не используется
6	Не используется

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: LPRA06BFRBN170

R88L-EA-AF-0609-□ (230/400 В~)

Модель двигателя линейного движения	Эффективная длина хода, мм	L мм	n	Число монтажных отверстий	Масса подвижного стола, включая ЭМ-блок, кг	Масса всего двигателя, кг
R88L-EA-AF-0609-0158	158	456	4	10	6,7	17,2
R88L-EA-AF-0609-0254	254	552	5	12	6,7	18,9
R88L-EA-AF-0609-0350	350	648	6	14	6,7	20,6
R88L-EA-AF-0609-0446	446	744	7	16	6,7	22,3
R88L-EA-AF-0609-0542	542	840	8	18	6,7	24,1
R88L-EA-AF-0609-0638	638	936	9	20	6,7	25,8
R88L-EA-AF-0609-0734	734	1032	10	22	6,7	27,5
R88L-EA-AF-0609-0830	830	1128	11	24	6,7	29,3
R88L-EA-AF-0609-0926	926	1224	12	26	6,7	31,0
R88L-EA-AF-0609-1022	1022	1320	13	28	6,7	32,7
R88L-EA-AF-0609-1118	1118	1416	14	30	6,7	34,5
R88L-EA-AF-0609-1214	1214	1512	15	32	6,7	36,2
R88L-EA-AF-0609-1310	1310	1608	16	34	6,7	37,9
R88L-EA-AF-0609-1406	1406	1704	17	36	6,7	39,7
R88L-EA-AF-0609-1502	1502	1800	18	38	6,7	41,4
R88L-EA-AF-0609-1598	1598	1896	19	40	6,7	43,1
R88L-EA-AF-0609-1694	1694	1992	20	42	6,7	44,9
R88L-EA-AF-0609-1790	1790	2088	21	44	6,7	46,6
R88L-EA-AF-0609-1886	1886	2184	22	46	6,7	48,3
R88L-EA-AF-0609-1982	1982	2280	23	48	6,7	50,1
R88L-EA-AF-0609-2078	2078	2376	24	50	6,7	51,8



Ед. изм.: мм

Кабель датчика Холла и датчика температуры


Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 9-конт. (вилка)



№ вывода	Назв.
1	5 В
2	Д-к Холла, U
3	Д-к Холла, V
4	Д-к Холла, W
5	GND
6	PTC
7	PTC
8	KTY
9	KTY
Корпус	Экран

Кабель энкодера

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 15-конт. (вилка)



№ вывода	Сигнал
1	SDA*
2	SCL*
3	Не используется
4	Сигнал /Ref (U_{0-})
5	Сигнал /Cos (U_{2-})
6	Сигнал /Sin (U_{1-})
7	Не используется
8	5 В
9	0 V
10	Не используется
11	Не используется
12	Сигнал Ref (U_0)
13	Сигнал Cos (U_2)
14	Сигнал Sin (U_1)
15	Внутр. экран (IS)
Корпус	Экран

*Резерв. Не использовать.

Кабель питания

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем Hypertac
LRRA06AMRPN182 (вилка)
Код контактной части:
021.279.1020




№ вывода	Наименование
1	Фаза U
2	Фаза V
3	Заземление
4	Фаза W
5	Не используется
6	Не используется

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: LPRA06BFRBN170

R88L-EA-AF-06012-□ (230/400 В~)

Модель двигателя линейного движения	Эффективная длина хода, мм	L мм	n	Число монтажных отверстий	Масса подвижного стола, включая ЭМ-блок, кг	Масса всего двигателя, кг
R88L-EA-AF-0612-0110	110	456	4	10	7,9	18,3
R88L-EA-AF-0612-0206	206	552	5	12	7,9	20,0
R88L-EA-AF-0612-0302	302	648	6	14	7,9	21,7
R88L-EA-AF-0612-0398	398	744	7	16	7,9	23,4
R88L-EA-AF-0612-0494	494	840	8	18	7,9	25,2
R88L-EA-AF-0612-0590	590	936	9	20	7,9	26,9
R88L-EA-AF-0612-0686	686	1032	10	22	7,9	28,6
R88L-EA-AF-0612-0782	782	1128	11	24	7,9	30,4
R88L-EA-AF-0612-0878	878	1224	12	26	7,9	32,1
R88L-EA-AF-0612-0974	974	1320	13	28	7,9	33,8
R88L-EA-AF-0612-1070	1070	1416	14	30	7,9	35,6
R88L-EA-AF-0612-1166	1166	1512	15	32	7,9	37,3
R88L-EA-AF-0612-1262	1262	1608	16	34	7,9	39,0
R88L-EA-AF-0612-1358	1358	1704	17	36	7,9	40,8
R88L-EA-AF-0612-1454	1454	1800	18	38	7,9	42,5
R88L-EA-AF-0612-1550	1550	1896	19	40	7,9	44,2
R88L-EA-AF-0612-1646	1646	1992	20	42	7,9	46,0
R88L-EA-AF-0612-1742	1742	2088	21	44	7,9	47,7
R88L-EA-AF-0612-1838	1838	2184	22	46	7,9	49,4
R88L-EA-AF-0612-1934	1934	2280	23	48	7,9	50,2
R88L-EA-AF-0612-2030	2030	2376	24	50	7,9	52,9



Ед. изм.: мм

Кабель датчика Холла и датчика температуры


Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 9-конт. (вилка)



№ вывода	Назв.
1	5 В
2	Д-к Холла, U
3	Д-к Холла, V
4	Д-к Холла, W
5	GND
6	PTC
7	PTC
8	KTY
9	KTY
Корпус	Экран

Кабель энкодера

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 15-конт. (вилка)



№ вывода	Сигнал
1	SDA*
2	SCL*
3	Не используется
4	Сигнал /Ref (U_{0-})
5	Сигнал /Cos (U_{2-})
6	Сигнал /Sin (U_{1-})
7	Не используется
8	5 В
9	0 V
10	Не используется
11	Не используется
12	Сигнал Ref (U_0)
13	Сигнал Cos (U_2)
14	Сигнал Sin (U_1)
15	Внутр. экран (IS)
Корпус	Экран

*Резерв. Не использовать.

Кабель питания

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем Hypertac
LRRA06AMRPN182 (вилка)
Код контактной части:
021.279.1020




№ вывода	Наименование
1	Фаза U
2	Фаза V
3	Заземление
4	Фаза W
5	Не используется
6	Не используется

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: LPRA06BFRBN170

R88L-EA-AF-1112-□ (230/400 В~)

Модель двигателя линейного движения	Эффективная длина хода, мм	L мм	n	Число монтажных отверстий	Масса подвижного стола, включая ЭМ-блок, кг	Масса всего двигателя, кг
R88L-EA-AF-1112-0110	110	456	4	10	13,7	31,9
R88L-EA-AF-1112-0206	206	552	5	12	13,7	35,2
R88L-EA-AF-1112-0302	302	648	6	14	13,7	38,5
R88L-EA-AF-1112-0398	398	744	7	16	13,7	41,7
R88L-EA-AF-1112-0494	494	840	8	18	13,7	45,0
R88L-EA-AF-1112-0590	590	936	9	20	13,7	48,3
R88L-EA-AF-1112-0686	686	1032	10	22	13,7	51,5
R88L-EA-AF-1112-0782	782	1128	11	24	13,7	54,8
R88L-EA-AF-1112-0878	878	1224	12	26	13,7	58,1
R88L-EA-AF-1112-0974	974	1320	13	28	13,7	61,3
R88L-EA-AF-1112-1070	1070	1416	14	30	13,7	64,6
R88L-EA-AF-1112-1166	1166	1512	15	32	13,7	67,9
R88L-EA-AF-1112-1262	1262	1608	16	34	13,7	71,1
R88L-EA-AF-1112-1358	1358	1704	17	36	13,7	74,4
R88L-EA-AF-1112-1454	1454	1800	18	38	13,7	77,7
R88L-EA-AF-1112-1550	1550	1896	19	40	13,7	80,9
R88L-EA-AF-1112-1646	1646	1992	20	42	13,7	84,2
R88L-EA-AF-1112-1742	1742	2088	21	44	13,7	87,5
R88L-EA-AF-1112-1838	1838	2184	22	46	13,7	90,8
R88L-EA-AF-1112-1934	1934	2280	23	48	13,7	94,0
R88L-EA-AF-1112-2030	2030	2376	24	50	13,7	97,3
R88L-EA-AF-1112-2126	2126	2472	25	52	13,7	100,6



Ед. изм.: мм

Кабель датчика Холла и датчика температуры

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 9-конт. (вилка)



№ вывода	Назв.
1	5 В
2	Д-к Холла, U
3	Д-к Холла, V
4	Д-к Холла, W
5	GND
6	PTC
7	PTC
8	KTY
9	KTY
Корпус	Экран

Кабель энкодера

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 15-конт. (вилка)



№ вывода	Сигнал
1	SDA*
2	SCL*
3	Не используется
4	Сигнал /Ref (U_{0-})
5	Сигнал /Cos (U_{2-})
6	Сигнал /Sin (U_{1-})
7	Не используется
8	5 В
9	0 V
10	Не используется
11	Не используется
12	Сигнал Ref (U_0)
13	Сигнал Cos (U_2)
14	Сигнал Sin (U_1)
15	Внутр. экран (IS)
Корпус	Экран

*Резерв. Не использовать.

Кабель питания

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем Hypertac
LRRA06AMRPN182 (вилка)
Код контактной части:
021.279.1020




Ответный разъем:
Гнездовой разъем: LPRA06BFRBN170

№ вывода	Наименование
1	Фаза U
2	Фаза V
3	Заземление
4	Фаза W
5	Не используется
6	Не используется

R88L-EA-AF-1115-□ (230/400 В~)

Модель двигателя линейного движения	Эффективная длина хода, мм	L мм	n	Число монтажных отверстий	Масса подвижного стола, включая ЭМ-блок, кг	Масса всего двигателя, кг
R88L-EA-AF-1115-0158	158	552	5	12	15,9	37,4
R88L-EA-AF-1115-0254	254	648	6	14	15,9	40,6
R88L-EA-AF-1115-0350	350	744	7	16	15,9	43,9
R88L-EA-AF-1115-0446	446	840	8	18	15,9	47,2
R88L-EA-AF-1115-0542	542	936	9	20	15,9	50,4
R88L-EA-AF-1115-0638	638	1032	10	22	15,9	53,7
R88L-EA-AF-1115-0734	734	1128	11	24	15,9	57,0
R88L-EA-AF-1115-0830	830	1224	12	26	15,9	60,2
R88L-EA-AF-1115-0926	926	1320	13	28	15,9	63,5
R88L-EA-AF-1115-1022	1022	1416	14	30	15,9	66,8
R88L-EA-AF-1115-1118	1118	1512	15	32	15,9	70,0
R88L-EA-AF-1115-1214	1214	1608	16	34	15,9	73,3
R88L-EA-AF-1115-1310	1310	1704	17	36	15,9	76,6
R88L-EA-AF-1115-1406	1406	1800	18	38	15,9	79,8
R88L-EA-AF-1115-1502	1502	1896	19	40	15,9	83,1
R88L-EA-AF-1115-1598	1598	1992	20	42	15,9	86,4
R88L-EA-AF-1115-1694	1694	2088	21	44	15,9	89,6
R88L-EA-AF-1115-1790	1790	2184	22	46	15,9	92,9
R88L-EA-AF-1115-1886	1886	2280	23	48	15,9	96,2
R88L-EA-AF-1115-1982	1982	2376	24	50	15,9	99,4
R88L-EA-AF-1115-2078	2078	2472	25	52	15,9	102,7
R88L-EA-AF-1115-2174	2174	2568	26	54	15,9	106,0



Ед. изм.: мм

Кабель датчика Холла и датчика температуры

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 9-конт. (вилка)



№ вывода	Назв.
1	5 В
2	Д-к Холла, U
3	Д-к Холла, V
4	Д-к Холла, W
5	GND
6	PTC
7	PTC
8	KTY
9	KTY
Корпус	Экран

Кабель энкодера

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем D-Sub, 15-конт. (вилка)



№ вывода	Сигнал
1	SDA*
2	SCL*
3	Не используется
4	Сигнал /Ref (U_{0-})
5	Сигнал /Cos (U_{2-})
6	Сигнал /Sin (U_{1-})
7	Не используется
8	5 В
9	0 V
10	Не используется
11	Не используется
12	Сигнал Ref (U_0)
13	Сигнал Cos (U_2)
14	Сигнал Sin (U_1)
15	Внутр. экран (IS)
Корпус	Экран

*Резерв. Не использовать.

Кабель питания

Длина кабеля: приблиз. 500 мм
Разъем Hypertac
LRRA06AMRPN182 (вилка)
Код контактной части:
021.279.1020




№ вывода	Наименование
1	Фаза U
2	Фаза V
3	Заземление
4	Фаза W
5	Не используется
6	Не используется

Ответный разъем:
Гнездовой разъем: LPRA06BFRBN170

Дополнительный адаптер последовательного интерфейса

Характеристики


Модель адаптера последовательного интерфейса R88A-		SC01K-E	SC02K-E
Описание		Преобразователь последовательного интерфейса (1 В (размах) -> последовательный интерфейс G5) со входом для датчика Холла	
Датчик температуры		KTY-датчик температуры ЭМ-блока с сердечником	NTC-датчик температуры ЭМ-блока без сердечника
Электрические характеристики	Напряжение питания	5 В=, макс. 250 мА (поступает от сервопривода)	
	Стандартное разрешение	Коэффициент интерполяции 100 + квадратурный счет	
	Макс. входная частота	400 кГц, 1 В (размах)	
	Входные аналоговые сигналы (cos, sin, Ref)	Амплитуда по дифференциальному входу: 0,4–1,2 В. Уровень входного сигнала: 1,5–3,5 В	
	Выходные сигналы	Положение, показания датчика Холла и датчика температуры, аварийные сигналы	
	Тип выхода	Последовательная передача данных	
	Цикл передачи	<42 мкс	
Механические характеристики	Вибропрочность	Макс. 98 м/с^2 (1–2500 Гц) в трех направлениях	
	Ударопрочность	980 м/с^2, (11 мс) дважды в трех направлениях	
Условия эксплуатации	Рабочая температура	От 0 до 55°C	
	Температура при хранении	От –20 до 80°C	
	Влажность	Отн. влажность от 20 % до 90 % (без конденсации)	



Ед. изм.: мм

CN4

Выход последовательной передачи данных на линейный сервопривод




Разъем D-Sub, 15-конт. (вилка)

№ вывода	Сигнал
1	PS
2	/PS
3	Не используется
4	Не используется
5	Не используется
6	Не используется
7	Не используется
8	5 В
9	0 V
10	Не используется
11	Не используется
12	Не используется
13	Не используется
14	Не используется
15	Внутр. экран
Корпус	Экран

CN3

Интерфейс датчика температуры без датчика Холла




Разъем D-Sub, 9-конт. (гнездо)

№ вывода	Сигнал
1	Не используется
2	Не используется
3	Не используется
4	Не используется
5	Не используется
6	PTC
7	PTC
8	KTY/ NTC
9	KTY/NTC
Корпус	Экран

CN1

Входы сигналов энкодера (1 В (размах)) со стандартными программируемыми линиями (NUMERIK JENA)




Разъем D-Sub, 15-конт. (гнездо)

№ вывода	Сигнал
1	SDA*
2	SCL*
3	Не используется
4	Сигнал /Ref (U_{0-})
5	Сигнал /Cos (U_{2-})
6	Сигнал /Sin (U_{1-})
7	Не используется
8	5 В
9	0 V
10	Не используется
11	Не используется
12	Сигнал Ref (U_0)
13	Сигнал Cos (U_2)
14	Сигнал Sin (U_1)
15	Внутр. экран (IS)
Корпус	Экран

CN2

Интерфейс датчика температуры и датчика Холла




Разъем D-Sub, 9-конт. (гнездо)

№ вывода	Сигнал
1	5 В
2	Д-к Холла, U
3	Д-к Холла, V
4	Д-к Холла, W
5	GND
6	PTC
7	PTC
8	KTY/ NTC
9	KTY/ NTC
Корпус	Экран

*Резерв. Не использовать.

Примечание. Выводы 6, 7, 8, 9 разъемов CN2 и CN3 попарно соединены внутри устройства, поэтому датчик температуры можно подключать к любому из этих разъемов. Если также требуется датчик Холла, используйте разъем CN2 и один общий кабель для сигналов датчика Холла и датчика температуры.

Информация для заказа



Примечание. Цифры ①②③… указывают рекомендуемую последовательность выбора серводвигателя, кабелей и адаптера последовательного интерфейса для системы с линейными двигателями.

Двигатель линейного движения

R88L-EA-AF-□

1-фазное напряжение 230 В~/3-фазное напряжение 400 В~

Обознач.	Характеристики		① Модель двигателя линейного движения	② Линейный сервопривод	
				Accurax G5 с портом EtherCAT	
	Номинальное линейное усилие	Пиковое линейное усилие		230 В	400 В
①②	48 Н	120 Н	R88L-EA-AF-0303-□	R88D-KN02H-ECT-L	R88D-KN10F-ECT-L
	96 Н	240 Н	R88L-EA-AF-0306-□	R88D-KN04H-ECT-L	R88D-KN10F-ECT-L
	160 Н	450 Н	R88L-EA-AF-0606-□	R88D-KN08H-ECT-L	R88D-KN15F-ECT-L
	240 Н	675 Н	R88L-EA-AF-0609-□	R88D-KN10H-ECT-L	R88D-KN20F-ECT-L
	320 Н	900 Н	R88L-EA-AF-0612-□	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	608 Н	1800 Н	R88L-EA-AF-1112-□	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L
	760 Н	2250 Н	R88L-EA-AF-1115-□	R88D-KN15H-ECT-L	R88D-KN30F-ECT-L

Примечание. Доступные значения эффективной длины хода см. в разделе «Размеры».

Сервопривод


② Подробную информацию о характеристиках и выборе приводов и дополнительных принадлежностей смотрите в техническом описании сервоприводов Accurax G5.

Адаптер последовательного интерфейса


Обознач.	Характеристики	Модель
③	Преобразователь сигналов 1 Vpp (1 В размах) в сигналы последовательного интерфейса G5 (с входом для KTY-датчика температуры ЭМ-блока с сердечником)	R88A-SC01K-E
	Преобразователь сигналов 1 Vpp (1 В размах) в сигналы последовательного интерфейса G5 (с входом для NTC-датчика температуры ЭМ-блока без сердечника)	R88A-SC02K-E

Примечание. Если датчик температуры использовать не требуется, можно использовать любой из этих двух преобразователей.


Кабель для подключения адаптера последовательного интерфейса к сервоприводу

Обознач.	Характеристики		Модель	Внешний вид
④	Кабель для подключения сервопривода Accurax G5 к адаптеру последовательного интерфейса. (Разъемы: R88A-CNK41L и DB-15)	1,5 м	R88A-CRKN001-5CR-E	
		3 м	R88A-CRKN003CR-E	
		5 м	R88A-CRKN005CR-E	
		10 м	R88A-CRKN010CR-E	
		15 м	R88A-CRKN015CR-E	
		20 м	R88A-CRKN020CR-E	


Кабель питания

Обознач.	Характеристики		Модель	Внешний вид
⑤	Для двигателя линейного движения R88L-EA-AF-0303-□ R88L-EA-AF-0306-□	1,5 м	R88A-CAWK001-5S-DE	
		3 м	R88A-CAWK003S-DE	
		5 м	R88A-CAWK005S-DE	
		10 м	R88A-CAWK010S-DE	
		15 м	R88A-CAWK015S-DE	
		20 м	R88A-CAWK020S-DE	
	Для двигателя линейного движения R88L-EA-AF-0606-□ R88L-EA-AF-0609-□ R88L-EA-AF-0612-□ R88L-EA-AF-1112-□ R88L-EA-AF-1115-□	1,5 м	R88A-CAWL001-5S-DE	
		3 м	R88A-CAWL003S-DE	
		5 м	R88A-CAWL005S-DE	
		10 м	R88A-CAWL010S-DE	
		15 м	R88A-CAWL015S-DE	
		20 м	R88A-CAWL020S-DE	

Кабель для подключения линейного энкодера к адаптеру последовательного интерфейса

Обознач.	Характеристики		Модель	Внешний вид
⑧	Удлинительный кабель для подключения линейного энкодера к адаптеру последовательного интерфейса. (Разъем DB-15) (Этот удлинительный кабель использовать необязательно)	1,5 м	R88A-CFKA001-5CR-E	
		3 м	R88A-CFKA003CR-E	
		5 м	R88A-CFKA005CR-E	
		10 м	R88A-CFKA010CR-E	
		15 м	R88A-CFKA015CR-E	

Кабель для подключения датчика Холла и датчика температуры к адаптеру последовательного интерфейса

Обознач.	Характеристики		Модель	Внешний вид
⑦	Удлинительный кабель для подключения датчика Холла и датчика температуры к адаптеру последовательного интерфейса. (Разъем DB-9) (Этот удлинительный кабель использовать необязательно)	1,5 м	R88A-CFKB001-5CR-E	
		3 м	R88A-CFKB003CR-E	
		5 м	R88A-CFKB005CR-E	
		10 м	R88A-CFKB010CR-E	
		15 м	R88A-CFKB015CR-E	

Разъемы


Характеристики	Модель
Разъем для подключения энкодера к сервоприводу Accurax G5 (для CN4)	R88A-CNK41L
Разъем кабеля электропитания Hypertac в исп. IP67	LPRA-06B-FRBN170

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_I161E-RU-03 В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


Дельта-робот



Самая быстрая система сортировки на базе платформы Sysmac

- Контроллеры NJ Robotics со встроенными функциями управления роботами
- Один контроллер может управлять до 8 роботами
- Число степеней свободы: 3 + 1 (дополнительная ось вращения)
- До 200 рабочих циклов в минуту
- Модели с диаметром рабочей зоны от 450 до 1300 мм
- Грузоподъемность до 3 кг
- Дельта-роботы трех типов: влагозащищенные, стандартные и мини
- Исполнения по степени защиты: IP65, IP67, гигиеничное исполнение

Конфигурация системы



Примечание. Серводвигатели входят в состав дельта-робота.

Характеристики

Технические характеристики влагозащищенных дельта-роботов (Washdown Delta)

Модель			R6Y31110H03067NJ5	R6Y31110L03067NJ5	R6Y30110S03067NJ5
Рабочая зона	Оси X, Y (длина хода)		диам. 1100 мм		
	Ось Z (длина хода)*1		300 мм (макс. диам. 1100 мм)/450 мм (центр. диам. 580 мм)		
	Ось θ (угол вращения)		±180 град (значение по умолчанию, может быть изменено)		–
Серводвигатель	Манипулятор 1, 2, 3	Модель	R88M-K1K030T-BS2		
		Кол-во входов	1000 Вт		
	Ось вращения 4	Модель	R88M-K10030T-S2	R88M-K05030T-S2	–
		Кол-во входов	100 Вт	50 Вт	–
Стабильность позиционирования*2	Ось X, Y, Z		±0,2 мм		
	Ось θ		±0,1 град		–
Максимальная полезная нагрузка			3 кг		
Максимальная производительность*3			150 циклов/мин*4		
Допустимый момент инерции для оси θ*5			0,035 кг·м^2	0,01 кг·м^2	–
Трубка (наружный диаметр)			Ø 6		
Ограничение хода			1. Программное ограничение. 2. Механический стопор (ось X, Y, Z).		
Уровень звукового давления			< 73,7 дБ (A)		
Температура окружающей среды			от 0 до 45°C		
Относительная влажность			Макс. 85 %		
Степень защиты			IP67		
Масса, кг			75 кг		

*1 Дополнительную информацию см. на габаритном чертеже в следующем разделе.
*2 Приведено значение при постоянной температуре окружающей среды.
*3 С полезной нагрузкой 0,1 кг. При качательном движении с амплитудой 305 мм в горизонтальном и 25 мм в вертикальном направлениях.
*4 CPM: циклов в минуту. Смотрите определение цикла в примечании 3.
*5 В отношении настройки коэффициента ускорения имеются ограничения.

Технические характеристики дельта-роботов XL (Delta XL) и стандартных дельта-роботов (Delta)

Модель			CR_UGD4_XL_R	CR_UGD4_XL_NR	CR_UGD4_R	CR_UGD4_NR
Рабочая зона	Оси X, Y (длина хода)		диам. 1300 мм		диам. 1100 мм	
	Ось Z (длина хода)*1		250 мм (макс. диам. 1300 мм) 400 мм (центр. диам. 875 мм)		250 мм (макс. диам. 1100 мм) 400 мм (центр. диам. 580 мм)	
	Ось θ (угол вращения)		±180 град (значение по умолчанию, может быть изменено)	–	±180 град (значение по умолчанию, может быть изменено)	–
Серводвигатель	Манипулятор 1, 2, 3	Модель	R88M-K1K030T-BS2			
		Кол-во входов	1000 Вт			
	Ось вращения 4	Модель	R88M-K1K030T-BS2	–	R88M-K1K030T-BS2	–
		Кол-во входов	1000 Вт	–	1000 Вт	–
Стабильность позиционирования*2	Ось X, Y, Z		±0,2 мм		±0,3 мм	
	Ось θ		±0,3 град	–	±0,4 град	–
Максимальная полезная нагрузка			2 кг			
Максимальная производительность*3			120 циклов/мин*4		150 циклов/мин*4	
Максимальный крутящий момент оси θ			Зависит от серво-двигателя	–	Зависит от серво-двигателя	–
Трубка (наружный диаметр)			Ø 8*5			
Ограничение хода			1. Программное ограничение. 2. Механический стопор (ось X, Y, Z).			
Уровень звукового давления			< 68 дБ (A)			
Температура окружающей среды			5–45°C			
Относительная влажность			Макс. 90 %			
Степень защиты			IP65			
Масса, кг			65 кг			

*1 Дополнительную информацию см. на габаритном чертеже в следующем разделе.
*2 Приведено значение при постоянной температуре окружающей среды.
*3 С полезной нагрузкой 0,1 кг. При качательном движении с амплитудой 305 мм в горизонтальном и 25 мм в вертикальном направлениях.
*4 CPM: циклов в минуту. Смотрите определение цикла в примечании 3.
*5 Только для всасывания воздуха. Нагнетание воздуха не допускается.

Технические характеристики влагозащищенных мини-дельта-роботов (Washdown Mini Delta) и мини-дельта-роботов (Mini Delta)


Модель			CR_UGD4MINI_R□	CR_UGD4MINI_NR□
Рабочая зона	Оси X, Y (длина хода)		диам. 500 мм	
	Ось Z (длина хода)[*1]		135 мм (макс. диам. 450 мм)	155 мм (макс. диам. 500 мм)
	Ось θ (угол вращения)		±180 град (значение по умолчанию, может быть изменено)	–
Серводвигатель	Манипулятор 1, 2, 3	Модель	R88M-K40030T-BS2	
		Кол-во входов	400 Вт	
	Ось вращения 4	Модель	R88M-K40030T-BS2	–
		Кол-во входов	400 Вт	–
Стабильность позиционирования[*2]	Ось X, Y, Z		±0,2 мм	
	Ось θ		±0,3 град	–
Максимальная полезная нагрузка			1 кг	
Максимальная производительность[*3]			200 циклов/мин[*4]	
Максимальный крутящий момент оси θ			Зависит от серводвигателя	–
Трубка (наружный диаметр)			Ø 8[*5]	
Ограничение хода			1. Программное ограничение. 2. Механический стопор (ось X, Y, Z).	
Уровень звукового давления			< 68 дБ (A)	
Температура окружающей среды			5–45°C	
Относительная влажность			Макс. 90 %	
Степень защиты			IP65	
Масса, кг			25 кг	


[*1] Дополнительную информацию см. на габаритном чертеже в следующем разделе.
[*2] Приведено значение при постоянной температуре окружающей среды.
[*3] С полезной нагрузкой 0,1 кг. При качательном движении с амплитудой 305 мм в горизонтальном и 25 мм в вертикальном направлениях.
[*4] CPM: циклов в минуту. Смотрите определение цикла в примечании 3.
[*5] Только для всасывания воздуха. Нагнетание воздуха не допускается.

Размеры


Размеры влагозащищенных дельта-роботов (Washdown Delta)


R6Y31110□03067NJ5 (3 оси + 1 ось вращения)







ДЕТАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ












Примечание. Для целей монтажа на основании робота отведено три участка. Остальная часть основания должна оставаться свободной для использования в других целях (например, для электрического монтажа). При конструировании опорной рамы также следует учитывать местоположение рым-болтов. Никакая часть захватного устройства робота не должна выступать над поверхностью B.


R6Y30110S03067NJ5 (3 оси)







ДЕТАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ












Примечание. Для целей монтажа на основании робота отведено три участка. Остальная часть основания должна оставаться свободной для использования в других целях (например, для электрического монтажа). При конструировании опорной рамы также следует учитывать местоположение рым-болтов. Никакая часть захватного устройства робота не должна выступать над поверхностью B.


Размеры дельта-роботов XL (Delta XL)


CR_UGD4_XL_□R














Размеры захватного устройства





Размеры стандартных дельта-роботов (Delta)


CR_UGD4_□R














Размеры захватного устройства





Размеры влагозащищенных мини-дельта-роботов (Washdown Mini Delta) и мини-дельта-роботов (Mini Delta)


CR_UGD4MINI_□R□













Размеры захватного устройства






Информация для заказа



Примечание. Серводвигатели входят в состав дельта-робота.



Дельта-робот

Обозначение	Модель	Макс. полезная нагрузка	Рабочая зона	Описание	Оси	Применимый серво-② привод
①  **Влагозащищенный дельта-робот (Washdown Delta)**	R6Y31110H03067NJ5	3 кг	Ø 1100 x 450 мм	3 + 1 степеней свободы (высокоинерционная ось вращения)	Манипулятор 1	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 2	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 3	R88D-KN15H-ECT
					Ось вращения 4	R88D-KN01H-ECT
	R6Y31110L03067NJ5			3 + 1 степеней свободы (низкоинерционная ось вращения)	Манипулятор 1	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 2	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 3	R88D-KN15H-ECT
					Ось вращения 4	R88D-KN01H-ECT
	R6Y30110S03067NJ5			3 степени свободы	Манипулятор 1	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 2	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 3	R88D-KN15H-ECT
①  **Влагозащищенный мини-дельта-робот (Washdown Mini Delta)**	CR_UGD4MINI_R_TS	1 кг	Ø 450 x 135 мм	3 + 1 степеней свободы	Манипулятор 1	R88D-KN04H-ECT
					Манипулятор 2	R88D-KN04H-ECT
					Манипулятор 3	R88D-KN04H-ECT
					Ось вращения 4	R88D-KN04H-ECT
	CR_UGD4MINI_NR_TS		Ø 500 x 155 мм	3 степени свободы	Манипулятор 1	R88D-KN04H-ECT
					Манипулятор 2	R88D-KN04H-ECT
					Манипулятор 3	R88D-KN04H-ECT
①  **Дельта-робот XL (Delta XL)**	CR_UGD4_XL_R	2 кг	Ø 1300 x 400 мм	3 + 1 степеней свободы	Манипулятор 1	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 2	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 3	R88D-KN15H-ECT
					Ось вращения 4	R88D-KN15H-ECT
	CR_UGD4_XL_NR			3 степени свободы	Манипулятор 1	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 2	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 3	R88D-KN15H-ECT
①  **Стандартный дельта-робот (Delta)**	CR_UGD4_R	2 кг	Ø 1100 x 400 мм	3 + 1 степеней свободы	Манипулятор 1	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 2	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 3	R88D-KN15H-ECT
					Ось вращения 4	R88D-KN15H-ECT
	CR_UGD4_NR			3 степени свободы	Манипулятор 1	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 2	R88D-KN15H-ECT
					Манипулятор 3	R88D-KN15H-ECT
①  **Мини-дельта-робот (Mini Delta)**	CR_UGD4MINI_R	1 кг	Ø 450 x 135 мм	3 + 1 степеней свободы	Манипулятор 1	R88D-KN04H-ECT
					Манипулятор 2	R88D-KN04H-ECT
					Манипулятор 3	R88D-KN04H-ECT
					Ось вращения 4	R88D-KN04H-ECT
	CR_UGD4MINI_NR		Ø 500 x 155 мм	3 степени свободы	Манипулятор 1	R88D-KN04H-ECT
					Манипулятор 2	R88D-KN04H-ECT
					Манипулятор 3	R88D-KN04H-ECT





Кабели энкодера

Обознач.	Применимые дельта-роботы		Модель	Внешний вид
③	• Роботы Washdown Delta • Роботы Delta XL • Роботы Delta	1,5 м	R88A-CRKC001-5NR-E	
		3 м	R88A-CRKC003NR-E	
		5 м	R88A-CRKC005NR-E	
		10 м	R88A-CRKC010NR-E	
		15 м	R88A-CRKC015NR-E	
		20 м	R88A-CRKC020NR-E	
	• Роботы Washdown Mini Delta • Роботы Mini Delta	1,5 м	R88A-CRKA001-5CR-E	
		3 м	R88A-CRKA003CR-E	
		5 м	R88A-CRKA005CR-E	
		10 м	R88A-CRKA010CR-E	
		15 м	R88A-CRKA015CR-E	
		20 м	R88A-CRKA020CR-E	

Кабель аккумулятора абсолютного энкодера (только удлинительный кабель энкодера)

Обознач.	Характеристики			Модель	Внешний вид
④	Аккумулятор абсолютного энкодера	Без аккумулятора в комплекте	0,3 м	R88A-CRGD0R3C-E	 Держатель аккумулятора
		С аккумулятором в комплекте	0,3 м	R88A-CRGD0R3C-BS-E	
	Резервный аккумулятор абсолютного энкодера	2000 мА·ч, 3,6 В	–	R88A-BAT01G	

Кабели питания

Обознач.	Применимые дельта-роботы				Модель	Внешний вид
⑤	• Роботы Washdown Delta	Манипулятор 1, 2, 3	Питание и тормоз	1,5 м	R88A-CAGB001-5BR-E	
				3 м	R88A-CAGB003BR-E	
				5 м	R88A-CAGB005BR-E	
				10 м	R88A-CAGB010BR-E	
				15 м	R88A-CAGB015BR-E	
				20 м	R88A-CAGB020BR-E	
		Вращательная ось 4	Питание без тормоза	1,5 м	R88A-CAGB001-5SR-E	
				3 м	R88A-CAGB003SR-E	
				5 м	R88A-CAGB005SR-E	
				10 м	R88A-CAGB010SR-E	
				15 м	R88A-CAGB015SR-E	
				20 м	R88A-CAGB020SR-E	
	• Роботы Delta XL • Роботы Delta	Манипулятор 1, 2, 3 и вращательная ось 4	Кабель питания и тормоза	1,5 м	R88A-CAGB001-5BR-E	
				3 м	R88A-CAGB003BR-E	
				5 м	R88A-CAGB005BR-E	
				10 м	R88A-CAGB010BR-E	
				15 м	R88A-CAGB015BR-E	
				20 м	R88A-CAGB020BR-E	
	• Роботы Washdown Mini Delta • Роботы Mini Delta	Манипулятор 1, 2, 3 и вращательная ось 4	Кабель	1,5 м	R88A-CAKA001-5SR-E	
				3 м	R88A-CAKA003SR-E	
				5 м	R88A-CAKA005SR-E	
				10 м	R88A-CAKA010SR-E	
				15 м	R88A-CAKA015SR-E	
				20 м	R88A-CAKA020SR-E	
			Тормоз	1,5 м	R88A-CAKA001-5BR-E	
				3 м	R88A-CAKA003BR-E	
				5 м	R88A-CAKA005BR-E	
				10 м	R88A-CAKA010BR-E	
				15 м	R88A-CAKA015BR-E	
				20 м	R88A-CAKA020BR-E	

Техническое зрение

Наименование	Тип		Модель
⑥ Серия FQ-M	Цветные	NPN	FQ-MS120-ECT
		PNP	FQ-MS125-ECT
	Монохромные	NPN	FQ-MS120-M-ECT
		PNP	FQ-MS125-M-ECT

Универсальный машинный контроллер

Наименование		Дельта-робот	Кол-во осей	Модель
⑦ NJ для роботов (NJ Robotics)	Модуль ЦПУ	Управление до 8 дельта-роботами (зависит от числа осей, поддерживаемого модулем ЦПУ)	64	NJ501-4500
			32	NJ501-4400
			16	NJ501-4300
		Управление одним дельта-роботом	16	NJ501-4310
	Модуль источника питания			NJ-PA3001 (220 В~)
				NJ-PD3001 (24 В=)

Программное обеспечение для ПК

Характеристики	Модель
Sysmac Studio версии 1.03 или выше	SYSMAC-SE2□□□

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Cat.No. SysCat_I193E-RU-03A

Преобразователь частоты RX




Гибкая адаптация к целям применения

- Мощность до 132 кВт
- Высокий пусковой момент без обратной связи: 200 % при 0,3 Гц
- Полный момент при 0 Гц с обратной связью
- Векторное управление без обратной связи и с обратной связью
- Два режима нагрузки: VT (120 %/1 мин) и CT (150 %/1 мин)
- Встроенный ЭМС-фильтр
- Встроенные прикладные функции
- Функции позиционирования
- Автоматическое энергосбережение
- Подавление микробросков напряжения
- CE, cULus, RoHS, ГОСТ Р

Номинальные параметры

- Класс 200 В, трехфазные, от 0,4 до 55 кВт
- Класс 400 В, трехфазные, от 0,4 до 132 кВт


Конфигурация системы



*1 Преобразователь частоты поставляется с завода с цифровой панелью управления с 5-строчным ЖКД.
*2 В случае установки дополнительной платы связи: вместо цифровой панели с ЖКД может быть установлена заглушка либо цифровая панель со светодиодным дисплеем.

Характеристики

Обозначение модели



Класс 200 В

Трехфазные: 3G3RX-□				A2004	A2007	A2015	A2022	A2037	A2055	A2075	A2110	A2150	A2185	A2220	A2300	A2370	A2450	A2550
Макс. допустимая мощность двигателя (4-пол.), кВт*1			CT	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55
			VT	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75
Выходные характеристики	Мощность ПЧ, кВА	200 В	CT	1,0	1,7	2,5	3,6	5,7	8,3	11	15,9	22,1	26,3	32,9	41,9	50,2	63	76,2
			VT	1,3	2,1	3,2	4,1	6,7	10,4	15,2	20	26,3	29,4	39,1	49,5	59,2	72,7	93,5
		240 В	CT	1,2	2,0	3,1	4,3	6,8	9,9	13,3	19,1	26,6	31,5	39,4	50,2	60,2	75,6	91,4
			VT	1,5	2,6	3,9	5,0	8,1	12,4	18,2	24,1	31,5	35,3	46,9	59,4	71	87,2	112,2
	Номинальный выходной ток, А		CT	3,0	5,0	7,5	10,5	16,5	24	32	46	64	76	95	121	145	182	220
			VT	3,7	6,3	9,4	12	19,6	30	44	58	73	85	113	140	169	210	270
	Максимальное выходное напряжение			Пропорционально входному напряжению: 0… 240 В														
	Максимальная выходная частота			400 Гц														
Источник питания	Номинальное входное напряжение и частота			3-фазное напряжение 200… 240 В, 50/60 Гц														
	Допустимое отклонение напряжения			– 15 %… 10 %														
	Допустимое отклонение частоты			5 %														
Тормо-жение	Генераторное торможение			Внутренний тормозной ключ (внешний тормозной резистор)											Внешний тормозной блок			
	Миним. подключаемое сопротивление			50	50	35	35	35	16	10	10	7,5	7,5	5				
Конструкция и степень защиты				IP20														
Способ охлаждения				Принудительное воздушное охлаждение														

*1 Расчеты произведены для стандартного 3-фазного двигателя.

Класс 400 В

Трехфазные: 3G3RX-□				A4004	A4007	A4015	A4022	A4040	A4055	A4075	A4110	A4150	A4185	A4220	A4300	A4370	A4450	A4550	B4750	B4900	B411K	B413K
Макс. допустимая мощность двигателя (4-пол.), кВт*1			CT	0,4	0,75	1,5	2,2	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132
			VT	0,75	1,5	2,2	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160
Выходные характеристики	Мощность ПЧ, кВА	400 В	CT	1,0	1,7	2,5	3,6	6,2	9,7	13,1	17,3	22,1	26,3	33,2	40,1	51,9	63	77,6	103,2	121,9	150,3	180,1
			VT	1,3	2,1	3,3	4,6	7,7	11	15,2	20,9	25,6	30,4	39,4	48,4	58,8	72,7	93,5	110,8	135	159,3	200,9
		480 В	CT	1,2	2,0	3,1	4,3	7,4	11,6	15,8	20,7	26,6	31,5	39,9	48,2	62,3	75,6	93,1	128,3	146,3	180,4	216,1
			VT	1,5	2,5	4,0	5,5	9,2	13,3	18,2	24,1	30,7	36,5	47,3	58,1	70,6	87,2	112,2	133	162,1	191,2	241,1
	Номинальный выходной ток, А		CT	1,5	2,5	3,8	5,3	9,0	14	19	25	32	38	48	58	75	91	112	149	176	217	260
			VT	1,9	3,1	4,8	6,7	11,1	16	22	29	37	43	57	70	85	105	135	160	195	230	290
	Максимальное выходное напряжение			Пропорционально входному напряжению: 0… 480 В																		
	Максимальная выходная частота			400 Гц																		
Источник питания	Номинальное входное напряжение и частота			3-фазное напряжение 380… 480 В, 50/60 Гц																		
	Допустимое отклонение напряжения			– 15 %… 10 %																		
	Допустимое отклонение частоты			5 %																		
Тормо-жение	Генераторное торможение			Внутренний тормозной ключ (внешний тормозной резистор)											Внешний тормозной блок							
	Миним. подключаемое сопротивление			100	100	100	100	70	70	35	35	24	24	20								
Конструкция и степень защиты				IP20															IP00			
Способ охлаждения				Принудительное воздушное охлаждение																		

*1 Расчеты произведены для стандартного 3-фазного двигателя.

Общие характеристики

Номер модели 3G3RX		Характеристики
Функции управления	Управление двигателем	Формирование синусоидального тока методом ШИМ (V/f-регулирование, векторное управление без датчика и с датчиком обратной связи)
	Режим управления	Регулирование скорости, регулирование момента и позиционирование
	Диапазон изменения выходной частоты	0,10… 400,00 Гц
	Погрешность частоты	Цифровое задание частоты: ±0,01 % от макс. частоты
		Аналоговое задание частоты: ±0,2 % от макс. частоты (25±10°C)
	Разрешение задания частоты	Цифровое задание частоты: 0,01 Гц
		Аналоговый вход: 12 бит
	Разрешение выходной частоты	0,01 Гц
	Пусковой момент	150 % при 0,3 Гц (векторное управление без датчика или векторное управление без датчика при 0 Гц)
		200 % при 0 Гц (векторное управление без датчика при 0 Гц, если подключен двигатель на одну ступень мощности ниже указанной)
	Перегрузочная способность	150 % в течение 60 с, 200 % в течение 3 с в режиме CT; 120 % в течение 60 с в режиме VT
	Способ задания частоты	0… 10 В= (10 кОм), –10… 10 В= (10 кОм), 4… 20 мА (100 Ом), интерфейс EtherCAT
	Вольт-частотные характеристики	Программируемая V/f-характеристика с основной частотой от 30 до 400 Гц, V/f-характеристика с постоянным моментом, V/f-характеристика с пониженным моментом, векторное управление без датчика, векторное управление без датчика при 0 Гц
Функции	Входные сигналы	8 входов, НО или НЗ (переключается), с положительной или отрицательной логикой (переключается) Может быть выбрано и назначено 8 функций из 61 возможных. RV (команда «Ход назад»), CF1… CF4 (биты 1… 4 двоичного кода ступенчатого переключения скорости), JG (команда «Толчковый ход»), DB (управление торможением пост. током), SET (выбор второго двигателя), 2CH (управление 2-ступенчатым разгоном/торможением), FRS (команда «Остановка самовыбегом»), EXT (внешнее отключение выхода), USP (управление запуском), CS (переключение на питание от электросети), SFT (блокировка настройки параметров), AT (выбор аналогового входа), SET3 (3-й двигатель), RS (сброс), STA (3-пров. пуск), STP (3-пров. стоп), F/R (3-пров. вперед/назад), PID (выбор ПИД-регулятора), PIDC (сброс интеграла ПИД-регулятора), CAS (переключение коэффициентов управления), UP (функция увеличения/уменьшения, увеличить), DWN (функция увеличения/уменьшения, уменьшить), UDC (обнуление функции увеличения/уменьшения частоты), OPE (принуд. управление с панели), SF1… SF7 (биты 1… 7 ступенчатого переключения скорости), OLR (выбор источника предельного уровня перегрузки), TL (включение ограничения момента), TRQ1 (переключение предельного момента 1), TRQ2 (переключение предельного момента 2), PPI (переключение П-/ПИ-регулятора), BOK (подтверждение тормоза), ORT (ориентирование), LAC (отмена линейного профиля), PCLR (сброс отклонения положения), STAT разрешение входа импульсного сигнала задания положения), ADD (включение поправки частоты), F-TM (принудительное управление с клеммного блока), ATR (разрешение входа задания момента), KHC (сброс суммарной потребленной энергии), SON (серво ВКЛ), FOC (предварительное возбуждение), AHD (фиксация аналогового задания), CP1… CP3 (выбор предустановленного положения 1… 3), ORL (сигнал ограничения возврата в исходное положение), ORG (сигнал запуска возврата в исходное положение), FOT (остановка прямого хода), ROT (остановка обратного хода), SPD (переключение регулирования скорости/положения), PCNT (счетчик импульсов), PCC (сброс счетчика импульсов), NO (вход не назначен)
	Выходные сигналы	5 выходов с открытым коллектором: НО или НЗ (переключается), с положительной или отрицательной логикой (переключается) 1 релейный выход (переключающий контакт): НО + НЗ Может быть выбрано и назначено 6 функций из 45 возможных. RUN (сигнал «Ход»), FA1 (достижение постоянной скорости), FA2 (превышение установленной частоты), OL (предупреждение о перегрузке), OD (сигнал ошибки отклонения ПИД-регулятора), AL (сигнал ошибки), FA3 (достижение установленной частоты), OTQ (повышенный крутящий момент), IP (сигнал при кратковременном прерывании питания), UV (сигнал при пониженном напряжении), TRQ (ограничение крутящего момента), RNT (истекло время работы в режиме «Ход»), ONT (истекло время работы при включенном питании), THM (предупреждение о тепловой перегрузке), BRK (сигнал отпускания тормоза), BER (сигнал ошибки тормоза), ZS (обнаружение нулевой скорости), DSE (чрезмерное отклонение скорости), POK (позиционирование завершено), FA4 (превышение установленной частоты 2), FA5 (достижение установленной частоты 2), OL2 (предупреждение о перегрузке 2), FVDc (обнаружение отсоединения аналогового входа FV), FIDc (обнаружение отсоединения аналогового входа FI), FEDc (обнаружение отсоединения аналогового входа FE), FBV (выход состояния ОС ПИД-регулятора), NDc (ошибка сети), LOG1… LOG6 (выход логической операции 1… 6), WAC (предупреждение о ресурсе конденсатора), WAF (предупреждение о ресурсе вентилятора), FR (сигнал пускового контакта), OHF (предупреждение о перегреве радиатора), LOC (обнаружение малой нагрузки), IRDY (сигнал готовности ПЧ), FWR (вращение в прямом направлении), RVR (вращение в обратном направлении), MJA (сигнал серьезной неисправности), WCFV (двухпороговый компаратор FV), WCFI (двухпороговый компаратор FI), WCFE (двухпороговый компаратор FE), коды ошибок 0… 3 (AC0… AC3)
	Стандартные функции	Настройка произвольной V/f-характеристики (7 точек), ограничение частоты сверху/снизу, пропуск частоты, профиль разгона/торможения, ручной «подъем», режим энергосбережения, регулировка под измерительный прибор, начальная частота, регулировка несущей частоты, электронная тепловая защита (возможна свободная настройка), внешний запуск/останов (частота/темп), выбор аналогового входа, возобновление работы после аварийного отключения, перезапуск при кратковременном прерывании питания, различные выходные сигналы, уменьшение скорости роста напряжения при запуске, предельный уровень перегрузки, настройка инициализирующих значений, автоматическое торможение при выключении питания, функция стабилизации выходного напряжения (AVR), автоматическое переключение времени разгона/торможения, автонастройка (с вращением и без вращения), высокий крутящий момент при управлении несколькими двигателями (один ПЧ обеспечивает векторное управление двумя двигателями без датчика обратной связи)
	Аналоговые входы	Аналоговые входы: 0… 10 В и –10… 10 В (10 кОм), 4… 20 мА (100 Ом)
	Аналоговые выходы	Аналоговый выход напряжения, аналоговый токовый выход, выход импульсной последовательности
	Время разгона/торможения	0,01… 3600,0 с (выбор линейного или нелинейного профиля)
	Индикация	Светодиодные индикаторы: «Run» (Ход), «Program» (Программирование»), «Alarm» (Ошибка), «Power» (Питание), «Hz» (Гц), «Amps» (Амперы), «Volts» (Вольты), %
		Цифровая панель управления: возможен контроль 23 параметров: выходной частоты, выходного тока…
Функции защиты	Защита двигателя от перегрузки	Электронное реле тепловой защиты и вход термистора с положительным ТКС (PTC)
	Кратковременное превышение тока	200 % от номинального тока в течение 3 с
	Перегрузка	150 % в течение 1 минуты
	Превышение напряжения	800 В для класса 400 В и 400 В для класса 200 В
	Кратковременное прерывание электропитания	Торможение до остановки с регулированием напряжения шины постоянного тока, самовыбег
	Перегрев ребра охлаждения	Контроль температуры и обнаружение ошибки
	Уровень предотвращения опрокидывания ротора	Предотвращение опрокидывания ротора при разгоне, торможении и при вращении с постоянной скоростью
	Замыкание на землю	Обнаружение при включенном питании
	Индикатор заряда	Включен, если напряжение между клеммами «P» и «N» выше 45 В.
Окружающие условия	Степень защиты	IP20/IP00
	Влажность окружающей среды	Относительная влажность не более 90 % (без конденсации)
	Температура хранения	От –20 до 65°C (кратковременная температура при транспортировке)
	Температура окружающей среды	От –10 до 50°C
	Установка	В помещении (недопустимо наличие агрессивных газов, пыли и т. п.)
	Высота над уровнем моря	Макс. 1000 м
	Вибрация	3G3RX-A□004… A□220: 5,9 м/с^2 (0,6G), 10… 55 Гц 3G3RX-A□300… B□13K: 2,94 м/с^2 (0,3G), 10… 55 Гц

Размеры

Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4






Рисунок 5




Класс напряжения	Модель ПЧ 3G3RX□	Рисунок	Размеры, мм								
			W	W1	W2	H	H1	D	D1	D2	Масса, кг
Трехфазные, 200 В	A2004	1	150	130	143	255	241	140	62	–	3,5
	A2007										
	A2015										
	A2022										
	A2037										
	A2055	2	210	189	203	260	246	170	82	13,6	6
	A2075										
	A2110										
	A2150	3	250	229	244	390	376	190	83	9,5	14
	A2185										
	A2220										
	A2300	4	310	265	–	540	510	195	–	–	20
	A2370		390	300	–	550	520	250	–	–	30
	A2450										
	A2550		480	380	–	700	670	250	–	–	43
Трехфазные, 400 В	A4004	1	150	130	143	255	241	140	62	–	3,5
	A4007										
	A4015										
	A4022										
	A4040										
	A4055	2	210	189	203	260	246	170	82	13,6	6
	A4075										
	A4110										
	A4150	3	250	229	244	390	376	190	83	9,5	14
	A4185										
	A4220										
	A4300	4	310	265	–	540	510	195	–	–	22
	A4370		390	300	–	550	520	250	–	–	30
	A4450										
	A4550										
	B4750	5	390	300	–	700	670	270	–	–	60
	B4900										
	B411K		480	380	–	740	710	270	–	–	80
	B413K										

Фильтры Rasmi


Размеры фильтра пьедестального типа



Размеры фильтра книжного типа




Размеры фильтра блочного типа



Напряжение	Модель ПЧ	Модель Rasmi	Размеры						Тип фильтра	Масса, кг
			L	W	H	X	Y	M		
3×200 В	3G3RX-A2004	AX-FIR2018-RE	305	152	45	290	110	M5	Пьедестального типа	2,0
	3G3RX-A2007									
	3G3RX-A2015									
	3G3RX-A2022									
	3G3RX-A2037									
	3G3RX-A2055	AX-FIR2053-RE	320	212	56	296	189	M6		2,5
	3G3RX-A2075									
	3G3RX-A2110									
	3G3RX-A2150	AX-FIR2110-RE	455	110	240	414	80	–	Книжного типа	8,0
	3G3RX-A2185									
	3G3RX-A2220									
	3G3RX-A2300	AX-FIR2145-RE								8,6
	3G3RX-A2370	AX-FIR3250-RE	386	260	135	240	235	–	Блочного типа	13
	3G3RX-A2450									
	3G3RX-A2550	AX-FIR3320-RE								13,2
3 × 400 В	3G3RX-A4004	AX-FIR3010-RE	305	152	45	290	110	M5	Пьедестального типа	1,4
	3G3RX-A4007									
	3G3RX-A4015									
	3G3RX-A4022									
	3G3RX-A4040									
	3G3RX-A4055	AX-FIR3030-RE	312	212	50	296	189	M6		2,2
	3G3RX-A4075									
	3G3RX-A4110									
	3G3RX-A4150	AX-FIR3053-RE	451	252	60	435	229	M6		4,5
	3G3RX-A4185									
	3G3RX-A4220									
	3G3RX-A4300	AX-FIR3064-RE	598	310	70	578	265	M8		7,0
	3G3RX-A4370	AX-FIR3100-RE	486	110	240	414	80	–	Книжного типа	8,0
	3G3RX-A4450	AX-FIR3130-RE								8,6
	3G3RX-A4550									
	3G3RX-B4750	AX-FIR3250-RE	386	260	135	240	235	–	Блочного типа	13,0
	3G3RX-B4900									
	3G3RX-B411K	AX-FIR3320-RE								13,2
	3G3RX-B413K									

Входные дроссели переменного тока



Напряжение	Модель	Размеры								Масса, кг
		A	B1	B2	C1	C2	D	E	F	
200 В	AX-RAI02800100-DE	120	–	80	–	120	80	62	5,5	2,35
	AX-RAI00880200-DE									
	AX-RAI00350335-DE	180		85		190	140	55	6	5,5
	AX-RAI00180670-DE									
	AX-RAI00091000-DE					205				6,5
	AX-RAI00071550-DE			105		205		85		11,7
	AX-RAI00042300-DE	240	130	–	210	–	200	75		16,0
400 В	AX-RAI07700050-DE	120	–	70	–	120	80	52	5,5	1,78
	AX-RAI03500100-DE			80				62		2,35
	AX-RAI01300170-DE									2,5
	AX-RAI00740335-DE	180		85		190	140	55	6	5,5
	AX-RAI00360500-DE					205				6,5
	AX-RAI00290780-DE			105				85		11,7
	AX-RAI00191150-DE	240		110		275	200	75		16,0
	AX-RAI00111850-DE									
	AX.RAI00072700-DE		165	–	210	–		110		27,0

Дроссели постоянного тока

Рис. 1






Рис. 2



200 В											400 В									
Модель AX-RC	Рис.	Размеры								кг	Модель AX-RC	Рис.	Размеры							кг
		A	B	C	D	E	F	G	H				A	B	C	D	E	F	G	H	
10700032-DE	1	84	113	96	101	66	5	7,5	2	1,22	43000020-DE	1	84	113	96	101	66	5	7,5	2	1,22
06750061-DE				105						1,60	27000030-DE				105						1,60
03510093-DE											14000047-DE										
02510138-DE				116						1,95	10100069-DE				116						1,95
01600223-DE		108	135	124	120	82	6,5	9,5	9,5	3,20	06400116-DE		108	135	133	120	82	6,5	9,5	9,5	3,70
01110309-DE		120	152	136	135	94	7		–	5,20	04410167-DE		120	152	136	135	94	7		–	5,20
00840437-DE				146						6,00	03350219-DE				146						6,00
00590614-DE		150	177	160	160	115		2		11,4	02330307-DE		150	177	160	160	115	7	2		11,4
00440859-DE				182,6						14,3	01750430-DE				182,6						14,3
00301275-DE	2	195	161	162,5	185	88	10	–	–	17,0	01200644-DE	2	195	161	162,5	185	88	10	–	–	17,0
00231662-DE			196			123				25,5	00920797-DE			196			123				25,5
00192015-DE		240	188	200	228	109	12			34,0	00741042-DE		240	188	200	228	109	12			34,0
00162500-DE			198			119				38,0	00611236-DE			198			119				38,0
00133057-DE			228			149				42,0	00501529-DE			228			149				42,0
											00372094-DE		300	216	250	288	133				48,0
											00312446-DE										67,0
											00252981-DE										
											00213613-DE			236			153				79,0


Выходные дроссели переменного тока



Модель	Размеры								Масса, кг
	A	B1	B2	C1	C2	D	E	F	
AX-RAO11500026-DE	120	–	70	–	120	80	52	5,5	1,78
AX-RAO07600042-DE	120	–	70	–	120	80	52	5,5	1,78
AX-RAO04100075-DE	120	–	80	–	120	80	62	5,5	2,35
AX-RAO03000105-DE	120	–	80	–	120	80	62	5,5	2,35
AX-RAO01830160-DE	180	–	85	–	190	140	55	6	5,5
AX-RAO01150220-DE	180	–	85	–	190	140	55	6	5,5
AX-RAO00950320-DE	180	–	85	–	205	140	55	6	6,5
AX-RAO00630430-DE	180	–	95	–	205	140	65	6	9,1
AX-RAO00490640-DE	180	–	95	–	205	140	65	6	9,1
AX-RAO00390800-DE	240	–	110	–	275	200	75	6	16,0
AX-RAO00330950-DE	240	–	110	–	275	200	75	6	16,0
AX-RAO00251210-DE	240	–	110	–	275	200	75	6	16,0
AX-RAO00191450-DE	240	–	120	–	275	200	85	6	18,6
AX-RAO00161820-DE	240	–	150	–	275	200	110	6	27,0
AX-RAO00132200-DE	240	165	–	210	–	200	110	6	27,0
AX-RAO16300038-DE	120	–	70	–	120	80	52	5,5	1,78
AX-RAO11800053-DE	120	–	80	–	120	80	52	5,5	2,35
AX-RAO07300080-DE	120	–	80	–	120	80	62	5,5	2,35
AX-RAO04600110-DE	180	–	85	–	190	140	55	6	5,5
AX-RAO03600160-DE	180	–	85	–	205	140	55	6	6,5
AX-RAO02500220-DE	180	–	95	–	205	140	55	6	9,1
AX-RAO02000320-DE	180	–	105	–	205	140	85	6	11,7
AX-RAO01650400-DE	240	–	110	–	275	200	75	6	16,0
AX-RAO01300480-DE	240	–	120	–	275	200	85	6	18,6
AX-RAO01030580-DE	240	–	120	–	275	200	85	6	18,6
AX-RAO00800750-DE	240	–	120	–	275	200	110	6	27,0
AX-RAO00680900-DE	240	–	150	–	275	200	110	6	27,0
AX-RAO00531100-DE	240	–	150	–	275	200	110	6	27,0
AX-RAO00401490-DE	300	–	165	–	320	200	125	6	44,0
AX-RAO00331760-DE	300	–	165	–	320	200	125	6	44,0
AX-RAO00262170-DE	360	230	–	300	–	300	145	8	70,0
AX-RAO00212600-DE	360	230	–	300	–	300	145	8	70,0


Ферритовые кольца

Модель	D диаметр	Двигатель, кВт	Размеры						Масса, кг
			L	W	H	X	Y	m	
AX-FER2102-RE	21	< 2,2	85	22	46	70	–	5	0,1
AX-FER2515-RE	25	< 15	105	25	62	90	–	5	0,2
AX-FER5045-RE	50	< 45	150	50	110	125	30	5	0,7
AX-FER6055-RE	60	< 55	200	65	170	180	45	6	1,7



Размеры тормозного блока

Модель	Размеры					
	B	B1	H	H1	T	S
AX-BCR4015045-TE	82,5	40,5	150	138	220	6
AX-BCR4017068-TE						
AX-BCR2035090-TE	130	64,5	205	193	208	6
AX-BCR2070130-TE						
AX-BCR4035090-TE						
AX-BCR4070130-TE						
AX-BCR4090240-TE	131	64,5	298	280	300	9



Размеры тормозного резистора

AX-REM00K1xxx




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4






Рис. 5



Тип	Рис.	Размеры							Масса
		L	H	M	I	T	G	H	кг
AX-REM00K2070-IE	1	105	27	36	94	–	–	–	0,2
AX-REM00K2120-IE									
AX-REM00K2200-IE									
AX-REM00K4075-IE		200	27	36	189	–	–	–	0,425
AX-REM00K4035-IE									
AX-REM00K4030-IE									
AX-REM00K5120-IE		260	27	36	249	–	–	–	0,58
AX-REM00K6100-IE		320	27	36	309	–	–	–	0,73
AX-REM00K6035-IE									
AX-REM00K9070-IE	2	200	61	100	74	211	40	230	1,41
AX-REM00K9020-IE									
AX-REM00K9017-IE									
AX-REM01K9070-IE	3	365	73	105	350	70	–	–	4
AX-REM01K9017-IE									
AX-REM02K1070-IE	4	310	100	240	295	210	–	–	7
AX-REM02K1017-IE									
AX-REM03K5035-IE		365	100	240	350	210	–	–	8
AX-REM03K5010-IE									
AX-REM19K0006-IE	5	206	350	140	190	50	–	–	8,1
AX-REM19K0008-IE									
AX-REM19K0020-IE									
AX-REM19K0030-IE									
AX-REM38K0012-IE		306	350	140	290	50	–	–	14,5

Стандартная схема подключения



*1 L — общий опорный потенциал для аналогового входа и аналогового выхода.

Описание клемм

Клемма	Наименование	Назначение (уровень сигнала)
R/L1, S/L2, T/L3	Ввод напряжения электропитания	Служат для подачи электропитания на преобразователь частоты.
U/T1, V/T2, W/T3	Выход инвертора	Служат для подключения электродвигателя.
PD/+1, P/+	Клеммы внешнего дросселя постоянного тока	Обычно соединены между собой перемычкой. В случае подключения дросселя постоянного тока удалите перемычку между клеммами «+1» и «P/+2».
P/+, RB	Клеммы тормозного резистора	Служат для подключения дополнительного тормозного резистора (для повышения тормозного момента)
P/+, N/–	Клеммы тормозного блока	Служат для подключения дополнительных тормозных блоков.
⏚	Заземление	Для заземления (заземление должно соответствовать общепринятым правилам выполнения заземления).

Цепи управления

Тип	Номер	Название сигнала	Назначение	Уровень сигнала
Входы задания частоты	H	Питание аналогового входа задания частоты	10 В=, макс. 20 мА	
	O	Вход задания частоты (напряжение)	0… 12 В= (10 кОм)	
	O2	Вход вспомогательного задания частоты (напряжение)	0… ±12 В= (10 кОм)	
	OI	Вход задания частоты (ток)	4… 20 мА (100 Ом)	
	L	Общий вывод входов задания частоты	Общий вывод для аналоговых выходов контроля (AM, AMI)	
Выходы контроля	AM	Многофункциональный аналоговый выход напряжения	Заводская установка: выходная частота	макс. 2 мА
	AMI	Многофункциональный аналоговый токовый выход	Заводская установка: выходная частота	4… 20 мА (макс. полн. сопр. 250 Ом)
	FM	ШИМ-выход контроля	Заводская установка: выходная частота	0… 10 В= Макс. 3,6 кГц
Источник питания	P24	Внутренний, 24 В=	Источник питания цепей входных сигналов	Макс. 100 мА
	CM1	Общий вывод входов	Общий вывод для «P24», «TH» и цифрового выхода контроля «FM»	
Выбор функций	FW	Вход команды «Прямой ход»	Когда вход «FW» включен, двигатель вращается в прямом направлении.	Макс. 27 В= Полн. сопр. входа 4,7 кОм Макс. ток 5,6 мА ВКЛ: миним. 18 В=
	1	Многофункциональный вход	Заводская установка: RV (команда «Ход назад»)	
	2		Заводская установка: EXT (внешнее отключение выхода)	
	3		Заводская установка: RS (сброс)	
	4		Заводская установка: CF1 (бит 1 двоичного кода ступенчатого переключения скорости)	
	5		Заводская установка: CF2 (бит 2 двоичного кода ступенчатого переключения скорости)	
	6		Заводская установка: JG (команда «Толчковый ход»)	
	7		Заводская установка: выбор второго двигателя (SET)	
	8		Заводская установка: NO (вход не назначен)	
	PLC	Общий вывод многофункциональных входов	Отрицательная логика: замкнуть накоротко «P24» и «PLC». Положительная логика: замкнуть накоротко «PLC» и «CM1». С внешним источником напряжения: следует удалить перемычку.	
Состояние/функция	11	Многофункциональный выход	Заводская установка: RUN (режим «Ход»).	Макс. 27 В= Макс. 50 мА
	12		Заводская установка: ZS (обнаружение нулевой скорости).	
	13		Заводская установка: OL (предупреждение о перегрузке).	
	14		Заводская установка: OTQ (повышенный крутящий момент).	
	15		Заводская установка: FA1 (сигнал достижения постоянной скорости).	
	CM2	Общий вывод многофункциональных выходов	Общий вывод для клемм многофункциональных выходов 11… 15	
Релейный выход	AL1	Релейный выход (нормально закрытый)	Заводская установка: AL (выход сигнализации ошибки). В обычном режиме (при отсутствии ошибки) MA-MC разомкнут MB-MC замкнут	Резистивная нагрузка AL1-AL0 250 В~, 2 А AL2-AL0 250 В~, 1 А Индуктивная нагрузка 250 В~/0,2 А
	AL2	Релейный выход (нормально открытый)		
	AL0	Общий вывод релейных выходов		
Датчик	TH	Вход для подключения термистора	Клемма «SC» служит общим выводом Миним. 100 мОм Импеданс при ошибке температуры: 3 кОм	0… 8 В=
Связь	SP	Клеммы интерфейса RS485 Modbus	–	Дифференциальный вход
	SN			
	RP	Клеммы согласующего резистора для интерфейса RS485	–	-
	SN			

Тепловые потери преобразователя частоты


Трехфазные преобразователи частоты класса 200 В

Модель 3G3RX_		A2004	A2007	A2015	A2022	A2037	A2055	A2075	A2110	A2150	A2185	A2220	A2300	A2370	A2450	A2550
Мощность ПЧ, кВА	200 В	1,0	1,7	2,5	3,6	5,7	8,3	11,0	15,9	22,1	26,3	32,9	41,9	50,2	63,0	76,2
	240 В	1,2	2,0	3,1	4,3	6,8	9,9	13,3	19,1	26,6	31,5	39,4	50,2	60,2	75,6	91,4
Номинальный ток, А		3,0	5,0	7,5	10,5	16,5	24	32	46	64	76	95	121	145	182	220
Тепло-вые потери, Вт	Потери при нагрузке 70 %	64	76	102	127	179	242	312	435	575	698	820	1100	1345	1625	1975
	Потери при нагрузке 100 %	70	88	125	160	235	325	425	600	800	975	1150	1550	1900	2300	2800
КПД при номинальной выходной мощности		85,1	89,5	92,3	93,2	94,0	94,4	94,6	94,8	94,9	95,0	95,0	95,0	95,1	95,1	95,1
Тип охлаждения		Принудительное воздушное охлаждение														

Трехфазные преобразователи частоты класса 400 В


Модель 3G3RX_		A4004	A4007	A4015	A4022	A4040	A4055	A4075	A4110	A4150	A4185	A4220	A4300	A4370	A4450	A4550	B4750	B4900	B411K	B413K
Мощность ПЧ, кВА	400 В	1,0	1,7	2,5	3,6	6,2	9,7	13,1	17,3	22,1	26,3	33,2	40,1	51,9	63,0	77,6	103,2	121,9	150,3	180,1
	480 В	1,2	2,0	3,1	4,3	7,4	11,6	15,8	20,7	26,6	31,5	39,9	48,2	62,3	75,6	93,1	123,8	146,3	180,4	216,1
Номинальный ток, А		1,5	2,5	3,8	5,3	9,0	14	19	25	32	38	48	58	75	91	112	149	176	217	260
Тепло-вые потери, Вт	Потери при нагрузке 70 %	64	76	102	127	179	242	312	435	575	698	820	1100	1345	1625	1975	2675	3375	3900	4670
	Потери при нагрузке 100 %	70	88	125	160	235	325	425	600	800	975	1150	1550	1900	2300	2800	3800	4800	5550	6650
КПД при номинальной выходной мощности		85,1	89,5	92,3	93,2	94,0	64,4	94,6	94,8	94,9	95,0	95,0	95,0	95,1	95,1	95,1	95,2	95,2	95,2	95,2
Тип охлаждения		Принудительное воздушное охлаждение																		

Входные дроссели переменного тока



Класс 200 В, трехфазные				Класс 400 В			
Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность, мГн	Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность, мГн
0,4… 1,5	AX-RAI02800100-DE	10,0	2,8	0,4… 1,5	AX-RAI07700050-DE	5,0	7,7
2,2… 3,7	AX-RAI00880200-DE	20,0	0,88	2,2… 3,7	AX-RAI03500100-DE	10,0	3,5
5,5… 7,5	AX-RAI00350335-DE	33,5	0,35	5,5… 7,5	AX-RAI01300170-DE	17,0	1,3
11,0… 15,0	AX-RAI00180670-DE	67,0	0,18	11,0… 15,0	AX-RAI00740335-DE	33,5	0,74
18,5… 22,0	AX-RAI00091000-DE	100,0	0,09	18,5… 22,0	AX-RAI00360500-DE	50,0	0,36
30,0… 37,0	AX-RAI00071550-DE	155,0	0,07	30,0… 37,0	AX-RAI00290780-DE	78,0	0,29
45,0… 55,0	AX-RAI00042300-DE	230,0	0,04	45,0… 55,0	AX-RAI00191150-DE	115,0	0,19
				75,0… 90,0	AX-RAI00111850-DE	185,0	0,11
				110,0… 132,0	AX,RAI00072700-DE	270,0	0,07

Дроссели постоянного тока



Класс 200 В				Класс 400 В			
Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность, мГн	Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность, мГн
0,4	AX-RC10700032-DE	3,2	10,70	0,4	AX-RC43000020-DE	2,0	43,00
0,7	AX-RC06750061-DE	6,1	6,75	0,7	AX-RC27000030-DE	3,0	27,00
1,5	AX-RC03510093-DE	9,3	3,51	1,5	AX-RC14000047-DE	4,7	14,00
2,2	AX-RC02510138-DE	13,8	2,51	2,2	AX-RC10100069-DE	6,9	10,10
3,7	AX-RC01600223-DE	22,3	1,60	4,0	AX-RC06400116-DE	11,6	6,40
5,5	AX-RC01110309-DE	30,9	1,11	5,5	AX-RC04410167-DE	16,7	4,41
7,5	AX-RC00840437-DE	43,7	0,84	7,5	AX-RC03350219-DE	21,9	3,35
11,0	AX-RC00590614-DE	61,4	0,59	11,0	AX-RC02330307-DE	30,7	2,33
15,0	AX-RC00440859-DE	85,9	0,44	15,0	AX-RC01750430-DE	43,0	1,75
18,5… 22	AX-RC00301275-DE	127,5	0,30	18,5… 22	AX-RC01200644-DE	64,4	1,20
30	AX-RC00231662-DE	166,2	0,23	30	AX-RC00920797-DE	79,7	0,92
37	AX-RC00192015-DE	201,5	0,19	37	AX-RC00741042-DE	104,2	0,74
45	AX-RC00162500-DE	250,0	0,16	45	AX-RC00611236-DE	123,6	0,61
55	AX-RC00133057-DE	305,7	0,13	55	AX-RC00501529-DE	152,9	0,50
				75	AX-RC00372094-DE	209,4	0,37
				90	AX-RC00312446-DE	244,6	0,31
				110	AX-RC00252981-DE	298,1	0,25
				132	AX-RC00213613-DE	361,3	0,21

Выходные дроссели переменного тока


Класс 200 В				Класс 400 В			
Макс. допустимая мощность двигателя, кВт*	Модель	Сила тока, А	Индуктивность, мГн	Макс. допустимая мощность двигателя, кВт*1	Модель	Сила тока, А	Индуктивность, мГн
0,4	AX-RAO11500026-DE	2,6	11,50	0,4… 1,5	AX-RAO16300038-DE	3,8	16,30
0,75	AX-RAO07600042-DE	4,2	7,60				
1,5	AX-RAO04100075-DE	7,5	4,10				
2,2	AX-RAO03000105-DE	10,5	3,00	2,2	AX-RAO11800053-DE	5,3	11,80
3,7	AX-RAO01830160-DE	16,0	1,83	4,0	AX-RAO07300080-DE	8,0	7,30
5,5	AX-RAO01150220-DE	22,0	1,15	5,5	AX-RAO04600110-DE	11,0	4,60
7,5	AX-RAO00950320-DE	32,0	0,95	7,5	AX-RAO03600160-DE	16,0	3,60
11	AX-RAO00630430-DE	43,0	0,63	11	AX-RAO02500220-DE	22,0	2,50
15	AX-RAO00490640-DE	64,0	0,49	15	AX-RAO02000320-DE	32,0	2,00
18,5	AX-RAO00390800-DE	80,0	0,39	18,5	AX-RAO01650400-DE	40,0	1,65
22	AX-RAO00330950-DE	95,0	0,33	22	AX-RAO01300480-DE	48,0	1,30
30	AX-RAO00251210-DE	121,0	0,25	30	AX-RAO01030580-DE	58,0	1,03
37	AX-RAO00191450-DE	145,0	0,19	37	AX-RAO00800750-DE	75,0	0,80
45	AX-RAO00161820-DE	182,0	0,16	45	AX-RAO00680900-DE	90,0	0,68
55	AX-RAO00132200-DE	220,0	0,13	55	AX-RAO00531100-DE	110,0	0,53
				75	AX-RAO00401490-DE	149,0	0,40
				90	AX-RAO00331760-DE	176,0	0,33
				110	AX-RAO00262170-DE	217,0	0,26
				132	AX-RAO00212600-DE	260,0	0,21

*1 Двигатели этих типономиналов предназначены для работы с повышенной нагрузкой.

Тормозной блок

Напряжение	Модель	Характеристики				
		Продолжительный		Пиковый (макс. 5 с)		Мин. подключаемое сопр., Ом
		Ток, А	Мощность торможения, кВА	Ток, А	Мощность торможения, кВА	
200 В	AX-BCR2035090-TE	35	13	90	32	4
	AX-BCR2070130-TE	70	25	130	47	2,8
400 В	AX-BCR4015045-TE	15	11	45	33	16
	AX-BCR4017068-TE	17	13	68	51	11
	AX-BCR4035090-TE	35	26	90	67	8,5
	AX-BCR4070130-TE	70	52	130	97	5,5
	AX-BCR4090240-TE	90	67	240	180	3,2

Информация для заказа



*1 Преобразователь частоты поставляется с завода с цифровой панелью управления с 5-строчным ЖКД.
*2 В случае установки дополнительной платы связи: вместо цифровой панели с ЖКД может быть установлена заглушка либо цифровая панель со светодиодным дисплеем.

3G3RX

Характеристики					Модель	Характеристики					Модель
Класс напряжения	Постоянный момент		Переменный момент		Стандартная	Класс напряжения	Постоянный момент		Переменный момент		Стандартная
	Макс. мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А	Макс. мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А			Макс. мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А	Макс. мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А	
3-фазн., 200 В	0,4	3,0	0,75	3,7	3G3RX-A2004-E1F	3-фазн., 400 В	0,4	1,5	0,75	1,9	3G3RX-A4004-E1F
	0,75	5,0	1,5	6,3	3G3RX-A2007-E1F		0,75	2,5	1,5	3,1	3G3RX-A4007-E1F
	1,5	7,5	2,2	9,4	3G3RX-A2015-E1F		1,5	3,8	2,2	4,8	3G3RX-A4015-E1F
	2,2	10,5	4,0	12	3G3RX-A2022-E1F		2,2	5,3	4,0	6,7	3G3RX-A4022-E1F
	4,0	16,5	5,5	19,6	3G3RX-A2037-E1F		4,0	9,0	5,5	11,1	3G3RX-A4040-E1F
	5,5	24	7,5	30	3G3RX-A2055-E1F		5,5	14	7,5	16	3G3RX-A4055-E1F
	7,5	32	11	44	3G3RX-A2075-E1F		7,5	19	11	22	3G3RX-A4075-E1F
	11	46	15	58	3G3RX-A2110-E1F		11	25	15	29	3G3RX-A4110-E1F
	15	64	18,5	73	3G3RX-A2150-E1F		15	32	18,5	37	3G3RX-A4150-E1F
	18,5	76	22	85	3G3RX-A2185-E1F		18,5	38	22	43	3G3RX-A4185-E1F
	22	95	30	113	3G3RX-A2220-E1F		22	48	30	57	3G3RX-A4220-E1F
	30	121	37	140	3G3RX-A2300-E1F		30	58	37	70	3G3RX-A4300-E1F
	37	145	45	169	3G3RX-A2370-E1F		37	75	45	85	3G3RX-A4370-E1F
	45	182	55	210	3G3RX-A2450-E1F		45	91	55	105	3G3RX-A4450-E1F
	55	220	75	270	3G3RX-A2550-E1F		55	112	75	135	3G3RX-A4550-E1F
	-						75	149	90	160	3G3RX-B4750-E1F
							90	176	110	195	3G3RX-B4900-E1F
							110	217	132	230	3G3RX-B411K-E1F
							132	260	160	290	3G3RX-B413K-E1F

① Сетевые фильтры

Сетевой фильтр Rasmi									
200 В					400 В				
Модель 3G3RX-□	Модель	Номиналь-ный ток, А	Ток утечки ном./макс.	кг	Модель 3G3RX-□	Модель	Номиналь-ный ток, А	Ток утечки ном./макс.	кг
A2004/A2007/A2015/ A2022/A2037	AX-FIR2018-RE	18	0,7/40 мА	2,0	A4004/A4007/A4015/ A4022/A4040	AX-FIR3010-RE	10	0,3/40 мА	1,9
A2055/A2075/A2110	AX-FIR2053-RE	53	0,7/40 мА	2,5	A4055/A4075/A4110	AX-FIR3030-RE	30	0,3/40 мА	2,2
A2150/A2185/A2220	AX-FIR2110-RE	110	1,2/70 мА	8,0	A4150/A4185/A4220	AX-FIR3053-RE	53	0,8/70 мА	4,5
A2300	AX-FIR2145-RE	145	1,2/70 мА	8,6	A4300	AX-FIR3064-RE	64	3/160 мА	7,0
A2370/A2450	AX-FIR3250-RE	250	6/300 мА	13,0	A4370	AX-FIR3100-RE	100	2/130 мА	8,0
A2550	AX-FIR3320-RE	320	6/300 мА	13,2	A4450/A4550	AX-FIR3130-RE	130	2/130 мА	8,6
-					A4750/A4900	AX-FIR3250-RE	250	10/500 мА	13,0
					A411K/A413K	AX-FIR3320-RE	320	10/500 мА	13,2

① Входные дроссели переменного тока

Напряжение			
3-фазн., 200 В~		3-фазн., 400 В~	
Модель ПЧ 3G3RX-□	Модель дросселя перем. тока	Модель ПЧ 3G3RX-□	Модель дросселя перем. тока
A2004/A2007/A2015	AX-RAI02800100-DE	A4004/A4007/A4015	AX-RAI07700050-DE
A2022/A2037	AX-RAI00880200-DE	A4022/A4040	AX-RAI03500100-DE
A2055/A2075	AX-RAI00350335-DE	A4055/A4075	AX-RAI01300170-DE
A2110/A2150	AX-RAI00180670-DE	A4110/A4150	AX-RAI00740335-DE
A2185/A2220	AX-RAI00091000-DE	A4185/A4220	AX-RAI00360500-DE
A2300/A2370	AX-RAI00071550-DE	A4300/A4370	AX-RAI00290780-DE
A2450/A2550	AX-RAI00042300-DE	A4450/A4550	AX-RAI00191150-DE
		A4750/A4900	AX-RAI00111850-DE
		A411K/A413K	AX.RAI00072700-DE

① Дроссели постоянного тока

Напряжение			
3-фазн., 200 В~		3-фазн., 400 В~	
Модель ПЧ 3G3RX-□	Модель дросселя пост. тока	Модель ПЧ 3G3RX-□	Модель дросселя пост. тока
A2004	AX-RC10700032-DE	A4004	AX-RC43000020-DE
A2007	AX-RC06750061-DE	A4007	AX-RC27000030-DE
A2015	AX-RC03510093-DE	A4015	AX-RC14000047-DE
A2022	AX-RC02510138-DE	A4022	AX-RC10100069-DE
A2037	AX-RC01600223-DE	A4040	AX-RC06400116-DE
A2055	AX-RC01110309-DE	A4055	AX-RC04410167-DE
A2075	AX-RC00840437-DE	A4075	AX-RC03350219-DE
A2110	AX-RC00590614-DE	A4110	AX-RC02330307-DE
A2150	AX-RC00440859-DE	A4150	AX-RC01750430-DE
A2185/A2220	AX-RC00301275-DE	A4185/A4220	AX-RC01200644-DE
A2300	AX-RC00231662-DE	A4300	AX-RC00920797-DE
A2370	AX-RC00192015-DE	A4370	AX-RC00741042-DE
A2450	AX-RC00162500-DE	A4450	AX-RC00611236-DE
A2550	AX-RC00133057-DE	A4550	AX-RC00501529-DE
		A4750	AX-RC00372094-DE
		A4900	AX-RC00312446-DE
		A411K	AX-RC00252981-DE
		A413K	AX-RC00213613-DE

① Ферритовые кольца

Модель	Диаметр	Описание
AX-FER2102-RE	21	Для двигателей мощностью не более 2,2 кВт
AX-FER2515-RE	25	Для двигателей мощностью не более 15 кВт
AX-FER5045-RE	50	Для двигателей мощностью не более 45 кВт
AX-FER6055-RE	60	Для двигателей мощностью 55 кВт и выше

① Выходные дроссели переменного тока

Напряжение			
200 В		400 В	
Модель 3G3RX-□	Модель	Модель 3G3RX-□	Модель
A2004	AX-RAO11500026-DE	A4004/A4007/A4015	AX-RAO16300038-DE
A2007	AX-RAO07600042-DE		
A2015	AX-RAO04100075-DE		
A2022	AX-RAO03000105-DE	A4022	AX-RAO11800053-DE
A2037	AX-RAO01830160-DE	A4040	AX-RAO07300080-DE
A2055	AX-RAO01150220-DE	A4055	AX-RAO04600110-DE

Напряжение			
200 В		400 В	
Модель 3G3RX-□	Модель	Модель 3G3RX-□	Модель
A2075	AX-RAO00950320-DE	A4075	AX-RAO03600160-DE
A2110	AX-RAO00630430-DE	A4110	AX-RAO02500220-DE
A2150	AX-RAO00490640-DE	A4150	AX-RAO02000320-DE
A2185	AX-RAO00390800-DE	A4185	AX-RAO01650400-DE
A2220	AX-RAO00330950-DE	A4220	AX-RAO01300480-DE
A2300	AX-RAO00251210-DE	A4300	AX-RAO01030580-DE
A2370	AX-RAO00191450-DE	A4370	AX-RAO00800750-DE
A2450	AX-RAO00161820-DE	A4450	AX-RAO00680900-DE
A2550	AX-RAO00132200-DE	A4550	AX-RAO00531100-DE
		A4750	AX-RAO00401490-DE
		A4900	AX-RAO00331760-DE
		A411K	AX-RAO00262170-DE
		A413K	AX-RAO00212600-DE

Примечание. Данная таблица соответствует режиму повышенной нагрузки (HD). Если используется режим обычной нагрузки (ND), следует выбрать дроссель, указанный для ПЧ, который на один номинал больше используемого.

② Дополнительные принадлежности

Тип	Внешний вид	Модель	Описание
Цифровая панель дистанционного управления		3G3AX-OP05	Цифровая панель управления с 5-строчным ЖК-дисплеем, с функцией копирования*1
		3G3AX-OP05-H-E	Держатель панели управления (для монтажа внутри шкафа)
		3G3AX-OP01	Выносная цифровая панель управления со светодиодным дисплеем
		4X-KITmini	Монтажный комплект
Цифровая панель управления со светодиодным дисплеем		3G3AX-OP03	Используется в сочетании с дополнительными платами связи
Заглушка		3G3AX-OP05-B-E	
Кабели		3G3AX-CAJOP300-EE	Кабель для выносной цифровой панели управления, 3 м
	-	USB-CONVERTERCABLE	Соединительный кабель RJ45 — USB
		3G3AX-PCACN2	

*1 Преобразователь частоты RX поставляется с завода с этой цифровой панелью управления.

③ Дополнительные платы

Тип	Модель	Описание	Функции
Обратная связь от энкодера	3G3AX-PG	Дополнительная плата регулирования скорости (PG)	Дифференциальные импульсные входы каналов A, B и Z (RS-422) Вход импульсной последовательности задания положения (RS-422) Выход контроля импульсов (RS-422) Диапазон частот импульсного датчика (PG): до 100 кГц
Дополнительные платы связи	3G3AX-RX-ECT	Дополнительная плата интерфейса EtherCAT	Служит для запуска или остановки ПЧ, настройки параметров и ввода заданий, контроля выходной частоты, выходного тока и т. п. на контроллере.

④ Тормозной блок, блок тормозного резистора

Преобразователь частоты					Блок тормозного резистора					
Напряжение	Макс. мощность двигателя, кВт	ПЧ 3G3RX□	Тормозной блок AX-BCR□	Миним. допустимое сопротивл., Ом	Для монтажа на ПЧ (3 % ПВ, макс. 10 с)		Тормозной момент, %	Внешний резистор 10 % ПВ Не более 10 с для встроенного, не более 5 с для тормозного блока		Тормозной момент, %
		3-фазн.			Модель AX-	Сопр., Ом		Модель AX-	Сопр., Ом	
200 В (1-/3-фазн.)	0,55	2004	Встроенный	50	REM00K1200-IE	200	180	REM00K1200-IE	200	180
	1,1	2007					100	REM00K2070-IE	70	200
	1,5	2015		35	REM00K2070-IE	70	140	REM00K4075-IE	75	130
	2,2	2022					90	REM00K4035-IE	35	180
	4,0	2037			REM00K4075-IE	75	50	REM00K6035-IE	35	100
	5,5	2055		16	REM00K4035-IE	35	75	REM00K9020-IE	20	150
	7,5	2075		10			55	REM01K9017-IE	17	110
	11,0	2110			REM00K6035-IE	35	40	REM02K1017-IE	17	75
	15,0	2150		7,5	REM00K9017-IE	17	55	REM03K5010-IE	10	95
	18,5	2185			REM03K5010-IE	10	75	REM19K0008-IE	8	95
	22,0	2220		5			65			80
	30,0	2300	2035090-TE	4	–			REM19K0006-IE	6	80
	37,0	2370							6	60
	45,0	2450	2070130-TE	2,8				2 × REM19K0006-IE	3	105
	55,0	2550							3	85
400 В (3-фазн.)	0,55	4004	Встроенный	100	REM00K1400-IE	400	200	REM00K1400-IE	400	200
	1,1	4007					200			200
	1,5	4015			REM00K1200-IE	200	190	REM00K2200-IE	200	190
	2,2	4022			REM00K2200-IE	200	130	REM00K5120-IE	120	200
	4,0	4040		70	REM00K2120-IE	120	120	REM00K6100-IE	100	140
	5,5	4055			REM00K4075-IE	75	140	REM00K9070-IE	70	150
	7,5	4075		35			100	REM01K9070-IE	70	110
	11,0	4110			REM00K6100-IE	100	50	REM02K1070-IE	70	75
	15,0	4150		24	REM00K9070-IE	70	55	REM03K5035-IE	35	110
	18,5	4185			REM03K5035-IE	35	90	REM19K0030-IE	30	100
	22,0	4220		20			75			85
	30,0	4300	4015045-TE	16	–			REM19K0020-IE	20	95
	37,0	4370	4017068-TE	11				REM38K0012-IE	15	125
	45,0	4450								100
	55,0	4550	4035090-TE	8,5				2 × REM19K0020-IE	10	100
	75,0	4750						3 × REM19K0030-IE	10	75
	90,0	4900	4070130-TE	5,5				2 × REM38K0012-IE	6	105
	110,0	411K	4090240-TE	3,2				3 × REM38K0012-IE	4	125
	132,0	413K								105

⑤ Программное обеспечение для ПК

Тип	Модель	Описание	Назначение
ПО	CX-Drive	ПО для ПК	Программа для конфигурирования и контроля преобразователей частоты и сервоприводов Omron
	CX-One	ПО для ПК	Единый пакет программного обеспечения для конфигурирования и контроля оборудования OMRON, CX-Drive входит в состав
	€Saver	ПО для ПК	Программное средство расчета энергосбережения

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.
Чтобы перевести миллиметры в дюймы, умножьте на 0,03937. Чтобы перевести граммы в унции, умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_I116E-RU-05

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Преобразователь частоты




Компактный инвертор с векторным управлением

- Векторное управление током
- Высокий пусковой момент: 200 % при 0,5 Гц
- Два режима нагрузки: VT (120 %/1 мин) и CT (150 %/1 мин)
- Управление асинхронными и синхронными двигателями
- Векторное управление моментом без обратной связи
- Функция позиционирования
- Встроенные прикладные функции (управление тормозом)
- Встроенные функции безопасности соответствуют ISO13849-1 (схема с двумя входами и контроль внешнего оборудования (EDM))
- Порт USB для связи с ПК
- Резервное питание 24 В= для платы управления
- RoHS, CE, cULus, ГОСТ Р

Номинальные параметры


- Класс 200 В, 1-фазн., от 0,1 до 2,2 кВт
- Класс 200 В, 3-фазн., от 0,1 до 15,0 кВт
- Класс 400 В, 3-фазн., от 0,4 до 15,0 кВт

Конфигурация системы



Характеристики

Обозначение модели



Класс 200 В

Однофазные: 3G3MX2-□			B001	B002	B004	B007*1	B015	B022	–	–	–	–	–
Трехфазные: 3G3MX2-□			2001	2002	2004	2007	2015	2022	2037	2055	2075	2110	2150
Двигатель, кВт*2	Для режима VT		0,2	0,4	0,55	1,1	2,2	3,0	5,5	7,5	11	15	18,5
	Для режима CT		0,1	0,2	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15
Выходные характеристики	Мощность ПЧ, кВА	200 VT	0,4	0,6	1,2	2,0	3,3	4,1	6,7	10,3	13,8	19,3	23,9
		200 CT	0,2	0,5	1,0	1,7	2,7	3,8	6,0	8,6	11,4	16,2	20,7
		240 VT	0,4	0,7	1,4	2,4	3,9	4,9	8,1	12,4	16,6	23,2	28,6
		240 CT	0,3	0,6	1,2	2,0	3,3	4,5	7,2	10,3	13,7	19,5	24,9
	Номинальный выходной ток (А) в режиме VT		1,2	1,9	3,5	6,0	9,6	12,0	19,6	30,0	40,0	56,0	69,0
	Номинальный выходной ток (А) в режиме CT		1,0	1,6	3,0	5,0	8,0	11,0	17,5	25,0	33,0	47,0	60,0
	Максимальное выходное напряжение		Пропорционально входному напряжению: 0–240 В										
	Максимальная выходная частота		400 Гц										
Источник питания	Номинальное входное напряжение и частота		Однофазное напряжение 200–240 В~, 50/60 Гц Трехфазное напряжение 200–240 В~, 50/60 Гц										
	Допустимое отклонение напряжения		–15 %...+10 %										
	Допустимое отклонение частоты		5 %										
Тормозной момент		При торможении за короткое время С емкостной обратной связью	100 %: <50 Гц 50 %: <60 Гц				70 %: <50 Гц 50 %: <60 Гц	Около 20 %	–				
Способ охлаждения			Естеств. охлаждение*3				Принудительное воздушное охлаждение						

*1 В трехфазной модели используется принудительное воздушное охлаждение, в однофазной — естественное.
*2 Расчеты произведены для стандартного 3-фазного двигателя.
*3 Принудительное воздушное охлаждение для моделей IP54.

Класс 400 В

Трехфазные: 3G3MX2-□			4004	4007	4015	4022	4030	4040	4055	4075	4110	4150
Двигатель, кВт*1	Для режима VT		0,75	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5
	Для режима CT		0,4	0,75	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	15
Выходные характеристики	Мощность ПЧ, кВА	380 VT	1,3	2,6	3,5	4,5	5,7	7,3	11,5	15,1	20,4	25,0
		380 CT	1,1	2,2	3,1	3,6	4,7	6,0	9,7	11,8	15,7	20,4
		480 VT	1,7	3,4	4,4	5,7	7,3	9,2	14,5	19,1	25,7	31,5
		480 CT	1,4	2,8	3,9	4,5	5,9	7,6	12,3	14,9	19,9	25,7
	Номинальный выходной ток (А) в режиме VT		2,1	4,1	5,4	6,9	8,8	11,1	17,5	23,0	31,0	38,0
	Номинальный выходной ток (А) в режиме CT		1,8	3,4	4,8	5,5	7,2	9,2	14,8	18,0	24,0	31,0
	Максимальное выходное напряжение		Пропорционально входному напряжению: 0–480 В									
	Максимальная выходная частота		400 Гц									
Источник питания	Номинальное входное напряжение и частота		3-фазное напряжение 380–480 В, 50/60 Гц									
	Допустимое отклонение напряжения		–15...10 %									
	Допустимое отклонение частоты		5 %									
Тормозной момент		При торможении за короткое время*2 С емкостной обратной связью	100 %: <50 Гц 50 %: <60 Гц				70 %: <50 Гц 50 %: <60 Гц	–				
Способ охлаждения			Естеств. охлаждение*2	Принудительное воздушное охлаждение								

*1 Расчеты произведены для стандартного 3-фазного двигателя.
*2 Принудительное воздушное охлаждение для моделей IP54.


Общие характеристики

Номер модели 3G3MX2		Характеристики
Функции управления	Метод управления	Формирование синусоидального тока методом ШИМ (V/f-регулирование, векторное управление без датчика обратной связи)
	Диапазон изменения выходной частоты	0,10–400,00 Гц
	Погрешность частоты	Цифровое задание частоты: ±0,01 % от макс. частоты
		Аналоговое задание частоты: ±0,2 % от макс. частоты (25±10°C)
	Разрешение задания частоты	Цифровое задание частоты: 0,01 Гц
		Аналоговое задание частоты: 1/1000 от максимальной частоты
	Разрешение выходной частоты	0,01 Гц
	Пусковой момент	200 %/0,5 Гц
	Перегрузочная способность	Два режима нагрузки: Повышенная нагрузка (CT): 150 % в течение 1 минуты Обычная нагрузка (VT): 120 % в течение 1 минуты
	Способ задания частоты	0–10 В= (10 кОм), 4–20 мА (100 Ом), RS485 Modbus, доп. сетевые платы
	Вольт-частотные характеристики	Постоянный/пониженный момент, произвольная V/f-характеристика
Функции	Входные сигналы	FW (команда «Ход вперед»), RV (команда «Ход назад»), CF1–CF4 (ступенчатое переключение скорости), JG (команда «Толчковый ход»), DB (внешн. управл. торможением), SET (выбор второго двигателя), 2CH (управление 2-ступенчатым разгоном/торможением), FRS (команда «Остановка самовыбегом»), EXT (внешнее отключение выхода), USP (управление запуском), CS (переключение на питание от электросети), SFT (блокировка изменения параметров), AT (выбор аналогового входа), RS (сброс), PTC (термистор тепловой защиты), STA (пуск), STP (стоп), F/R (вперед/назад), PID (отключение ПИД-регулятора), PIDC (сброс ПИД-регулятора), UP (функция дистанц. повышения частоты), DWN (функция дистанц. уменьшения частоты), UDC (обнуление дистанционного значения), OPE (управление с панели), SF1–SF7 (битовый выбор предуст. скорости), OLR (ограничение перегрузки), TL (включение ограничения момента), TRQ1 (переключение предельного момента 1), TRQ2 (переключение предельного момента 2), BOK (подтверждение тормоза), LAC (отмена линейного профиля), PCLR (сброс отклонения положения), ADD (включение поправки частоты), F-TM (принудительное управление с клеммного блока), ATR (разрешение входа задания момента), KHC (сброс суммарной потребленной энергии), MI1–MI7 (входы общего назначения для программирования ПЧ), AHD (фиксация аналогового задания), CP1–CP3 (выбор предустановленного положения), ORL (сигнал ограничения возврата в исходное положение), ORC (сигнал запуска возврата в исходное положение), SPD (переключение регулирования скорости/положения), GS1–GS2 (входы STO, сигналы для функций безопасности), 485 (сигнал запуска обмена данными), PRG (выполнение программы ПЧ), HLD (сохранение выходной частоты), ROK (разрешение команды «Ход»), EB (определение направления вращения для канала B), DISP (ограничение отображения), OP (дополнительный сигнал управления), NO (не используется), PSET (предустановленное положение)
	Выходные сигналы	RUN (сигнал «Ход»), FA1–FA5 (сигнал достижения частоты), OL,OL2 (сигнал предварительного предупреждения о перегрузке), OD (сигнал ошибки отклонения ПИД-регулятора), AL (сигнал ошибки), OTQ (сигнал повышенного/пониженного момента), UV (пониженное напряжение), TRQ (сигнал ограничения крутящего момента), RNT (истекло время работы в режиме «Ход»), ONT (истекло общее время работы), THM (предупреждение о тепловой перегрузке), BRK (сигнал отпускания тормоза), BER (сигнал ошибки тормоза), ZS (обнаружение нулевой скорости), DSE (чрезмерное отклонение скорости), POK (позиционирование завершено), ODc (обнаружение отсоединения аналогового входа напряжения), OIDc (обнаружение отсоединения аналогового токового входа), FBV (выход второй ступени ПИД-регулирования), NDc (обнаружение отсоединения сети), LOG1–LOG3 (выходы логических операций), WAC (предупреждение о ресурсе конденсатора), WAF (предупреждение о ресурсе вентилятора), FR (сигнал пускового контакта), OHF (предупреждение о перегреве радиатора), LOC (обнаружение малой нагрузки), MO1–MO3 (выходы общего назначения для программирования ПЧ), IRDY (сигнал готовности ПЧ), FWR (вращение в прямом направлении), RVR (вращение в обратном направлении), MJA (сигнал серьезной неисправности), WCO (двухпороговый компаратор для аналогового входа напряжения), WCOI (двухпороговый компаратор для аналогового входа тока), FREF (источник задания частоты), REF (источник команды «Ход»), SETM (выбор двигателя 2), EDM (контроль защитного снятия момента (STO)), OP (дополнительный сигнал управления), NO (не используется)
	Стандартные функции	Свободно программируемая V/f-характеристика, ручной/автоматический «подъем» момента, коэффициент коррекции выходного напряжения, функция стабилизации выходного напряжения (AVR), уменьшение скорости роста напряжения при запуске, выбор данных двигателя, автонастройка, стабилизация вращения двигателя, защита от вращения в противоположном направлении, простое позиционирование, простое регулирование момента, ограничение крутящего момента, автоматическое снижение несущей частоты, работа в энергосберегающем режиме, функция ПИД-регулятора, безостановочная работа при кратковременном прерывании питания, управление тормозом, торможение постоянным током, торможение тормозным ключом (BRD), ограничение частоты сверху и снизу, пропуск частот резонанса, профили разгона/торможения (S, U, обратный U, EL-S), 16 ступеней скорости, точная регулировка частоты пуска, приостановка разгона/торможения, толчковый ход, вычисление частоты, добавление частоты, 2-ступенчатый разгон/торможение, выбор режима остановки, установка нижней/верхней частоты шкалы, фильтр аналогового входа, двухпороговые компараторы, время отклика входа, функция задержки/фиксации выходного сигнала, ограничение направления вращения, выбор/запрет клавиши «Стоп», блокировка настройки параметров, функция безопасного останова, функция масштабирования, ограничение отображения, функция пароля, параметры пользователя, инициализация, выбор исходного содержания дисплея, управление охлаждающим вентилятором, выдача предупреждений, возобновление работы после аварийного отключения, перезапуск с выходом на заданную частоту, запуск с подхватом скорости, ограничение перегрузки, защита от превышения тока, стабилизация напряжения в шине пост. тока (AVR)
	Аналоговые входы	2 аналоговых входа: 0–10 В (10 кОм), 4–20 мА (100 Ом)
	Вход импульсной последовательности	0–24 В, до 32 кГц
	Время разгона/торможения	0,01–3600,0 с (выбор линейного или нелинейного профиля), доступна вторая пара значений времени разгона/торможения
	Индикация	Светодиодные индикаторы: «Run» (Ход), «Program» (Программирование»), «Alarm» (Ошибка), «Power» (Питание), «Hz» (Гц), «Amps» (Амперы)
		Цифровая панель управления: возможен контроль 32 параметров: задание частоты, выходной ток, выходная частота...
Функции защиты	Защита двигателя от перегрузки	Электронное реле тепловой защиты и вход термистора с положительным ТКС (PTC)
	Кратковременное превышение тока	200 % номинального тока
	Перегрузка	Два режима нагрузки: Повышенная нагрузка (CT): 150 % в течение 1 минуты Обычная нагрузка (VT): 120 % в течение 1 минуты
	Превышение напряжения	800 В для класса 400 В и 400 В для класса 200 В
	Пониженное напряжение	345 В для класса 400 В и 172,5 В для класса 200 В
	Кратковременное прерывание электропитания	Можно выбрать один из режимов возобновления работы: сигнализация ошибки, торможение до остановки, торможение до остановки с регулированием напряжения шины постоянного тока, перезапуск
	Перегрев ребра охлаждения	Контроль температуры и обнаружение ошибки
	Уровень предотвращения опрокидывания ротора	Предотвращение опрокидывания ротора при разгоне, торможении и при вращении с постоянной скоростью
	Замыкание на землю	Обнаружение при включенном питании
	Индикатор заряда	Включен, когда на схему управления подано питание
Окружающие условия	Степень защиты	IP20, лаковое покрытие печатных плат и IP54 (для модели 3G3MX2-D□)
	Влажность окружающей среды	Относительная влажность не более 90 % (без конденсации)
	Температура при хранении	От –20...65°C (кратковременная температура при транспортировке)
	Температура окружающей среды*1	От –10...50°C (требуется уменьшение несущей частоты и выходного тока при температуре выше 40 °C)
	Монтаж	В помещении (недопустимо наличие агрессивных газов, пыли и т. п.)
	Высота над уровнем моря	Макс. 1000 м
	Вибрация	5,9 м/с^2 (0,6G), 10–55 Гц

*1 Для некоторых моделей 3G3MX2-D требуется специальное уменьшение выходного тока в зависимости от условий эксплуатации и величины несущей частоты. Смотрите подробную информацию в руководстве по эксплуатации.

Размеры

Стандартные модели (IP20)








Рис. 1










Рис. 2









Рис. 3

Класс напряжения	Модель ПЧ 3G3MX2-A□	Рисунок	Размеры, мм									
			W	W1	H	H1	t	D	D1	D2	d	Масса, кг
Однофазное, 200 В	B001-E	1	68	56	128	118	–	109	13,5	–	–	1,0
	B002-E											1,0
	B004-E							122,5	27			1,1
	B007-E	2	108	96	128	118		170,5	55	4,4	4,5	1,4
	B015-E											1,8
	B022-E											1,8
Трехфазное, 200 В	2001-E	1	68	56	128	118	–	109	13,5	–	–	1,0
	2002-E											1,0
	2004-E							122,5	27			1,1
	2007-E							145,5	50			1,2
	2015-E	2	108	96	128	118		170,5	55	4,4	4,5	1,6
	2022-E											1,8
	2037-E	3	140	128	128	118	5	170,5	55	4,4		2,0
	2055-E		140	122	260	248	6	155	73,3	6	6	3,0
	2075-E											3,4
	2110-E		180	160	296	284	7	175	97	5	7	5,1
	2150-E		220	192	350	336	7	175	84	5	7	7,4
3-фазн., 400 В	4004-E	2	108	96	128	118	–	143,5	28	–	–	1,5
	4007-E							170,5	55			1,6
	4015-E							170,5				1,8
	4022-E											1,9
	4030-E											1,9
	4040-E	3	140	128	128	118	5	170,5	55	4,4	4,5	2,1
	4055-E			122	260	248	6	155	73,3	6	6	3,5
	4075-E											3,5
	4110-E		180	160	296	284	7	175	97	5	7	4,7
	4150-E											5,2

Дополнительная плата



Примечание. Дополнительные платы можно устанавливать внутри модели в исполнении IP54.

Модели без радиатора




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

Класс напряжения	Модель ПЧ 3G3MX2-A□	Рисунок	Размеры, мм						
			W	W1	H	H1	D	D1	Масса, кг
1-фазные 200 В	B001-P-E	1	68	56	128	118	103	7,5	1,1
	B002-P-E								
	B004-P-E								
	B007-P-E	2	108	96	128	118	123	7,5	1,8
	B015-P-E								
	B022-P-E								
3-фазные 200 В	2001-P-E	1	68	56	128	118	103	7,5	1,1
	2002-P-E								
	2004-P-E								
	2007-P-E								
	2015-P-E	2	108	96	128	118	123	7,5	1,8
	2022-P-E								
	2037-P-E	3	140	128	128	118	123	7,5	2,1
3-фазные 400 В	4004-P-E	2	108	96	128	118	123	7,5	1,8
	4007-P-E								
	4015-P-E								
	4022-P-E								
	4030-P-E								
	4040-P-E	3	140	128	128	118	123	7,5	2,1

Модели в исполнении IP54




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3





Рис. 4

Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3	Рис. 4
3G3MX2-DB001-E	3G3MX2-DB001-EC	3G3MX2-D2055-EC	3G3MX2-D2110-EC
3G3MX2-DB002-E	3G3MX2-DB002-EC	3G3MX2-D2075-EC	3G3MX2-D2150-EC
3G3MX2-DB004-E	3G3MX2-DB004-EC	3G3MX2-D4055-EC	3G3MX2-D4110-EC
3G3MX2-D2001-E	3G3MX2-DB007-EC	3G3MX2-D4075-EC	3G3MX2-D4150-EC
3G3MX2-D2002-E	3G3MX2-DB015-EC		
3G3MX2-D2004-E	3G3MX2-DB022-EC		
3G3MX2-D2007-E	3G3MX2-D2001-EC		
	3G3MX2-D2002-EC		
	3G3MX2-D2004-EC		
	3G3MX2-D2007-EC		
	3G3MX2-D2015-EC		
	3G3MX2-D2022-EC		
	3G3MX2-D2037-EC		
	3G3MX2-D4004-EC		
	3G3MX2-D4007-EC		
	3G3MX2-D4015-EC		
	3G3MX2-D4022-EC		
	3G3MX2-D4030-EC		
	3G3MX2-D4040-EC		


Фильтры для установки на ПЧ (Rasmi)

Модель Rasmi		Размеры					
		W	H	L	X	Y	M
1×200 В	AX-FIM1010-RE□	71	45	169	156	51	M4
	AX-FIM1014-RE□	111	50	169	156	91	M4
	AX-FIM1024-RE□	111	50	169	156	91	M4
3×200 В	AX-FIM2010-RE□	82	50	194	181	62	M4
	AX-FIM2020-RE□	111	50	169	156	91	M4
	AX-FIM2030-RE□	144	50	174	161	120	M4
	AX-FIM2060-RE□	150	52	320	290	122	M5
	AX-FIM2080-RE□	188	62	362	330	160	M5
	AX-FIM2100-RE□	220	62	415	380	192	M6
3×400 В	AX-FIM3005-RE□	114	46	169	156	96	M4
	AX-FIM3010-RE□	114	46	169	156	96	M4
	AX-FIM3014-RE□	144	50	174	161	120	M4
	AX-FIM3030-RE□	150	52	306	290	122	M5
	AX-FIM3050-RE□	182	62	357	330	160	M5



Фильтры для установки на ПЧ (Schaffner)


Модель Schaffner		Размеры							
		W	H	L	X	Y	A	B	M
1×200 В	AX-FIM1010-SE□	70	40	166	156	51	150	50	M5
	AX-FIM1014-SE□	110	45	166	156	91	150	80	M5
	AX-FIM1024-SE□	110	50	166	156	91	150	80	M5
3×200 В	AX-FIM2010-SE□	80	40	191	181	62	150	50	M5
	AX-FIM2020-SE□	110	50	166	156	91	150	80	M5
	AX-FIM2030-SE□	142	50	171	161	120	150	112	M5
	AX-FIM2060-SE□	140	55	304	290	122	286	112	M5
	AX-FIM2080-SE□	180	55	344	330	160	323	140	M5
	AX-FIM2100-SE□	220	65	394	380	192	376	180	M5
3×400 В	AX-FIM3005-SE□	110	50	166	156	91	150	80	M5
	AX-FIM3010-SE□	110	50	166	156	91	150	80	M5
	AX-FIM3014-SE□	142	50	171	161	120	150	112	M5
	AX-FIM3030-SE□	140	55	304	290	122	286	112	M5
	AX-FIM3050-SE□	180	55	344	330	160	323	140	M5



Входные дроссели переменного тока


Однофазные

Напряжение	Модель	Размеры								Масса кг
		A	B	C	D	E	F	G	H	
200 В	AX-RAI02000070-DE	84	113	96	101	66	5	7,5	2	1,22
	AX-RAI01700140-DE	84	113	116	101	66	5	7,5	2	1,95
	AX-RAI01200200-DE	84	113	131	101	66	5	7,5	2	2,55
	AX-RAI00630240-DE	84	113	116	101	66	5	7,5	2	1,95




Трехфазные

Напряжение	Модель	Размеры						Масса кг
		A	B2	C2	D	E	F	
200 В	AX-RAI02800080-DE	120	70	120	80	52	5,5	1,78
	AX-RAI00880200-DE	120	80	120	80	62	5,5	2,35
	AX-RAI00350335-DE	180	85	190	140	55	6	5,5
	AX-RAI00180670-DE	180	85	190	140	55	6	5,5
400 В	AX-RAI07700050-DE	120	70	120	80	52	5,5	1,78
	AX-RAI03500100-DE	120	80	120	80	62	5,5	2,35
	AX-RAI01300170-DE	120	80	120	80	62	5,5	2,50
	AX-RAI00740335-DE	180	85	190	140	55	6	5,5




Дроссели постоянного тока

Напряжение	Модель	Размеры								Масса кг
		A	B	C	D	E	F	G	H	
200 В	AX-RC21400016-DE	84	113	96	101	66	5	7,5	2	1,22
	AX-RC10700032-DE									
	AX-RC06750061-DE			105						1,60
	AX-RC03510093-DE									
	AX-RC02510138-DE			116						1,95
	AX-RC01600223-DE	108	135	124	120	82	6,5	9,5	9,5	3,20
	AX-RC01110309-DE	120	152	136	135	94	7		–	5,20
	AX-RC00840437-DE			146						6,00
	AX-RC00590614-DE	150	177	160	160	115		2		11,4
	AX-RC00440859-DE			182,6						14,3
400 В	AX-RC43000020-DE	84	113	96	101	66	5	7,5	2	1,22
	AX-RC27000030-DE			105						1,60
	AX-RC14000047-DE									
	AX-RC10100069-DE			116						1,95
	AX-RC08250093-DE			131						2,65
	AX-RC06400116-DE	108	135	133	120	82	6,5	9,5	9,5	3,70
	AX-RC04410167-DE	120	152	136	135	94	7		–	5,20
	AX-RC03350219-DE			146						6,00
	AX-RC02330307-DE	150	177	160	160	115	7	2		11,4
	AX-RC01750430-DE			182,6						14,3




Выходные дроссели переменного тока

Напряжение	Модель	Размеры						Масса кг
		A	B2	C2	D	E	F	
200 В	AX-RAO11500026-DE	120	70	120	80	52	5,5	1,78
	AX-RAO07600042-DE	120	70	120	80	52	5,5	1,78
	AX-RAO04100075-DE	120	80	120	80	62	5,5	2,35
	AX-RAO03000105-DE	120	80	120	80	62	5,5	2,35
	AX-RAO01830180-DE	180	85	190	140	55	6	5,5
	AX-RAO01150220-DE	180	85	190	140	55	6	5,5
	AX-RAO00950320-DE	180	85	205	140	55	6	6,5
	AX-RAO00630430-DE	180	95	205	140	65	6	9,1
	AX-RAO00490640-DE	180	95	205	140	65	6	9,1
400 В	AX-RAO16300038-DE	120	70	120	80	52	5,5	1,78
	AX-RAO11800053-DE	120	80	120	80	52	5,5	2,35
	AX-RAO07300080-DE	120	80	120	80	62	5,5	2,35
	AX-RAO04600110-DE	180	85	190	140	55	6	5,5
	AX-RAO03600160-DE	180	85	205	140	55	6	6,5
	AX-RAO02500220-DE	180	95	205	140	55	6	9,1
	AX-RAO02000320-DE	180	105	205	140	85	6	11,7



Ферритовые кольца

Модель	D диаметр	Двигатель кВт	Размеры						Масса кг
			L	W	H	X	Y	m	
AX-FER2102-RE	21	< 2,2	85	22	46	70	–	5	0,1
AX-FER2515-RE	25	< 15	105	25	62	90	–	5	0,2
AX-FER5045-RE	50	< 45	150	50	110	125	30	5	0,7



Размеры тормозного резистора

AX-REM00K1xxx




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3






Рис. 4



Тип	Рис.	Размеры							Масса
		L	H	M	I	T	G	N	кг
AX-REM00K1400-IE	1	105	27	36	94	-	-	-	0,2
AX-REM00K2070-IE									
AX-REM00K2120-IE									
AX-REM00K2200-IE									
AX-REM00K4075-IE		200	27	36	189	-	-	-	0,425
AX-REM00K4035-IE									
AX-REM00K4030-IE									
AX-REM00K5120-IE		260	27	36	249	-	-	-	0,58
AX-REM00K6100-IE		320	27	36	309	-	-	-	0,73
AX-REM00K6035-IE									
AX-REM00K9070-IE	2	200	61	100	74	211	40	230	1,41
AX-REM00K9020-IE									
AX-REM00K9017-IE									
AX-REM01K9070-IE	3	365	73	105	350	70	-	-	4
AX-REM01K9017-IE									
AX-REM02K1070-IE	4	310	100	240	295	210	-	-	7
AX-REM02K1017-IE									
AX-REM03K5035-IE		365	100	240	350	210	-	-	8
AX-REM03K5010-IE									

Стандартная схема подключения




Описание клемм

Клемма	Наименование	Назначение (уровень сигнала)
R/L1, S/L2, T/L3	Ввод напряжения электропитания	Служат для подачи электропитания на преобразователь частоты. У однофазных преобразователей частоты на 200 В для ввода напряжения питания предназначены только клеммы R/L1 и N (T/L3) (S/L2 в данных моделях отсутствует).
U/T1, V/T2, W/T3	Выход инвертора	Служат для подключения электродвигателя.
PD/+1, P/+	Клеммы внешнего дросселя постоянного тока	Обычно соединены между собой перемычкой. В случае подключения дросселя постоянного тока удалите перемычку между клеммами «+1» и «P/+2».
P/+, N/–	Клеммы тормозного блока	Служат для подключения дополнительных тормозных блоков (для повышения тормозного момента)
P/+, RB	Клеммы тормозного резистора	Служат для подключения дополнительного тормозного резистора (для повышения тормозного момента)
⏚	Заземление	Для заземления (заземление должно соответствовать общепринятым правилам выполнения заземления).

Клеммы цепей управления

Тип	Номер	Название сигнала	Назначение	Уровень сигнала
Дискретные входы	PLC	Общий вывод программируемых входов	Положительная логика: включение входов подключением [1]–[7] к [P24]. Отрицательная логика: включение входов подключением [1]–[7] к [L].	–
	P24	Внутреннее напряжение 24 В=	24 В=, 30 мА	24 В= 100 мА
	1	Многофункциональный вход 1	Заводская установка: прямой ход/стоп	Макс. 27 В=
	2	Многофункциональный вход 2	Заводская установка: обратный ход/стоп	
	3/GS1	Многофункциональный вход 3/вход безопасного останова 1	Заводская установка: внешнее отключение выхода	
	4/GS2	Многофункциональный вход 4/вход безопасного останова 2	Заводская установка: сброс	
	5/PTC	Многофункциональный вход 5/вход терморезистора с положительным ТКС	Заводская установка: команда ступенчатого переключения скорости 1	
	6	Многофункциональный вход 6	Заводская установка: команда ступенчатого переключения скорости 2	
	7/EB	Многофункциональный вход 7/импульсный вход B	Заводская установка: толчковый ход	
	L	Общий вывод многофункциональных входов (верхний ряд)	–	–
Импульсная последовательность	EA	Вход импульсной последовательности A	Заводская установка: задание скорости	Макс. 32 кГц 5–24 В=
	EO	Выход импульсной последовательности	Частота линейного профиля	10 В=, 2 мА Макс. 32 кГц
Аналоговые входы	H	Питание аналогового входа задания частоты	10 В=, макс. 10 мА	
	O	Сигнал напряжения задания частоты	0–10 В= (10 кОм)	
	OI	Токовый сигнал задания частоты	4–20 мА (250 Ом)	
	L	Общий вывод входов задания частоты (нижний ряд)	–	–
Дискретные выходы	11/EDM	Дискретный выход 1/выход EDM	Заводская установка: режим «Ход»	27 В=, макс. 50 мА EDM согласно ISO13849-1
	12	Дискретный выход 2	Заводская установка: достижение частоты 1	
	CM2	«Земля» дискретных выходов	–	
	AL0	Общий контакт релейного выхода	Заводская установка: сигнал ошибки В обычном режиме (при отсутствии ошибки) AL1 — AL0: замкнут AL2 — AL0: разомкнут	Резистивная нагрузка 250 В~/2,5 А 30 В=/3,0 А Индуктивная нагрузка 250 В~/0,2 А 30 В=/0,7 А
	AL1	Релейный выход, нормально открытый		
	AL2	Релейный выход, нормально закрытый		
Сигнал контроля	AM	Аналоговый выход напряжения	Заводская установка: частота линейного профиля	0–10 В=, 1 мА
Связь	SP	Клеммы последовательного интерфейса	Интерфейс связи RS485	
	SN			

Монтаж в один ряд



Тепловые потери преобразователя частоты

Однофазные преобразователи частоты класса 200 В

Модель 3G3MX2		AB001	AB002	AB004	AB007	AB015	AB022
Мощность ПЧ, кВА	200 В, режим VT	0,4	0,6	1,2	2,0	3,3	4,1
	200 В, режим CT	0,2	0,5	1,0	1,7	2,7	3,8
	240 В, режим VT	0,4	0,7	1,4	2,4	3,9	4,9
	240 В, режим CT	0,3	0,6	1,2	2,0	3,3	4,5
Номинальный ток (A) в режиме VT		1,2	1,9	3,4	6,0	9,6	12,0
Номинальный ток (A) в режиме CT		1,0	1,6	3,0	5,0	8,0	11,0
Общее тепловыделение		12	22	30	48	79	104
КПД при номинальной нагрузке		89,5	90	93	94	95	95,5
Способ охлаждения		Естеств. охлаждение				Принудительное воздушное охлаждение	


Трехфазные преобразователи частоты класса 200 В

Модель 3G3MX2		A2001	A2002	A2004	A2007	A2015	A2022	A2037	A2055	A2075	A2110	A2150
Мощность ПЧ, кВА	200 VT	0,4	0,6	1,2	2,0	3,3	4,1	6,7	10,3	13,8	19,3	23,9
	200 CT	0,2	0,5	1,0	1,7	2,7	3,8	6,0	8,6	11,4	16,2	20,7
	240 VT	0,4	0,7	1,4	2,4	3,9	4,9	8,1	12,4	16,6	23,2	28,6
	240 CT	0,3	0,6	1,2	2,0	3,3	4,5	7,2	10,3	13,7	19,5	24,9
Номинальный ток (A) в режиме VT		1,2	1,9	3,4	6,0	9,6	12,0	19,6	30,0	40,0	56,0	69,0
Номинальный ток (A) в режиме CT		1,0	1,6	3,0	5,0	8,0	11,0	17,5	25,0	33,0	47,0	60,0
Общее тепловыделение		12	22	30	48	79	104	154	229	313	458	625
КПД при номинальной нагрузке		89,5	90	93	94	95	95,5	96	96	96	96	96
Способ охлаждения		Естеств. охлаждение			Принудительное воздушное охлаждение							

Трехфазные преобразователи частоты класса 400 В


Модель 3G3MX2		A4004	A4007	A4015	A4022	A4030	A4040	A4055	A4075	A4110	A4150
ПЧ, кВА	380 В, режим VT	1,3	2,6	3,5	4,5	5,7	7,3	11,5	15,1	20,4	25,0
	380 В, режим CT	1,1	2,2	3,1	3,6	4,7	6,0	9,7	11,8	15,7	20,4
	480 В, режим VT	1,7	3,4	4,4	5,7	7,3	9,2	14,5	19,1	25,7	31,5
	480 В, режим CT	1,4	2,8	3,9	4,5	5,9	7,6	12,3	14,9	19,9	25,7
Номинальный ток (A) в режиме VT		2,1	4,1	5,4	6,9	8,8	11,1	17,5	23,0	31,0	38,0
Номинальный ток (A) в режиме CT		1,8	3,4	4,8	5,5	7,2	9,2	14,8	18,0	24,0	31,0
Общее тепловыделение		35	56	96	116	125	167	229	296	411	528
КПД при номинальной нагрузке		92	93	94	95	96	96	96	96,2	96,4	96,6
Способ охлаждения		Естеств. охлаждение		Принудительное воздушное охлаждение							

Входные дроссели переменного тока



1-фазн., класс 200 В				3-фазн., класс 200 В				Класс 400 В			
Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность, мГн	Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность, мГн	Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность, мГн
0,4	AX-RAI02000070-DE	7,0	2,0	1,5	AX-RAI02800080-DE	8,0	2,8	1,5	AX-RAI07700050-DE	5,0	7,7
0,75	AX-RAI01700140-DE	14,0	1,7	3,7	AX-RAI00880200-DE	20,0	0,88	4,0	AX-RAI03500100-DE	10,0	3,5
1,5	AX-RAI01200200-DE	20,0	1,2	7,5	AX-RAI00350335-DE	33,5	0,35	7,5	AX-RAI01300170-DE	17,0	1,3
2,2	AX-RAI00630240-DE	24,0	0,63	15	AX-RAI00180670-DE	67,0	0,18	15	AX-RAI00740335-DE	33,5	0,74

Дроссели постоянного тока




Класс 200 В				Класс 400 В			
Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность, мГн	Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность, мГн
0,2	AX-RC21400016-DE	1,6	21,4	0,4	AX-RC43000020-DE	2,0	43,0
0,4	AX-RC10700032-DE	3,2	10,7	0,7	AX-RC27000030-DE	3,0	27,0
0,7	AX-RC06750061-DE	6,1	6,75	1,5	AX-RC14000047-DE	4,7	14,0
1,5	AX-RC03510093-DE	9,3	3,51	2,2	AX-RC10100069-DE	6,9	10,1
2,2	AX-RC02510138-DE	13,8	2,51	3,0	AX-RC08250093-DE	9,3	8,25
3,7	AX-RC01600223-DE	22,3	1,60	4,0	AX-RC06400116-DE	11,6	6,40
5,5	AX-RC01110309-DE	30,9	1,11	5,5	AX-RC04410167-DE	16,7	4,41
7,5	AX-RC00840437-DE	43,7	0,84	7,5	AX-RC03350219-DE	21,9	3,35
11,0	AX-RC00590614-DE	61,4	0,59	11,0	AX-RC02330307-DE	30,7	2,33
15,0	AX-RC00440859-DE	85,9	0,44	15,0	AX-RC01750430-DE	43,0	1,75

Выходные дроссели переменного тока

Класс 200 В				Класс 400 В			
Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность, мГн	Макс. допустимая мощность двигателя, кВт	Модель	Сила тока, А	Индуктивность, мГн
0,4	AX-RAO11500026-DE	2,6	11,50	1,5	AX-RAO16300038-DE	3,8	16,30
0,75	AX-RAO07600042-DE	4,2	7,60				
1,5	AX-RAO04100075-DE	7,5	4,10				
2,2	AX-RAO03000105-DE	10,5	3,00	2,2	AX-RAO11800053-DE	5,3	11,80
3,7	AX-RAO01830160-DE	16,0	1,83	4,0	AX-RAO07300080-DE	8,0	7,30
5,5	AX-RAO01150220-DE	22,0	1,15	5,5	AX-RAO04600110-DE	11,0	4,60
7,5	AX-RAO00950320-DE	32,0	0,95	7,5	AX-RAO03600160-DE	16,0	3,60
11	AX-RAO00630430-DE	43,0	0,63	11	AX-RAO02500220-DE	22,0	2,50
15	AX-RAO00490640-DE	64,0	0,49	15	AX-RAO02000320-DE	32,0	2,00

Информация для заказа



3G3MX2

Характеристики					Модель		
Класс напряжения	Постоянный момент		Переменный момент		Стандартные (IP20)	Без радиатора	IP54
	Макс. мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А	Макс. мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А			
1-фазные 200 В	0,1	1,0	0,2	1,2	3G3MX2-AB001-E	3G3MX2-AB001-P-E	3G3MX2-DB001-E/EC
	0,2	1,6	0,4	1,9	3G3MX2-AB002-E	3G3MX2-AB002-P-E	3G3MX2-DB002-E/EC
	0,4	3,0	0,55	3,5	3G3MX2-AB004-E	3G3MX2-AB004-P-E	3G3MX2-DB004-E/EC
	0,75	5,0	1,1	6,0	3G3MX2-AB007-E	3G3MX2-AB007-P-E	3G3MX2-DB007-EC
	1,5	8,0	2,2	9,6	3G3MX2-AB015-E	3G3MX2-AB015-P-E	3G3MX2-DB015-EC
	2,2	11,0	3,0	12,0	3G3MX2-AB022-E	3G3MX2-AB022-P-E	3G3MX2-DB022-EC
3-фазные 200 В	0,1	1,0	0,2	1,2	3G3MX2-A2001-E	3G3MX2-A2001-P-E	3G3MX2-D2001-E/EC
	0,2	1,6	0,4	1,9	3G3MX2-A2002-E	3G3MX2-A2002-P-E	3G3MX2-D2002-E/EC
	0,4	3,0	0,55	3,5	3G3MX2-A2004-E	3G3MX2-A2004-P-E	3G3MX2-D2004-E/EC
	0,75	5,0	1,1	6,0	3G3MX2-A2007-E	3G3MX2-A2007-P-E	3G3MX2-D2007-E/EC
	1,5	8,0	2,2	9,6	3G3MX2-A2015-E	3G3MX2-A2015-P-E	3G3MX2-D2015-EC
	2,2	11,0	3,0	12,0	3G3MX2-A2022-E	3G3MX2-A2022-P-E	3G3MX2-D2022-EC
	3,7	17,5	5,5	19,6	3G3MX2-A2037-E	3G3MX2-A2037-P-E	3G3MX2-D2037-EC
	5,5	25,0	7,5	30,0	3G3MX2-A2055-E	-	3G3MX2-D2055-EC
	7,5	33,0	11	40,0	3G3MX2-A2075-E	-	3G3MX2-D2075-EC
	11	47,0	15	56,0	3G3MX2-A2110-E	-	3G3MX2-D2110-EC
	15	60,0	18,5	69,0	3G3MX2-A2150-E	-	3G3MX2-D2150-EC
3-фазные 400 В	0,4	1,8	0,75	2,1	3G3MX2-A4004-E	3G3MX2-A4004-P-E	3G3MX2-D4004-EC
	0,75	3,4	1,5	4,1	3G3MX2-A4007-E	3G3MX2-A4007-P-E	3G3MX2-D4007-EC
	1,5	4,8	2,2	5,4	3G3MX2-A4015-E	3G3MX2-A4015-P-E	3G3MX2-D4015-EC
	2,2	5,5	3,0	6,9	3G3MX2-A4022-E	3G3MX2-A4022-P-E	3G3MX2-D4022-EC
	3,0	7,2	4,0	8,8	3G3MX2-A4030-E	3G3MX2-A4030-P-E	3G3MX2-D4030-EC
	4,0	9,2	5,5	11,1	3G3MX2-A4040-E	3G3MX2-A4040-P-E	3G3MX2-D4040-EC
	5,5	14,8	7,5	17,5	3G3MX2-A4055-E	-	3G3MX2-D4055-EC
	7,5	18,0	11	23,0	3G3MX2-A4075-E	-	3G3MX2-D4075-EC
	11	24,0	15	31,0	3G3MX2-A4110-E	-	3G3MX2-D4110-EC
	15	31,0	18,5	38,0	3G3MX2-A4150-E	-	3G3MX2-D4150-EC

① Сетевые фильтры

Преобразователь частоты		Стандартный сетевой фильтр				Сетевой фильтр с низким током утечки			
		Rasmi		Schaffner		Rasmi		Schaffner	
Напряжение	Модель 3G3MX2-□	Модель AX-FIM	Ток, А	Модель AX-FIM	Ток, А	Модель AX-FIM	Ток, А	Модель AX-FIM	Ток, А
1-фазн., 200 В~	AB001/AB002/AB004	1010-RE	10	1010-SE-V1	8	1010-RE-LL	10	1010-SE-LL	10
	AB007	1014-RE	14	1014-SE-V1	14	1014-RE-LL	14	1014-SE-LL	14
	AB015/AB022	1024-RE	24	1024-SE-V1	27	1024-RE-LL	24	1024-SE-LL	24
3-фазн., 200 В~	A2001/A2002/ A2004/A2007	2010-RE	10	2010-SE-V1	7,8	2010-RE-LL	10	-	-
	A2015/A2022	2020-RE	20	2020-SE-V1	16	2020-RE-LL	20	2020-SE-LL	20
	A2037	2030-RE	30	2030-SE-V1	25	2030-RE-LL	30	2030-SE-LL	30
	A2055/A2075	2060-RE	60	2060-SE-V1	50	2060-RE-LL	60	2060-SE-LL	50
	A2110	2080-RE	80	2080-SE-V1	70	2080-RE-LL	80	-	-
	A2150	2100-RE	100	2100-SE-V1	75	2100-RE-LL	100	-	-
3-фазн., 400 В~	A4004/A4007	3005-RE	5	3005-SE-V1	6	3005-RE-LL	5	3005-SE-LL	5
	A4015/A4022/ A4030	3010-RE	10	3010-SE-V1	12	3010-RE-LL	10	3010-SE-LL	10
	A4040	3014-RE	14	3014-SE-V1	15	3014-RE-LL	14	3014-SE-LL	15
	A4055/A4075	3030-RE	30	3030-SE-V1	29	3030-RE-LL	30	3030-SE-LL	30
	A4110/A4150	3050-RE	50	3050-SE-V1	48	3050-RE-LL	50	3050-SE-LL	50

① Входные дроссели переменного тока

Преобразователь частоты		Дроссель перем. тока
Напряжение	Модель 3G3MX2-□	Модель
1-фазн., 200 В~	AB002/AB004	AX-RAI02000070-DE
	AB007	AX-RAI01700140-DE
	AB015	AX-RAI01200200-DE
	AB022	AX-RAI00630240-DE
3-фазн., 200 В~	A2002/A2004/A2007	AX-RAI02800080-DE
	A2015/A2022/A2037	AX-RAI00880200-DE
	A2055/A2075	AX-RAI00350335-DE
	A2110/A2150	AX-RAI00180670-DE
3-фазн., 400 В~	A4004/A4007/A4015	AX-RAI07700050-DE
	A4022/A4030/A4040	AX-RAI03500100-DE
	A4055/A4075	AX-RAI01300170-DE
	A4110/A4150	AX-RAI00740335-DE

① Дроссели постоянного тока

200 В, 1-фазн.		200 В, 3-фазн.		400 В, 3-фазн.	
Преобразователь частоты	Дроссель пост. тока	Преобразователь частоты	Дроссель пост. тока	Преобразователь частоты	Дроссель пост. тока
3G3MX2-AB001	AX-RC10700032-DE	3G3MX2-A2001	AX-RC21400016-DE	3G3MX2-A4004	AX-RC43000020-DE
3G3MX2-AB002		3G3MX2-A2002		3G3MX2-A4007	AX-RC27000030-DE
3G3MX2-AB004	AX-RC06750061-DE	3G3MX2-A2004	AX-RC10700032-DE	3G3MX2-A4015	AX-RC14000047-DE
3G3MX2-AB007	AX-RC03510093-DE	3G3MX2-A2007	AX-RC06750061-DE	3G3MX2-A4022	AX-RC10100069-DE
3G3MX2-AB015	AX-RC02510138-DE	3G3MX2-A2015	AX-RC03510093-DE	3G3MX2-A4030	AX-RC08250093-DE
3G3MX2-AB022	AX-RC01600223-DE	3G3MX2-A2022	AX-RC02510138-DE	3G3MX2-A4040	AX-RC06400116-DE
–		3G3MX2-A2037	AX-RC01600223-DE	3G3MX2-A4055	AX-RC04410167-DE
		3G3MX2-A2055	AX-RC01110309-DE	3G3MX2-A4075	AX-RC03350219-DE
		3G3MX2-A2075	AX-RC00840437-DE	3G3MX2-A4110	AX-RC02330307-DE
		3G3MX2-A2110	AX-RC00590614-DE	3G3MX2-A4150	AX-RC01750430-DE
		3G3MX2-A2150	AX-RC00440859-DE	–	

① Ферритовые кольца

Модель	Диаметр	Описание
AX-FER2102-RE	21	Для двигателей мощностью не более 2,2 кВт
AX-FER2515-RE	25	Для двигателей мощностью не более 15 кВт
AX-FER5045-RE	50	Для двигателей мощностью не более 45 кВт

① Выходные дроссели переменного тока

Преобразователь частоты		Дроссель перем. тока
Напряжение	Модель 3G3MX2-□	Модель
200 В~	AB001/AB002/AB004 A2001/A2002/A2004	AX-RAO11500026-DE
	AB007/A2007	AX-RAO07600042-DE
	AB015/A2015	AX-RAO04100075-DE
	AB022/A2022	AX-RAO03000105-DE
	A2037	AX-RAO01830160-DE
	A2055	AX-RAO01150220-DE
	A2075	AX-RAO00950320-DE
	A2110	AX-RAO00630430-DE
	A2150	AX-RAO00490640-DE
400 В~	A4004/A4007/A4015	AX-RAO16300038-DE
	A4022	AX-RAO11800053-DE
	A4030/A4040	AX-RAO07300080-DE
	A4055	AX-RAO04600110-DE
	A4075	AX-RAO03600160-DE
	A4110	AX-RAO02500220-DE
	A4150	AX-RAO02000320-DE

② Дополнительные принадлежности

Тип	Модель	Описание	Функции
Цифровая панель управления	AX-OP05-E	Панель дистанционного управления с ЖК-дисплеем	Панель дистанционного управления с 5-строчным ЖК-дисплеем, с функцией копирования, макс. длина кабеля 3 м
	3G3AX-CAJOP300-EE	Кабель для панели дистанционного управления	Кабель для подключения панели дистанционного управления, 3 метра
	3G3AX-OP01	Панель дистанционного управления со светодиодной индикацией	Панель дистанционного управления со светодиодной индикацией, макс. длина кабеля 3 м
	4X-KITMINI	Монтажный комплект для светодиодной панели управления	Монтажный комплект для светодиодной панели управления
	3G3AX-OP05-H-E	Держатель панели управления	Держатель для установки AX-OP05-E в шкафу
Дополнительные принадлежности	AX-CUSBM002-E	Кабель для подключения к ПК	Кабель с разъемами mini-USB и USB

③ Дополнительные платы связи

Модель	Описание	Функции
3G3AX-MX2-ECT	Дополнительная плата интерфейса EtherCAT	Служит для запуска или остановки ПЧ, настройки параметров и ввода заданий, контроля выходной частоты, выходного тока и подобных параметров на контроллере по сети.

④ Тормозной блок, блок тормозного резистора

Преобразователь частоты					Блок тормозного резистора					
Напряжение	Макс. мощность двигателя, кВт	ПЧ 3G3MX2□		Миним. допустимое сопротивл., Ом	Для монтажа на ПЧ (3 % ПВ, макс. 10 с)		Тормозной момент, %	Для монтажа на ПЧ (10 % ПВ, макс. 10 с)		Тормозной момент, %
		1-фазн.	3-фазн.		Модель AX-	Сопр., Ом		Модель AX-	Сопр., Ом	
200 В (1-/3-фазн.)	0,12	B001	2001	100	REM00K1400-IE	400	200	REM00K1400-IE	400	200
	0,25	B002	2002				180			180
	0,55	B004	2004		REM00K1200-IE	200	180	REM00K1200-IE	200	180
	1,1	B007	2007	50			100	REM00K2070-IE	70	200
	1,5	B015	2015		REM00K2070-IE	70	140	REM00K4075-IE	75	130
	2,2	B022	2022	35			90	REM00K4035-IE	35	180
	4,0	–	2040		REM00K4075-IE	75	50	REM00K6035-IE	35	100
	5,5	–	2055	20	REM00K4035-IE	35	75	REM00K9020-IE	20	150
	7,5	–	2075	17			55	REM01K9017-IE	17	110
	11	–	2110		REM00K6035-IE	35	40	REM02K1017-IE	17	75
	15	–	2150	10	REM00K9017-IE	17	55	REM03K5010-IE	10	95
400 В (3-фазн.)	0,55	–	4004	180	REM00K1400-IE	400	200	REM00K1400-IE	400	200
	1,1	–	4007				200			200
	1,5	–	4015		REM00K1200-IE	200	190	REM00K2200-IE	200	190
	2,2	–	4022	100	REM00K2200-IE	200	130	REM00K5120-IE	120	200
	3,0	–	4030		REM00K2120-IE	120	160			160
	4,0	–	4040				120	REM00K6100-IE	100	140
	5,5	–	4055	70	REM00K4075-IE	75	140	REM00K9070-IE	70	150
	7,5	–	4075				100	REM01K9070-IE	70	110
	11	–	4110		REM00K6100-IE	100	50	REM02K1070-IE	70	75
	15	–	4150	35	REM00K9070-IE	70	55	REM03K5035-IE	35	110

⑤ Программное обеспечение для ПК

Тип	Модель	Описание	Характеристики
Программное обеспечение	CX-Drive	Программное обеспечение для ПК	Единый пакет программного обеспечения для конфигурирования и контроля оборудования OMRON, CX-Drive входит в состав
	CX-One	Программное обеспечение для ПК	Единый пакет программного обеспечения для конфигурирования и контроля оборудования OMRON, CX-Drive входит в состав
	€Saver	Программное обеспечение для ПК	Программное средство расчета энергосбережения

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Ввиду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Cat. No. SysCat_I113E-RU-05

Серия FH


Система технического зрения



Гибкая система машинного зрения
Системы технического зрения серии FH полностью интегрируются с ПЛК, контроллерами движения и системами управления роботами и повышают общую производительность машин.

- Параллельные вычисления на базе высокопроизводительного 4-ядерного процессора Core i7
- Быстрый обмен данными по сети EtherCAT
- Новый инструмент обработки («поиск по форме III») обеспечивает высокую скорость, точность и стабильность измерений
- Поддержка 24 типов камер вплоть до 12 Мп
- Свыше 100 инструментов обработки, включая распознавание одномерных и двумерных кодов, а также оптическое распознавание символов
- Удобная интеграция в систему контроля машины с помощью элементов управления пользовательского интерфейса .NET

Конфигурация системы



Характеристики

Характеристики контроллера датчиков FH

Тип				Высокоскоростные контроллеры (4 ядра)			Стандартные контроллеры (2 ядра)		
Модель			NPN / PNP	FH-3050	FH-3050-10	FH-3050-20	FH-1050	FH-1050-10	FH-1050-20
Основные функции	Тип контроллера			Контроллеры блочного типа					
	Инструменты обработки высшего класса			Нет					
	Количество камер			2	4	8	2	4	8
	Разрешение (количество пикселей)	С подключенной камерой на 300000 пиксель		640 (гориз.) x 480 (верт.)					
		С подключенной камерой на 2 Мп		2040 (гориз.) x 1088 (верт.)					
		С подключенной камерой на 4 Мп		2040 (гориз.) x 2048 (верт.)					
		С подключенной камерой на 12 Мп		4084 (гориз.) x 3072 (верт.)					
	Количество сценариев (конфигураций)			128					
	Число сохраняемых изображений*1	С подключенной компактной интеллектуальной камерой		Подключена 1 камера (цветная): 232, подключены 2 камеры (цветные): 116 Подключено 3 камеры (цветные): 77, подключено 4 камеры (цветные): 58 Подключено 5 камер (цветных): 46, подключено 6 камер (цветных): 38 Подключено 7 камер (цветных): 33, подключено 8 камер (цветных): 29					
		С подключенной камерой на 300000 пиксель		Подключена 1 камера (цветная): 270, подключена 1 камера (монохромная): 272 Подключены 2 камеры (цветные): 135, подключены 2 камеры (монохромные): 136 Подключено 3 камеры (цветные/монохромные): 90 Подключено 4 камеры (цветные): 67, подключено 4 камеры (монохромные): 68 Подключено 5 камер (цветных/монохромных): 54 Подключено 6 камер (цветных/монохромных): 45 Подключено 7 камер (цветных/монохромных): 38 Подключено 8 камер (цветных): 33, подключено 8 камер (монохромных): 34					
		С подключенной камерой на 2 Мп		Подключена 1 камера (цветная/монохромная): 37, подключены 2 камеры (цветные/монохромные): 18 Подключено 3 камеры (цветные/монохромные): 12, подключено 4 камеры (цветные/монохромные): 9 Подключено 5 камер (цветных/монохромных): 7, подключено 6 камер (цветных/монохромных): 6 Подключено 7 камер (цветных/монохромных): 5, подключено 8 камер (цветных/монохромных): 4					
		С подключенной камерой на 4 Мп		Подключена 1 камера (цветная/монохромная): 20, подключены 2 камеры (цветные/монохромные): 10 Подключено 3 камеры (цветные/монохромные): 6, подключено 4 камеры (цветные/монохромные): 5 Подключено 5 камер (цветных/монохромных): 4, подключено 6 камер (цветных/монохромных): 3 Подключено 7 камер (цветных/монохромных): 2, подключено 8 камер (цветных/монохромных): 2					
		С подключенной камерой на 12 Мп		Подключена 1 камера (цветная/монохромная): 6, подключены 2 камеры (цветные/монохромные): 3 Подключено 3 камеры (цветные/монохромные): 2, подключено 4 камеры (цветные/монохромные): 2					
	Управление			Мышь или аналогичное устройство					
	Настройка			Создание последовательности шагов обработки путем редактирования блок-схемы (предусмотрены справочные сообщения).					
Интерфейс для подключения внешних устройств	Последовательный интерфейс			RS-232C: 1 канал					
	Интерфейс Ethernet			Без протокола (TCP/UDP), 1000BASE-T					
				1 порт	2 порта	2 порта	1 порт	2 порта	2 порта
	Интерфейс EtherNet/IP			Скорость передачи порта Ethernet: 1 Гбит/с (1000BASE-T)					
	Интерфейс EtherCAT			Протокол EtherCAT (100BASE-TX)					
	Параллельный интерфейс ввода/вывода			(В режиме независимого измерения на двух линиях) 17 входов (STEP0/ENCTRIG_Z0, STEP1/ENCTRIG_Z1, ENCTRIG_A0...1, ENCTRIG_B0...1, DSA0...1, DI0...7, DI_LINE0) 37 выходов (RUN0...1, READY 0...1, BUSY0...1, OR0...1, ERROR0...1, GATE0...1, STGOUT0/SHTOUT0, STGOUT1/SHTOUT1, STGOUT2...7, DO0...15, ACK) (В режиме независимого измерения на 5...8 линиях) 19 входов (STEP0...7, DI_LINE0...2, DI0...7) 34 выхода (READY0...7, BUSY0...7, OR0...7, ACK, ERROR, STGOUT/SHTOUT0...7)					
	Интерфейс для подключения энкодера			Входы для сигналов с выходов формирователей линии (уровень RS422) Каналы A/B: 4 МГц/1 канал (квадратурный счет: 1 МГц × 4) Канал Z: 1 МГц					
	Порт для подключения монитора			Выход DVI-I, 1 канал					
	Интерфейс USB			4 канала (поддержка USB 1.1 и 2.0)					
	Порт для карты памяти SD			Рекомендуется использовать карту SDHC класса 4 или более высокого класса.					
Номинальные параметры	Напряжение питания			20,4...26,4 В=					
	Потребление тока (при 24 В=)*2	С подключенной компактной интеллектуальной камерой	2 камеры	макс. 5,0 А	макс. 5,4 А	макс. 6,4 А	макс. 4,7 А	макс. 5,0 А	макс. 5,9 А
			4 камеры	-	макс. 7,0 А	макс. 8,1 А	-	макс. 6,5 А	макс. 7,5 А
			8 камер	-	-	макс. 11,5 А	-	-	макс. 10,9 А
		С подключенной камерой на 0,3/2/4/5/12 Мп	2 камеры	макс. 4,1 А	макс. 4,2 А	макс. 5,2 А	макс. 3,6 А	макс. 3,7 А	макс. 4,5 А
			4 камеры	-	макс. 4,8 А	макс. 5,6 А	-	макс. 4,3 А	макс. 5,0 А
			8 камер	-	-	макс. 6,8 А	-	-	макс. 6,2 А
	Сопротивление изоляции			Между источником питания постоянного тока и клеммой FG контроллера: 20 МОм или выше (при номинальном напряжении 250 В)					
Условия эксплуатации и хранения	Помехоустойчивость	Помехи быстрых переходных процессов	Источник питания постоянного тока	Прямое проникновение: 2 кВ, время нарастания фронта: 5 нс, длительность импульса: 50 нс Длительность одной пачки импульсов: 15 мс/0,75 мс, период: 300 мс, время действия: 1 мин					
			Входы/выходы	Импульсы: 1 кВ, время нарастания фронта: 5 нс, длительность импульса: 50 нс Длительность одной пачки импульсов: 15 мс/0,75 мс, период: 300 мс, время действия: 1 мин					
	Диапазон температур окружающей среды			Эксплуатация: 0...50ºC Хранение: –20...65ºC (без обледенения или конденсации)					
	Влажность окружающей среды			Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)					
	Среда эксплуатации			Недопустимо наличие агрессивных газов					
	Заземление			Заземление типа D (сопротивление цепи заземления не более 100 Ом) Обычные условия заземления класса 3					
	Степень защиты			IEC60529 IP20					

Тип			Высокоскоростные контроллеры (4 ядра)			Стандартные контроллеры (2 ядра)		
Модель		NPN	FH-3050	FH-3050-10	FH-3050-20	FH-1050	FH-1050-10	FH-1050-20
		PNP						
Размеры	Размеры		190 x 115 x 182,5 мм					
	Масса		Приблиз. 3,2 кг	Приблиз. 3,4 кг	Приблиз. 3,4 кг	Приблиз. 3,2 кг	Приблиз. 3,4 кг	Приблиз. 3,4 кг
	Материалы корпуса		Крышка: оцинкованная листовая сталь; боковая панель: алюминий (A6063)					
Дополнительные принадлежности			Контроллер (1 шт.), руководство пользователя (по одному экземпляру на японском и английском языках), инструкция по монтажу (1 экз.), клеммный блок источника питания (1 шт.), ферритовое кольцо (2 шт. (FH-3050 и FH-1050), 4 шт. (FH-3050-10 и FH-1050-10), 8 шт. (FH-3050-20 и FH-1050-20))					

*1. При одновременном подключении нескольких камер разного типа максимальное возможное число сохраняемых изображений меняется.
*2. Ток, потребляемый контроллером при подключении максимального количества камер, поддерживаемого данным контроллером. Если к источнику освещения подключено устройство управления освещением, потребляемый ток имеет ту же величину, что и при подключении компактной интеллектуальной камеры с КМОП-матрицей.

Характеристики камер

Скоростная камера с КМОП-матрицей

Модель	FH-SM	FH-SC	FH-SM02	FH-SC02	FH-SM04	FH-SC04	FH-SM12	FH-SC12
Элементы считывания изображения	1/3" светочувствительная КМОП-матрица		2/3" светочувствительная КМОП-матрица		1" светочувствительная КМОП-матрица		1,76" светочувствительная КМОП-матрица	
Цветные/монохромные	Монохромные	Цветные	Монохромные	Цветные	Монохромные	Цветные	Монохромные	Цветные
Эффективное число пикселей	640 (гориз.) x 480 (верт.)		2040 (гориз.) x 1088 (верт.)		2040 (гориз.) x 2048 (верт.)		4084 (гориз.) x 3072 (верт.)	
Область изображения (гор. x вер.) (диагональ)	4,8 x 3,6 (6,0 мм)		11,26 x 5,98 (12,76 мм)		11,26 x 11,26 (15,93 мм)		22,5 x 16,9 (28,14 мм)	
Размер пикселя	7,4 мкм x 7,4 мкм		5,5 мкм x 5,5 мкм		5,5 мкм x 5,5 мкм		5,5 мкм x 5,5 мкм	
Функция электронного затвора	Время выдержки устанавливается от 20 мкс до 100 мс		Время выдержки устанавливается от 25 мкс до 100 мс				Время выдержки устанавливается от 60 мкс до 100 мс	
Функция обрезки изображения	1...480 строк	2...480 строк	1...1088 строк	2...1088 строк	1...2048 строк	2...2048 строк	4...3072 строк (с шагом в 4 строки)	
Частота кадров (время считывания изображения)	308 кадров/с (3,3 мс)		219 кадров/с (4,6 мс)*1		118 кадров/с (8,5 мс)*1		38,9 кадров/с (25,7 мс)*1	
Крепление объектива	Резьба C mount						Резьба M42	
Зона обзора, установочное расстояние	Объектив следует выбирать в соответствии с размером зоны обзора и установочным расстоянием.							
Диапазон температур окружающей среды	Эксплуатация: 0...40ºC Хранение: –25...65ºC (без обледенения или конденсации)							
Влажность окружающей среды	Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)							
Масса	Приблиз. 105 г		Приблиз. 110 г				Приблиз. 320 г	
Дополнительные принадлежности	Инструкция по эксплуатации							

*1. Частота кадров в скоростном режиме при подключении камеры с помощью двух кабелей для камеры.

Цифровая камера с ПЗС-матрицей

Модель	FZ-S	FZ-SC	FZ-S2M	FZ-SC2M	FZ-S5M2	FZ-SC5M2
Элементы считывания изображения	Построчный перенос со считыванием всех точек 1/3" светочувств. ПЗС-матрица		Построчный перенос со считыванием всех точек 1/1,8" светочувств. ПЗС-матрица		Построчный перенос со считыванием всех точек 2/3" светочувств. ПЗС-матрица	
Цветные/монохромные	Монохромные	Цветные	Монохромные	Цветные	Монохромные	Цветные
Эффективное число пикселей	640 (гориз.) x 480 (верт.)		1600 (гориз.) x 1200 (верт.)		2448 (гориз.) x 2044 (верт.)	
Область изображения (гор. x вер.) (диагональ)	4,8 x 3,6 (6,0 мм)		7,1 x 5,4 (8,9 мм)		8,4 x 7,1 (11 мм)	
Размер пикселя	7,4 мкм x 7,4 мкм		4,4 мкм x 4,4 мкм		3,45 мкм x 3,45 мкм	
Функция электронного затвора	Время выдержки устанавливается от 20 мкс до 100 мс					
Функция обрезки изображения	12...480 строк		12...1200 строк		12...2044 строк	
Частота кадров (время считывания изображения)	80 кадров/с (12,5 мс)		30 кадров/с (33,3 мс)		16 кадров/с (62,5 мс)	
Крепление объектива	Резьба C mount					
Зона обзора, установочное расстояние	Объектив следует выбирать в соответствии с размером зоны обзора и установочным расстоянием.					
Диапазон температур окружающей среды	Эксплуатация: 0...50ºC Хранение: –25...65ºC (без обледенения или конденсации)		Эксплуатация: 0...40ºC Хранение: –25...65ºC (без обледенения или конденсации)			
Влажность окружающей среды	Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)					
Масса	Приблиз. 55 г		Приблиз. 76 г		Приблиз. 140 г	
Дополнительные принадлежности	Инструкция по эксплуатации					

Компактная цифровая камера с ПЗС-матрицей

Модель	FZ-SF	FZ-SFC	FZ-SP	FZ-SPC
Элементы считывания изображения	1/3" светочувств. ПЗС-матрица построчного переноса со считыванием всех точек			
Цветные/монохромные	Монохромные	Цветные	Монохромные	Цветные
Эффективное число пикселей	640 (гориз.) x 480 (верт.)			
Область изображения (гор. x вер.) (диагональ)	4,8 x 3,6 (6,0 мм)			
Размер пикселя	7,4 мкм x 7,4 мкм			
Функция электронного затвора	Время выдержки устанавливается от 20 мкс до 100 мс			
Функция обрезки изображения	12...480 строк			
Частота кадров (время считывания изображения)	80 кадров/с (12,5 мс)			
Крепление объектива	Специальное крепление (M10,5/P0,5)			
Зона обзора, установочное расстояние	Объектив следует выбирать в соответствии с размером зоны обзора и установочным расстоянием.			
Диапазон температур окружающей среды	Эксплуатация: 0...50ºC (усилитель камеры), 0...45ºC (головка камеры) Хранение: –25...65ºC (без обледенения или конденсации)			
Влажность окружающей среды	Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)			
Масса	Приблиз. 150 г			
Дополнительные принадлежности	Инструкция по эксплуатации, монтажный кронштейн, монтажные скобы (M2, 4 шт.)		Инструкция по эксплуатации	

Скоростная камера с ПЗС-матрицей

Модель	FZ-SH	FZ-SHC
Элементы считывания изображения	1/3" светочувств. ПЗС-матрица построчного переноса со считыванием всех точек	
Цветные/монохромные	Монохромные	Цветные
Эффективное число пикселей	640 (гориз.) x 480 (верт.)	
Область изображения (гор. x вер.) (диагональ)	4,8 x 3,6 (6,0 мм)	
Размер пикселя	7,4 мкм x 7,4 мкм	
Функция электронного затвора	Время выдержки устанавливается от 1/10 до 1/50000 с	
Функция обрезки изображения	12...480 строк	
Частота кадров (время считывания изображения)	204 кадров/с (4,9 мс)	
Зона обзора, установочное расстояние	Объектив следует выбирать в соответствии с размером зоны обзора и установочным расстоянием.	
Диапазон температур окружающей среды	Эксплуатация: 0...40ºC Хранение: –25...65ºC (без обледенения или конденсации)	
Влажность окружающей среды	Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)	
Масса	Приблиз. 105 г	
Дополнительные принадлежности	Инструкция по эксплуатации	

Компактная интеллектуальная камера с КМОП-матрицей

Модель	FZ-SQ010F	FZ-SQ050F	FZ-SQ100F	FZ-SQ100N
Элементы считывания изображения	1/3" светочувствительная КМОП-матрица			
Цветные/монохромные	Цветные			
Эффективное число пикселей	752 (гориз.) x 480 (верт.)			
Область изображения (гор. x вер.) (диагональ)	4,51 x 2,88 (5,35 мм)			
Размер пикселя	6,0 мкм x 6,0 мкм			
Функция затвора	1/250...1/32258			
Функция обрезки изображения	8...480 строк			
Частота кадров (время считывания изображения)	60 кадров/с			
Зона обзора	7,5 x 4,7...13 x 8,2 мм	13 x 8,2...53 x 33 мм	53 x 33...240 x 153 мм	29 x 18...300 x 191 мм
Установочное расстояние	38...60 мм	56...215 мм	220...970 мм	32...380 мм
Класс светодиода*1	Класс лазерной безопасности 2			
Диапазон температур окружающей среды	Эксплуатация: 0...50ºC Хранение: –25...65ºC			
Влажность окружающей среды	Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)			
Масса	Приблиз. 150 г		Приблиз. 140 г	
Дополнительные принадлежности	Инструкция по эксплуатации, монтажный кронштейн (FQ-XL), крепление поляризационного фильтра (FQ-XF1) и предупреждающая этикетка			

*1. Применимые стандарты: IEC62471-2.

Характеристики ЖК-монитора

Модель	FZ-M08
Размер	8,4"
Тип	Жидкокристаллический, цветной, TFT.
Разрешение	1024 x 768 точек
Входной сигнал	Вход аналогового видеосигнала RGB, 1 канал
Напряжение питания	21,6...26,4 В=
Потребление тока	Макс. 0,7 А (приблиз.)
Диапазон температур окружающей среды	Эксплуатация: 0...50ºC Хранение: –25...65ºC (без обледенения или конденсации)
Влажность окружающей среды	Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)
Масса	Приблиз. 1,2 кг
Дополнительные принадлежности	Инструкция и 4 монтажных кронштейна


Характеристики интерфейса связи EtherCAT


Параметр		Характеристики
Стандарт связи		IEC61158, тип 12
Физический уровень		100BASE-TX (IEEE802.3)
Тип модуляции		Передача в основной полосе без модуляции
Скорость передачи		100 Мбит/с
Топология		Зависит от характеристик ведущего устройства EtherCAT.
Среда передачи		Прямой кабель витая пара категории 5 или выше с двойным экраном (оплетка + алюминиевая фольга)
Расстояние связи		Расстояние между узлами: Не более 100 м
Установка адреса узла		00...99
Клеммы для подключения внешних устройств		2 разъема RJ45 (с экранированием), IN: входной порт EtherCAT, OUT: выходной порт EtherCAT
Объем данных PDO при передаче/приеме	Вход	56...280 байт/линия (включая данные ввода, данные состояния и неиспользуемые области). Можно задействовать до 8 линий*1
	Выход	28 байт/линия (включая данные вывода и неиспользуемые области). Можно задействовать до 8 линий*1
Объем данных Mailbox (для асинхронных сообщений)	Вход	512 байт
	Выход	512 байт
Почтовый ящик		Экстренные сообщения, SDO-запросы и SDO-данные
Способы обновления		Синхронизированное обновление входов/выходов (DC)

*1. Зависит от максимального количества, поддерживаемого ведущим устройством.

Элементы конструкции

Контроллер датчиков FH (модель на 4 камеры)






	Наименование	Описание
[1]	Светодиод «POWER»	Светится при поданном питании.
[2]	Светодиод «ERROR»	Светится, если произошла ошибка.
[3]	Светодиод «RUN»	Светится, когда контроллер работает в режиме измерения.
[4]	Светодиод «ACCESS»	Светится, когда производится обращение к памяти.
[5]	Светодиод «SD POWER»	Светится, когда на карту памяти SD подано питание и карта пригодна к использованию.
[6]	Светодиод «SD BUSY»	Мигает во время обращения к данным карты памяти SD.
[7]	Светодиод «EtherCAT RUN»	Светится, когда интерфейс EtherCAT готов к использованию.
[8]	Светодиод «EtherCAT LINK/ACT IN»	Светится при установленном соединении с устройством EtherCAT, мигает во время обмена данными.
[9]	Светодиод «EtherCAT LINK/ACT OUT»	Светится при установленном соединении с устройством EtherCAT, мигает во время обмена данными.
[10]	Светодиод «EtherCAT ERR»	Светится при нарушении связи по интерфейсу EtherCAT.
[11]	Светодиод «EtherNet NET RUN1»	Светится, когда интерфейс EtherNet готов к использованию.
[12]	Светодиод «EtherNet NET LINK/ACK1»	Светится при установленном соединении с устройством EtherNet, мигает во время обмена данными.
[13]	Светодиод «EtherNet NET RUN2»	Светится, когда интерфейс EtherNet готов к использованию.
[14]	Светодиод «EtherNet NET LINK/ACK2»	Светится при установленном соединении с устройством EtherNet, мигает во время обмена данными.

	Наименование	Описание
A	Гнездо для карты памяти SD	Служит для установки карты памяти SD. Не допускается вставлять или извлекать карту памяти SD во время выполнения измерений. Это может привести к увеличению времени измерений или повреждению данных.
B	Разъем EtherNet	Служит для подключения устройства EtherNet.
C	Разъем типа USB	Служит для подключения USB-устройства. Не допускается вставлять или извлекать устройство во время выполнения измерений. Это может привести к увеличению времени измерений или повреждению данных.
D	Разъем RS-232C	Служит для подключения внешнего оборудования, например программируемого контроллера.
E	Разъем DVI-I	Служит для подключения монитора.
F	Разъем ввода/вывода (сигналы управления, сигналы данных)	Служит для подключения контроллера к внешнему оборудованию, такому как датчик синхронизации или ПЛК.
G	Переключатель адреса EtherCAT	Служит для установки адреса узла (00...99) устройства в сети EtherCAT.
H	Разъем интерфейса связи EtherCAT (IN)	Служит для подключения устройства EtherCAT.
I	Разъем интерфейса связи EtherCAT (OUT)	Служит для подключения устройства EtherCAT.
J	Разъем энкодера	Служит для подключения энкодера.
K	Разъем камеры	Служит для подключения камер.
L	Клеммный блок источника питания	Служит для подключения источника питания постоянного тока. Контроллер должен подключаться отдельно от других устройств (отдельным кабелем). Вывод заземления также должен быть подключен. Контроллер должен быть заземлен отдельно от других устройств. Для подключения должен использоваться предусмотренный клеммный блок.


Размеры

Контроллер датчиков FH




Камера

Скоростная камера с КМОП-матрицей




Цифровая камера с ПЗС-матрицей


Камера на 300000 пиксель
FZ-SC
FZ-S



Камера на 2 Мп
FZ-SC2M
FZ-S2M




Камера на 5 Мп
FZ-SC5M2
FZ-S5M2




Компактная цифровая камера с ПЗС-матрицей

Головка камеры


Плоская камера
FZ-SFC
FZ-SF



Удлиненная цилиндрическая камера
FZ-SPC
FZ-SP




Усилитель для камеры
Возможно применение как для плоских, так и для удлиненных цилиндрических камер




Скоростная камера с ПЗС-матрицей

FZ-SHC
FZ-SH




Компактная интеллектуальная камера с КМОП-матрицей

Узкий угол обзора/стандартный
FZ-SQ010F
FZ-SQ050F



*1. Монтажные кронштейны могут быть установлены с любой стороны.


Широкий угол обзора
FZ-SQ100F (большое расстояние)
FZ-SQ100N (малое расстояние)



*1. Монтажные кронштейны могут быть установлены с любой стороны.


ЖК-монитор

FZ-M08




Оптические характеристики


Скоростная камера с КМОП-матрицей FH-S□12, 12 Мп




Скоростная камера с КМОП-матрицей FH-S□04, 4 Мп




Скоростная камера с КМОП-матрицей FH-S□02, 2 Мп




Скоростная камера с КМОП-матрицей FH-S□/Скоростная камера с ПЗС-матрицей FZ-SH□/ Цифровая камера с ПЗС-матрицей FZ-S□, 300000 пиксель




Цифровая камера с ПЗС-матрицей FZ-S□5M2, 5 Мп



Цифровая камера с ПЗС-матрицей FZ-S□2M, 2 Мп




Компактная цифровая камера с ПЗС-матрицей FZ-SF□, FZ-SP□, 300000 пиксель




* По вертикальной оси отложено не установочное, а рабочее (WD) расстояние до объекта.


Скоростная камера с КМОП-матрицей FH-S□/Скоростная камера с ПЗС-матрицей FZ-SH□/ Цифровая камера с ПЗС-матрицей FZ-S□, 300000 пиксель (вибро- и ударостойкая)



Цифровая камера с ПЗС-матрицей FZ-S□5M2, 5 Мп (вибро- и ударостойкая)




Цифровая камера с ПЗС-матрицей FZ-S□2M, 2 Мп (вибро- и ударостойкая)



Пояснения к оптической характеристике


По оси X оптической характеристики отложена ширина зоны обзора (мм)*1, а по оси Y — расстояние от камеры до объекта (установочное расстояние) (мм).*2




*1. Приведенные на оптических характеристиках длины зон обзора являются длинами по оси Y.
*2. По вертикальной оси отложено рабочее расстояние (WD) для компактных камер.

Компактная интеллектуальная камера с КМОП-матрицей


- **Узкий угол обзора**
  FZ-SQ010F




- **Стандартная**
  FZ-SQ050F



- **Широкий угол обзора (большое расстояние)**
  FZ-SQ100F



- **Широкий угол обзора (малое расстояние)**
  FZ-SQ100N



Информация для заказа

Контроллер датчика

Тип	Центральный процессор	Количество камер	Выход	Модель	Внешний вид
Контроллеры блочного типа	Высокоскоростные контроллеры (4 ядра)	2	NPN/PNP	FH-3050	
		4	NPN/PNP	FH-3050-10	
		8	NPN/PNP	FH-3050-20	
	Стандартные контроллеры (2 ядра)	2	NPN/PNP	FH-1050	
		4	NPN/PNP	FH-1050-10	
		8	NPN/PNP	FH-1050-20	

Камера

Тип	Характеристики		Время считывания изображения	Модель	Внешний вид
Скоростная камера с КМОП-матрицей (требуется объектив)	12 Мп*1	Цветные	25,7 мс*2	FH-SC12	
		Монохромные		FH-SM12	
	4 Мп	Цветные	8,5 мс*2	FH-SC04	
		Монохромные		FH-SM04	
	2 Мп	Цветные	4,6 мс*2	FH-SC02	
		Монохромные		FH-SM02	
	300000 пиксель	Цветные	3,3 мс*2	FH-SC	
		Монохромные		FH-SM	
Цифровая камера с ПЗС-матрицей (требуется объектив)	5 Мп	Цветные	62,5 мс	FZ-SC5M2	
		Монохромные		FZ-S5M2	
	2 Мп	Цветные	33,3 мс	FZ-SC2M	
		Монохромные		FZ-S2M	
	300000 пиксель	Цветные	12,5 мс	FZ-SC	
		Монохромные		FZ-S	
Компактная цифровая камера с ПЗС-матрицей (требуется объектив для компактной камеры)	300000 пиксель, плоская модель	Цветные	12,5 мс	FZ-SFC	
		Монохромные		FZ-SF	
	300000 пиксель, удлиненная цилиндрическая модель	Цветные		FZ-SPC	
		Монохромные		FZ-SP	
Скоростная камера с ПЗС-матрицей (требуется объектив)	300000 пиксель	Цветные	4,9 мс	FZ-SHC	
		Монохромные		FZ-SH	
Компактная интеллектуальная камера с КМОП-матрицей (камера + объектив с ручной фокусировкой + мощный источник освещения)	Узкий угол обзора	Цветные	16,7 мс	FZ-SQ010F	
	Стандартный угол обзора			FZ-SQ050F	
	Широкий угол обзора (большое расстояние)			FZ-SQ100F	
	Широкий угол обзора (малое расстояние)			FZ-SQ100N	

*1. К одном контроллеру может быть подключено до четырех камер. К контроллеру FH-3050-20 или FH-1050-20 может быть подключено до восьми камер, исключая камеры с разрешением 12 Мп.





*2. При подключении с помощью двух кабелей для камеры.

Объективы

Объектив с резьбой «C-mount» для датчика изображения 1/3"




Тип	Характеристики					Модель	Внешний вид/размеры (мм)
	Фокусное расстояние	Светосила	Размер фильтра	Макс. размер датчика	Крепление		
Объектив с резьбой «C-mount» для датчика изображения 1/3" (Рекомендуется: FZ-S□/ FZ-SH□/FH-S□)	6 мм	F1,4	M27,0 P0,5	1/3 дюйм	C-mount	3Z4S-LE SV-0614V	
	8 мм	F1,3	M25,5 P0,5			3Z4S-LE SV-0813V	
	12 мм	F1,4	M27,0 P0,5			3Z4S-LE SV-1214V	
	16 мм	F1,4	M27,0 P0,5			3Z4S-LE SV-1614V	
	25 мм	F1,4	M27,0 P0,5			3Z4S-LE SV-2514V	
	35 мм	F1,8	M27,0 P0,5			3Z4S-LE SV-3518V	
	50 мм	F1,8	M30,5 P0,5			3Z4S-LE SV-5018V	
	75 мм	F2,7	M30,5 P0,5			3Z4S-LE SV-7527V	
	100 мм	F3,5	M30,5 P0,5			3Z4S-LE SV-10035V	

Объектив с резьбой «C-mount» для датчика изображения 2/3"

Тип	Характеристики					Модель	Внешний вид/размеры (мм)
	Фокусное расстояние	Светосила	Размер фильтра	Макс. размер датчика	Крепление		
Объектив с резьбой «C-mount» для датчика изображения 2/3" (Рекомендуется: FZ-S□2M/ FZ-S□5M2)	6 мм	F1,4	M40,5 P0,5	2/3 дюйм	C-mount	3Z4S-LE SV-0614H	
	8 мм	F1,4	M35,5 P0,5			3Z4S-LE SV-0814H	
	12 мм	F1,4	M27,0 P0,5			3Z4S-LE SV-1214H	
	16 мм	F1,4	M27,0 P0,5			3Z4S-LE SV-1614H	
	25 мм	F1,4	M27,0 P0,5			3Z4S-LE SV-2514H	
	35 мм	F1,4	M35,5 P0,5			3Z4S-LE SV-3514H	
	50 мм	F1,4	M40,5 P0,5			3Z4S-LE SV-5014H	
	75 мм	F2,5	M34,0 P0,5	1 дюйм		3Z4S-LE SV-7525H*1	
	100 мм	F2,8	M37,5 P0,5			3Z4S-LE SV-10028H*1	







*1. Для FH-S□02/FH-S□04 также можно использовать 3Z4S-LE SV-7525H и 3Z4S-LE SV-10028H.

Объектив с резьбой «C-mount» для датчика изображения 1"

Тип	Характеристики					Модель	Внешний вид/размеры (мм)
	Фокусное расстояние	Светосила	Размер фильтра	Макс. размер датчика	Крепление		
Объектив с резьбой «C-mount» для датчика изображения 1" (Рекомендуется: FH-S□02/ FH-S□04[*1])	6 мм	F1,8	Использо-вать с фильтром невозможно	1 дюйм	C-mount	3Z4S-LE VS-0618H1	
	8 мм	F1,4	M55,0 P0,75			3Z4S-LE VS-0814H1	
	12 мм	F1,4	M35,5 P0,5			3Z4S-LE VS-1214H1	
	16 мм	F1,4	M30,5 P0,5			3Z4S-LE VS-1614H1	
	25 мм	F1,4	M30,5 P0,5			3Z4S-LE VS-2514H1	
	35 мм	F1,4	M30,5 P0,5			3Z4S-LE VS-3514H1	
	50 мм	F1,8	M40,5 P0,5			3Z4S-LE VS-5018H1	

*1. Также доступны: 3Z4S-LE SV-7525H с фокусным расстоянием 75 мм и 3Z4S-LE SV-10028H с фокусным расстоянием 100 мм.




Объектив с резьбой M42 для датчика изображения большого размера

Тип	Характеристики					Модель	Внешний вид/размеры (мм)
	Фокусное расстояние	Светосила	Размер фильтра	Макс. размер датчика	Крепление		
Объектив с резьбой M42 для датчика изображения большого размера (Рекомендуется: FH-S□12)	18 мм	F2,8	M55,0 P0,75	1,8 дюйм	Резьба M42	3Z4S-LE VS-L1828/M42-10	
	25 мм	F2,6	M55,0 P0,75			3Z4S-LE VS-L2526/M42-10	
	35 мм	F2,8	M62,0 P0,75			3Z4S-LE VS-L3528/M42-10	
	50 мм	F2,8	M62,0 P0,75			3Z4S-LE VS-L5028/M42-10	
	85 мм	F4,0	M52,0 P0,75			3Z4S-LE VS-L8540/M42-10	
	100 мм	F2,8	M52,0 P0,75			3Z4S-LE VS-L10028/M42-10	

Объектив для компактной камеры

Тип	Характеристики		Модель	Внешний вид/размеры (мм)
	Фокусное расстояние	Светосила		
Объектив для компактной камеры	3 мм	F2,0	FZ-LES3	
	6 мм	F2,0	FZ-LES6	
	16 мм	F3,4	FZ-LES16	
	30 мм	F3,4	FZ-LES30	

Вибро- и ударостойкий объектив с резьбой «C-mount» для датчика изображения 2/3"

Тип	Характеристики						Модель	Внешний вид/ Размеры, мм
	Фокусное расстояние	Размер фильтра	Оптическое увеличение	Диапазон диафрагм[*2]/ глубина резкости (мм)[*3]	Макс. размер датчика	Крепление		
Вибро- и ударостойкий объектив с резьбой «C-mount» для датчика изображения 2/3" (Рекомендуется: FZ-S□/ FZ-S□2M/FZ-S□5M2/ FZ-SH□/FH-S□)	15 мм	M27,0 P0,5	0,03 x	**Макс. апертура:** 183,1 **F5,6:** 512,7 **F8:** 732,4	2/3 дюйм	C-mount	3Z4S-LE VS-MC15-□[*1]	
			0,2 x	**Макс. апертура:** 4,8 **F5,6:** 13,4 **F8:** 19,2				
			0,3 x	**Макс. апертура:** 2,3 **F5,6:** 6,5 **F8:** 9,2				
	20 мм	M27,0 P0,5	0,04 x	**Макс. апертура:** 110,8 **F5,6:** 291,2 **F8:** 416,0			3Z4S-LE VS-MC20-□[*1]	
			0,25 x	**Макс. апертура:** 3,4 **F5,6:** 9,0 **F8:** 12,8				
			0,4 x	**Макс. апертура:** 1,5 **F5,6:** 3,9 **F8:** 5,6				
	25 мм	M27,0 P0,5	0,05 x	**Макс. апертура:** 67,2 **F5,6:** 188,2 **F8:** 268,8			3Z4S-LE VS-MC25N-□[*1]	
			0,25 x	**Макс. апертура:** 3,2 **F5,6:** 9,0 **F8:** 12,8				
			0,5 x	**Макс. апертура:** 1,0 **F5,6:** 2,7 **F8:** 3,8				
	30 мм	M27,0 P0,5	0,06 x	**Макс. апертура:** 47,1 **F5,6:** 131,9 **F8:** 188,4			3Z4S-LE VS-MC30-□[*1]	
			0,15 x	**Макс. апертура:** 8,2 **F5,6:** 22,9 **F8:** 32,7				
			0,45 x	**Макс. апертура:** 1,1 **F5,6:** 3,2 **F8:** 4,6				
	35 мм	M27,0 P0,5	0,26 x	**Макс. апертура:** 2,8 **F5,6:** 8,4 **F8:** 11,9			3Z4S-LE VS-MC35-□[*1]	
			0,3 x	**Макс. апертура:** 2,2 **F5,6:** 6,5 **F8:** 9,2				
			0,65 x	**Макс. апертура:** 0,6 **F5,6:** 1,7 **F8:** 2,5				
	50 мм	M27,0 P0,5	0,08 x	**Макс. апертура:** 33,8 **F5,6:** 75,6 **F8:** 108,0			3Z4S-LE VS-MC50-□[*1]	
			0,2 x	**Макс. апертура:** 6,0 **F5,6:** 13,4 **F8:** 19,2				
			0,48 x	**Макс. апертура:** 1,3 **F5,6:** 2,9 **F8:** 4,1				
	75 мм	M27,0 P0,5	0,14 x	**Макс. апертура:** 17,7 **F5,6:** 26,1 **F8:** 37,2			3Z4S-LE VS-MC75-□[*1]	
			0,2 x	**Макс. апертура:** 9,1 **F5,6:** 13,4 **F8:** 19,2				
			0,62 x	**Макс. апертура:** 1,3 **F5,6:** 1,9 **F8:** 2,7				

*1. Вместо □ в номере модели следует указать диапазон диафрагм (см. примеры ниже):
F = апертура: Пропуск
F = 5,6 = FN056
F = 8 = FN080

*2. Можно выбрать одно из следующих значений диафрагменного числа f: максимальная апертура, 5,6 и 8,0.

*3. При минимальном кружке рассеяния 40 мкм.

Удлинительные тубусы

Тип	Характеристики	Модель
Для объектива с резьбой M42[*1]	Комплект из 5 тубусов: 20 мм, 10 мм, 8 мм, 2 мм и 1 мм Максимальный наружный диаметр: 47,5 мм	3Z4S-LE VS-EXR/M42
Для объектива с резьбой «C-mount»[*1]	Комплект из 7 тубусов: 40 мм, 20 мм, 10 мм, 5 мм, 2,0 мм, 1,0 мм и 0,5 мм Максимальный наружный диаметр: 30 мм	3Z4S-LE SV-EXR
Для компактной цифровой камеры с ПЗС-матрицей	Комплект из 3 тубусов: 15 мм, 10 мм, 5 мм Максимальный наружный диаметр: диам. 12 мм	FZ-LESR

*1. Не следует использовать удлинительные тубусы 0,5 мм/1,0 мм/2,0 мм, соединенные друг с другом. Поскольку эти удлинительные тубусы крепятся на резьбу объектива или другого удлинительного тубуса, соединение может ослабнуть в случае одновременного использования нескольких удлинительных тубусов 0,5 мм/1,0 мм/2,0 мм. В случае использования удлинительных тубусов длиной больше 30 мм требуется дополнительное крепление. Перед использованием удлинительного тубуса следует проверить его работу на действующем устройстве.

Дополнительные принадлежности для камеры

Тип	Характеристики			Модель	Внешний вид
Внешний источник освещения				Серия FLV	-
				Серия FL	
Устройство управления освещением (требуется для управления внешним источником освещения из контроллера)	Для серии FLV	Устройство управления освещением, монтируемое на камеру	1 канал	FLV-TCC1	
			4 канала	FLV-TCC4	
		Аналоговое устройство управления освещением		Серия FLV-ATC	
	Для серии FL	Устройство управления освещением, монтируемое на камеру		FL-TCC1	
Для компактной интеллектуальной камеры	Монтажный кронштейн			FQ-XL	
	Монтажные кронштейны			FQ-XL2	
	Крепление поляризационного фильтра			FQ-XF1	
Монтажный кронштейн	Для FZ-S□			FZ-S-XLC	-
	Для FZ-S□2M			FZ-S2M-XLC	
	Для FZ-S□5M2			FZ-S5M-XLC	
	Для FZ-SH□			FZ-SH-XLC	
	Для FH-S□12			FH-SM12-XLC	

Кабели

Тип	Характеристики	Модель	Внешний вид
Кабель для подключения камеры	Стандартный кабель для камеры Длина кабеля: 2 м, 5 м или 10 м[*1]	FZ-VS	
	Изгибоустойчивый кабель для камеры Длина кабеля: 2 м, 5 м или 10 м[*1]	FZ-VSB	
	Кабель с Г-образным разъемом для камеры[*2] Длина кабеля: 2 м, 5 м или 10 м[*1]	FZ-VSL	
	Кабель большой длины для камеры Длина кабеля: 15 м[*1]	FZ-VS2	
	Кабель большой длины с Г-образным разъемом для камеры Длина кабеля: 15 м[*1]	FZ-VSL2	
Блок для удлинения кабеля	Можно использовать до двух блоков удлинения для соединения до трех кабелей. (Максимальная длина кабеля: 45 м[*2])	FZ-VSJ	
Кабель для подключения монитора	Длина кабеля: 2 м или 5 м (Для подключения ЖК-монитора FZ-M08 к контроллеру датчиков серии FH следует использовать разъем-переходник DVI-I-RGB (модель FH-VMRGB))	FZ-VM	
Разъем-переходник DVI-I-RGB		FH-VMRGB	
Кабель параллельного ввода/вывода[*3]	Длина кабеля: 2 м	XW2Z-S013-2	
	Длина кабеля: 5 м	XW2Z-S013-5	
Кабель параллельного ввода/вывода ля переходника с разъема на клеммный блок[*3]	Длина кабеля: 0,5 м	XW2Z-050EE	
	Длина кабеля: 1 м	XW2Z-100EE	
	Длина кабеля: 1,5 м	XW2Z-150EE	
	Длина кабеля: 2 м	XW2Z-200EE	
	Длина кабеля: 3 м	XW2Z-300EE	
	Длина кабеля: 5 м	XW2Z-500EE	

Тип	Характеристики	Модель	Внешний вид
Переходники с разъема на клеммный блок, устройства общего назначения	Способ подключения: винт с крестообразным шлицем (филлипс)	XW2R-J34G-T	
	Способ подключения: винт с прямым шлицем	XW2R-E34G-T	
	Способ подключения: безвинтовая пружинная клемма (push-in)	XW2R-P34G-T	
Кабель для энкодера с выходными формирователями линии	Длина кабеля: 1,5 м	FH-VR	

*1. Максимальная длина кабеля зависит от подключаемой камеры, а также от модели и длины применяемого кабеля. Если скоростная камера с КМОП-матрицей FH-S□02/-S□04 используется в режиме высокой скорости передачи данных, требуются два кабеля камеры.

*2. Кабель с Г-образным разъемом со стороны камеры.

*3. Для передачи всех входных и выходных сигналов требуются 2 кабеля.

Дополнительные принадлежности

Тип	Характеристики	Модель	Внешний вид
ЖК-монитор	Для контроллеров блочного типа	FZ-M08	
USB-память	2 Гбайт	FZ-MEM2G	
	8 Гбайт	FZ-MEM8G	
Карта SD	2 Гбайт	HMC-SD291	
	4 Гбайт	HMC-SD491	
VESA-крепление	Для монтажа контроллера со встроенным ЖК-дисплеем	FZ-VESA	
Подставка для настольной установки контроллера	Для монтажа контроллера со встроенным ЖК-дисплеем	FZ-DS	
Переключатель дисплея/USB		FZ-DU	

Среда разработки

Если Application Producer заказывается впервые, необходимо приобрести установочный компакт-диск и требуемое количество лицензий. Установочный компакт-диск и лицензии заказываются отдельно.

При заказе только лицензии компакт-диск не предоставляется.

Продукт	Характеристики			Модель
	Описание	Количество лицензий	Носитель	
Application Producer	Программные компоненты, предоставляющие среду разработки для дополнительной адаптации стандартных функций контроллера серии FH к требованиям приложения. Системные требования: • ЦП: Intel Pentium Processor (SSE2 или более высокого класса) • ОС: Windows 7/8 (32-разр. или 64-разр. версия) • .NET Framework: .NET Framework 3.5 или выше • Память: ОЗУ объемом не менее 2 Гбайт, свободное место на жестком диске не менее 2 Гбайт • Браузер: Microsoft® Internet Explorer 6.0 или более поздний • Дисплей: XGA (1024 x 768), режим True Colour (32 бит) или выше • Оптический привод: привод CD/DVD Для адаптации программного обеспечения требуется следующее ПО: Microsoft® Visual Studio® 2012/2010/2008 Professional	- (только носитель)	Компакт-диск	FH-AP1
		1 лицензия	-	FH-AP1L

Программное обеспечение для ПК

Параметр	Модель
Sysmac Studio версии 1.07 или выше	SYSMAC-SE2□□□

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_Q031-RU2-02

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Серия FQ-M


Датчик технического зрения



Разработан для отслеживания объектов
Новая линейка датчиков технического зрения FQ-M предназначена специально для систем захвата, перемещения и установки деталей.

- Камера, функции обработки изображения и функции связи — в одном устройстве
- Обнаружение объектов методом распознавания формы
- Возможность подключения к EtherCAT или Ethernet
- Вход энкодера для выполнения операций слежения и удобной калибровки
- До 5000 объектов в минуту с любым угловым положением (360 град)
- Гибкие возможности выдачи данных для разных приемных устройств

Конфигурация системы



* Sysmac Studio и Touch Finder невозможно использовать одновременно. При одновременном подключении приоритет принадлежит Sysmac Studio. При использовании Sysmac Studio версии Standard Edition и подключении датчика FQ-M к машинному контроллеру серии NJ используйте для этого подключения стандартный кабель Ethernet или кабель USB.

1. EtherCAT и Ethernet (PLC Link) невозможно использовать одновременно.
2. Конфигурирование и регулировку FQ-M невозможно осуществлять через контроллер серии NJ по сети EtherCAT. Для конфигурирования и регулировки параметров FQ-M должен быть подключен к персональному компьютеру или консоли Touch Finder по сети Ethernet.

Характеристики

Характеристики датчика

Параметр	Тип	С поддержкой интерфейса связи EtherCAT	
		Цветные	Монохромные
Модель	NPN	FQ-MS120-ECT	FQ-MS120-M-ECT
	PNP	FQ-MS125-ECT	FQ-MS125-M-ECT
Зона обзора, установочное расстояние		Выбирайте объектив в соответствии с требуемым размером зоны обзора и установочным расстоянием. См. *«Оптические характеристики»*.	
Основные функции	Критерии контроля	Поиск по форме, поиск, анализ меток, положение края	
	Количество одновременных операций контроля	32	
	Количество регистрируемых сценариев	32	
Считывание изображения	Способ обработки изображений	Реальный цвет	Монохромное изображение
	Элементы считывания изображения	Цветная КМОП-матрица 1/3"	Монохромная КМОП-матрица 1/3"
	Фильтрация изображений	Расширение динамического диапазона (HDR) и балансировка белого цвета	Расширение динамического диапазона (HDR)
	Затвор	Электронный затвор; время выдержки устанавливается от 1/10 до 1/30000 с	
	Разрешение (количество пикселей)	752 (Г) × 480 (В)	
	Размер пикселя	6,0 (мкм) × 6,0 (мкм)	
	Частота кадров (время считывания изображения)	60 кадров в секунду (16,7 мс)	
Внешний источник света	Способ подключения	Подключается через контроллер стробирования	
	Поддерживаемые источники света	Серия FL	
Протоколирование данных	Данные измерений	Память датчика: макс. 32000 элементов[*1]	
	Изображения	Память датчика: 20 изображений[*1]	
Запуск измерений		Запуск внешним сигналом на входе, запуск сигналом энкодера, запуск по сети (Ethernet (без протокола), PLC Link или EtherCAT)	
Характеристики входов/выходов	Входные сигналы	9 сигналов • Вход запуска однократного измерения (TRIG) • Вход сброса ошибки (IN0) • Вход сброса счетчика энкодера (IN1) • Вход энкодера (A±, B±, Z±)[*2]	
	Выходные сигналы	5 сигналов[*3] • OUT0: Выход общего решения (OR) • OUT1: Выход управления (BUSY) • OUT2: Выход ошибки (ERROR) • OUT3: Выход управления затвором (SHTOUT) • OUT4: Выход запуска строба (STGOUT)	
	Стандарт Ethernet	100BASE-TX/10BASE-TX	
	Стандарт EtherCAT	Специализированный протокол для EtherCAT стандарта 100BASE-TX	
	Способ подключения	Специальные кабели с разъемами • Входные/выходные цепи и питание: 1 специальный кабель ввода-вывода с разъемом • Консоль Touch Finder, ПК и Ethernet: 1 кабель Ethernet • EtherCAT: 2 кабеля EtherCAT	
Светодиодные индикаторы	Светодиодные индикаторы	• OR: Индикатор выхода решения • ERR: Индикатор ошибки • BUSY: Индикатор «BUSY» («занято») • ETN: индикатор обмена данными по сети Ethernet	
	Индикаторы EtherCAT	• L/A IN (активность канала, ввод) (1 шт.) • L/A OUT (активность канала, вывод) (1 шт.) • RUN (1 шт.) • ERR (1 шт.)	
Номинальные параметры	Напряжение источника питания	21,6...26,4 В= (с учетом пульсаций)	
	Сопротивление изоляции	Между всеми выводами и корпусом: 0,5 МОм (при 250 В)	
	Потребление тока	Макс. 450 мА (при использовании контроллера стробирования и источника света серии FL) Макс. 250 мА (если внешний источник света не используется)	
Устойчивость к воздействию окружающей среды	Диапазон температур окружающего воздуха	Эксплуатация: от 0 до 50°C; хранение: от – 20 до 65°C (без обледенения или конденсации)	
	Влажность окружающего воздуха	Эксплуатация и хранение: от 35 % до 85 % (без конденсации)	
	Среда эксплуатации	Недопустимо наличие агрессивных газов.	
	Устойчивость к разрушающей вибрации	От 10 до 150 Гц; амплитуда (полуразмах): 0,35 мм, в направлениях X/Y/Z, по 8 мин в каждом, 10 раз	
	Устойчивость к разрушающему удару	150 м/с^2 по 3 раза в каждом из 6 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)	
	Степень защиты	IEC60529 IP40	
Материалы		Корпус: литой алюминиевый; задняя крышка: алюминиевая пластина	
Масса		Приблиз. 480 г (только датчик)	
Дополнительные принадлежности		Инструкция по эксплуатации	

[*1] При использовании консоли Touch Finder количество сохраняемых результатов ограничено только объемом карты SD.

[*2] Характеристики входа энкодера

[*3] Пять выходных сигналов могут быть назначены для выдачи решений по отдельным критериям проверки.

Характеристики импульсного входа (при использовании энкодера с выходом с открытым коллектором)

Параметр		Характеристики		
Входное напряжение		24 В= ±10 %	12 В= ±10 %	5 В= ±5 %
Входной ток		4,8 мА (при 24 В=, типовое значение)	2,4 мА (при 12 В=, типовое значение)	1,0 мА (при 5 В=, типовое значение)
NPN	Напряжение ВКЛ[*1]	Макс. 4,8 В	Макс. 2,4 В	Макс. 1,0 В
	Напряжение ВЫКЛ[*2]	Мин. 19,2 В	Мин. 9,6 В	Мин. 4,0 В
PNP	Напряжение ВКЛ[*1]	Мин. 19,2 В	Мин. 9,6 В	Мин. 4,0 В
	Напряжение ВЫКЛ[*2]	Макс. 4,8 В	Макс. 2,4 В	Макс. 1,0 В

Параметр	Характеристики
Максимальная частота счета[*3]	50 кГц (кабель ввода/вывода: при использовании кабелей FQ-MWD005 или FQ-MWDL005) 20 кГц (кабель ввода/вывода: при использовании кабелей FQ-MWD010 или FQ-MWDL010)
Входное полное сопротивление	5,1 кОм

*1 Напряжение включения: напряжение перехода из состояния «0» (ВЫКЛ) в состояние «1» (ВКЛ). Напряжение включения — это разница потенциалов между выводом GND цепей питания энкодера и каждой из входных клемм.

*2 Напряжение выключения: напряжение перехода из состояния «1» (ВКЛ) в состояние «0» (ВЫКЛ). Напряжение включения — это разница потенциалов между выводом GND цепей питания энкодера и каждой из входных клемм.

*3 Выберите максимальную частоту счета в соответствии с длиной кабеля энкодера и частотой сигнала энкодера.

Характеристики импульсного входа (при использовании энкодера с выходными формирователями линии)

Параметр	Характеристики
Входное напряжение	Уровень RS-422-A в соответствии со стандартом EIA
Входное полное сопротивление[*1]	120 Ом±5 %
Входное дифференциальное напряжение	Мин. 0,2 В
Гистерезис напряжений	50 мВ
Максимальная частота счета[*2]	200 кГц (кабель ввода/вывода: если используются кабели FQ-MWD005, FQ-MWDL005, FQ-MWD010 или FQ-MWDL010)

*1 Когда используется согласующий резистор.

*2 Выберите максимальную частоту счета в соответствии с длиной кабеля энкодера и частотой сигнала энкодера.

Характеристики консоли Touch Finder

Параметр			Тип	Модель с питанием постоянного тока	Модель с питанием постоянного/переменного тока/от батареи
			Модель	FQ-MD30	FQ-MD31
Количество подключаемых датчиков				Макс. 2	
Основные функции	**Способы отображения данных**			Отображение последнего результата, отображение последнего случая брака (NG), представление результатов в виде графиков и гистограмм	
	Типы отображаемых изображений			Непрерывное («живое») отображение, фиксация кадра, увеличение и уменьшение изображения	
	Протоколирование данных			Результаты измерения, считанные изображения	
	Язык меню			Английский, японский	
Индикация	**ЖК-дисплей**	**Тип дисплея**		Цветной TFT ЖК-дисплей, 3,5"	
		Количество пикселей		320 × 240	
		Отображаемые цвета		16777216	
	Задняя подсветка	**Ожидаемый срок службы**[*1]		50000 часов при 25°C	
		Регулировка яркости		Предусмотрено	
		Режим сохранения экрана		Предусмотрено	
	Индикаторы	**Индикатор питания (цвет: зеленый)**		POWER	
		Индикатор ошибки (цвет: красный)		ERROR	
		Индикатор обращения к карте SD (цвет: желтый)		SD ACCESS	
		Индикатор заряда (цвет: оранжевый)		–	CHARGE
Органы управления	**Сенсорный экран**	**Технология**		Резистивная пленка	
		Ожидаемый срок службы[*2]		1000000 циклов	
Интерфейс для подключения внешних устройств	**Ethernet**			100 BASE-TX/10 BASE-T	
	Карта SD			Рекомендуется использовать карту SD производства Omron (модель: HMC-SD291) или карту SDHC класса 4 или более высокого класса.	
Номинальные параметры	**Источник электропитания**	**Источник питания постоянного тока**		20,4...26,4 В= (с учетом пульсаций)	
		Адаптер переменного тока		–	100...240 В~, 50/60 Гц
		Питание от батареи		–	Батарея FQ-BAT1 (1 элемент, 3,7 В)
	Непрерывная работа с питанием от батареи[*3]			–	1,5 ч
	Потребление тока			Источник питания постоянного тока: 0,2 А	
	Сопротивление изоляции			Между всеми выводами и корпусом: 0,5 МОм (при 250 В)	
Устойчивость к воздействию окружающей среды	**Диапазон температур окружающего воздуха**			Эксплуатация: от 0 до 50°C Хранение: от –25 до 65°C (без обледенения или конденсации)	Эксплуатация: от 0 до 50°C при установке на DIN-рейку или в панель; от 0 до 40°C при питании от батареи Хранение: от –25 до 65°C (без обледенения или конденсации)
	Влажность окружающего воздуха			Эксплуатация и хранение: от 35 % до 85 % (без конденсации)	
	Среда эксплуатации			Недопустимо наличие агрессивных газов.	
	Устойчивость к разрушающей вибрации			От 10 до 150 Гц; амплитуда (полуразмах): 0,35 мм, по 8 мин в каждом из направлений X/Y/Z, 10 раз	
	Устойчивость к разрушающему удару			150 м/с^2 по 3 раза в каждом из 6 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)	
	Степень защиты			IEC 60529 IP20	
Габаритные размеры				95 × 85 × 33 мм	
Материалы				Корпус: АБС (ABS)	
Масса				Приблиз. 270 г (без батареи и ремешка для переноски)	
Дополнительные принадлежности				Стилус (FQ-XT), инструкция по эксплуатации	

*1 Указано ориентировочное время, за которое яркость подсветки снижается вдвое по отношению к исходной яркости при эксплуатации при комнатной температуре и влажности. Данное значение не гарантируется. Срок службы задней подсветки в значительной степени зависит от температуры и влажности окружающей среды и сокращается при более высоких или более низких температурах.

*2 Значение приведено только в качестве ориентира. Данное значение не гарантируется. Фактическое значение зависит от режима эксплуатации.

*3 Значение приведено только в качестве ориентира. Данное значение не гарантируется. Фактическое значение зависит от условий и режима эксплуатации.

Характеристики аккумуляторной батареи

Параметр / Модель	FQ-BAT1
Тип аккумуляторной батареи	Литий-ионная аккумуляторная батарея
Номинальная емкость	1800 мА·ч
Номинальное напряжение	3,7 В
Габаритные размеры	35,3 × 53,1 × 11,4 мм
Диапазон температур окружающего воздуха	Эксплуатация: от 0 до 40°C Хранение: от –25 до 65°C (без обледенения или конденсации)
Влажность окружающего воздуха	Эксплуатация и хранение: от 35 % до 85 % (без конденсации)
Метод зарядки	Заряжается непосредственно в консоли Touch Finder (FQ-MD31). Требуется адаптер переменного тока (FQ-AC□).
Время зарядки[*1]	2,0 ч
Срок службы[*2]	300 циклов зарядки
Масса	Макс. 50 г

[*1] Значение приведено только в качестве ориентира. Данное значение не гарантируется. Фактическое значение зависит от режима эксплуатации.


[*2] Указано ориентировочное время, за которое емкость аккумуляторной батареи уменьшается до уровня 60 % по отношению к исходной емкости. Данное значение не гарантируется. Фактическое значение зависит от условий и режима эксплуатации.

Характеристики порта связи EtherCAT серии FQ-M

Параметр	Характеристики
Стандарт связи	IEC 61158, тип 12
Физический уровень	100BASE-TX (IEEE802.3)
Разъем	M12 (2 шт.) E-CAT IN: EtherCAT (ввод) E-CAT OUT: EtherCAT (вывод)
Среда передачи данных	Следует использовать кабели серии FQ-MWN□□ или FQ-WN□□.
Расстояние связи	Длина используемого кабеля связи не должна превышать длину кабеля серии FQ-MWN□□ или FQ-WN□□.
Данные процесса	Переменное сопоставление PDO
Почтовый ящик (CoE)	Экстренные сообщения, SDO-запросы, SDO-ответы и SDO-данные
Распределенные часы	Синхронизация в режиме DC 1
Светодиодные индикаторы	L/A IN (активность канала, ввод) (1 шт.) L/A OUT (активность канала, вывод) (1 шт.) RUN (1 шт.) ERR (1 шт.)

Органы управления и индикации

Датчик




Номер	Наименование	Описание
(1)	**Разъем кабеля ввода/вывода**	Кабель ввода/вывода служит для подключения датчика к источнику питания и внешним устройствам.
(2)	**Разъем Ethernet**	Кабель Ethernet служит для подключения датчика к внешним устройствам, таким как ПЛК, консоль Touch Finder или ПК.
(3)	**Разъем источника света**	Для подключения внешнеõо источника света (контроллера стробирования).
(4)	**Разъем EtherCAT (ввод)***	Для подключения к устройству с портом EtherCAT.
(5)	**Разъем EtherCAT (вывод)***	Для подключения к устройству с портом EtherCAT.
(6)	**Переключатель адреса узла***	Служит для установки адреса узла в сети EtherCAT.
(7)	**Крепежные отверстия**	Отверстия для установки и фиксации камеры.
(8)	**Отверстие для объектива с резьбой «C-mount»**	Служит для установки объектива с резьбой «C-mount». Определите требуемые размеры зоны обзора с учетом особенностей объекта измерения и выберите подходящий объектив для видеокамеры (CCTV) (с резьбой «C-mount»).

Номер	Наименование		Описание
(9)	**Отверстия для установки контроллера стробирования**		Служат для установки контроллера стробирования. Может быть установлен контроллер стробирования FL-TCC1.
(10)	**Процесса измерения рабочие индикаторы**	**OR**	Оранжевый. Светится, коãда включен сиãнал «OR».
		ETN	Оранжевый. Светится при обмене данными по Ethernet.
		ERROR	Красный. Светится при возникновении ошибки.
		BUSY	Зеленый. Светится во время работы датчика.
(11)	**Интерфейса EtherCAT рабочие индикаторы**	**L/A IN**	Зеленый. Светится при установленном соединении с устройством EtherCAT. Мерцает во время обмена данными (ввод данных).
		L/A OUT	Зеленый. Светится при установленном соединении с устройством EtherCAT. Мерцает во время обмена данными (вывод данных).
		ECAT RUN	Зеленый. Светится при доступности сети EtherCAT.
		ECAT ERROR	Красный. Светится при наличии ошибки в сети EtherCAT.

* Только FQ-MS□□□-ECT и FQ-MS□□□-M-ECT.

Консоль Touch Finder



Номер	Наименование		Описание
(1)	**Рабочие индикаторы**	**POWER**	Зеленый. Светится, коãда консоль Touch Finder включена.
		ERROR	Красный. Светится при возникновении ошибки.
		SD ACCESS	Желтый. Светится, коãда вставлена карта SD. Миãает во время обращения к карте SD.
		CHARGE*	Оранжевый. Светится во время зарядки аккумулятора.
(2)	**ЖКД/сенсорный экран**		Для отображения меню настройки, результатов измерения и изображений, считываемых камерой.
(3)	**Гнездо для карты SD**		Для вставки карты SD.
(4)	**Крышка аккумуляторноãо отсека***		Закрывает аккумуляторный отсек. Для извлечения или установки аккумулятора эту крышку следует снять.
(5)	**Выключатель питания**		Служит для включения Touch Finder.


Номер	Наименование	Описание
(6)	**Держатель стилуса**	Служит для хранения стилуса, коãда тот не используется.
(7)	**Стилус**	Служит для управления устройством через сенсорный экран.
(8)	**Разъем источника питания постоянноãо тока**	Служит для подключения источника питания постоянноãо тока.
(9)	**Фиксатор**	Служит для установки консоли Touch Finder на DIN-рейку.
(10)	**Порт Ethernet**	Используется при подключении консоли Touch Finder к датчику с помощью кабеля Ethernet. Вставив разъем, доведите еãо до положения фиксации.
(11)	**Держатель ремешка**	Держатель для крепления ремешка.
(12)	**Разъем источника питания переменноãо тока***	Служит для подключения адаптера переменноãо тока.

* Применимо только к модели FQ-MD31.

Размеры


Датчик

FQ-MS12□-ECT/MS12□-M-ECT



Консоль Touch Finder

FQ-MD30/MD31




*1. Предусмотрено только в FQ-MD31.

*2. Размеры переходника для монтажа в панель не включают размеры FQ-MD□□.

Кабели


Кабель для EtherCAT и Ethernet

Уйловой: M12/Прямой: RJ45
FQ-MWNL005/010



* Доступен кабель длиной 5 м и 10 м.


Прямойо типа (M12/RJ45)
FQ-WN005/010



* Доступен кабель длиной 5 м и 10 м.


Кабель для EtherCAT

Уйловойо типа (M12/M12)
FQ-MWNEL005/010



* Доступен кабель длиной 5 м и 10 м.


Прямойо типа (M12/M12)
FQ-MWNE005/010



* Доступен кабель длиной 5 м и 10 м.


Кабели ввода/вывода

Уйловойо типа
FQ-MWDL005/010




* Доступен кабель длиной 5 м и 10 м.


Прямойо типа
FQ-MWD005/010



* Доступен кабель длиной 5 м и 10 м.


Оптические характеристики






Пояснения к оптической характеристике


По оси X оптической характеристики отложена ширина зоны обзора (мм)[*1], а по оси Y — расстояние от камеры до объекта (установочное расстояние) (мм).[*2]





*1. Приведенные на оптических характеристиках длины зон обзора являются длинами по оси Y.
*2. По вертикальной оси отложено рабочее расстояние (WD) для компактных камер.

Информация для заказа



Датчики

Обознач.	Тип			Модель	Внешний вид
①	Цветные	NPN	С поддержкой интерфейса связи EtherCAT	FQ-MS120-ECT	
		PNP		FQ-MS125-ECT	
	Монохромные	NPN		FQ-MS120-M-ECT	
		PNP		FQ-MS125-M-ECT	

Консоль Touch Finder

Обознач.	Тип	Модель	Внешний вид
②	Источник питания постоянного тока	FQ-MD30	
	С питанием от источника постоянного или переменного тока или от батареи*1	FQ-MD31	

*1 Адаптер переменного тока и батарея продаются отдельно.

Изгибоустойчивые кабели для серии FQ-M

Обознач.	Тип			Модель	Внешний вид
③	Кабель для EtherCAT и Ethernet Угловой: M12/прямой: RJ45		Длина кабеля: 5 м	FQ-MWNL005	
			Длина кабеля: 10 м	FQ-MWNL010	
	Кабель для EtherCAT и Ethernet Прямого типа (M12/RJ45)		Длина кабеля: 5 м	FQ-WN005-E	
			Длина кабеля: 10 м	FQ-WN010-E	
④	Кабель для EtherCAT Углового типа (M12/M12)		Длина кабеля: 5 м	FQ-MWNEL005	
			Длина кабеля: 10 м	FQ-MWNEL010	
	Кабель для EtherCAT Прямого типа (M12/M12)		Длина кабеля: 5 м	FQ-MWNE005	
			Длина кабеля: 10 м	FQ-MWNE010	
⑤	Кабели ввода/вывода	Углового типа	Длина кабеля: 5 м	FQ-MWDL005	
			Длина кабеля: 10 м	FQ-MWDL010	
		Прямого типа	Длина кабеля: 5 м	FQ-MWD005	
			Длина кабеля: 10 м	FQ-MWD010	

Дополнительные принадлежности для консоли Touch Finder

Тип		Модель	Внешний вид
Переходник для монтажа в панель		FQ-XPM	
Адаптер переменного тока (для моделей с питанием от источника пост. или перем. тока или от батареи)	Тип вилки A, макс. 125 В (стандарт PSE)	FQ-AC1	
	Тип вилки A, макс. 125 В (стандарт UL/CSA)	FQ-AC2	
	Тип вилки A, макс. 250 В (стандарт CCC)	FQ-AC3	
	Тип вилки C, макс. 250 В	FQ-AC4	
	Тип вилки BF, макс. 250 В	FQ-AC5	
	Тип вилки O, макс. 250 В	FQ-AC6	
Аккумуляторная батарея (для моделей с питанием от источника пост. или перем. тока или от батареи)		FQ-BAT1	
Стилус (ручка для сенсорного ввода) (поставляется с консолью Touch Finder)		FQ-XT	
Ремешок		FQ-XH	
Карта SD (2 Гбайт)		HMC-SD291	

Периферийные устройства для камер

Тип	Характеристики	Модель
Периферийные устройства для камер (объективы CCTV)	Фокусное расстояние: 6 мм, светосила: F1.4, диаметр: 30 мм	3Z4S-LE ML-0614
	Фокусное расстояние: 8 мм, светосила: F1.3, диаметр: 30 мм	3Z4S-LE ML-0813
	Фокусное расстояние: 12 мм, светосила: F1.4, диаметр: 30 мм	3Z4S-LE ML-1214
	Фокусное расстояние: 16 мм, светосила: F1.4, диаметр: 30 мм	3Z4S-LE ML-1614
	Фокусное расстояние: 25 мм, светосила: F1.4, диаметр: 30 мм	3Z4S-LE ML-2514
	Фокусное расстояние: 35 мм, светосила: F1.9, диаметр: 30 мм	3Z4S-LE ML-3519
	Фокусное расстояние: 50 мм, светосила: F1.8, диаметр: 32 мм	3Z4S-LE ML-5018
	Фокусное расстояние: 75 мм, светосила: F2.7, диаметр: 32 мм	3Z4S-LE ML-7527
	Фокусное расстояние: 100 мм, светосила: F3.5, диаметр: 32 мм	3Z4S-LE ML-10035
Удлинительный тубус[*1]	Длина: 0,5 мм	3Z4S-LE ML-EXR0.5
	Длина: 1 мм	3Z4S-LE ML-EXR1
	Длина: 2 мм	3Z4S-LE ML-EXR2
	Длина: 5 мм	3Z4S-LE ML-EXR5
	Длина: 10 мм	3Z4S-LE ML-EXR10
	Длина: 20 мм	3Z4S-LE ML-EXR20
	Длина: 40 мм	3Z4S-LE ML-EXR40
Внешний источник света		Серия FL
Устройства управления освещением	Для серии FL	FL-TCC1

[*1] Для достижения расстояния 50 и 60 мм соедините два тубуса вместе.

Программное обеспечение для ПК

Характеристики	Модель
Sysmac Studio версии 1.01 или выше.	SYSMAC-SE2□□□

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.


Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937.
Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_Q183-RU2-01A

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ZW-CE1□, ZW-S□□


Волоконно-оптический датчик смещения



Преимущества конфокальной системы с белым светом — технология OMRON

- Сверхлегкий миниатюрный волоконно-оптический датчик смещения
- Стабильность измерений обеспечивается для любого материала без изменения положения датчика
- Прочная конструкция головки датчика
- Синхронные измерения с использованием EtherCAT

Конфигурация системы



Технические характеристики

Характеристики головки датчика

Параметр		ZW-S07	ZW-S20	ZW-S30	ZW-S40
Расстояние до центра зоны измерения		7 мм	20 мм	30 мм	40 мм
Диапазон измерения		±0,3 мм	±1 мм	±3 мм	±6 мм
Статическое разрешение*1		0,25 мкм	0,25 мкм	0,25 мкм	0,25 мкм
Нелинейность*2		±0,8 мкм	±1,2 мкм	±4,5 мкм	±7,0 мкм
Диаметр луча*3	Ближе	диам. 20 мкм	диам. 45 мкм	диам. 70 мкм	диам. 90 мкм
	В центре	диам. 18 мкм	диам. 40 мкм	диам. 60 мкм	диам. 80 мкм
	Дальше	диам. 20 мкм	диам. 45 мкм	диам. 70 мкм	диам. 90 мкм
Длительность цикла измерения		500 мкс...10 мс			
Рабочее окружающее освещение		Освещенность поверхности объекта 10 000 лк или меньше: свет лампы накаливания			
Диапазон температур окружающей среды		Эксплуатация: 0...50ºC, хранение: –15...60ºC (без обледенения или конденсации)			
Влажность окружающей среды		Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)			
Степень защиты		IP40 (IEC60529)			
Устойчивость к разрушающей вибрации		10...150 Гц, амплитуда полуразмаха 0,35 мм, по 80 мин в каждом из направлений X, Y и Z			
Устойчивость к разрушающему удару		150 м/с^2 по 3 раза в каждом из 6 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)			
Температурная характеристика*4		0,6 мкм/ºC	1,5 мкм/ºC	2,8 мкм/ºC	4,8 мкм/ºC
Материалы		Корпус: алюминий (литье)/оболочка ВО-кабеля: ПВХ/ПЗУ для калибровки: поликарбонат			
Длина волоконно-оптического кабеля		0,3 м, 2 м (стойкий к перегибам кабель)			
Минимальный радиус изгиба волоконно-оптического кабеля		20 мм			
Сопротивление изоляции (ПЗУ для калибровки)		Между всеми выводами и корпусом: 20 МОм (изм. мегомметром на 250 В)			
Испытательное напряжение изоляции (ПЗУ для калибровки)		Между всеми выводами и корпусом: 1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты			
Масса		Приблиз. 105 г (корпус и ВО кабель вместе)			
Дополнительные принадлежности		Инструкция по эксплуатации, крепежный винт (M2) для калибровочного ПЗУ, «Меры предосторожности в обеспечение надлежащей эксплуатации»			

*1 Значение получено при следующих условиях: стандартный испытательный объект Omron с зеркальной поверхностью в центре зоны измерения, производится усреднение по 4096 отсчетам.

*2 Определяется как отклонение (ошибка) от идеальной линейной зависимости при выполнении измерений со стандартным испытательным объектом Omron с зеркальной поверхностью. В таблице ниже указаны справочные значения нелинейности для некоторых других объектов.

Объект	ZW-S07	ZW-S20	ZW-S30	ZW-S40
Стекло	±1,0 мкм	±1,2 мкм	±4,5 мкм	±7,0 мкм
Брусок из нерж. стали	±1,2 мкм	±1,4 мкм	±5,5 мкм	±8,5 мкм
Белая керамика	±1,6 мкм	±1,7 мкм	±6,4 мкм	±9,5 мкм

*3 Значение определяется в зоне измерения по уровню 1/e^2 (13,5 %) от интенсивности света в центре луча.

*4 Температурная характеристика измеряется в центре зоны измерения, головка датчика и испытательный объект закрепляются на алюминиевой стойке, головка датчика и контроллер находятся в одинаковых температурных условиях.

Характеристики контроллера

Параметр				ZW-CE10□	ZW-CE15□
Тип входов/выходов				NPN	PNP
Количество подключаемых головок датчиков				1 на контроллер	
Совместимость с головкой датчика				Да	
Источник света для измерений				Белый светодиод	
Сегментный дисплей	Главный дисплей			11-сегментный дисплей красного цвета, 6 разрядов	
	Вспомогательный дисплей			11-сегментный дисплей зеленого цвета, 6 разрядов	
Светодиодные индикаторы	Индикаторы состояния			HIGH (Выше) (оранжевый), PASS (Норма) (зеленый), LOW (Ниже) (оранжевый), STABILITY (Стабильность) (зеленый), ZERO (Ноль) (зеленый), ENABLE (Разрешение) (зеленый), THRESHOLD-H (Высокий порог) (оранжевый), THRESHOLD-L (Низкий порог) (оранжевый), RUN (Работа) (зеленый)	
	Индикаторы EtherCAT			L/A IN (активность канала, ввод) (зеленый), L/A OUT (активность канала, вывод) (зеленый), ECAT RUN (работа) (зеленый), ECAT ERR (ошибка) (красный)	
Интерфейс для подключения внешних устройств	Ethernet			100BASE-TX, 10BASE-T, беспротокольный обмен (TCP/UDP), EtherNet/IP™	
	EtherCAT			100BASE-TX со специализированным протоколом EtherCAT	
	RS-232C			До 115 200 бит/с	
	Клеммный блок аналоговых выходов	Аналоговый выход напряжения (OUT1V)		–10...10 В, выходное полное сопротивление: 100 Ом	
		Аналоговый токовый выход (OUT1A)		4...20 мА, макс. сопротивление нагрузки: 300 Ом	
	32-выв. разъем расширения	Выход оценки (HIGH1/PASS1/LOW1)		Транзисторные выходы Выходное напряжение: 21,6...30 В= Ток нагрузки: макс. 50 мА Остаточное напряжение во включенном состоянии: макс. 1,2 В Ток утечки в выключенном состоянии: макс. 0,1 мА	
		Выход «Занято» (BUSY1)			
		Выход «Авария» (ALARM1)			
		Выход «Разрешение» (ENABLE)			
		Вход «СИД ВЫКЛ» (LED OFF1)		Входы постоянного тока Входное напряжение: 24 В= ±10 % (21,6...26,4 В=) Входной ток: 7 мА (типов.) (24 В=) Напряжение/ток во включенном состоянии: мин. 19 В/3 мА Напряжение/ток в выключенном состоянии: макс. 5 В/1 мА	
		Вход «Сброс в ноль» (ZERO)			
		Выход «Синхронизация» (TIMING1)			
		Выход «Сброс» (RESET1)			
		Банк	Выход выбранного банка (BANK_OUT 1...3)	Транзисторные выходы Выходное напряжение: 21,6...30 В= Ток нагрузки: макс. 50 мА Остаточное напряжение во включенном состоянии: макс. 1,2 В Ток утечки в выключенном состоянии: макс. 0,1 мА	
			Вход выбора банка (BANK_SEL 1...3)	Входы постоянного тока Входное напряжение: 21,6...26 В= Входной ток: 7 мА (типов.) (24 В=) Напряжение/ток во включенном состоянии: мин. 19 В/3 мА Напряжение/ток в выключенном состоянии: макс. 5 В/1 мА	

Параметр		ZW-CE10□	ZW-CE15□
Основные функции	**Время экспозиции (выдержка)**	Автоматическая/ручная установка	
	Цикл измерения	500 мкс...10 мс	
	Материал объекта	Поверхности со стандартным, зеркальным или диффузным отражением	
	Измеряемый параметр	Высота, толщина или вычисление	
	Фильтрация	Медианный фильтр, усреднение, дифференциальный фильтр, ВЧ фильтр, НЧ фильтр, полосовой фильтр	
	Выходы	Масштабирование, удержание, сброс в ноль, регистрация измеренного значения	
	Индикация	Измеренное значение, пороговое значение, напряжение или ток аналогового выхода, результат оценки, разрешение, время экспозиции	
	Количество конфигурируемых банков	До 8 банков	
	Выполнение задач	Многозадачность (до 4 задач на банк)	
	Системные функции	Сохранение, инициализация, отображение информации об измерении, настройка параметров связи, калибровка измерительной головки, блокировка кнопок, вход кнопки запуска	
Номинальные параметры	**Напряжение питания**	21,6...26,4 В= (с учетом пульсаций)	
	Потребление тока	Макс. 600 мА	
	Сопротивление изоляции	Между всеми выводами и корпусом контроллера: 20 МОм (изм. мегомметром на 250 В)	
	Испытательное напряжение изоляции	Между всеми выводами и корпусом контроллера: 1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты	
Устойчивость к окружающей среде	**Степень защиты**	IP20 (IEC60529)	
	Устойчивость к разрушающей вибрации	10...55 Гц, амплитуда полуразмаха 0,35 мм, по 50 мин в каждом из направлений X, Y и Z	
	Устойчивость к разрушающему удару	150 м/с^2 по 3 раза в каждом из 6 направлений (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад)	
	Температура окружающего воздуха	Эксплуатация: 0...40ºC Хранение: –15...60ºC (без обледенения или конденсации)	
	Влажность окружающей среды	Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)	
Заземление		Заземление типа «D» (сопротивление заземления 100 Ом или меньше) **Примечание:** для отвечающего техническим условиям заземления класса «D»	
Материалы		Корпус: поликарбонат	
Масса		Приблиз. 750 г (только основной модуль), приблиз. 150 г (параллельный кабель)	
Дополнительные принадлежности		Инструкция по эксплуатации, карточка регистрации участника, параллельный кабель (ZW-XCP2E)	

Примечание. Также доступны контроллеры с двоичным выводом (ZW-CE10T/-CE15T). За дополнительной информацией обращайтесь к региональному представителю компании Omron.

Характеристики программного обеспечения Sysmac Studio

Параметр	Условия
Операционная система (ОС)[*1][*2]	Windows XP (SP3 и выше, 32-разр.), Windows Vista (32-разр.), Windows 7 (32-разр./64-разр.)
Центральный процессор	ПК с ОС Windows и ЦП не ниже чем Celeron 540 (1,8 ГГц). Рекомендуется ЦП не ниже чем Core i5 M520 (2,4 ГГц) или эквивалентный.
Память	2 Гбайт и больше
Использование трехмерного отслеживания движения (3D motion trace)	Видеопамять: миним. 512 Мбайт Любая из следующих видеокарт: NVIDIA GeForce 200 и выше или ATI Radeon HD 5000 и выше
Свободное место на жестком диске	1,6 Гбайт и больше
Монитор	XGA 1024×768, 16 миллионов цветов Рекомендуется как минимум WXGA 1280 × 800
Устройство чтения диска	Привод DVD-ROM
Порт связи	Порт USB (USB 2.0) или порт Ethernet[*3]
Поддерживаемые языки	Японский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский традиционный, китайский упрощенный, корейский

[*1] Предостережение относительно операционной системы для Sysmac Studio: системные требования и свободное место на жестком диске могут варьироваться в зависимости от системного окружения.

[*2] При использовании Sysmac Studio на ПК с ОС Microsoft Windows Vista или Windows 7 действуют следующие ограничения.
- Невозможен доступ к некоторым файлам справки.
- Доступ к файлам справки возможен, только если на ПК установлен файл справочной системы Microsoft для Windows (WinHlp32.exe). Информацию об установке данного файла можно получить на сайте Microsoft по указанной ниже ссылке или обратившись непосредственно в Microsoft. (При наличии активного интернет-соединения страница загрузки отображается автоматически при открытии файлов справки.)
- http://support.microsoft.com/kb/917607/en-us

[*3] Информацию о способах соединения контроллера и ПК и о необходимых кабелях см. в руководстве по используемому контроллеру.


Характеристики интерфейса связи EtherCAT

Параметр	Характеристики
Стандарт связи	IEC61158, тип 12
Физический уровень	100BASE-TX (IEEE802.3)
Разъем	2 разъема RJ45: IN — вход EtherCAT, OUT — выход EtherCAT
Среда передачи данных	Кабель категории 5 и выше (рекомендуется кабель с двойным экраном: оплетка + алюминиевая фольга)
Макс. расстояние связи	Расстояние между узлами: не более 100 м
Данные процесса	Переменное сопоставление PDO
Почтовый ящик (CoE)	Экстренные сообщения, SDO-запросы, SDO-ответы и SDO-данные
Распределенные часы	Синхронизация в режиме DC
Светодиодные индикаторы	L/A IN (активность канала, ввод) (1 шт.), L/A OUT (активность канала, вывод) (1 шт.), AECAT RUN (1 шт.), AECAT ERR (1 шт.)


Размеры

Головка датчика

ZW-S07/-S20/-S30/-S40



Размеры монтажных отверстий





Примечание:

Модель	L	M	X
ZW-S07	7	0,3	12
ZW-S20	20	1	11,8
ZW-S30	30	3	11,7
ZW-S40	40	6	11,7

Контроллер

ZW-CE10□/CE15□






Размеры монтажных отверстий

Удлинительный волоконно-оптический кабель

ZW-XF02R/-XF05R/-XF10R/-XF20R/-XF30R




* В следующей таблице указана длина кабеля каждой модели.

Модель	Длина кабеля	L
ZW-XF02R	2 м	2000±20
ZW-XF05R	5 м	5000±50
ZW-XF10R	10 м	10000±100
ZW-XF20R	20 м	20000±200
ZW-XF30R	30 м	30000±300


Технические данные

Характеристики нелинейности для разных материалов




ZW-S07


Отражение: стандартное



Отражение: зеркальное




Отражение: диффузное




ZW-S20


Отражение: стандартное



Отражение: зеркальное




Отражение: диффузное




ZW-S30


Отражение: стандартное



Отражение: зеркальное




Отражение: диффузное




ZW-S40


Отражение: стандартное




Отражение: зеркальное



Отражение: диффузное




Угловые характеристики*




ZW-S07


Зеркало, направление: α




Зеркало, направление: β



Белая керамика, направление α




Белая керамика, направление β




ZW-S20


Зеркало, направление: α




Зеркало, направление: β



Белая керамика, направление α




Белая керамика, направление β




ZW-S30


Зеркало, направление: α




Зеркало, направление: β



Белая керамика, направление α




Белая керамика, направление β




ZW-S40


Зеркало, направление: α



Зеркало, направление: β



Белая керамика, направление α




Белая керамика, направление β



* Выше приведены результаты, полученные после масштабирования.

Информация для заказа



Головка датчика

Обознач.	Диапазон измерения	Диаметр луча	Статическое разрешение	Модель
①	7±0,3 мм	диам. 18 мкм	0,01 мкм*1/0,25 мкм	ZW-S07
	20±1 мм	диам. 40 мкм	0,02 мкм*1/0,25 мкм	ZW-S20
	30±3 мм	диам. 60 мкм	0,06 мкм*1/0,25 мкм	ZW-S30
	40±6 мм	диам. 80 мкм	0,08 мкм*1/0,25 мкм	ZW-S40

*1 Модели с высоким разрешением подпадают под ограничения экспортного контроля.

Примечание. При заказе указывайте длину кабеля (0,3 м, 2,0 м).

Контроллер

Обознач.	Напряжение питания	Тип выхода	Модель	Внешний вид
②	24 В=	NPN	ZW-CE10*1	
			ZW-CE10T	
		PNP	ZW-CE15*1	
			ZW-CE15T	

*1 Модели с высоким разрешением подпадают под ограничения экспортного контроля.

Примечание.Также доступны контроллеры с двоичным выводом (ZW-CE10T/-CE15T).

Кабели

Обознач.	Наименование	Длина кабеля	Модель	Внешний вид
③	Подключение головки датчика к контроллеру Удлинительный волоконно-оптический кабель (гибкий кабель) (в комплекте с переходником ZW-XFC)	2 м	ZW-XF02R	
		5 м	ZW-XF05R	
		10 м	ZW-XF10R	
		20 м	ZW-XF20R	
		30 м	ZW-XF30R	
	Переходник (для соединения встроенного кабеля головки датчика и удлинительного волоконно-оптического кабеля)	–	ZW-XFC	
	Параллельный кабель для ZW-CE1□T, 32 жилы*1 (поставляется с контроллером ZW-CE1□T)	2 м	ZW-XCP2E	
	Кабель интерфейса RS-232C для ПК	2 м	ZW-XRS2	
	Кабель интерфейса RS-232C для ПЛК/программируемого терминала	2 м	ZW-XPT2	

*1 Для контроллеров с двоичным выводом также доступен параллельный кабель (ZW-XCP2E). За дополнительной информацией обращайтесь к региональному представителю компании Omron.

Дополнительные принадлежности

Наименование	Модель
Устройство для очистки волоконно-оптического разъема	ZW-XCL

Примечание. При заказе указывайте количество упаковок (одна упаковка содержит 10 шт.).

Программное обеспечение для конфигурирования и настройки

Наименование	Модель
Smart Monitor ZW	ZW-SW101

Программное обеспечение для ПК

Наименование	Модель
Sysmac Studio версии 1.05 или выше.	SYSMAC-SE2□□□

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.


Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_E421-RU2-01

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

E3NW-□, E3NX-□, E3NC-□


Датчик серии N-Smart



Удобное подключение волоконно-оптических и лазерных датчиков к сети EtherCAT

- **E3NX-FA** — высокоэффективный усилитель для волоконно-оптических датчиков с расширенным динамическим диапазоном, повышенным разрешением и расстоянием срабатывания
- **E3NC-L, компактные лазерные датчики** — две модели головок: дальнего действия с переменным диаметром луча и ближнего действия с малым диаметром луча
- **E3NC-S, миниатюрные лазерные КМОП-датчики** — стабильное обнаружение деталей с любой поверхностью, от блестящей полированной до черной резины, при наименьших размерах корпуса в отрасли

Конфигурация системы



Технические характеристики

Характеристики модуля связи с датчиками и модуля периферийных датчиков

Параметр	Характеристики	
Модель	**E3NW-ECT**	**E3NW-DS**
Подключаемые усилители датчиков	N-Smart Усилитель интеллектуального ВО датчика: E3NX-FA0 Усилитель интеллектуального лазерного датчика: E3NC-LA0 Усилитель интеллектуального лазерного датчика (с КМОП-матрицей): E3NC-SA0	
Напряжение питания	24 В= (20,4...26,4 В)	
Мощность и ток потребления	Макс. 2,4 Вт/макс. 100 мА (без учета мощности, потребляемой датчиками)	Макс. 2 Вт/макс. 80 мА (без учета мощности, потребляемой датчиками)
Индикаторы	L/A IN (зеленый), L/A OUT (зеленый), PWR (зеленый), RUN (зеленый), ERROR (красный) и SS (состояние датчика) (зеленый/красный)	RUN (зеленый) и SS (состояние датчика) (зеленый/красный)
Устойчивость к разрушающей вибрации	10...60 Гц с амплитудой размаха 0,7 мм, 50 м/с^2 при 60...150 Гц, по 1,5 часа в каждом из направлений X, Y и Z	
Устойчивость к разрушающему удару	150 м/с^2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z	
Диапазон температур окружающей среды	Эксплуатация: 0...55ºC*1, хранение: –30...70ºC (без обледенения или конденсации)	
Влажность окружающей среды	Эксплуатация и хранение: 25 %...85 % (без конденсации)	
Максимальное количество подключаемых датчиков	30*2	10
Максимальное количество подключаемых модулей периферийных датчиков	8	–
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм (при 500 В=)	
Испытательное напряжение изоляции	500 В~, 50/60 Гц, в течение 1 мин	
Способ монтажа	Монтаж на DIN-рейку 35 мм	
Масса (в упаковке/только модуль)	Приблиз. 185 г/приблиз. 95 г	Приблиз. 160 г/приблиз. 40 г
Материалы	Поликарбонат	
Дополнительные принадлежности	Разъем питания, разъемы связи, крышка разъема, концевые стопорные планки для DIN-рейки и инструкции по эксплуатации	Разъемы питания/связи, крышка разъема, концевые стопорные планки для DIN-рейки, ферритовое кольцо и инструкции по эксплуатации

*1 Ограничение рабочих температур в зависимости от числа подключенных усилителей: группа от 1 до 2 усилителей: 0...55ºC; группа от 3 до 10 усилителей: 0...50ºC; группа от 11 до 16 усилителей: 0...45ºC; группа от 17 до 30 усилителей: 0...40ºC.

*2 К модулю связи с датчиками и модулям периферийных датчиков может быть подключено в сумме до 30 датчиков.

Характеристики усилителя волоконно-оптического датчика

Параметр		Характеристики
Модель		**E3NX-FA0**
Выходы		2 выхода
Источник света (длина волны)		Красный 4-элементный светодиод (625 нм)
Напряжение питания		10...30 В=, включая пульсации с размахом 10 %
Потребляемая мощность*1		При напряжении питания 24 В= Обычный режим: макс. 960 мВт (потребляемый ток: макс. 40 мА) Режим энергосбережения: макс. 840 мВт (потребляемый ток: макс. 35 мА)
Управляющий выход		Макс. напряжение питания нагрузки: 30 В=, выход с открытым коллектором Ток нагрузки: группы из 1...3 усилителей: макс. 100 мА, группы из 4...30 усилителей: макс. 20 мА Остаточное напряжение: при токе нагрузки менее 10 мА: макс. 1 В; при токе нагрузки от 10 до 100 мА: макс. 2 В Ток выключения: макс. 0,1 мА
Время срабатывания	**Высокоскоростной режим (SHS)*2**	Срабатывание или сброс: 32 мкс
	Скоростной режим (HS)	Срабатывание или сброс: 250 мкс
	Стандартный режим (Stnd)	Срабатывание или сброс: 1 мс
	Режим сверхмощности (GIGA)	Срабатывание или сброс: 16 мс
Исключение взаимного влияния (кол-во модулей)	**Высокоскоростной режим (SHS)*2**	0
	Скоростной режим (HS)	10
	Стандартный режим (Stnd)	10
	Режим сверхмощности (GIGA)	10
Функции		Автоматическое регулирование мощности (APC), динамическое регулирование мощности (DPC), таймер, сброс в нуль, сброс настроек, экономичный режим, переключение банков, регулировка мощности, гистерезис
Максимальное количество подключаемых модулей		30

*1 При напряжении питания от 10 до 30 В=. Обычный режим: макс. 1080 мВт (потребляемый ток: макс. 36 мА (при 30 В=), макс. 108 мА (при 10 В=). Режим энергосбережения: макс. 930 мВт (потребляемый ток: макс. 31 мА (при 30 В=), макс. 93 мА (при 10 В=).

*2 В режиме высокоскоростного обнаружения функция предотвращения взаимного влияния не действует.

Характеристики усилителя лазерного датчика

Параметр		Характеристики	
Модель		**E3NC-LA0**	**E3NC-SA0**
Выходы		2 выхода	2 выхода
Напряжение питания		10...30 В=, включая пульсации с размахом 10 %	
Потребляемая мощность[*1]		При напряжении питания 24 В= Обычный режим: макс. 1560 мВт (потребляемый ток: макс. 65 мА) Режим энергосбережения: макс. 1200 мВт (потребляемый ток: макс. 50 мА)	При напряжении питания 24 В= Обычный режим: макс. 1920 мВт (потребляемый ток: макс. 80 мА) Режим энергосбережения: макс. 1680 мВт (потребляемый ток: макс. 70 мА)
Электрическая защита		Защита от обратной полярности по питанию и защита от короткого замыкания выходной цепи	
Время срабатывания	**Высокоскоростной режим (SHS)**[*2]	Срабатывание или сброс: 80 мкс	Срабатывание или сброс: 1,5 мс
	Скоростной режим (HS)	Срабатывание или сброс: 250 мкс	Срабатывание или сброс: 5 мс
	Стандартный режим (Stnd)	Срабатывание или сброс: 1 мс	Срабатывание или сброс: 10 мс
	Режим сверхмощности (GIGA)	Срабатывание или сброс: 16 мс	Срабатывание или сброс: 50 мс
Регулировка чувствительности		Интеллектуальная настройка (настройка по двум точкам, полная автонастройка, настройка положения, настройка на максимальную чувствительность, регулировка мощности или настройка процентного отношения (–99 %...99 %)) или ручная настройка	Интеллектуальная настройка (настройка по двум точкам, полная автонастройка, настройка по одной точке, настройка при отсутствии объекта, настройка области по двум точкам, настройка области по одной точке или настройка области при отсутствии объекта) или ручная настройка
Исключение взаимного влияния (кол-во модулей)	**Высокоскоростной режим (SHS)**[*2]	0	0
	Скоростной режим (HS)	2	2
	Стандартный режим (Stnd)	2	2
	Режим сверхмощности (GIGA)	4	2
Функции		Динамическое регулирование мощности (DPC), таймер, сброс в нуль, сброс настроек, экономичный режим, переключение банков (выбор одного из 4 банков), регулировка мощности, выход 1, выход 2, вход внешнего сигнала и гистерезис	Таймер, сброс в нуль, сброс настроек, экономичный режим, переключение банков (выбор одного из 4 банков), регулировка мощности, выход 1, выход 2, вход внешнего сигнала, сохранение состояния выхода[*3], подавление фона[*4] и гистерезис
Максимальное количество подключаемых модулей		30	
Диапазон температур окружающей среды		Эксплуатация: группа от 1 до 2 усилителей: 0...55ºC; группа от 3 до 10 усилителей: 0...50ºC; группа от 11 до 16 усилителей: 0...45ºC; группа от 17 до 30 усилителей: 0...40ºC Хранение: –30...70˚C (без обледенения или конденсации)	
Влажность окружающей среды		Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)	
Устойчивость к разрушающей вибрации		10...55 Гц, с амплитудой размаха 1,5 мм по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z	
Устойчивость к разрушающему удару		150 м/с^2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z	
Масса (в упаковке/только усилитель)		Приблиз. 65 г/приблиз. 25 г	
Материалы		Корпус: поликарбонат (PC); крышка: поликарбонат (PC); кабель: ПВХ	
Дополнительные принадлежности		Инструкция по эксплуатации	

[*1] При напряжении питания от 10 до 30 В=. Обычный режим: макс. 1650 мВт (потребляемый ток: макс. 55 мА (при 30 В=), макс. 115 мА (при 10 В=). Режим энергосбережения: макс. 1350 мВт (потребляемый ток: макс. 45 мА (при 30 В=), макс. 80 мА (при 10 В=).

[*2] В режиме высокоскоростного обнаружения функция предотвращения взаимного влияния не действует.

[*3] Состояние выхода при ошибке измерения. ВКЛ: сохраняется состояние, в котором выход находился до возникновения ошибки измерения. ВЫКЛ: при возникновении ошибки измерения выход выключается.

[*4] В процессе настройки обнаруживается только целевой объект.

Головка датчика E3NC-LA0

Параметр		Характеристики	
Модель		**E3NC-LH02**	**E3NC-LH01**
Источник света (длина волны)[*1]		Полупроводниковый лазер видимого диапазона (660 нм), макс. 315 мкВт (класс 1 по JIS, класс 1 по IEC/EN и класс 1 по FDA)	
Расстояние срабатывания[*2]	**Высокоскоростной режим (SHS)**	200 мм	70±15 мм
	Скоростной режим (HS)	250 мм	
	Стандартный режим (Stnd)	750 мм	
	Режим сверхмощности (GIGA)	1200 мм	
Диаметр луча[*3]		Приблиз. 0,8 мм (на расстоянии до 300 мм)	Приблиз. 0,1 мм (на расстоянии до 70 мм)
Гистерезис (разность расстояний)[*4]		10 % от расстояния срабатывания	
Окружающее освещение		Освещение на стороне приемника света: макс. 10 000 лк — свет лампы накаливания; макс. 20 000 лк — солнечный свет	
Диапазон температур окружающей среды		Эксплуатация: –10...55ºC; хранение: –25...70ºC (без обледенения или конденсации)	
Влажность окружающей среды		Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)	
Устойчивость к разрушающей вибрации		10...55 Гц, с амплитудой размаха 1,5 мм или 100 м/с^2 по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z	
Устойчивость к разрушающему удару		500 м/с^2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z	
Степень защиты		IEC IP65	
Способ подключения		Встроенный кабель с разъемом (стандартная длина кабеля: 2 м)	
Масса (в упаковке/только головка датчика)		Приблиз. 115 г/приблиз. 65 г	
Материалы		Корпус: полибутилентерефталат (PBT); линза: полиметилметакрилат; кабель: ПВХ	
Дополнительные принадлежности		Инструкция по эксплуатации	

[*1] Эти датчики относятся к лазерным устройствам класса 1 в соответствии с IEC 60825-1 и нормативами «Laser Notice No. 50» для сертификации FDA. Зарегистрированы в CDRH (Центр по контролю над оборудованием и радиационной безопасностью (США)) (регистрационный номер: 1220690).

[*2] Значения измерены для стандартного испытательного объекта Omron (белая бумага).

[*3] Определяется на указанном расстоянии по уровню 1/e^2 (13,5 %) от интенсивности света в центре луча. На диаметр луча могут влиять условия проведения измерений (например, рассеяние светового потока за пределы главного луча, когда отражательная способность фона вокруг целевого объекта выше, чем отражательная способность самого объекта).

[*4] Измеряется на номинальном расстоянии срабатывания.

Головка датчика E3NC-SA0

Параметр	Характеристики	
Модель	**E3NC-SH250**	**E3NC-SH100**
Источник света (длина волны)[*1]	Полупроводниковый лазер видимого диапазона (660 нм), макс. 100 мкВт (класс 1 по JIS, класс 1 по IEC/EN и класс 1 по FDA)	
Диапазон измерения	35...250 мм (отображаемые значения: 350...2500)	35...100 мм (отображаемые значения: 350...1000)
Стандартный обнаруживаемый перепад высот[*2]	35...180 мм: 9 мм 180...250 мм: 25 мм	35...50 мм: 1,5 мм 50...100 мм: 3 мм
Диаметр луча[*3]	Приблиз. 1 мм (на 250 мм)	Приблиз. 0,5 мм (на 100 мм)
Окружающее освещение	Освещение на стороне приемника света: макс. 2000 лк — свет лампы накаливания; макс. 4000 лк — солнечный свет	Освещение на стороне приемника света: макс. 4000 лк — свет лампы накаливания; макс. 8000 лк — солнечный свет
Диапазон температур окружающей среды	Эксплуатация: –10...55°C; хранение: –25...70°C (без обледенения или конденсации)	
Влажность окружающей среды	Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)	
Устойчивость к разрушающей вибрации	10...55 Гц, с амплитудой размаха 1,5 мм или 100 м/с^2 по 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z	
Устойчивость к разрушающему удару	500 м/с^2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z	
Степень защиты	IEC IP67	
Способ подключения	Встроенный кабель с разъемом (стандартная длина кабеля: 2 м)	
Масса (в упаковке/только головка датчика)	Приблиз. 125 г/приблиз. 75 г	
Дополнительные принадлежности	Инструкция по эксплуатации	

[*1] Эти датчики относятся к лазерным устройствам класса 1 в соответствии с IEC 60825-1 и нормативами «Laser Notice No. 50» для сертификации FDA. Зарегистрированы в CDRH (Центр по контролю над оборудованием и радиационной безопасностью (США)) (регистрационный номер: 1220691).

[*2] Значения измерены для стандартного испытательного объекта Omron (белая керамика) на расстоянии, равном половине номинального расстояния срабатывания.

[*3] Диаметр луча: определяется на указанном расстоянии по уровню 1/e^2 (13,5 %) от интенсивности света в центре луча. Если происходит рассеяние светового потока за пределы указанной области и отражательная способность фона вокруг целевого объекта выше, чем отражательная способность самого объекта, могут происходить ложные обнаружения. Точное измерение также не гарантируется для объектов, размер которых меньше диаметра луча.

Примечание. Высокая отражающая способность объекта за пределами номинальной зоны измерения может быть причиной ложного обнаружения.

Характеристики интерфейса связи EtherCAT

Параметр	Характеристики
Протокол связи	Специальный протокол для EtherCAT
Тип модуляции	Передача в основной полосе без модуляции
Скорость передачи	100 Мбит/с
Физический уровень	100BASE-TX (IEEE 802.3u)
Топология	Гирляндное подключение
Среда передачи данных	Кабель STP категории 5 или выше
Дальность связи	Расстояние между узлами: макс. 100 м
Помехоустойчивость	Соответствует МЭК 61000-4-4: 1 кВ или выше
Способ установки адреса узла	Установка поворотными переключателями с десятичной градуировкой или посредством ПО[*1]
Диапазон адресов узлов	000...192[*2]


[*1] Если переключатели адреса узла установлены в положение «0», используется адрес, заданный с помощью ПО.

[*2] Диапазон зависит от используемого ведущего устройства EtherCAT. Подробную информацию см. в руководстве «Модуль связи с датчиками E3NW-ECT EtherCAT. Руководство по эксплуатации».

Размеры


Модуль связи с датчиками

E3NW-ECT




Модуль периферийных датчиков

E3NW-DS




Усилитель ВО датчика

E3NX-FA0




Усилитель лазерного датчика

E3NC-LA0/E3NC-SA0




Головка датчика E3NC-LA0

E3NC-LH2




E3NC-LH1



Головка датчика E3NC-SA0

E3NC-SH250/E3NC-SH100



Информация для заказа

Модули связи

Тип	Модель	Внешний вид
Модуль связи с датчиками для EtherCAT	E3NW-ECT	
Модуль периферийных датчиков (ведомый)	E3NW-DS	

Подключаемые усилители датчиков

Тип	Входы и выходы	Модель	Внешний вид
Усилитель волоконно-оптического датчика	2 выхода	E3NX-FA0	
Усилитель интеллектуального лазерного датчика		E3NC-LA0	
Усилитель интеллектуального лазерного датчика (с КМОП-матрицей)		E3NC-SA0	

Головки датчиков

Головки датчиков E3NC-LA0

Метод измерения	Фокусировка	Модель	Внешний вид
Диффузное отражение	Переменный диаметр луча	E3NC-LH02 2M	
С ограниченной зоной отражения	Сфокусированный луч	E3NC-LH01 2M	

Головки датчиков E3NC-SA0

Расстояние срабатывания	Модель	Внешний вид
35...250 мм	E3NC-SH250 2M	
35...100 мм	E3NC-SH100 2M	

Монтажные кронштейны

Состав	Подходящая головка датчика	Модель	Внешний вид
Монтажный кронштейн: 1 Гайка в форме пластины: 1 Винты с крестовым шлицем (M3×18): 2	E3NC-LH02	E39-L185	
	E3NC-LH01	E39-L186	
	E3NC-SH250	E39-L187	
	E3NC-SH100	E39-L188	

Программное обеспечение для ПК

Характеристики	Модель
Sysmac Studio версии 1.05 или выше.	SYSMAC-SE2□□□

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_E97E-RU-01

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

E3X-□, E3C-LDA0, E2C-EDA0


Датчики серии E3X/E3C/E2C



Удобное подключение волоконно-оптических датчиков, фотоэлектрических лазерных датчиков и индуктивных датчиков приближения к сети EtherCAT

- Исключительное удобство настройки и управления благодаря интеллектуальной автонастройке и интеграции с программным обеспечением Sysmac Studio
- Высочайшая скорость считывания показаний датчиков
- Считывание текущих значений, изменение значений параметров, настройка датчиков и выполнение других операций по сети EtherCAT
- Возможность подключения до 30 усилителей

Конфигурация системы



Характеристики

Характеристики модуля связи EtherCAT

Параметр	Характеристики
Модель	**E3X-ECT**
Напряжение питания	20,4...26,4 В=
Потребляемая мощность	Макс. 2,4 Вт (без учета тока потребления датчиков) Макс. 100 мА при 24 В= (без учета тока потребления датчиков)
Индикаторы	L/A IN (желтый), L/A OUT (желтый), PWR (зеленый), RUN (зеленый), ERROR (красный), SS (состояние датчика) (зеленый/красный)
Вибропрочность	10...150 Гц с амплитудой размаха 0,7 мм или 50 м/с^2 по 80 минут в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность	150 м/с^2, по 3 раза в каждом из трех направлений
Испытательное напряжение изоляции	500 В~, 50/60 Гц, в течение 1 мин
Сопротивление изоляции	Не менее 20 МОм
Температура окружающей среды при эксплуатации	0...55°C
Влажность окружающей среды при эксплуатации	25 %...85 % (без конденсации)
Температура при хранении	–30...70°C (без обледенения или конденсации)
Влажность при хранении	25 %...85 % (без конденсации)
Монтаж	Установка на DIN-рейку 35 мм
Дополнительные принадлежности	Разъем питания, крышка разъема, концевые стопорные планки для DIN-рейки и инструкция по эксплуатации
Масса (в упаковке)	Приблиз. 220 г

Характеристики усилителя волоконно-оптического датчика

Параметр		Характеристики		
Модель		**E3X-HD0**	**E3X-MDA0**	**E3X-DA0-S**
Способ подключения		Разъем для модуля связи с датчиками		
Источник света (длина волны)		Красный 4-элементный светодиод (625 нм)	Красный светодиод (635 нм)	Красный 4-элементный светодиод (625 нм)
Напряжение питания		12...24 В=±10 %, пульсация (размах) макс. 10 %		
Потребляемая мощность		Обычный режим: макс. 720 мВт (макс. 30 мА при 24 В=, макс. 60 мА при 12 В=). Режим энергосбережения: макс. 530 мВт (макс. 22 мА при 24 В=, макс. 44 мА при 12 В=).	Макс. 1080 мВт (макс. 45 мА при напряжении питания 24 В=)	Обычный режим: макс. 960 мВт (макс. 40 мА при 24 В=, макс. 80 мА при 12 В=). Режим энергосбережения ECO1: макс. 720 мВт (макс. 30 мА при 24 В=, макс. 60 мА при 12 В=) Режим энергосбережения ECO2: макс. 600 мВт (макс. 25 мА при 24 В=, макс. 50 мА при 12 В=)
Электрическая защита		Защита от обратной полярности по питанию и защита от короткого замыкания выходной цепи	Защита от обратной полярности по питанию и защита от короткого замыкания выходной цепи	Защита от обратной полярности по питанию, защита от короткого замыкания на выходе, защита от обратной полярности на выходе
Время срабатывания	**Скоростной режим**	Срабатывание или сброс: 250 мкс	Срабатывание или сброс: 450 мкс	Срабатывание или сброс: 250 мкс
	Стандартный режим	Срабатывание или сброс: 1 мс	Срабатывание или сброс: 1 мс	Срабатывание или сброс: 1 мс
	Режим сверхмощности	Срабатывание или сброс: 16 мс	Срабатывание или сброс: 4 мс	–
	Режим высокого разрешения	–	–	Срабатывание или сброс: 4 мс
	Жесткий режим	–	–	Срабатывание или сброс: 16 мс
Предотвращение взаимного влияния		Возможно максимум для 10 модулей (синхронизация по оптическому каналу связи)	Возможно максимум для 9 модулей (18 каналов)	Возможно максимум для 10 модулей
Автоматическая регулировка мощности (APC)		Всегда включен		
Прочие функции		Регулировка мощности, два режима обнаружения, динамическое регулирование мощности (DPC), таймер (задержка выключения, задержка включения или одиночный импульс), сброс в нуль, сброс настроек, экономичный режим	Регулировка мощности, таймер (задержка выключения, задержка включения или одиночный импульс), сброс в нуль, сброс настроек, экономичный режим, настройка выхода	Регулировка мощности, два режима обнаружения, таймер (задержка выключения, задержка включения или задержка включения + задержка выключения), сброс в нуль, сброс настроек, экономичный режим, настройка выхода
Окружающее освещение (сторона приемника)		Лампа накаливания: макс. 20000 лк; дневной свет: макс. 30000 лк	Лампа накаливания: макс. 10000 лк; дневной свет: макс. 20000 лк	Лампа накаливания: макс. 10000 лк; дневной свет: макс. 20000 лк
Количество подключаемых модулей		Макс. 30 модулей (с E3X-ECT)		
Диапазон температур окружающей среды		Эксплуатация: от 1 до 2 усилителей в группе: 0...55°C от 3 до 10 усилителей в группе: 0...50°C от 11 до 16 усилителей в группе: 0...45°C от 17 до 30 усилителей в группе: 0...40°C Хранение: –30...70°C (без обледенения или конденсации)		
Влажность окружающей среды		Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)		
Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм (при 500 В=)		
Испытательное напряжение изоляции		1000 В~, 50/60 Гц, в течение 1 мин		
Вибропрочность		Разрушение: 10...150 Гц с амплитудой размаха 0,7 мм по 80 минут в каждом из направлений X, Y и Z		
Ударопрочность		Разрушение: 150 м/с^2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z		
Степень защиты		IEC 60529 IP50 (с установленной защитной крышкой)		
Масса (в упаковке)		Приблиз. 65 г	Приблиз. 55 г	Приблиз. 55 г
Материалы	**Корпус**	Теплостойкий ABC-сополимер (ABS)	Полибутилентерефталат (PBT)	Полибутилентерефталат (PBT)
	Крышка	Поликарбонат (PC)		
Дополнительные принадлежности		Инструкция по эксплуатации		

Характеристики усилителя лазерного фотоэлектрического датчика

Параметр		Характеристики
Модель		**E3C-LDA0**
Способ подключения		Разъем для модуля связи с датчиками
Напряжение питания		12...24 В=±10 %, пульсация (размах) макс. 10 %
Потребляемая мощность		Макс. 1080 мВт (макс. 45 мА при напряжении питания 24 В=)
Электрическая защита		Защита от обратной полярности по питанию и защита от короткого замыкания выходной цепи
Время срабатывания	**Скоростной режим**	Срабатывание или сброс: 250 мкс
	Стандартный режим	Срабатывание или сброс: 1 мс
	Режим высокого разрешения	Срабатывание или сброс: 4 мс
Предотвращение взаимного влияния		Возможно максимум для 10 модулей
Автоматическая регулировка мощности (APC)		Всегда включен
Прочие функции		Два режима обнаружения, таймер (задержка выключения, задержка включения или одиночный импульс), сброс в нуль, сброс настроек, счетчик, настройка выхода
Количество подключаемых модулей		Макс. 30 модулей (с E3X-ECT)
Диапазон температур окружающей среды		Эксплуатация: от 1 до 2 усилителей в группе: 0...55°C от 3 до 10 усилителей в группе: 0...50°C от 11 до 16 усилителей в группе: 0...45°C от 17 до 30 усилителей в группе: 0...40°C Хранение: –30...70°C (без обледенения или конденсации)
Влажность окружающей среды		Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)
Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм (при 500 В=)
Испытательное напряжение изоляции		1000 В~, 50/60 Гц, в течение 1 мин
Вибропрочность		Разрушение: 10...150 Гц с амплитудой размаха 0,7 мм по 80 минут в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность		Разрушение: 150 м/с^2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты		IEC 60529 IP50 (с установленной защитной крышкой)
Масса (в упаковке)		Приблиз. 55 г
Материалы	**Корпус**	Полибутилентерефталат (PBT)
	Крышка	Поликарбонат (PC)
Дополнительные принадлежности		Инструкция по эксплуатации

Характеристики усилителя индуктивного датчика приближения

Параметр		Характеристики
Модель		**E2C-EDA0**
Способ подключения		Разъем для модуля связи с датчиками
Напряжение питания		12...24 В=±10 %, пульсация (размах) макс. 10 %
Потребляемая мощность		Макс. 1080 мВт (макс. 45 мА при напряжении питания 24 В=)
Электрическая защита		Защита от обратной полярности по питанию и защита от короткого замыкания выходной цепи
Время срабатывания	**Скоростной режим**	Срабатывание или сброс: 300 мкс
	Стандартный режим	Срабатывание или сброс: 1 мс
	Режим высокого разрешения	Срабатывание или сброс: 4 мс
Предотвращение взаимного влияния		Возможно максимум для 5 модулей
Прочие функции		Два режима обнаружения, таймер (задержка выключения, задержка включения или одиночный импульс), сброс в нуль, сброс настроек, регулировка гистерезиса, настройка выхода
Количество подключаемых модулей		Макс. 30 модулей (с E3X-ECT)
Диапазон температур окружающей среды		Эксплуатация: от 1 до 2 усилителей в группе: 0...55°C от 3 до 5 усилителей в группе: 0...50°C от 6 до 16 усилителей в группе: 0...45°C от 17 до 30 усилителей в группе: 0...40°C При использовании в комбинации с E2C-EDR6-F: от 3 до 4 усилителей в группе: 0...50°C от 5 до 8 усилителей в группе: 0...45°C от 9 до 16 усилителей в группе: 0...40°C от 17 до 30 усилителей в группе: 0...35°C Хранение: –30...70°C (без обледенения или конденсации)
Влажность окружающей среды		Эксплуатация и хранение: 35 %...85 % (без конденсации)
Сопротивление изоляции		Не менее 20 МОм (при 500 В=)
Испытательное напряжение изоляции		1000 В~, 50/60 Гц, в течение 1 мин
Вибропрочность		Разрушение: 10...150 Гц с амплитудой размаха 0,7 мм по 80 минут в каждом из направлений X, Y и Z
Ударопрочность		Разрушение: 150 м/с^2, по 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z
Степень защиты		IEC 60529 IP50 (с установленной защитной крышкой)
Масса (в упаковке)		Приблиз. 55 г
Материалы	**Корпус**	Полибутилентерефталат (PBT)
	Крышка	Поликарбонат (PC)
Дополнительные принадлежности		Инструкция по эксплуатации


Характеристики интерфейса связи EtherCAT

Параметр	Характеристики
Протокол связи	Специальный протокол для EtherCAT
Тип модуляции	Передача в основной полосе без модуляции
Скорость передачи	100 Мбит/с
Физический уровень	100BASE-TX (IEEE802.3)
Разъемы	Два экранированных разъема RJ45: CN IN — вход EtherCAT, CN OUT — выход EtherCAT
Топология	Гирляндное подключение
Среда передачи данных	Кабель категории 5 и выше (рекомендуется кабель с двойным экраном: оплетка + алюминиевая фольга)
Дальность связи	Расстояние между узлами (ведомыми): макс. 100 м
Помехоустойчивость	Соответствует МЭК 61000-4-4: 1 кВ или выше
Способ установки адреса узла	Установка поворотным переключателем с десятичной градуировкой или посредством Sysmac Studio
Диапазон адресов узлов	От 1 до 999: устанавливаются поворотным переключателем; от 1 до 65 535: устанавливаются с помощью Sysmac Studio
Светодиодные индикаторы	PWR (1 шт.), L/A IN (активность канала, ввод) (1 шт.), L/A OUT (активность канала, вывод) (1 шт.), RUN (1 шт.), ERR (1 шт.)
Данные процесса	Переменное сопоставление PDO
Размер PDO/узел	Макс. 36 байт
Почтовый ящик	Экстренные сообщения, SDO-запросы, SDO-ответы и SDO-данные
Режим синхронизации	Автономный (асинхронный) режим или режим DC 1

Размеры


Модуль связи EtherCAT

E3X-ECT




Усилитель BO-датчика


E3X-HD0



E3X-MDA0




E3X-DA0-S



Усилитель лазерного/индуктивного датчика

E3C-LDA0/E2C-EDA0



Информация для заказа

Модуль связи EtherCAT

Тип	Напряжение питания	Источник питания	Модель
Модуль связи EtherCAT	24 В=	Питание поступает через разъем.	E3X-ECT

Примечание. Пожалуйста, внимательно прочитайте и уясните все указания по безопасности и напоминания, содержащиеся в руководствах (E413) по модулю E3X-ECT, прежде чем приступать к работе с устройством.

Подключаемое усилители

устройство	Способ подключения	Источник питания	Модель
Стандартный усилитель волоконно-оптического датчика	Подключение к модулю связи и усилителям с помощью разъемов	Питание от модуля через разъем	E3X-HD0*1
2-канальный усилитель волоконно-оптического датчика			E3X-MDA0*1
Высокофункциональный усилитель волоконно-оптического датчика			E3X-DA0-S*1
Усилитель лазерного фотоэлектрического датчика			E3C-LDA0*2
Усилитель индуктивного датчика приближения			E2C-EDA0*3

*1. Усилитель ВО-датчика предназначен для подключения к волоконно-оптическому датчику (серии E32). Подробную информацию об ассортименте поддерживаемых датчиков смотрите в соответствующих разделах локализованного веб-сайта OMRON.

*2. Усилитель лазерного фотоэлектрического датчика предназначен для подключения к головке лазерного фотоэлектрического датчика (серии E3C-LD). Подробную информацию об ассортименте поддерживаемых датчиков смотрите в соответствующих разделах локализованного веб-сайта OMRON.

*3. Усилитель датчика приближения предназначен для подключения к головке индуктивного датчика приближения (серии E2C-ED). Подробную информацию об ассортименте поддерживаемых датчиков смотрите в соответствующих разделах локализованного веб-сайта OMRON.

Примечание. Пожалуйста, внимательно прочитайте и уясните все указания по безопасности и напоминания, содержащиеся в прилагаемой инструкции по эксплуатации, прежде чем приступать к работе с устройством.

Кабели связи для EtherCAT

Сведения о рекомендуемых кабелях см. в пункте «Кабели связи, рекомендуемые для сетей EtherCAT и EtherNet/IP» в разделе контроллеров серии NJ.

Программное обеспечение для ПК

Характеристики	Модель
Sysmac Studio версии 1.02 или выше.	SYSMAC-SE2□□□

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_E417-RU2-02

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

SYSMAC-SE2□

Sysmac Studio



Sysmac Studio для машиностроителей

Sysmac Studio — это единая среда разработки и эксплуатации, предоставляющая функции конфигурирования, программирования, моделирования и мониторинга.

- Одна программная среда для систем промышленной безопасности, настройки электроприводов, технического зрения и удалённого ввода/вывода
- Полная совместимость с открытым стандартом МЭК 61131-3
- Программирование на языках релейно-контактных схем (LD) и структурированного текста (ST) с мощным набором команд, комбинирование языков LD и ST в одной программе
- Редактор профилей «электронных кулачков» (CAM) для простого программирования сложных траекторий движения
- Единый инструмент для моделирования программно-логического управления и трехмерного моделирования движения
- Усовершенствованная функция защиты с помощью 32-разрядного пароля

Системные требования

Параметр	Требования
Операционная система (ОС)[*1] [*2]	Windows XP (SP3 и выше, 32-разр.)/Vista (32-разр.)/7 (32-разр./64-разр.)/ 8 (32-разр./64-разр.)
Центральный процессор	ПК с ОС Windows и ЦП не ниже, чем Celeron 540 (1,8 ГГц). Рекомендуется ЦП не ниже, чем Core i5 M520 (2,4 ГГц), или эквивалентный.
ОЗУ[*3]	Миним. 2 Гбайт Рекомендуется не менее 4 Гбайт
Рекомендуемый объем видеопамяти/ видеокарта для трехмерного отображения движения	Видеопамять: миним. 512 Мбайт Видеокарта: любая из следующих: • NVIDIA® GeForce® 200 и выше • ATI Radeon HD 5000 и выше
Жесткий диск	Не менее 1,6 Гбайт свободного места
Монитор	XGA 1024 × 768, 16 миллионов цветов Рекомендуется как минимум WXGA 1280 × 800
Привод оптических дисков	Привод DVD-ROM
Порты связи	Порт USB (USB 2.0) или порт Ethernet[*4]
Поддерживаемые языки[*5]	Японский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский традиционный, китайский упрощенный, корейский

[*1] Предостережение относительно операционной системы для Sysmac Studio: системные требования и свободное место на жестком диске могут варьироваться в зависимости от системного окружения.

[*2] При использовании Sysmac Studio на ПК с ОС Microsoft Windows Vista, Windows 7 или Windows 8 действуют следующие ограничения.
1) Невозможен доступ к некоторым файлам справки.
Доступ к файлам справки возможен, только если на ПК установлен файл справочной системы Microsoft для Windows (WinHlp32.exe). Информацию об установке данного файла можно получить на сайте Microsoft по указанной ниже ссылке или обратившись непосредственно в Microsoft. (При наличии активного интернет-соединения страница загрузки отображается автоматически при открытии файлов справки.)
http://support.microsoft.com/kb/917607/en-us
2) Существуют следующие ограничения в отношении функциональности прикладных программ:

Программа	Ограничение
CX-Designer	Если в проекте используется один из новых шрифтов ОС Windows Vista, Windows 7 или Windows 8 (Meiryo и т. п.) и проект загружается в терминал NS/NSJ из программы CX-Designer, работающей в ОС Windows XP или более ранней ОС, надписи на компонентах могут отображаться более крупным шрифтом и выступать за границы компонентов.
CX-Integrator/Network Configurator	Несмотря на возможность установки файлов CPS, файлов EDS, модулей расширения и интерфейсных модулей, функция виртуального хранилища операционной системы Windows Vista, Windows 7 или Windows 8 накладывает следующие ограничения на использование программ после их установки. • При регистрации в системе нового пользователя требуется повторно устанавливать данные приложений. • Не производится автоматическое обновление файлов CPS. Указанные ограничения отсутствуют, если данные приложений устанавливаются с опцией «Запуск от имени администратора».

[*3] Требуемый объем памяти зависит от вспомогательного программного обеспечения, используемого в Sysmac Studio (см. перечень ниже). Подробную информацию о вспомогательном ПО смотрите в соответствующем руководстве пользователя. CX-Designer, CX-Protocol и Network Configurator.

[*4] Информацию о способах соединения модуля ЦПУ и ПК и о необходимых кабелях смотрите в руководстве по используемому модулю ЦПУ.

[*5] Немецкий, французский, итальянский и испанский языки поддерживаются, начиная с версии Sysmac Studio 1.01. Китайский традиционный, китайский упрощенный и корейский языки поддерживаются, начиная с версии Sysmac Studio 1.02.

Описание функций

Общие характеристики

Параметр			Назначение	Sysmac Studio
Настройка параметров	Конфигурирование и настройка EtherCAT	–	В Sysmac Studio можно создать конфигурацию ведомых устройств EtherCAT, подключенных к встроенному порту EtherCAT модуля ЦПУ серии NJ, и настроить параметры ведущих и ведомых устройств EtherCAT.	Все версии
		Регистрация ведомых устройств	Добавление устройств путем перетаскивания ведомых устройств из списка устройств, отображаемого на панели Toolbox (Панель элементов), к месту их подключения.	
		Изменение модели интерфейсного модуля	Изменение номера модели или номера версии модуля интерфейсных модулей, зарегистрированных в проекте, в случае их замены новыми модулями.	Вер. 1.09 и выше
		Настройка параметров ведущего устройства	Настройка общих параметров сети EtherCAT (напр., параметров отказоустойчивой работы и времени ожидания запуска ведомых устройств).	Все версии
		Настройка параметров ведомых устройств	Настройка стандартных параметров ведомых устройств и назначение PDO (объектов данных процесса).	
		Сравнение и объединение данных о конфигурации сети	Сравнение данных о конфигурации сети EtherCAT, содержащихся в модуле ЦПУ серии NJ, с данными в Sysmac Studio и отображение отличий.	
		Передача данных о конфигурации сети	Загрузка данных о конфигурации сети EtherCAT в модуль ЦПУ серии NJ. Или считывание данных о конфигурации сети EtherCAT из модуля ЦПУ серии NJ в Sysmac Studio и отображение в окне редактора сети EtherCAT.	
		Установка файлов ESI	Возможность установки файлов ESI (информация ведомого устройства EtherCAT).	
	Конфигурирование и настройка ведомых станций EtherCAT	–	В Sysmac Studio создается конфигурация любых ведомых станций, подключенных к сети EtherCAT. Конфигурация содержит информацию о составе модулей NX, входящих в станцию.	Вер. 1.06 и выше
		Регистрация модулей NX	Создание ведомой станции путем перетаскивания модулей NX из списка устройств, отображаемого на панели Toolbox (Панель элементов), к месту их установки.	
		Настройка модулей NX	Настройка и изменение параметров распределения входов/выходов, параметров компоновки и рабочих параметров модулей NX.	
		Отображение ширины сконфигурированной ведомой станции	Отображение значений ширины и мощности потребления ведомой станции на основании данных о ее конфигурации.	
		Сравнение и объединение данных о конфигурации ведомой станции.	В режиме онлайн данные о конфигурации, содержащиеся в проекте, можно сравнить с фактической конфигурацией. Можно выделить отсутствующие модули и добавить их в проект.	
		Передача данных о конфигурации ведомой станции	Загрузка данных о составе модулей в модуль ЦПУ.	
	Конфигурирование и настройка стоек ЦПУ/расширения	–	В Sysmac Studio создается конфигурация стойки ЦПУ и стоек расширения контроллера серии NJ. Конфигурация стойки содержит информацию о составе базовых и специальных модулей.	Все версии
		Регистрация модулей	Построение стойки путем перетаскивания модулей из списка устройств, отображаемого на панели Toolbox (Панель элементов), к месту их установки.	
		Создание стоек	Добавление стойки расширения (модуль источника питания, интерфейсный модуль ввода/вывода и модуль концевой крышки).	
		Переключение отображаемых данных модуля	Отображение номера модели, номера модуля и номера слота.	
		Настройка специальных модулей	Настройка времени реакции входов для модулей ввода и параметров специальных модулей.	
		Отображение значений ширины, тока и мощности потребления стоек	Отображение значений ширины, тока потребления и мощности потребления стойки на основании данных о её конфигурации.	
		Сравнение данных о конфигурации стойки ЦПУ/расширения с фактической конфигурацией	В режиме онлайн данные о конфигурации, содержащиеся в проекте, можно сравнить с фактической конфигурацией. Можно выделить отсутствующие модули и добавить их в проект.	
		Передача данных о конфигурации стоек ЦПУ/расширения	Загрузка данных о составе модулей в модуль ЦПУ. Используется функция синхронизации.	
		Вывод на печать данных о составе модулей	Вывод на печать информации о составе модулей.	
	Настройка контроллера	–	Функция настройки контроллера используется для изменения параметров, связанных с работой контроллера. Настройка контроллера включает настройку рабочих параметров функционального модуля «PLC» (ПЛК) и параметров встроенного порта EtherNet/IP.	
		Настройка рабочих параметров	Настройка параметров режима запуска, диагностики карты памяти SD при запуске, защиты от записи при запуске, изменения уровней ошибок контроллера [1] и других параметров.	
		Передача рабочих параметров	Использование операции синхронизации для загрузки рабочих параметров в модуль ЦПУ серии NJ.	
		Настройка параметров встроенного порта EtherNet/IP	Настройка параметров для осуществления связи с использованием встроенного порта EtherNet/IP модуля ЦПУ серии NJ.	
		Передача параметров встроенного порта EtherNet/IP	Использование операции синхронизации для загрузки параметров встроенного порта EtherNet/IP в модуль ЦПУ серии NJ.	
	Настройка управления движением	–	В функцию настройки управления движением входит создание координатных осей, используемых командами управления движением, назначение этих осей сервоприводам и энкодерам и настройка параметров координатных осей.	
		Настройка параметров осей	Добавление координатных осей в проект.	
		Таблица параметров осей	Таблица параметров осей — это сводная таблица, содержащая параметры всех зарегистрированных координатных осей. Параметры любой оси можно изменять непосредственно в этой таблице, не используя страницу настройки параметров оси (Axis Settings).	
	Настройка параметров групп осей	–	Несколько осей можно объединить в группу для совместного управления их движением с интерполяцией траекторий.	
		Настройка базовых параметров групп осей	Активация/деактивация группы осей, настройка номера группы осей, количества осей и состава осей в группе.	
		Настройка рабочих параметров	Настройка скорости, максимального темпа разгона/торможения и рабочих параметров интерполируемого движения.	

Параметр			Назначение	Sysmac Studio
Настройка параметров	Настройка данных профилей кулачков	–	Функция настройки данных профилей кулачков предназначена для создания профилей электронных кулачковых передач. В соответствии с введенными данными профиля кулачка создается таблица кулачка, загружаемая в контроллер.	Все версии
		Регистрация данных профиля кулачка	Добавление данных профиля кулачка в проект.	
		Редактирование данных профиля кулачка	Настройка параметров профиля кулачка и точек профиля.	
		Передача данных профиля кулачка	Передача всех данных или части данных профиля кулачка (по выбору).	
		Импорт данных профиля кулачка	Импорт данных профиля кулачка из файла CSV.	
		Экспорт данных профиля кулачка	Экспорт данных профиля кулачка в файл CSV.	
		Регистрация определений кулачка	Добавление новых определений кулачка в таблицу кулачка в программе.	Вер. 1.09 и выше
		Редактирование определений кулачка	Настройка определений кулачка.	
		Передача определений кулачка	Загрузка определений кулачка в контроллер.	
		Экспорт таблиц кулачков	Экспорт таблицы кулачка в файл CSV.	Все версии
		Считывание таблиц кулачков из контроллера с сохранением в файлы	Считывание таблицы кулачка из модуля ЦПУ серии NJ и сохранение в файл CSV.	
		Загрузка таблиц кулачков в контроллер из файлов	Загрузка таблицы кулачка из файла CSV в модуль ЦПУ серии NJ с целью обновления таблицы кулачка, уже содержащейся в модуле ЦПУ.	
		Наложение таблицы кулачка	Наложение таблицы кулачка, считанной из файла CSV, на текущий отображаемый график кривой профиля кулачка.	
	Настройка задач	–	Программы пользователя в модуле ЦПУ серии NJ распределяются между задачами и выполняются внутри задач. При настройке параметров задачи определяется: интервал выполнения, время выполнения, состав выполняемых программ, состав обновляемых входов/выходов и совместные переменные задач.	
		Регистрация задач	Регистрация задач, используемых для выполнения программ.	
		Настройка обновления входов/выходов	Определение модулей, входы/выходы которых должны обновляться для данной задачи.	
		Назначение программ	Присвоение программ задаче, т. е. определение программ, которые должны выполняться данной задачей.	
		Настройка прав доступа задач к переменным	Задача может быть наделена правом записи значений в глобальные переменные (обновляющая задача) или только правом чтения значений глобальных переменных (читающая задача). За счет этого обеспечивается согласованный доступ к глобальным переменным из всех задач, использующих эти переменные.	
	Распределение входов/выходов	–	Отображение каналов ввода/вывода, соответствующих зарегистрированным ведомым устройствам EtherCAT и зарегистрированным модулям стойки ЦПУ и стоек расширения. Функция распределения входов/выходов используется для назначения переменных каналам ввода/вывода. Переменные затем используются в программе пользователя.	
		Отображение каналов ввода/вывода	Отображение каналов ввода/вывода на основании данных о конфигурации ПЛК (составе ведомых устройств и модулей).	
		Назначение переменных	Назначение переменных каналам ввода/вывода.	
		Создание переменных для устройств	Создание переменных для устройств в окне назначения входов/выходов. Переменную устройства можно создать автоматически или ввести и настроить вручную.	
		Проверка присвоения входов/выходов	Проверка правильного взаимодействия между внешними устройствами ввода/вывода и присвоенными им переменными.	
	Настройка параметров датчика технического зрения		Настройка и калибровка датчиков технического зрения. Подробнее см. раздел **«Функции для датчиков технического зрения»**.	Вер. 1.01 и выше
	Настройка параметров датчиков смещения		Настройка и калибровка датчиков смещения. Подробнее см. раздел **«Функции для датчиков смещения»**.	Вер. 1.05 и выше
	Настройка параметров функции подключения к базе данных		Настройка и передача параметров функции подключения к базе данных. Подробнее см. раздел **«Функции для подключения к базе данных»**.	Вер. 1.06 и выше с NJ501-1□20
	Настройка параметров подключения к EtherNet/IP		Настройка параметров для связи по сети EtherNet/IP с использованием таблиц логических связей (соединений). Подробнее см. раздел **«Функции для подключения к EtherNet/IP»**.	Вер. 1.10 и выше
Программирование	**Список команд (панель Toolbox)**		На панели Toolbox (Панель элементов) отображается иерархическая структура доступных для программирования команд. Для вставки команды в программу ее можно перетащить мышью в окно редактирования программы.	Все версии
	Программирование на языке релейно-контактных схем (LD)	–	При программировании алгоритмов управления на языке LD отдельные элементы (операторы) логических цепей программы соединяются друг с другом с помощью соединительных линий. Ввод элементов логических цепей и соединительных линий производится в окне редактора релейно-контактных схем.	
		Запуск редактора релейно-контактных схем	Запуск редактора релейно-контактных схем для работы над программой.	
		Добавление и удаление сегментов	Релейно-контактную схему можно разбить на отдельные модули небольшого размера для удобства работы с программой. Такие модули называются сегментами.	
		Вставка элементов логических цепей	Ввод элементов логических цепей программы, реализующих алгоритм управления, производится в окне редактора релейно-контактных схем.	
		Вставка и удаление функциональных блоков	В релейно-контактную схему может быть вставлен стандартный функциональный блок или функциональный блок пользователя.	
		Вставка и удаление функций	В релейно-контактную схему может быть вставлена стандартная функция или функция пользователя.	
		Вставка и удаление фрагментов кода ST	В цепь релейно-контактной схемы может быть вставлен элемент, внутри которого может быть введена программа на языке структурированного текста. Это позволяет программировать отдельные фрагменты алгоритма управления на языке ST.	
		Редактирование элементов логических цепей	Поддерживаются операции копирования и вставки элементов логических цепей.	
		Вставка и удаление меток переходов и переходов	Вставка метки перехода в логическую цепь, к которой должен производиться переход, и указание этой метки при вставке перехода.	
		Вставка и удаление закладок	Вставка закладок в начало логических цепей программы для быстрого перемещения между цепями.	
		Комментарии к цепям	Предусмотрена возможность добавления комментариев к цепям программы.	
		Отображение ошибок цепей	При вводе элементов в логическую цепь автоматически проверяется формат ввода. В случае обнаружения какой-либо ошибки часть цепи между номером цепи и левой шиной отображается красным цветом.	
		Оказание помощи при вводе	При вводе команд программы или параметров отображается список вероятных фрагментов, доступных для выбора, который сокращается с вводом каждого последующего символа.	
		Отображение комментариев к переменным [*2]	Возможность отображения введенных комментариев к переменным элементов логических цепей в окне редактора релейно-контактных схем. Для повышения удобства чтения возможно изменение длины отображаемых комментариев.[*3]	Вер. 1.01 и выше

Параметр			Назначение	Sysmac Studio
Программирование	Программирование на языке структурированного текста (ST)	–	Программирование алгоритмов управления с использованием выражений языка ST.	Все версии
		Запуск редактора структурированного текста	Запуск редактора структурированного текста для создания программ или функций/функциональных блоков.	
		Ввод структурированного текста	Программирование алгоритмов управления с использованием выражений языка ST.	
		Ввод выражений вызова функций и функциональных блоков	Для вызова и ввода функции или функционального блока в окне редактора структурированного текста достаточно ввести первый символ имени экземпляра функции или функционального блока.	
		Ввод констант	В окне редактора структурированного текста возможен ввод констант.	
		Ввод комментариев	Любой текст, начинающийся со знаков «(*« и заканчивающийся знаками *»)», воспринимается редактором структурированного текста как комментарий. Для ввода однострочного комментария достаточно ввести два символа обратной косой черты (//) в начале строки.	
		Копирование, вставка и удаление элементов структурированного текста	Поддерживаются операции копирования, вставки и удаления текстовых строк.	
		Установка отступов	Вложенные выражения можно выделять отступами для повышения удобства чтения.	
		Переход к указанной строке	Непосредственный переход к строке с указанным номером.	
		Закладки	Вставка закладок в строки для быстрого перемещения между строками.	
		Оказание помощи при вводе	При вводе команд программы или параметров отображается список вероятных фрагментов, доступных для выбора, который сокращается с вводом каждого последующего символа.	
	Администрирование переменных		Отображение списка переменных из таблиц глобальных и локальных переменных в отдельном окне. Отображение информации об использовании переменных, сортировка и фильтрация переменных, редактирование и удаление переменных, отображение других переменных во время отображения окна редактирования.	Вер. 1.04 и выше
	Изменение комментариев к переменным и комментариев к типам данных		Предусмотрена возможность глобального изменения комментариев к переменным и комментариев к типам данных. Возможна смена языка комментариев для пользователей из разных стран.	
	Сортировка и фильтрация переменных		Возможность сортировки и фильтрации переменных в каждой таблице переменных.	Вер. 1.08 и выше
	Поиск и замена		Поддерживается операция поиска и замены строк в проекте.	Все версии
	Перекрестный поиск		Поиск входов программ и входных параметров функций или функциональных блоков, использующих выбранную переменную, которая используется в качестве выхода программы или в качестве выходного параметра другой функции или функционального блока. Также возможен поиск выходов программ и выходных параметров функций или функциональных блоков, использующих выбранную переменную, которая используется в качестве входа программы или в качестве входного параметра другой функции или функционального блока.	Вер. 1.01 и выше
	Переход		Переход к логической цепи или строке программы с указанным номером.	Все версии
	Компиляция	–	Преобразование программ проекта в формат, подходящий для выполнения программы в модуле ЦПУ серии NJ.	
		Декомпиляция	Восстановление исходного текста ранее скомпилированных программ.	
		Прерывание компиляции	Прерывание текущей операции компиляции программ проекта.	
Функции многократного использования	Библиотека	–	Создание функций, определений функциональных блоков, программ*4 и типов данных в файле библиотеки с целью повторного применения в других проектах.	Вер. 1.02 и выше
		Создание библиотек	Создание файлов библиотек с целью повторного использования функций, определений функциональных блоков и типов данных в других проектах.	
		Использование библиотек	Использование в текущем проекте объектов из файлов библиотек, созданных в других проектах.	
Операции с файлами	Операции с файлами	Создание, открытие, сохранение или переименование файла проекта	Поддерживаются операции создания файлов проекта, их открытия, сохранения или сохранения под другим именем.	Все версии
		Ведение хронологии обновления проектов	Присвоение порядковых номеров проектам с целью управления версиями проектов.	Вер. 1.03 и выше
		Экспорт файла проекта	Экспорт проекта в файл проекта с расширением .smc2 или .csm2*5. Также возможен экспорт проекта в файл проекта предыдущего формата (.smc или .csm)*6.	Все версии
		Импорт файла проекта	Импорт проекта из файла проекта с расширением .smc2*5, .csm2*5, .smc или .csm*6.	
		Импорт файла проекта на языке ST	Импорт файлов программ на языке ST, созданных в Simulink® PLC Coder™ (версии R2013a или выше) компании MathWorks® Inc.	Вер. 1.04 и выше
		Сравнение в автономном режиме	Сравнение данных открытого проекта с данными файла проекта и отображение результатов сравнения. Также возможно сравнение данных открытого проекта с данными файла экспорта проекта .smc2 или .smc. Возможно объединение результатов детального сравнения*7.	Вер. 1.02 и выше
	Вырезание, копирование и вставка		Поддерживаются операции вырезания, копирования и вставки элементов, выделенных в окне Multiview Explorer или любом другом окне редактирования.	Все версии
	Синхронизация		Сравнение файла проекта, находящегося на ПК, с данными, содержащимися в подключенном модуле ЦПУ серии NJ, и отображение любых обнаруженных отличий. Можно указать направление передачи для любого типа данных и передать все данные в указанном направлении.	
	Пакетная передача		Передача данных между ПК и подключенным к нему модулем ЦПУ серии NJ. Для передачи можно выбрать те же данные, что и для операции синхронизации. В отличие от операции синхронизации, данные передаются в указанном направлении без отображения результатов сравнения.	Вер. 1.09 и выше
	Печать		Вывод на печать различных данных. Возможность выбора элементов данных, выводимых на печать.	Все версии
	Полная очистка памяти		В Sysmac Studio предусмотрена специальная команда меню (Clear all memory) для возврата программы пользователя, конфигурации и параметров контроллера, а также переменных в модуле ЦПУ в первоначальные (принимаемые по умолчанию) состояния.	
	Карты памяти SD	–	Для выполнения операций над файлами с участием карты памяти SD, установленной в модуль ЦПУ серии NJ, и переноса файлов между картой памяти SD и компьютером, поддерживаются следующие процедуры.	
		Форматирование карты памяти SD	Выполнение форматирования карты памяти SD.	
		Отображение свойств	Отображение свойств выделенного файла или папки, находящихся на карте памяти SD.	
		Создание копий файлов и папок на карте памяти SD	Создание копии выделенного файла или папки, находящихся на карте памяти SD.	
		Копирование файлов и папок с карты памяти SD на ПК или наоборот	Копирование выделенного файла или папки с карты памяти SD на компьютер. Или копирование выделенного файла или папки с компьютера на карту памяти SD.	

Параметр			Назначение	Sysmac Studio
Отладка	Мониторинг		Во время выполнения программы на языке LD осуществляется мониторинг переменных. Возможен мониторинг состояний (ИСТИНА/ЛОЖЬ) дискретных входов и выходов и мониторинг текущих значений переменных в памяти модуля ЦПУ серии NJ. Мониторинг выполнения программы возможен в окне редактора релейно-контактных схем, в окне редактора структурированного текста, в окне таблицы мониторинга или в окне присвоения входов/выходов.	Все версии
	Мониторинг изменений		Подсчет количества переключений указанной переменной или элемента булева типа (BOOL) в состояние «1» (ИСТИНА) или «0» (ЛОЖЬ) и отображение подсчитанного количества в окне мониторинга изменений. Просмотр текущих состояний битов (включен или выключен) и количества их включений/выключений.	Вер. 1.04 и выше
	Изменение текущих значений и состояний		Возможен ввод требуемых значений вместо текущих значений переменных программы пользователя и параметров, возможно переключение входов и выходов программы в требуемые состояния (ИСТИНА/ЛОЖЬ). Эти возможности могут использоваться для проверки работы программы пользователя и заданных параметров.	Все версии
	Изменение текущих значений переменных*8		Возможно изменение текущих значений переменных пользователя, системных переменных и переменных устройств. Изменение текущих значений возможно в окне редактора релейно-контактных схем, в окне редактора структурированного текста, в окне таблицы мониторинга или в окне присвоения входов/выходов.	
	Принудительное обновление		Возможно принудительное переключение внешних входов и выходов в заданные пользователем состояния из Sysmac Studio. Указанное состояние сохраняется, даже если программа пользователя записывает в эту переменную другое значение. Принудительное обновление с целью принудительного переключения переменных булева типа (BOOL) в состояние «1» (ИСТИНА) или «0» (ЛОЖЬ) возможно в окне редактора релейно-контактных схем, в окне таблицы мониторинга или в окне присвоения входов/выходов.	
	Редактирование в режиме онлайн		Функция редактирования в режиме онлайн позволяет вносить изменения в программы непосредственно во время работы системы. Онлайн-редактирование доступно только для компонентов организации программы (POU) и глобальных переменных. Редактирование пользовательских типов данных в режиме онлайн невозможно.	
	Отображение перекрестных ссылок		В окне вкладки перекрестных ссылок отображается список всех программ и мест, в которых используется выбранный элемент программы (переменная, тип данных, канал ввода/вывода, функция или функциональный блок). С помощью этого списка можно отобразить все места использования данного элемента программы.	
	Протоколирование данных	–	Функция протоколирования данных служит для получения выборок значений указанных переменных и сохранения их в памяти протокола данных без специального программирования. На выбор доступно два типа протоколирования: однократное протоколирование по событию (задается условие запуска протоколирования, протоколируется ограниченное количество данных до и после наступления условия) и непрерывное протоколирование (ведется непрерывное протоколирование данных без какого-либо условия запуска, результаты сохраняются в файл на ПК). При использовании протоколирования по событию также есть возможность отображения отобранных значений в Sysmac Studio и сохранения этих значений в файл. Описанные функции также можно использовать при работе эмулятора.	
		Настройка интервалов сохранения данных	Интервал считывания значений выбранной переменной задается пользователем. Протоколирование может осуществляться с интервалом выполнения указанной задачи, с указанным интервалом или при выполнении команды сохранения данных.	
		Настройка условий запуска	Условие (событие) запуска однократного протоколирования задается пользователем. При однократном протоколировании регистрируются значения, наблюдавшиеся как до, так и после выполнения заданного условия.	
		Настройка непрерывного протоколирования	Настройка способа и порядка сохранения данных, получаемых при непрерывном протоколировании.	
		Выбор протоколируемых переменных	Регистрация переменных, для которых должно осуществляться протоколирование. Также могут быть заданы интервалы сохранения значений.	
		Запуск и остановка протоколирования	Заданные параметры протоколирования загружаются в модуль ЦПУ серии NJ, после чего начинается протоколирование данных. Если выбран тип протоколирования Trigger (Single) (Однократное (по событию)), протоколирование данных начинается только после выполнения заданного условия запуска. Если выбран тип Continuous (Непрерывное), протоколирование начинается немедленно, каждое вновь считанное значение сразу же передается на ПК и сохраняется в файл.	
		Отображение результатов протоколирования	Возможно отображение содержимого протокола данных в виде графика во времени или трехмерного графика траектории движения. После начала протоколирования считываемые значения сразу же передаются в Sysmac Studio и отображаются на графике. В таблице целевых переменных протоколирования для каждой переменной отображаются максимальное, минимальное и среднее значения выборки. Возможно изменение цвета отображения линий графика.*9 Возможно последовательное чтение и отображение результатов непрерывного протоколирования из нескольких файлов.*10	
		Экспорт/импорт результатов протоколирования	Результаты протоколирования автоматически сохраняются вместе с другими данными проекта при сохранении проекта в Sysmac Studio. Также возможно сохранение результатов протоколирования в отдельный файл формата CSV с помощью операции экспорта. Возможен импорт ранее экспортированных результатов протоколирования в проект.	
		Печать результатов протоколирования	Вывод на печать параметров протоколирования вместе с числовыми значениями или графиками.	
	Наладка датчиков технического зрения		Отладка работы датчиков технического зрения в автономном режиме. Подробнее см. раздел **«Функции для датчиков технического зрения»**.	Вер. 1.01 и выше
	Наладка датчиков смещения		Отладка работы датчиков смещения в автономном режиме. Подробнее см. раздел **«Функции для датчиков смещения»**.	Вер. 1.05 и выше
Имитация выполнения	Программы для отладки		Можно создавать отладочные программы, используемые только для выполнения имитации, и указывать виртуальные входы для режима имитации.	Все версии
	Осуществление имитации выполнения	Выбор программ	Имитация выполнения возможна для любой программы проекта Sysmac Studio. Программы для имитации можно выбирать, перетаскивая их мышью.	
		Установка точек останова	Установка точек останова в окне редактирования программы для остановки имитации выполнения.	
		Выполнение и остановка программ в режиме имитации	Управление процессом выполнения программы в режиме имитации с целью оперативного контроля за ходом выполнения и проверки работы программы с использованием функции протоколирования данных. Поддерживаются операции пошагового выполнения и приостановки выполнения.	
			Возможна объединенная имитация выполнения программы логического управления и программы непрерывного управления (операций под управлением Simulink) с целью совместной отладки этих программ*11.	Вер. 1.09 и выше
		Изменение скорости выполнения в режиме имитации	Изменение скорости выполнения программы в режиме имитации.	Все версии
		Оценка времени выполнения при имитации	Отображение приблизительных значений времени выполнения задач.	
		Пакетная передача текущих значений переменных	Сохранение значений, содержащихся в переменных в определенные моменты времени в режиме имитации выполнения программы, в файл. Также возможно считывание сохраненных значений из файла и запись в переменные отлаживаемой программы. Благодаря этому в переменные до начала имитации выполнения могут быть записаны начальные значения, отвечающие условиям испытаний.	Вер. 1.02 и выше
		Комплексная имитация работы с ПТ серии NS*12	Имитация работы программы логического управления во взаимодействии с программируемым терминалом серии NS с целью одновременной отладки программы контроллера и проекта операторского интерфейса.	
	Настройка виртуального оборудования	Трехмерное моделирование устройств	Создание трехмерных моделей устройств, являющихся объектом управления, и наблюдение за их работой в режиме трехмерного отображения траектории движения.	Все версии
		Отображение трехмерных графиков траектории движения	Сопоставление элементов трехмерной модели устройства с осевыми переменными и изображение движения трехмерного устройства в соответствии с фактической траекторией движения указанных осей.	
		Отображение двумерных графиков траектории движения	Отображение двумерных проекций трехмерной модели движения.	
Отображение информации	Отображение паспортных данных модулей		Отображение производственных данных модуля ЦПУ серии NJ и специальных модулей, включая номера моделей и версии модулей.	
	Контроль времени выполнения задач		Мониторинг времени выполнения каждой задачи во время выполнения программы пользователя в модуле ЦПУ серии NJ или в эмуляторе. При подключении к эмулятору также возможен мониторинг длительности отдельных этапов и фактического полного времени выполнения задач. Данные функции можно использовать для проверки производительности и работоспособности контроллера.	

Параметр			Назначение	Sysmac Studio
Отображение информации	Поиск неисправностей	–	Функции поиска неисправностей предназначены для выявления ошибок в работе контроллера, отображения возможных мер устранения ошибок и устранения ошибок.	Все версии
		Ошибки контроллера	Отображение любых текущих ошибок контроллера (кроме событий уровня «наблюдение» и «информация»).	
		Ошибки, определяемые пользователем	Отображение информации о текущих ошибках.	
		Журнал событий контроллера	Отображение журнала событий контроллера (включая ошибки контроллера и информацию контроллера). (Отображение журналов ведомых устройств EtherCAT не поддерживается.)	
		Журнал событий пользователя	Отображение журнала событий пользователя, вызванных командами SetAlarm (создание ошибки пользователя) и SetInfo (создание информации пользователя).	
		Таблица настройки событий	Таблица настройки событий служит для конфигурирования событий пользователя, в том числе для ввода текстов сообщений, отображаемых в Sysmac Studio и на дисплеях операторских панелей при активизации событий путем выполнения команд SetAlarm (создание ошибки пользователя) и SetInfo (создание информации пользователя).	
	Контроль использования памяти пользователя		Отображение расчетного значения объема памяти, занимаемого программой пользователя, редактируемой в Sysmac Studio, в процентах от объема памяти контроллера.	
	Настройка часов		Чтение и корректировка показаний часов модуля ЦПУ серии NJ. Также отображаются показания часов компьютера.	
	Функция подключения к базе данных		Предусмотрена возможность отображения информации, относящейся к подключению к базе данных. Подробнее см. раздел **«Функции для подключения к базе данных»**.	Вер. 1.06 и выше с NJ501-1□20
Связь	Установление связи с контроллером		Связь с контроллером в реальном времени (режим онлайн). Также возможна простая загрузка проекта в контроллер, подключенный к ПК, без создания нового проекта или открытия существующего проекта.*5	Все версии
	Отмена/сохранение принудительных состояний		При выходе из режима онлайн может отображаться запрос на отмену или сохранение принудительно установленных состояний/значений.	
Обслуживание	Изменение режима работы контроллера		Контроллер серии NJ может работать в одном из двух режимов: RUN (Выполнение) и PROGRAM (Программирование). В режиме RUN в контроллере выполняются загруженные в него программы управления. В режиме PROGRAM программы не выполняются.	
	Сброс контроллера		Имитация выключения и повторного включения питания контроллера с выполнением всех соответствующих этому режиму операций. Сброс контроллера может быть произведен только в режиме PROGRAM. Сброс в режиме RUN невозможен.	
	Функции резервного копирования	–	Создание резервной копии программ пользователя и других данных контроллера серии NJ. Восстановление данных из резервной копии при замене оборудования (например, модуля ЦПУ), восстановление данных устройств, сравнение данных.	
		Резервное копирование переменных и содержимого памяти	Сохранение содержимого сохраняемой памяти в файл, восстановление содержимого памяти из резервной копии. Возможен индивидуальный выбор сохраняемых переменных, подлежащих копированию/восстановлению.*13	
		Резервное копирование данных контроллера	Сохранение данных контроллера (программ пользователя и параметров, значений переменных, значений в памяти, параметров модулей и параметров ведомых устройств) в файл, восстановление данных контроллера из резервной копии.	Вер. 1.04 и выше
		Резервное копирование на карту памяти SD	Сохранение резервной копии данных модуля ЦПУ серии NJ на карту памяти SD, установленную в контроллер. Сравнение текущих данных контроллера серии NJ с данными на карте памяти SD.	
		Импорт/экспорт данных из/в файлы резервных копий	Импорт данных из файла резервной копии данных контроллера, созданного на ПК или на карте памяти SD, в проект. Также возможен экспорт данных проекта в файл резервной копии.	
Меры безопасности	Защита от неправильного подключения	Проверка наименования и серийного номера модуля ЦПУ серии NJ	При переходе в режим онлайн сравниваются наименования и серийные номера модулей ЦПУ проекта и подключаемого контроллера NJ. При обнаружении отличий отображается диалоговое окно подтверждения.	Все версии
	Защита от неправильной эксплуатации	Проверка полномочий пользователя	Разграничение полномочий пользователей для защиты от выполнения несанкционированных операций. Пять уровней полномочий: администратор, инженер-конструктор, техник, оператор и контролер.	
		Защита модуля ЦПУ от записи	Защита данных в модуле ЦПУ от перезаписи из Sysmac Studio.	
	Защита от хищения интеллектуальной собственности	Проверка идентификаторов выполнения программ пользователя	Невозможность запуска копии программы пользователя в другом модуле ЦПУ.	
		Передача программ пользователя без данных для декомпиляции	Предусмотрена возможность передачи программ без исходного текста. В этом случае при считывании программы из контроллера на ПК ее исходный текст не отображается. Переменные и параметры, однако, передаются, даже если эта опция включена.	
		Защита файлов проекта с помощью пароля	Защита программных активов путем установки пароля на доступ к файлам проекта.	
		Защита данных	Запрет отображения, изменения и копирования компонентов организации программы (программ, функций и определений функциональных блоков) путем установки паролей.	Вер. 1.02 и выше
Оконный интерфейс	Закрепление		Вкладки и окна настройки, редактирования программы, мониторинга, отображения перекрестных ссылок, а также другие элементы оконного интерфейса можно прикреплять к главному окну Sysmac Studio и открепять от него.	Вер. 1.09 и выше
Интерактивная справка	Справочная система Sysmac Studio		Описание порядка работы с программой Sysmac Studio.	Все версии
	Справка по командам		Описание команд, поддерживаемых модулем ЦПУ серии NJ.	
	Справка по системным переменным		Отображение списка системных переменных, которые могут использоваться в Sysmac Studio, с описанием переменных.	
	Справка по комбинациям клавиш быстрого вызова		Отображение списка удобных комбинаций клавиш быстрого вызова команд, предусмотренных в Sysmac Studio.	

*1 Изменение уровней события для ошибок контроллера поддерживается, начиная с версии 1.04.
*2 Отображение комментариев для членов массивов, структур и объединений, а также отображение длинных комментариев для переменных (до пяти строк) поддерживается, начиная с версии 1.04.
*3 Изменение длины отображаемых комментариев к переменным поддерживается, начиная с версии 1.05.
*4 Создание программ в файле библиотеки поддерживается, начиная с версии 1.06.
*5 Поддерживается только в Sysmac Studio версии 1.08 и выше.
*6 Формат .csm поддерживается, начиная с версии 1.04. Размер файла .csm меньше размера файла .smc.
*7 Объединение результатов детального сравнения поддерживается, начиная с версии 1.03.
*8 Изменение текущих значений в окне редактора LD или ST поддерживается, начиная с версии 1.03.
*9 Изменение цвета графических линий поддерживается, начиная с версии 1.01.
*10 Последовательное чтение и отображение результатов непрерывного протоколирования из нескольких файлов поддерживается, начиная с версии 1.05.
*11 Требуется MATLAB®/Simulink версии R2013a или выше.
*12 Требуется программа CX-Designer версии 3.41 или выше.
*13 Индивидуальный выбор сохраняемых переменных для восстановления поддерживается, начиная с версии 1.05.

Функции для подключения к базе данных

Параметр			Описание
Настройка параметров	Настройка СУБД		Выбор подключаемой базы данных.
	Настройка режима работы службы подключения к базе данных		Выбор режима работы: рабочий режим (при выполнении команд подключения к БД передаются SQL-запросы) или тестовый режим (при выполнении команд подключения к БД SQL-запросы не передаются).
	Настройка буферизации		Предусмотрена возможность буферизации SQL-запросов при возникновении ошибки в работе службы и их повторной передачи при возобновлении нормальной работы.
	Настройка протоколирования операций		Настройка протоколирования сеансов выполнения службы подключения к БД (журнал выполнения), протоколирования информации о выполняемых SQL-запросах службы подключения к БД (журнал отладки) и протоколирования ошибок выполнения SQL-запросов к БД (журнал ошибок выполнения SQL-запросов).
	Настройка завершения службы подключения к базе данных		Настройка завершения работы службы подключения к базе данных после автоматического сохранения файлов журналов операций на карту памяти SD.
Программирование	Команды подключения к базе данных		В программе пользователя могут использоваться следующие команды для работы с данными, содержащимися в базе данных. DB_Insert (вставить запись БД), DB_Select (извлечь запись БД), DB_Update (обновить запись БД) и DB_Delete (удалить запись БД)
Отображение информации	Мониторинг службы подключения к БД		Отображение состояния службы подключения к базе данных.
	Мониторинг подключений к БД		Отображение состояния каждого подключения к базе данных.
	Отображение рабочих журналов		Отображение содержимого журнала выполнения, журнала отладки и журнала ошибок SQL-запросов.

Примечание. Использование службы подключения к базе данных возможно в случае выбора NJ501-1□20 в Sysmac Studio версии 1.06 или выше.

Функции для модулей обеспечения безопасности

Параметр			Описание
Настройка параметров	Настройка входов/выходов безопасности	Настройка входов/выходов безопасности	Настройка параметров передачи данных, связанных с обеспечением безопасности, и подключения к входным и выходным устройствам безопасности.
		Настройка передачи данных для обеспечения безопасности	Выбор модулей входов/выходов безопасности для участия в обмене данными, связанными с обеспечением безопасности (данными FSoE), и настройка необходимых параметров.
		Настройка распределения устройств обеспечения безопасности	Настройка соединений между модулями входов/выходов безопасности и устройствами обеспечения безопасности.
	Настройка ведомых модулей вх./вых.	Настройка доступности переменных	Выбор доступности или недоступности глобальных переменных модуля ЦПУ контроллера безопасности. Если значения переменных доступны, к ним можно обращаться из программ модуля ЦПУ контроллера NJ.
	Задача безопасности	Настройка задачи безопасности	Настройка цикла и времени выполнения задачи безопасности, а также программ, выполняемых в этой задаче.
		Назначение программ	Назначение программ безопасности, которые должны выполняться в рамках задачи безопасности.
	Распределение входов/выходов		Отображение входных/выходных портов модулей входов/выходов безопасности, используемых в обмене данными обеспечения безопасности. Назначение входным/выходным портам переменных устройств, используемых в программах безопасности.
Создание программ безопасности	Список команд (панель Toolbox)		На панели Toolbox (Панель элементов) отображается иерархическая структура доступных функций и функциональных блоков. Требуемые функции и функциональные блоки можно перетаскивать в окно редактора FDB и вставлять в программу безопасности.
	Программирование на языке FBD	Программирование на языке FBD	Создание сетей путем соединения переменных, функций и функциональных блоков с помощью соединительных линий в окне редактирования программ на языке FBD.
		Добавление сетей FDB	Создание сетей FBD, реализующих алгоритм управления, в окне редактирования программ на языке FBD.
		Вставка и удаление функций и функциональных блоков	Вставка и удаление функций и функциональных блоков в окне редактирования программ на языке FBD.
		Оказание помощи при вводе	При вводе функций, функциональных блоков или параметров отображается список вероятных фрагментов, доступных для выбора, который сокращается с вводом каждого последующего символа.
		Преобразование сетей FBD в комментарии	Возможность преобразования каждой сети FBD в комментарий. Закомментированная сеть не выполняется.
	Создание переменных		Создание переменных, используемых в программах безопасности, в таблице глобальных или локальных переменных.
	Создание функциональных блоков		Создание пользовательских функциональных блоков
	Поиск и замена		Поддерживается операция поиска и замены строк в таблицах переменных, программах и функциональных блоках модуля ЦПУ контроллера безопасности.
Отладка	Мониторинг		Во время выполнения программы безопасности осуществляется мониторинг переменных. Возможен мониторинг текущих значений переменных устройства, назначенных модулям входов/выходов безопасности, и пользовательских переменных. Мониторинг значений возможен в окне редактора программ на языке FBD или в окне таблицы мониторинга.
	Изменение текущих значений переменных		Возможно изменение текущих значений пользовательских переменных и переменных устройств. Изменение текущих значений возможно в окне редактора программ на языке FBD или в окне таблицы мониторинга.
	Принудительное обновление		Вместо фактических текущих значений и состояний входных и выходных сигналов устанавливаются значения, введенные в Sysmac Studio. Указанные значения и состояния сохраняются, даже если программа пользователя записывает в эти переменные другие значения. Принудительное обновление возможно в окне редактора программ на языке FBD или в окне таблицы мониторинга.
	Автономная отладка*1		Предварительная проверка надлежащей работы программы управления с помощью специальной функции отладки в эмуляторе без установления связи с модулем ЦПУ контроллера безопасности.
	Контроль использования памяти пользователя*2		Отображение данных об использовании памяти системы обеспечения безопасности и ресурсов сети безопасности, например объема данных ввода/вывода.
Безопасность	Подтверждение безопасности		Если после завершения отладки гарантируется безопасность программы, программа может быть помечена как «проверенная на безопасность».
	Изменение режима работы		Контроллер безопасности может работать в одном из четырех режимов: PROGRAM (Программирование), DEBUG STOPPED (Отладка с остановкой), DEBUG RUN (Отладка с выполнением) и RUN (Выполнение). Режим RUN можно выбрать только для программ, имеющих подтверждение безопасности.
Меры безопасности	Настройка имени узла		Присвоение уникального имени каждому ЦПУ безопасности с целью его однозначной идентификации и исключения ошибочного использования другого модуля ЦПУ безопасности.
	Пароль безопасности		Исключение несанкционированного доступа к функциям обеспечения безопасности модулей ЦПУ безопасности путем настройки пароля безопасности для онлайн-операций, влияющих на функции безопасности.

*1 Поддерживается только в Sysmac Studio версии 1.08 и выше.
*2 Поддерживается только в Sysmac Studio версии 1.10 и выше.

Примечание. Поддерживается только в Sysmac Studio версии 1.07 и выше.

Функции для датчиков технического зрения

Датчик технического зрения FQ-M

Параметр			Описание
Настройка параметров	Главное окно настройки	Общие параметры	Отображение и настройка основных данных датчика.
		Соединение с датчиком	Установление/разрыв соединения с датчиком, настройка параметров связи с датчиком.
		Управление датчиком в режиме онлайн	Изменение режима работы датчика, передача/сохранение данных и мониторинг.
		Журнал ошибок датчика	Отображение и очистка журнала ошибок датчика, с которым установлена связь.
		Инструменты	Перезапуск и инициализация датчика, обновление микропрограммы датчика, считывание данных датчика из файла, сохранение данных датчика в файл, вывод на печать параметров датчика и отображение справочной информации.
	Окно настройки сценариев	Настройка условий съемки	Регулирование условий получения изображений.
		Выбор калибровочного образца	Установка зарегистрированного калибровочного образца.
		Регистрация критериев контроля	Регистрация инструментов контроля, которые должны использоваться при выполнении измерений. Возможен выбор следующих инструментов контроля: положение края, поиск, анализ меток, поиск по форме.
		Настройка вычислений	Настройка выполнения вычислений над результатами измерений (решениями, полученными по выбранным критериям контроля) и данными измерений с использованием основных арифметических операций и функций.
		Настройка протоколирования	Настройка протоколирования результатов измерения по выбранным критериям контроля и результатов вычислений.
		Настройка выдачи данных	Настройка выдачи данных на внешние устройства.
		Управление	Переключение режимов работы датчика, мониторинг результатов измерения.
	Окно настройки системных параметров датчика	Настройка условий запуска	Выбор сигнала для запуска измерений и настройка времени задержки съемки.
		Настройка входных/выходных сигналов	Настройка условий выдачи сигналов. В режиме онлайн возможна проверка состояний входных/выходных сигналов.
		Настройка энкодера	Настройка параметров энкодера, например общих параметров энкодера, параметров кольцевого счетчика и условий использования сигналов энкодера для запуска измерений.
		Настройка интерфейса Ethernet	Настройка параметров связи по сети Ethernet. Может быть выбран один из следующих режимов обмена данными: беспротокольный обмен, режим PLC Link и программируемый беспротокольный обмен.
		Настройка интерфейса EtherCAT	Настройка параметров связи по сети EtherCAT в соответствии с параметрами связи, установленными для ведущего устройства EtherCAT.
		Настройка условий протоколирования	Настройка условий протоколирования данных во внутренней памяти датчика.
		Настройка параметров датчика	Выбор номера начального сценария при включении датчика, установка пароля и регулировка параметров принятия решения.
	Настройка параметров калибровочного сценария		Расчет, отображение и изменение параметров калибровки. Датчик технического зрения поддерживает калибровку общего назначения и калибровку функции слежения за конвейером.
Отладка	Отладка работы датчика в автономном режиме		Имитация выполнения измерений без подключения к датчику технического зрения. Выполнение измерений при условиях, заданных при автономной настройке, с использованием внешних файлов изображений, и отображение результатов этих измерений.
	Автономная отладка программы управления и работы датчика		Имитация работы программы логического управления контроллера NJ и работы датчика FQ-M в системе со связью по сети EtherCAT. Комплексная отладка всей системы в автономном режиме: от выполнения измерений и других операций, управляемых внешними сигналами (запуск измерений и т. п.), до выдачи результатов обработки.

Примечание. Поддерживается только в Sysmac Studio версии 1.01 и выше.

Датчик технического зрения FH

Параметр			Описание
Настройка параметров	Главное окно настройки	Сведения о датчике	Отображение и настройка основных данных датчика.
		Соединение с датчиком	Установление/разрыв соединения с датчиком, перезапуск и инициализация датчика, а также другие операции управления датчиком.
	Окно оперативной настройки	Окно отображения результатов	Просмотр изображений, считываемых датчиком, и подробных результатов обработки отдельно по каждому модулю обработки.
		Окно управления сценариями	Редактирование, управление и сохранение групп сценариев измерения и отдельных сценариев.
	Окно настройки сценариев	Настройка алгоритмов обработки	Создание алгоритмов обработки с применением пользовательских модулей обработки.
		Настройка модулей обработки	Настройка отдельных модулей обработки.
	Окно настройки системных параметров датчика	Настройка камеры	Проверка состояния подключения камеры, настройка параметров камеры: времени считывания изображений и скорости передачи данных.
		Настройка контроллера	Настройка системных параметров датчика.
		Настройка параллельного интерфейса ввода/вывода	Настройка условий выдачи сигналов.
		Настройка интерфейса RS-232C/422	Настройка параметров связи по интерфейсу RS232C/422.
		Настройка интерфейса Ethernet	Настройка параметров связи по сети Ethernet.
		Настройка интерфейса EtherNet/IP	Настройка параметров связи по сети EtherNet/IP.
		Настройка интерфейса EtherCAT	Настройка параметров связи по сети EtherCAT.
		Настройка энкодера	Настройка параметров энкодера.
	Вспомогательные средства	Средство настройки команд обмена данными	Настройка пользовательских команд передачи данных.
		Средство сохранения файлов	Операции копирования и передачи файлов в памяти датчика.
		Средство калибровки	Проверка калибровочной информации.
		Средство редактирования пользовательских данных	Редактирование пользовательских данных, которые могут использоваться в датчиках.
		Средство настройки безопасности*1	Настройка параметров безопасности датчика.
		Средство настройки места сохранения группы сценариев*1	Выбор местоположения для хранения данных группы сценариев.
		Средство сохранения файла изображения*1	Сохранение архивных изображений и файлов изображений, содержащихся в памяти датчика.
		Средство управления зарегистрированными изображениями*1	Сохранение изображений, используемых для регистрации образцов и эталонных моделей, в качестве зарегистрированных изображений.
		Средство обновления опорного положения*1	Изменение всех опорных положений для более чем одного модуля обработки.
		Средство преобразования данных группы сценариев*1	Создание данных группы сценариев с более чем 128 сценариями.
		Средство настройки макроса управления сценариями*1	Дополнение и расширение возможностей управления алгоритмами и сценариями измерения.

Параметр		Описание
Отладка	Отладка работы датчика в автономном режиме	Имитация выполнения измерений без подключения датчика. Выполнение измерений при условиях, заданных при автономной настройке, с использованием внешних файлов изображений, и отображение результатов этих измерений.
	Автономная отладка программы управления и работы датчика*2	Объединенная имитация выполнения программы логического управления контроллера NJ и работы датчика FH в системе со связью по сети EtherCAT. Комплексная отладка всей рабочей последовательности в автономном режиме: выполнение измерений и других операций и выдача результатов при поступлении на датчик управляющего сигнала (например, сигнала запуска измерений).
Безопасность	Защита от неправильной эксплуатации*3	Исключение несанкционированного доступа путем настройки пароля учетной записи для доступа к онлайн-операциям.

*1 Поддерживается только в Sysmac Studio версии 1.10 и выше.
*2 Поддерживается только в Sysmac Studio версии 1.08 и выше.
*3 Поддерживается только в Sysmac Studio версии 1.09 и выше.

Примечание. Поддерживается только в Sysmac Studio версии 1.07 и выше.

Функции для датчиков смещения

Параметр			Описание
Настройка параметров	Главное окно	Общие параметры	Отображение и настройка основных данных датчика.
		Соединение с датчиком	Установление/разрыв соединения с датчиком, настройка параметров связи с датчиком.
		Управление датчиком в режиме онлайн	Изменение режима работы, управление внутренним протоколированием, мониторинг и другие операции управления датчиком.
		Вспомогательные средства	Перезапуск и инициализация датчика, обновление микропрограммы датчика, восстановление данных ПЗУ, вывод на печать параметров датчика и отображение справочной информации.
	Окно настройки банков	Настройка условий измерения	Регулировка условий приема светового излучения для каждой зоны измерения.
		Настройка параметров задач	Выбор измеряемых параметров для проведения измерений. Возможен выбор следующих параметров: высота, толщина или вычисление. Для измеряемых параметров могут быть заданы: масштаб, фильтрация, фиксация значений, сброс в нуль и критерии принятия решения.
		Настройка параметров ввода/вывода	Настройка параметров выдачи решений и аналоговых значений на внешние устройства.
		Настройка параметров датчика	Настройка следующих параметров: блокировка клавиш контроллера датчика ZW, количество отображаемых разрядов после запятой, режим банка, режим аналогового выхода и ввод сигналов интервала/сброса с помощью клавиш.
		Настройка интерфейса Ethernet	Настройка параметров сети Ethernet, выбор и настройка промышленного интерфейса.
		Настройка интерфейса RS-232C	Настройка параметров интерфейса RS-232C
		Настройка выдачи данных	Настройка параметров последовательной выдачи данных для хранения значений.
Отладка		Автономная отладка программы управления и работы датчика	Объединенная имитация выполнения программы логического управления контроллера NJ и работы датчика ZW в системе со связью по сети EtherCAT. Автономная отладка программы контроллера в части взаимодействия с датчиком (проверка выдачи сигналов синхронизации и других сигналов управления и т. п.).

Примечание. Поддерживается только в Sysmac Studio версии 1.05 и выше.

Функции для подключения к EtherNet/IP

Параметр			Описание
Настройка параметров подключения к EtherNet/IP	Настройка параметров подключения		Функции настройки параметров связи по сети EtherNet/IP с использованием таблиц логических связей (соединений).
	Настройка соединений	Изменение наборов тегов	Создание тегов и наборов тегов с использованием сетевых переменных.
		Изменение целевых устройств	Добавление целевых устройств для подключения.
		Изменение соединений	Выбор наборов тегов из списка и создание соединений.
		Добавление файлов EDS	Добавление типов устройств, поддерживающих EtherNet/IP, которые можно выбирать в качестве целевых устройств.
	Передача соединений	Синхронная передача и пакетная передача	Передача одновременно всех параметров соединений, имеющихся в контроллере или проекте.
		Индивидуальная передача и сравнение	Передача или сравнение параметров соединений отдельно для каждого устройства EtherNet/IP.
	Мониторинг соединений	Контроль состояния	Отображение рабочего состояния одного или нескольких соединений. Возможность запуска или остановки одновременно всех соединений.
		Контроль тега/набора тегов	Отображение подробных сведений о работе тегов и наборов тегов, например о наличии или отсутствии тегов и количестве подключений наборов тегов.
		Отображение сведений об Ethernet	Отображение подробных сведений о работе устройств EtherNet/IP, например об использовании полосы пропускания (пакетов в секунду).

Примечание. Поддерживается только в Sysmac Studio версии 1.10 и выше.

Службы интернет-поддержки

Категория	Назначение
Регистрация пользователей через Интернет	Регистрация в качестве пользователя Sysmac Studio через Интернет.
Автоматическое обновление	Функция автоматического обновления Sysmac Studio производит поиск последних обновлений для программной среды используемого ПК, их загрузку через Интернет и установку на ПК. Обеспечивается своевременная установка всех последних обновлений, выпускаемых для Sysmac Studio.

Информация для заказа

Программное обеспечение для систем автоматизации

Приобретая Sysmac Studio впервые, заказывайте установочный DVD и требуемое количество лицензий. Установочные DVD и лицензии заказываются отдельно.
При заказе только лицензии DVD не предоставляется.

Продукт	Характеристики			Модель
	Описание	Количество лицензий	Носитель	
Sysmac Studio Standard Edition, вер. 1.□□	Программное обеспечение Sysmac Studio предоставляет интегрированную среду разработки для настройки, программирования, отладки и обслуживания контроллеров серии NJ и других контроллеров для автоматизации машин, а также ведомых устройств сети EtherCAT. Sysmac Studio предназначено для работы в следующих ОС: Windows XP (SP3 и выше, 32-разр.)/Vista (32-разр.)/7 (32-разр./64-разр.)/8 (32-разр./64-разр.)	– (только носитель)	DVD*1	SYSMAC-SE200D
		1 лицензия	–	SYSMAC-SE201L
		3 лицензии	–	SYSMAC-SE203L
		10 лицензий	–	SYSMAC-SE210L
		30 лицензий	–	SYSMAC-SE230L
		50 лицензий	–	SYSMAC-SE250L
Sysmac Studio Vision Edition, вер. 1.□□*2,*4	Sysmac Studio Vision Edition — ограниченная лицензия, предоставляющая избранные функции, необходимые для настройки датчиков технического зрения FQ-M и FH.	1 лицензия	–	SYSMAC-VE001L
Sysmac Studio Measurement Sensor Edition, вер. 1.□□*3,*4	Sysmac Studio Measurement Sensor Edition — ограниченная лицензия, предоставляющая избранные функции, необходимые для настройки датчиков смещения серии ZW.	1 лицензия	–	SYSMAC-ME001L
		3 лицензии	–	SYSMAC-ME003L

*1 Для версий Standard Edition и Vision Edition используется один и тот же носитель.
*2 В версии Vision Edition доступны только функции настройки датчиков технического зрения серии FH и серии FQ-M.
*3 В версии Measurement Sensor Edition доступны только функции настройки датчиков смещения ZW.
*4 Данный продукт включает только лицензию. Для установки на ПК необходимо наличие установочного DVD Sysmac Studio Standard Edition.

Примечание. Для установки Sysmac Studio на неограниченном количестве компьютеров одной организации предусмотрены корпоративные лицензии. Для использования модуля ЦПУ с функциями управления роботами требуется лицензия с соответствующим номером. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Omron.

Компоненты

DVD (SYSMAC-SE200D)

Компоненты	Описание
Введение	Вводная информация о компонентах и процедурах установки/удаления программы, регистрации пользователей и автоматического обновления Sysmac Studio.
Установочный диск (DVD-ROM)	1

Лицензия (SYSMAC-SE2□□L/VE0□□L/ME0□□L)

Компоненты	Описание
Лицензионное соглашение	Лицензионное соглашение, устанавливающее условия использования ПО Sysmac Studio и гарантийные обязательства.
Лицензионная карточка	Данные о номере модели, номере версии, номере лицензии и числе лицензий.
Карточка регистрации пользователя	В комплект поставки входят две карточки. Одна — для пользователей в Японии, вторая — для пользователей в других странах.

Вспомогательное ПО, входящее в комплект поставки

Установочный DVD Sysmac Studio содержит следующие вспомогательные программные продукты:

Прилагаемое вспомогательное ПО		Общие сведения
CX-Designer	**Вер. 3.**□□	CX-Designer служит для создания проектов экранов для операторских панелей серии NS.
CX-Integrator	**Вер. 2.**□□	CX-Integrator служит для конфигурирования и настройки промышленных сетей.
CX-Protocol	**Вер. 1.**□□	CX-Protocol служит для создания макросов протоколов передачи данных для модулей последовательного интерфейса.
Network Configurator	**Вер. 3.**□□	Network Configurator служит для настройки таблиц логических связей для встроенного порта EtherNet/IP.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.
Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_I181E-RU-05

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

WS02-□

CX-Compolet/SYSMAC Gateway

Характеристики

Системные требования (CX-Compolet/SYSMAC Gateway)

Параметр	Требования	
Операционная система (ОС) **Японская или английская версия**	Microsoft Windows Vista (32-разр.) Microsoft Windows 7 (32-разр./64-разр.*1) Microsoft Windows 8.1*2 (32-разр./64-разр.*1) Microsoft Windows Server 2003 (32-разр.) Microsoft Windows Server 2008 (32-разр./64-разр.*1) или Microsoft Windows Server 2008R2 (64-разр.*1)	
Персональный компьютер	Компьютер с процессором Intel (x86) и ОС Windows.	Компьютер с 32-разрядным (x86) или 64-разрядным (x64) процессором Intel и ОС Windows.
Центральный процессор	Процессор, рекомендованный Microsoft (рекомендуется 1 ГГц или выше)	Процессор, рекомендованный Microsoft (рекомендуется 2 ГГц или выше)
Память	Миним. 512 Мбайт (рекомендуется миним. 1 Гбайт)	Миним. 1 Гбайт (рекомендуется миним. 2 Гбайт)
Жесткий диск	Не менее 400 Мбайт свободного места.	

*1 Это ПО работает под управлением WOW64 (Windows-On-Windows 64). Пользовательское приложение должно выполняться как 32-разрядный процесс.

*2 Для Microsoft Windows 8.1 требуется CX-Compolet версии 1.4 или выше.

Примечание. В ОС Windows Vista и более поздних ОС программы SYSMAC Gateway и CX-One не могут совместно использовать один порт USB копьютера.

Поддержка сетевых интерфейсов контроллерами различных моделей

Модель машинного контроллера	Интерфейс на стороне ПК							
	RS-232C				USB-	Ethernet (ЛВС)		Controller Link
	SYSWAY (Host Link C mode)	SYSWAY-CV (Host Link FINS)	CompoWay/F (ведущий на ПК)	Peripheral Bus	FINS	Ethernet (FINS)	EtherNet/IP	FINS
ЦПУ серии NJ5 (версия модуля 1.01 и выше)*1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*2	Нет
ЦПУ серии NJ3 (версия модуля 1.01 и выше)*1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*2	Нет

*1 Для подключения контроллера NJ требуется CX-Compolet/SYSMAC Gateway версии 1.31 или выше.

*2 Для доступа к переменным базового типа, переменным-массивам и переменным-структурам можно создавать логические связи тегов между SYSMAC Gateway и модулем ЦПУ в соответствии со спецификациями серии CJ. Переменная структурного типа в SYSMAC Gateway имеет такое же распределение адресов памяти, что и в серии CJ.

Информация для заказа

CX-Compolet

Продукт	Описание		Модель
CX-Compolet*1	Программные компоненты, упрощающие создание программ для обмена данными между компьютером и контроллерами. Данный пакетный продукт включает программы CX-Compolet и SYSMAC Gateway (с 1 лицензией на каждую программу). Поддерживаемая среда выполнения: .NET Framework (1.1, 2.0, 3.0, 3.5 или 4.0) Среда разработки: Visual Studio .NET*2/.NET2003/.NET2005/.NET2008/.NET2010 Языки разработки: Visual Basic .NET, Visual C# .NET, Visual Basic вер. 5/6*3 Поддерживаемые интерфейсы связи: Поддерживаемые в SYSMAC Gateway	Лицензия на 1 пользователя	CX-COMPOLET-EV1-01L
		Лицензии на 5 пользователей	CX-COMPOLET-EV1-05L
		Лицензии на 10 пользователей	CX-COMPOLET-EV1-10L
		Корпоративная лицензия	CX-COMPOLET-EV1-XXL

*1 Требуется одна лицензия на каждый ПК.

*2 Поддерживаются только компоненты, совместимые с CX-Compolet версии 2003. Для CIP-коммуникаций требуется среда разработки .NET2003 или более поздней версии.

*3 Для Visual Basic версии 5 или 6 (только для Windows XP) поддерживаются только функции, которые программа SYSMAC Compolet версии 2 предоставляет в виде элементов управления ActiveX.

Примечание. Поддерживается только модулями ЦПУ серии NJ с версией модуля не ниже 1.01 и CX-Compolet версии не ниже 1.31.

SYSMAC Gateway

Продукт	Описание	Модель
SYSMAC Gateway*1	Коммуникационное промежуточное программное обеспечение для персональных компьютеров с ОС Windows. Поддерживает CIP-коммуникации и логические связи тегов (EtherNet/IP) в дополнение к функциям FinsGateway. Данный пакет включает SYSMAC Gateway с 1 лицензией (также включает FinsGateway). Поддерживаемые интерфейсы связи: RS-232C, USB, Controller Link, SYSMAC LINK, Ethernet, EtherNet/IP	SYSMAC-GATEWAY-RUN-V1

*1 Требуется одна лицензия на каждый ПК.

Примечание. Поддерживается только модулями ЦПУ серии NJ с версией модуля не ниже 1.01 и SYSMAC Gateway версии не ниже 1.31.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Для перевода миллиметров в дюймы умножьте на 0,03937. Для перевода граммов в унции умножьте на 0,03527.

Cat. No. SysCat_I184E-RU-01A

В виду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Таблица выбора продуктов — Среда передачи данных Ethernet и EtherCAT

	Кабели для Ethernet и EtherCAT			
				
Модель	Соединительный кабель Ethernet			
Тип	Кабель со стандартными разъемами с обеих сторон (RJ45/RJ45)	Кабель со стандартными разъемами с обеих сторон (RJ45/RJ45)	Кабель с особо прочными разъемами с обеих сторон (RJ45/RJ45)	Кабель с особо прочными разъемами с обеих сторон (M12 прямой/RJ45)
Характеристики	• Кат. 6a • 4 пары • Двойной экран, S/FTP	• Кат. 5 • 4 пары • Двойной экран, SF/UTP	• Кат. 5 • Скрутка четверкой • Двойной экран, SF/UTP	• Кат. 5 • Скрутка четверкой • Двойной экран, SF/UTP
Материал оболочки кабеля	Малодымящий, без галогенов (LSZH)	Полиуретан	Поливинилхлорид (ПВХ)	Поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет кабеля	Желтый, синий и зеленый	Зеленый	Серый	Серый
Длина	0,2/0,3/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10, 15, 20 м	0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10, 15, 20 м	0,3/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10, 15 м	0,3/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10, 15 м
Стр.	48	48	48	48

	Разъемы для Ethernet и EtherCAT		
			
Модель	Полевые штекеры Ethernet		Розетка Ethernet
Тип	Разъем RJ45 в промышленном исполнении	Разъем RJ45 повышенной прочности	Розетка для подсоединения кабеля внутри шкафа
Характеристики	• RJ45, металл • Для AWG22… AWG26	• RJ45, пластик • Для AWG22… AWG24	• Гнездо RJ45 • Монтаж на DIN-рейку
Цвет	Желтый (хром)	Черный	Серый
Размер	52 мм	52 мм	60 × 17,5 × 67 мм
Стр.	48	48	48


	Промышленные коммутаторы		
			
Модель	Ethernet-коммутатор		
Количество портов	5	5	3
Функции	• QoS (качество обслуживания) для EtherNet/IP • Автоматическое определение MDI/MDIX • Обнаружение отказов: обнаружение широковещательного шторма и ошибок LSI, 10/100 BASE-TX, автоматическое согласование параметров	• QoS (качество обслуживания) для EtherNet/IP • Автоматическое определение MDI/MDIX	• QoS (качество обслуживания) для EtherNet/IP • Автоматическое определение MDI/MDIX
Требования к питанию	24 В= (±5 %)	24 В= (±5 %)	24 В= (±5 %)
Размер	48 × 78 × 90 мм	48 × 78 × 90 мм	25 × 78 × 90 мм
Монтаж	DIN-рейка	DIN-рейка	DIN-рейка
Стр.	47	47	47

	Кабели для Ethernet и EtherCAT		
			
Модель	**Соединительный кабель Ethernet**	**Монтажный кабель Ethernet**	
Тип	Кабель с особо прочными разъемами с обеих сторон (M12 угловой/RJ45)	Кабель без разъемов	Кабель без разъемов
Характеристики	• Кат. 5 • Скрутка четверкой • Двойной экран, SF/UTP	• Кат. 5 • 4 × 2 × AWG24/1 (однопроволочные жилы) • Двойной экран, SF/UTP	• Кат. 5 • 4 × 2 × AWG26/7 (многопроволочные жилы) • Двойной экран, SF/UTP
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)	Полиуретан	Полиуретан
Цвет	Серый	Зеленый	Зеленый
Длина	0,3/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10, 15 м	100 м	100 м
Стр.	48	48	48

	Разветвители EtherCAT	
		
Модель	**Разветвители EtherCAT**	
Количество портов	6	3
Функции	• Индикаторы питания и активности каналов • Автоматическое определение MDI/MDIX • Эталонные часы	• Индикаторы питания и активности каналов • Автоматическое определение MDI/MDIX • Эталонные часы
Требования к питанию	24 В= (–15 %… 20 %)	24 В= (–15 %… 20 %)
Размер	48 × 78 × 90 мм	25 × 78 × 90 мм
Монтаж	DIN-рейка	DIN-рейка
Стр.	47	47

OMRON

Technical documentation



	Product	Title	Cat. No.
Machine automation controller	NJ-series CPU unit hardware	User Manual	W500-E1
	NJ-series CPU unit software	User Manual	W501-E1
	NJ-series CPU unit motion montrol	User Manual	W507-E1
	NJ-series CPU unit built-in EtherCAT port	User Manual	W505-E1
	NJ-series CPU unit built-in EtherNet/IP port	User Manual	W506-E1
	NJ-series database connection CPU units	User Manual	W527-E1
	NJ-series CPU unit	Startup Guide	W513-E1
	NJ-series CPU unit motion control	Startup Guide	W514-E1
	NJ-series instructions	Reference Manual	W502-E1
	NJ-series motion control instructions	Reference Manual	W508-E1
	NJ-series troubleshooting	Troubleshooting Manual	W503-E1
	CJ-series analog I/O units for NJ-series CPU unit	Operation Manual	W490-E1
		Operation Manual	W498-E1
	CJ-series temperature control units for NJ-series CPU unit	Operation Manual	W491-E1
	CJ-series ID sensor units for NJ-series CPU unit	Operation Manual	Z317-E1
	CJ-series high-speed counter units for NJ-series CPU unit	Operation Manual	W492-E1
	CJ-series serial communications units for NJ-series CPU unit	Operation Manual	W494-E1
	CJ-series EtherNet/IP units for NJ-series CPU unit	Operation Manual	W495-E1
	CJ-series DeviceNet units for NJ-series CPU unit	Operation Manual	W497-E1
	CJ-series CompoNet master units for NJ-series CPU unit	Operation Manual	W493-E1
Software	Sysmac Studio	Operation Manual	W504-E1
I/O	NX-series EtherCAT coupler unit	User Manual	W519-E1
	NX-series digital I/O units	User Manual	W521-E1
	NX-series analog I/O units	User Manual	W522-E1
	NX-series position interface units	User Manual	W524-E1
	NX-series system units	User Manual	W523-E1
	NX-series	Data Reference Manual	W525-E1
	GX-series	User Manual	W488-E1
Safety	NX-series safety control units	User Manual	Z930-E1
		Reference Manual	Z931-E1
AC servo system	Accurax G5 EtherCAT rotary servo system	User Manual	I576-E1
	Accurax G5 EtherCAT linear servo system	User Manual	I577-E1
Frequency inverter	MX2 inverter	User Manual	I570-E2
		Quick Start Guide	I129E-EN
	RX inverter	User Manual	I560-E2
		Quick Start Guide	I130E-EN
	MX2/RX EtherCAT communication unit	User Manual	I574-E1
Vision	FH series vision system	User Manual	Z340-E1
	FH series vision system processing item function	Reference Manual	Z341-E1
	FH series vision system communication settings	User Manual	Z342-E1
	FH series vision system for Sysmac Studio	Operation Manual	Z343-E1
	FQ-M series specialized vision sensor for positioning	User Manual	Z314-E1
Sensing	ZW displacement measurement sensor	User Manual	Z332-E1
	N-Smart EtherCAT sensor communication unit	User Manual	E429-E1
HMI	NA-series programmable terminals	Hardware Manual	V117-E1
		Software Manual	V118-E1
		Device Connection Manual	V119-E1
		Quick Start Guide	V120-E1

Примечание

Несмотря на то что подготовка настоящего каталога выполнялась нами с надлежащей тщательностью, ни компания Omron Europe BV, ни одна из ее дочерних компаний или филиалов не гарантируют и не могут в какой-либо мере отвечать за безошибочность или полноту сведений, содержащихся в настоящем каталоге. Информация о продуктах предоставляется в настоящем каталоге на условиях «как есть» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий, включая, но не ограничиваясь ими, подразумеваемые гарантии в отношении ненарушения прав интеллектуальной собственности, соответствия продуктов ожиданиям покупателя и пригодности продуктов для определенной цели. В тех случаях, когда исключение подразумеваемой гарантии не имеет юридической силы, в качестве действующего исключения должно приниматься такое имеющее юридическую силу исключение, которое наиболее близко соответствует содержанию и предназначению первоначального исключения. Компания Omron Europe BV и/или ее дочерние компании и филиалы сохраняют за собой право вносить любые изменения в продукцию, в ее технические характеристики и технические описания в любое время, по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления третьих лиц. Информация, содержащаяся в настоящем каталоге, может устареть. Ни компания Omron Europe BV, ни ее дочерние компании и филиалы не обязуются обновлять такую информацию.

Хотите узнать больше?

OMRON EUROPE

+31 (0) 23 568 13 00

industrial.omron.ru

omron.me/socialmedia_eu

Торговые представительства и центры поддержки

Австрия
Тел.: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Бельгия
Тел.: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Великобритания
Тел.: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

Венгрия
Тел.: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Германия
Тел.: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Дания
Тел.: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Испания
Тел.: +34 902 100 221
industrial.omron.es

Италия
Тел.: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Нидерланды
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Норвегия
Тел.: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no

Польша
Тел.: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Португалия
Тел.: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Россия
Тел.: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Турция
Тел.: +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr

Финляндия
Тел.: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Франция
Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Чехия
Тел.: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Швейцария
Тел.: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Швеция
Тел.: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Южная Африка
Тел.: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Другие представительства Omron
industrial.omron.eu